

Kennlinien Selectiva 2/3/8/16 kW / Characteristics Selectiva 2/3/8/16 kW



WARNUNG! Fehlbildung kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen. Beachten Sie die Angaben des Batterieherstellers. Während der Parametereinstellung keine Batterie an das Ladegerät anschließen.



WARNING! Incorrect operation can cause serious injury and damage. Observe battery manufacturer's instructions. When parameters are being set, make sure that battery is disconnected from charger.



WARNUNG! Gefahr schwerwiegender Personen- und Sachschäden durch überhitzte Batterie und hohe Ladespannung. Bei Anwendung der Kennlinie „Formatierung“ oder „Tiefentladung“ die Batterie vom Fahrzeug trennen, stets beaufsichtigen und bei Batterietemperaturen über 60 °C (140 °F) vom Ladegerät trennen.



WARNING! Overheated battery and high charging voltage can cause serious injury and damage. When using the „formatting“ or „deep discharge“ characteristics, disconnect battery from the vehicle, always supervise the battery and disconnect it from the charger, if a battery temperature of 60 °C (140 °F) is exceeded.

Name	Nr. Type	Batterie	Ladezeit (h)	I1 (A/100Ah)	U1 (V/Zelle)	I2 (A/100Ah)	Ladefaktor	Abschaltkriterium	Ladefakt. Kalib. (%)	Erhaltungsladung
Name	No. Type	Battery	Charging Time	I1 (A/100Ah)	U1 (V/cell)	I2 (A/100Ah)	Charging Factor	Cut-off Criterion	Ch. Fac. Calib. (%)	Trickle charge
RI	6	x	Pb-Wet 5-6 - 11-12	x	2,4 (Ri-compens.)	x	x	x	x	I-Puls, IU-Puls, Uconst, OFF (IU-Puls)
IUI	1	IUIoEHL	Pb-Wet x	10-25 (20)	2,35-2,45 (2,40)	5	x	dU/dt	x	I-Puls, IU-Puls, Uconst, OFF (IU-Puls)
IUI	2	IUIoEHL	Pb-Gel x	10-20 (15)	2,30-2,40 (2,35)	1,2	x	dU/dt	x	I-Puls, IU-Puls, Uconst, OFF (IU-Puls)
IUI	3	IUIoEHL	Pb-Wet x	10-25 (20)	2,35-2,45 (2,40)	x	x	dI/dt	x	I-Puls, IU-Puls, Uconst, OFF (IU-Puls)
IUI	4	IUIoEHL	Pb-Gel x	10-20 (15)	2,30-2,40 (2,35)	x	x	dI/dt	x	I-Puls, IU-Puls, Uconst, OFF (IU-Puls)
IUI	14	IUIoEHL	NiCd x	10-25 (20)	1,40-1,75 (1,65)	x	x	dI/dt	x	Uconst, OFF (Uconst)
IoWS	7	IoWSIoEHL	Pb-Wet x	10-25 (20)	2,35-2,45 (2,40)	x	x	x	x	I-Puls, IU-Puls, Uconst, OFF (IU-Puls)
WuWu4	5	WuWuIoEHL	Pb-Wet x	I6	x	x	x	x	x	I-Puls, IU-Puls, Uconst, OFF (IU-Puls)
Ladefaktor ¹⁾	8	IUIoEHL	Pb-Wet x	10-25 (20)	2,35-2,45 (2,40)	5	1,1 - 1,25 (1,2)	x	95-100 (100)	I-Puls, IU-Puls, Uconst, OFF (IU-Puls)
Pufferladung ²⁾	9	IUIoEHL	Pb-Wet x	30	2,35-2,45 (2,40)	x	x	x	x	Uconst
Tiefentladung ³⁾	10	IUIoEHL	Pb-Wet x	2	2,6	x	x	x	x	I-Puls, IU-Puls, Uconst, OFF (IU-Puls)
Formatierung ⁴⁾	11	IUIoEHL	Pb-Wet x	40	2,4	4	x	x	x	Uconst
Formatierung ⁴⁾	12	IUIoEHL	Pb-Gel x	40	2,35	3	x	x	x	Uconst
I-Puls	13	IUIPoEHL	Pb-Wet x	25	2,4	4	x	dU/dt	x	I-Puls, IU-Puls, Uconst, OFF (IU-Puls)
Format const2A ⁵⁾	20	IUIoEHL	Pb-Wet x	40	2,4	4	x	x	x	Iconst

¹⁾ Ladefaktor Einstellbare Überladung der Batterie
Charging factor Adjustable overcharging of the battery

²⁾ Pufferladung Anwendung für Stand-By Batterien, Starterbatterien, Batterien mit Parallelverbrauchern (Stromversorgung für Waggon, Züge, ...; Laden von Batterien für Solaranlagen, Boote)
Trickle charge is intended for stand-by batteries, starter batteries, batteries with parallel consumers (Power supply for waggon, trains, ...; Charging of batteries for Solar plants, boats)

³⁾ Tiefentladung Verwendung nur für tiefentladene Batterien (Batteriespannung unterhalb des normalen Betriebsbereiches)
Deep discharge Use only for completely discharged batteries (Battery voltage below the normal operating range)

Valid from CHARGE CONFIG V 1.1.xxx

Werte in Klammern sind vorgegebene Standardwerte. Values in brackets are preset standard values.

