

Kennlinienparameter / Characteristic parameters / Paramètres de caractéristiques / Karakteristiekpara- meters

Allgemeines

Wichtig! Beachten Sie immer die Angaben des Batterieherstellers. Während der Parametereinstellung darf keine Batterie am Ladegerät angeschlossen sein.

I1 Hauptladestrom

U1 Ladeschluss-Spannung

I2 Nachladestrom

keine Nummer angekreuzt: Standardprogramm-Kennlinie 4

optionale Werkseinstellung: Kennlinie gemäß Kapitel „Info-Menü“ aufrufen

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

General remarks

Important! Always follow the battery manufacturer's instructions. The battery must not be connected to the charger when setting parameters.

I1 Main charging current

U1 End-of-charging voltage

I2 Recharging current

no number marked: standard program characteristic 4

optional factory setting: call up characteristic as described in „Info menu“ section

Text and illustrations were accurate at the time of printing. We reserve the right to make amendments.

Généralités

Important ! Toujours respecter les instructions du fabricant de la batterie. Aucune batterie ne doit être raccordée au chargeur pendant le réglage des paramètres.

I1 Courant de charge principal

U1 Tension finale de chargement

I2 Courant de recharge

Aucun numéro coché : Caractéristique programme standard 4

Réglage usine optionnel : consulter la caractéristique conformément au chapitre „Menu Info“

Les textes et les illustrations correspondent à l'état de la technique au moment de l'impression. Sous réserve de modifications.

Algemeen

Belangrijk! Altijd de specificaties van de fabrikant van de accu in acht nemen. Tijdens het instellen van de parameters mag geen accu op het laadapparaat zijn aangesloten.

I1 Hoofdlaadstroom

U1 Spanning voor het beëindigen van het laden

I2 Bijlaadstroom

geen nummer aangekruist: Standaardprogrammakaracteristiek 4

Optionele fabrieksinstelling: Karakteristiek opvragen volgens hoofdstuk „Info-menu“

Teksten en afbeeldingen komen overeen met de stand der techniek bij het ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden.

Kennlinienparameter / Characteristic parameters / Paramètres de caractéristiques / Karakteristiekparameters

	Nr.	Character.	Battery type	I ₁ (A/100 Ah)	U ₁ (V/Z)	I ₂ (A/100Ah)
☐	1	IUIoU	Nass / liquide	10	2,4	5
☐	2	IUIoU	Nass / liquide	15	2,4	5
☐	3	IUIoU	Nass / liquide	18	2,4	5
☐	4	IUIoU	Nass / liquide	25	2,4	5
☐	5	IUIoU	Gel	14	2,33	1,2
☐	6	IUIoU	Gel	20	2,33	1,2
☐	7	IUIoU	Gel	14	2,35	1,2
☐	8	IUIoU	Gel	20	2,35	1,2
☐	9	IUoU	Nass / liquide	20	2,42	-
☐	10	IUIoU	Gel	20	2,35	1,3
☐	11	IUIoU	Gel	24	2,35	0,8
☐	12	IUoU	Gel	24	2,35	-
☐	13	IUIoU	Gel	15	2,35	0,8
☐	14	IUIoU	Nass / liquide	15	2,4	5
☐	15	IUIoU	Gel	16	2,38	0,6
☐	16	IU	Nass / liquide	20	2,38	-
☐	17	IUIa	Gel	14	2,35	1,2
☐	18	IUIoU	Sonnenschein Block	20	2,35	1,2
☐	19	IU - IU	Banner Formatting Charge	4/ (30h)	2,75	2
☐	20	IUIa	Sonnenschein PzV	14	2,35	1,2
☐	21	IUIUa	GNB - Champion	15,5	2,37	3,0
☐	22	IUIoU	Nass / liquide	25	2,35	5
☐	23	IUIa	Nass / liquide	20	2,4	5
☐	24	IUoU	Mass Tech	20	1,75	-
☐	25	IUIoU	Nass / liquide-ChargeFactor	25	2,4	5
☐	26	IUola	Gel Hawker	40	2,45	5,5
☐	27	IUIoU	Nass / liquide	25	2,4	4
☐	28	IUola	Gel Hawker	200	2,45	5,5
☐	29	IU	variable IU	20	1...2,4	-
☐	30	I-Puls (Option)	Fronius Pulsed Characteristic	25	2,4	4 ... 11
☐	31	IUIUoU	GNB - Champion	15,5	2,37	3
☐	32	IUIoU	Nass / liquide-ChargeFactor	25	2,4	5
☐	33	IUoU	PzS Tiefentladung	2,0	2,6	-
☐	34	IUoU	PzS Pufferladung	30	2,4	-
☐	35	IUIoU	PzS	25	2,4	5
☐	36	IUIa	PzS MultiCat	25	2,4	5
☐	37	IUIoU	PzS MassTech	15	2,4	5
☐	38	IUIoU	GEL MassTech	20	2,3	1,2
☐	39	IUIoU	Hoppecke PzS	32	2,4	5,0
☐	40	IUIoU	Nass / liquide	25	2,52	5,0