ECOFLOW with timber	**Frequently Asked Questions (FAQ) - Ecoflow With Timber** *FAQ - Delta 2 - 127V (US)*	***Elaborado em :*** *05/05/2025* ***Aprovado em:*** *16/05/2025* ***N° Revisão:*** *0* ***Revisado em:*** *12/05/2025* ***Página:*** *1 de 2*

Elaborado por: Jair Pereira (Especialista de Produto)
Aprovado por: Douglas Arruda (Coordenador de Pós-Vendas)

Objetivo: Este documento tem por objetivo listar as principais características do produto, bem como auxiliar na resolução de dúvidas frequentes otimizando o atendimento aos clientes.

Descrição do Produto		
Informações Gerais		**U.M.:**
Part number:	5003601039	-
Nome comercial:	Ecoflow Delta 2 - Estação de Energia Portátil	-
Modelo:	EFD330	-
SKU:	ZMR330-US	-
EAN:	4897082668701	-
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura):	400 x 211 x 281	[mm]
Peso líquido:	12,75	[Kg]
Garantia:	5	[Anos]
Conteúdo da caixa:	1x Delta 2 1x Cabo de carregamento CA 1x Cabo de carregamento veicular 1x Cabo de conexão DC5521 para DC5525 1x Manuais e cartão de garantia	-

Imagens

Frente



Especificações de Entrada				U.M.:
Tensão entrada CA:	100-120			[V]
Frequência entrada CA:	50/60			[Hz]
Corrente máxima entrada CA:	12			[A]
Potência máxima entrada CA (X-Stream):	1200			[W]
Tensão entrada carregamento veicular:	12		24	[V⎓]
Corrente entrada carregamento veicular:	8			[A⎓]
Potência máxima entrada carregamento veicular:	96		192	[W]
Tensão entrada painel solar:	11-60			[V⎓]
Corrente máxima entrada painel solar:	15			[A⎓]
Potência máxima entrada painel solar:	500			[W]
Tensão entrada USB-C:	N/A			[V⎓]
Corrente entrada USB-C:	N/A			[A⎓]
Potencia máxima entrada USB-C:	N/A			[W]
Potência máxima carregamento gerador:	1200			[W]
Conexão de barramento CAN:	N/A			-

Verso



Especificações de Saída				U.M.:
Tensão saída USB-C:	5/9/12/15/20			[V⎓]
Corrente saída USB-C:	5			[A⎓]
Potencia máxima saída USB-C (por porta):	100			[W]
Tensão saída carregamento veicular:	12,6			[V⎓]
Corrente saída carregamento veicular:	10			[A⎓]
Potência máxima saída carregamento veicular:	126			[W]
Tensão saída USB-A:	5			[V⎓]
Corrente saída USB-A:	2,4			[A⎓]
Potência máxima saída USB-A (por porta):	12			[W]
Tensão saída USB-A (carregamento rápido):	5	9	12	[V⎓]
Corrente saída USB-A (carregamento rápido):	2,4	2	1,5	[A⎓]
Pot. Max. saída USB-A / Por porta (Carreg. Rápido):	18			[W]
Potência nominal saída CA:	1800			[W]
Potência máxima saída CA (X-Boost):	2200			[W]
Potência de surto:	2700			[W]
Tensão saída CA (Somente descarga):	120			[V]
Frequência saída CA (Somente descarga):	50/60			[Hz]
Tensão saída CA (Modo bypass):	100-120			[V]
Frequência saída CA (Modo bypass):	50/60			[Hz]
Tensão da saída DC 5521:	12,6			[V⎓]
Corrente da saída DC 5521:	3			[A⎓]
Potência da saída DC 5521 (por porta):	38			[W]
Saída porta Anderson:	N/A			[V]
Alcance do Wi-fi (2.4G):	40			[M]
Frequência do Wi-fi (2.4G):	2412-2462			[MHz]
Potência máxima de saída do Wi-fi (2.4G):	0,071			[W]
Frequência do Bluetooth:	2402-2480			[MHz]
Potência máxima de saída do Bluetooth:	0,005			[W]

Portas USB-A, carregamento rápido e USB-C



Tomada de saída CA



Especificações da Bateria		U.M.:
Capacidade de armazenamento:	1024	[W/h]
Tipo de bateria:	LFP (LiFePO4)	[-]
Ciclo de vida da bateria:	3.000 ciclos ou 10 anos	[-]
Tipos de proteção:	- Contra sobretensão - Contra sobrecarga - Contra superaquecimento - Contra curto-circuito - Contra baixa temperatura - Contra baixa tensão - Contra sobrecorrente	[-]

Tomada de saída 5521 e saída veicular



Armazenagem	*Indexação*	*Proteção*	*Recuperação*	*Tempo de Retenção*		*Descarte*
				Ativo	*Inativo*	
On-site	*N/A*	*Pastas*	*Consulta em pasta*	*12 meses*	*12 meses após ativo*	*Rasgar*

Objetivo: Este documento tem por objetivo listar as principais características do produto, bem como auxiliar na resolução de dúvidas frequentes otimizando o atendimento aos clientes.

Dúvidas Frequentes

1º Quais dispositivos a tomada de saída CA da Delta 2 pode alimentar?
R: Com o recurso X-Boost, as tomadas de saída CA do produto podem alimentar dispositivos com potência nominal de 2200W ou menos. Recomendamos que você confirme a potência dos dispositivos antes do uso e certifique-se de que a potência total de todos os dispositivos carregados seja menor que a potência nominal.

2º Qual o tempo de duração da estação de energia portátil Delta 2?
R: O tempo de duração da Delta 2 depende do consumo de energia do equipamento em que será ligado a bateria. Verificar conforme tabela de cálculo de consumo ou para maiores informações, consultar o suporte Ecoflow.

3º Quantos equipamentos podem ser ligados ao mesmo tempo?
R: A quantidade de equipamentos é independente, desde que, ambos, juntos, não ultrapassem a potência máxima de saída.

4º O nível de bateria pode ser monitorado via bluetooth?
R: Sim. Basta obter conectividade do aplicativo com a Delta 2, e na tela inicial estará disponível a visualização do nível de bateria.

5º Quanto tempo demora para carregar completamente a estação de energia Delta 2?
R: A Delta 2 possui 3 métodos de carregamento. Na entrada CA, com a tecnologia X-Stream, o tempo de carregamento de 0 a 100% é de aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Na entrada de painel solar, o tempo é de aproximadamente 3 horas, considerando um painel solar de 500W. Na entrada de carregamento veicular, o tempo aproximado é de 5 horas e 20 minutos, considerando a tensão de 24V.

6º Onde pode ser transportada a estação de energia portátil Delta 2?
R: A estação de energia portátil Delta 2 pode ser transportada em qualquer veículo terrestre ou marítimo desde que não haja impactos e/ou vibrações. Para transporte aéreo, devido aos diferenciais de pressão atmosférica, é vetado esse tipo de transporte.

7º A Delta 2 é a prova d'água?
R: Não. O equipamento possui classificação de índice de proteção IP54, onde essa é válida como proteção apenas de respingos de água ou exposição a poeira.

8º A Delta 2 é compatível com a tecnologia X-Boost?
R: Sim, porém, o recurso X-Boost não é adequado para aparelhos com proteção de tensão (como instrumentos de precisão). É adequado para dispositivos de aquecimento e acionados por motor. Realize testes para verificar a compatibilidade.

9º A Delta possui tecnologia UPS (fonte de alimentação ininterrupta)?
R: Não. A Delta 2 suporta alimentação de emergência (EPS). Ao conectar a rede elétrica à porta de entrada CA do produto por meio de um cabo CA, você pode alimentar dispositivos elétricos pela porta de saída CA (a alimentação CA virá da rede elétrica em vez da estação de energia nesta situação). Em caso de queda de energia repentina, o produto pode alternar automaticamente para o modo de alimentação por bateria em até 30 ms.