ECOFLOW with timber	**Frequently Asked Questions (FAQ) - Ecoflow With Timber** *FAQ - Delta Pro 3 - 127V (US)*	***Elaborado em :*** *26/05/2025* ***Aprovado em:*** *30/05/2025* ***N° Revisão:*** *0* ***Revisado em:*** *30/05/2025* ***Página:*** *1 de 3*

Elaborado por: Jair Pereira (Especialista de Produto)
Aprovado por: Douglas Arruda (Coordenador de Pós-Vendas)

Objetivo: Este documento tem por objetivo listar as principais características do produto, bem como auxiliar na resolução de dúvidas frequentes otimizando o atendimento aos clientes.

Descrição do Produto		
Informações Gerais		**U.M.:**
Part number:	5013701001	-
Nome comercial:	Ecoflow Delta Pro 3 - Estação de Energia Portátil	-
Modelo:	EFD521	-
SKU:	EFDELTAPRO3-US	-
EAN:	4895251622790	-
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura):	635 x 285 x 416	[mm]
Peso líquido (somente produto):	51,5	[Kg]
Peso bruto (produto + embalagem):	56,3	[Kg]
Garantia:	5	[Anos]
Conteúdo da caixa:	1x Delta Pro 3 1x Cabo de carregamento CA 2x Protetores de aderência 1x Manuais e cartão de garantia	-

Imagens

Frente



Especificações da Bateria		U.M.:
Capacidade de armazenamento:	4096	[W/h]
Tipo de bateria:	LFP (LiFePO4)	[-]
Ciclo de vida da bateria:	3.000 ciclos ou 10 anos	[-]
Tipos de proteção:	- Contra sobretensão - Contra sobrecarga - Contra superaquecimento - Contra curto-circuito - Contra baixa temperatura - Contra baixa tensão - Contra sobrecorrente	[-]

Entrada bateria extra



Especificações de Entrada			U.M.:
Tensão entrada CA porta proprietária Ecoflow:	120/240		[V]
Corrente entrada CA porta proprietária Ecoflow:	16,7		[A]
Frequência entrada CA porta proprietária Ecoflow:	60		[W]
Tensão entrada CA (somente carregamento):	100-240		[V]
Frequência entrada CA (somente carregamento):	50/60		[Hz]
Corrente máxima entrada CA (somente carrega.):	15		[A]
Tensão entrada CA (modo bypass):	100-120		[V]
Frequência entrada CA (modo bypass):	50/60		[Hz]
Corrente máxima entrada CA (modo bypass - até 3 horas):	15		[A]
Corrente máxima entrada CA (modo bypass - sem limite de tempo):	12		[A]
Potência máxima entrada CA (X-Stream):	7000		[W]
Tensão entrada carregamento veicular (XT60i):	12	48	[V⎓]
Corrente entrada carregamento veicular (XT60i):	8	20	[A⎓]
Potência máx. entrada carrega. veicular (XT60i):	96	960	[W]
Tensão entrada de alta painel solar (XT60):	30-150		[V⎓]
Corrente máx. entrada de alta painel solar (XT60):	15		[A⎓]
Potência entrada de alta painel solar (XT60):	1600		[W]
Tensão entrada de baixa painel solar (XT60i):	11-60		[V⎓]
Corrente máx. entrada baixa painel solar (XT60i):	20		[A⎓]
Potência entrada de baixa painel solar (XT60i):	1000		[W]
Tensão entrada USB-C:	N/A		[V⎓]
Corrente entrada USB-C:	N/A		[A⎓]
Potencia máxima entrada USB-C:	N/A		[W]
Conexão de barramento CAN:	RJ45		-

Verso



Entrada CA, solar(XT60) e veicular (XT60i)



Especificações de Saída - Tomadas CA			U.M.:
	Baixa tensão / monofásica		
	NEMA 5-20R	NEMA TT-30R	
Tensão:	120	120	[V]
Corrente:	20	30	[A]
	Alta tensão / bifásica		
	NEMA L14-30R	NEMA 6-20R	
Tensão:	120/240	240	[V]
Corrente:	16,7	16,7	[A]

Saída CA 120V - Padrão NEMA 5-20R



Armazenagem	*Indexação*	*Proteção*	*Recuperação*	*Tempo de Retenção*		*Descarte*
				Ativo	*Inativo*	
On-site	*N/A*	*Pastas*	*Consulta em pasta*	*12 meses*	*12 meses após ativo*	*Rasgar*

Objetivo: Este documento tem por objetivo listar as principais características do produto, bem como auxiliar na resolução de dúvidas frequentes otimizando o atendimento aos clientes.

Especificações de Saída - Tomadas CA			U.M.:
Tensão (somente descarga):	120	120/240	[V]
Frequência (somente descarga):	60	60	[Hz]
Potência nominal (somente descarga):	4000	4000	[W]
Potência máxima (X-Boost):	6000		[W]
Potência de surto (somente descarga):	8000	8000	[W]
Tensão (modo bypass):	100-120		[V]
Frequência (modo bypass):	50/60		[Hz]
Potência nominal (modo bypass):	4000		[W]

Saída CA 120V - Padrão NEMA TT-30R



Especificações de Saída - Diversos				U.M.:
Tensão saída CA porta proprietária Ecoflow:	120/240			[V]
Corrente saída CA porta proprietária Ecoflow:	16,7			[A]
Frequência saída CA porta proprietária Ecoflow:	60			[W]
Tensão saída USB-C (PD3.0):	5/9/12/20		15	[V⎓]
Corrente saída USB-C (PD3.0):	5		3	[A⎓]
Potência máxima saída USB-C / Por porta (PD3.0):	100			[W]
Tensão saída carregamento veicular:	N/A			[V⎓]
Corrente saída carregamento veicular:	N/A			[A⎓]
Potência máxima saída carregamento veicular:	N/A			[W]
Tensão saída USB-A (carregamento rápido) (QC3.0):	5	9	12	[V⎓]
Corrente saída USB-A (carrega. rápido) (QC3.0):	2,4	2	1,5	[A⎓]
Potência máxima saída USB-A / Por porta (Carregamento rápido) (QC3.0):	18			[W]
Tensão da saída DC 5521:	12,6			[V⎓]
Corrente da saída DC 5521:	5			[A⎓]
Potência da saída DC 5521 (por porta):	63			[W]
Tensão saída porta Anderson:	12,6			[V⎓]
Corrente saída porta Anderson:	30			[A⎓]
Potência máxima saída porta Anderson:	378			[W]
Alcance do Wi-fi (2.4G):	20		40	[M]
Frequência do Wi-fi (2.4G):	2412-2462		2422-2452	[MHz]
Potência máxima de saída do Wi-fi (2.4G):	0,057			[W]
Frequência do Bluetooth (5.0):	2402-2480			[MHz]
Potência máxima de saída do Bluetooth (5.0):	0,0071			[W]

Saída bifásica 120/240V - Padrão NEMA L14-30R



Saída CA 240V - Padrão NEMA 6-20R



Dúvidas Frequentes

1º Quais dispositivos a tomada de saída CA da Delta Pro 3 pode alimentar?
R: Com o recurso X-Boost, as tomadas de saída CA do produto podem alimentar dispositivos com potência nominal de 6000W ou menos. Recomendamos que você confirme a potência dos dispositivos antes do uso e certifique-se de que a potência total de todos os dispositivos carregados seja menor que a potência nominal.

2º Qual o tempo de duração da estação de energia portátil Delta Pro 3?
R: O tempo de duração da Delta Pro 3 depende do consumo de energia do equipamento em que será ligado a bateria. Verificar conforme tabela de cálculo de consumo ou para maiores informações, consultar o suporte Ecoflow.

3º Quantos equipamentos podem ser ligados ao mesmo tempo?
R: A quantidade de equipamentos é independente, desde que, ambos, juntos, não ultrapassem a potência máxima de saída.

4º O nível de bateria pode ser monitorado via bluetooth?
R: Sim. Basta obter conectividade do aplicativo com a Delta Pro 3, e na tela inicial estará disponível a visualização do nível de bateria.

5º Quanto tempo demora para carregar completamente a estação de energia Delta Pro 3?
R: A Delta Pro 3 possui 7 métodos de carregamento, além de 18 combinações de carregamento conjunto. Na entrada CA, com a tecnologia X-Stream, o tempo de carregamento de 0 a 100% é de aproximadamente 35 minutos. Na entrada de painel solar, o tempo é de aproximadamente 1 horas e 35 minutos, considerando a utilização das 2 portas de carregamento solar, em potência máxima, somando 2600W. Na entrada de carregamento veicular, o tempo aproximado é de 4 horas e 15 minutos, considerando a tensão de 48Vcc. Para mais opções de carregamento conjunto, consultar o suporte Ecoflow.

6º Onde pode ser transportada a estação de energia portátil Delta Pro 3?
R: A estação de energia portátil Delta Pro 3 pode ser transportada em qualquer veículo terrestre ou marítimo desde que não haja impactos e/ou vibrações. Para transporte aéreo, devido aos diferenciais de pressão atmosférica, é vetado esse tipo de transporte.

7º A Delta Pro 3 é a prova d'água?
R: Não. O equipamento possui classificação de índice de proteção IP54, onde essa é válida como proteção apenas de respingos de água ou exposição a poeira.

8º A Delta Pro 3 é compatível com a tecnologia X-Boost?
R: Sim, porém, o recurso X-Boost não é adequado para aparelhos com proteção de tensão (como instrumentos de precisão). É adequado para dispositivos de aquecimento e acionados por motor. Realize testes para verificar a compatibilidade.

Objetivo: Este documento tem por objetivo listar as principais características do produto, bem como auxiliar na resolução de dúvidas frequentes otimizando o atendimento aos clientes.

Dúvidas Frequentes

9º A Delta Pro 3 possui tecnologia UPS (fonte de alimentação ininterrupta)?
R: A Delta Pro 3 possui fonte de alimentação ininterrupta (UPS). Ao conectar a rede elétrica à porta de entrada CA do produto por meio de um cabo CA, você pode alimentar dispositivos elétricos pela porta de saída CA (a alimentação CA virá da rede elétrica em vez da estação de energia nesta situação). Em caso de queda de energia repentina, o produto pode alternar automaticamente para o modo de alimentação por bateria em até 10 ms. Isso dá a possibilidade da Delta Pro 3 ser utilizada como nobreak, ou em equipamentos que são sensíveis a interrupções, como computadores e outros dispositivos de T.I..

10º Como funciona o sistema bifásico (dupla tensão)?
R: O sistema de dupla tensão, funciona apenas na entrada CA, onde essa pode ser alimentada variando entre 100 a 240 volts em corrente alternada. Para qualquer porta de saída, a alimentação será de apenas 120 volts. Quando o cliente quiser utilizar a Delta Pro 3 em modo bypass, ele terá que alimentar a Delta Pro 3 em 120 volts conforme tensão de trabalho do produto, pois, por segurança, quando está em modo bypass, a corrente que circula entre a entrada e saída é única, consequentemente, necessitando ser a mesma tensão.

11º A DELTA Pro 3 pode ser usado com um carregador de veículo elétrico?
R: Sim, ela oferece suporte a carregadores de veículos elétricos de Nível 1 e 2. Para isso, basta adquirir o adaptador dedicado da EcoFlow, o EV X-Stream Adapter, vendido separadamente.