ECOFLOW with timber	**Frequently Asked Questions (FAQ) - Ecoflow With Timber** *FAQ - Smart Generator - 3000 (Dual fuel)*	***Elaborado em :*** *17/06/2025* ***Aprovado em:*** *17/06/2025* ***N° Revisão:*** *0* ***Revisado em:*** *17/06/2025* ***Página:*** *1 de 2*

Elaborado por: Jair Pereira (Especialista de Produto)
Aprovado por: Douglas Arruda (Coordenador de Pós-Vendas)

Objetivo: Este documento tem por objetivo listar as principais características do produto, bem como auxiliar na resolução de dúvidas frequentes otimizando o atendimento aos clientes.

Descrição do Produto		
Informações Gerais		**U.M.:**
Part number:	5015701001	-
Nome comercial:	Ecoflow Smart Generator - 3000 (Dual Fuel)	-
Modelo:	EF-SG-H03-1	-
SKU:	EFSG3000-US-EPA	-
EAN:	4895251628686	-
Dimensões (Comprimento × Largura × Altura):	480 x 300 x 455	[mm]
Peso líquido (somente produto):	21,8	[Kg]
Peso bruto (produto + embalagem):	25,1	[Kg]
Garantia:	2	[Anos]
Conteúdo da caixa:	1x Smart Generator - 3000 (Dual fuel) 1x Mangueira de GLP 1x Funil de óleo 1x Chave de fenda 2 em 1 (PH/SL) 1x Soquete de vela de ignição 1x Barra de disjuntor 1x Chave de boca dupla 1x Manuais e cartão de garantia	-

Especificações do Gerador		U.M.:
Tipo:	Inversor	[-]
Tensão nominal de saída CA:	120	[V]
Corrente nominal de saída CA (Gasolina):	16,7	[A]
Corrente nominal de saída CA (GLP):	15	[A]
Frequência de operação:	60	[Hz]
Potência nominal de saída CA (Gasolina):	2000	[W]
Potência máxima de saída CA (Gasolina):	2200	[W]
Potência nominal de saída CA (GLP):	1800	[W]
Potência máxima de saída CA (GLP):	2000	[W]

Especificações do Motor		U.M.:
Tipo:	Cilindro único, quatro tempos, refrigeração por ar forçado, válvula no cabeçote	[-]
Deslocamento do motor:	98	[cc]
Tipo de combustível:	Gasolina sem chumbo / GLP	[-]
Volume do tanque de combustível:	4	[L]
Tempo operação contínua (gasolina / carga nom.):	2,8	[h]
Nível ruído (à 7 metros / carga nominal):	69	[dB]
Volume de óleo do motor do gerador:	400	[ml]
Modelo de vela de ignição:	A5RTC	[-]
Modo de início:	Partida elétrica, partida manual, partida automática	[-]

Fatores de potência				U.M.:
Tipo de carga:	Resistiva	Indutiva	Resistiva + Indutiva	[-]
Fator de Potência:	1	0,4 -0,75	0,8 - 0,95	[-]
Potência de saída (gasolina):	2200	880	1760	[W]
Potência de saída (GLP):	2000	800	1600	[W]

Especificações da Bateria		U.M.:
Carregamento porta DC5521 - Tensão:	8 - 26	[V⎓]
Carregamento porta DC5521 - Potência máxima:	15	[W]
Capacidade de armazenamento:	1500	[mAh]
Tensão de operação da bateria:	12,8	[V⎓]

Tabela de Alertas		U.M.:
Alerta de monóxido de carbono	Indica o nível atual de monóxido de carbono	[-]
Alerta de alta temperatura	Indica temperatura acima dos níveis normais de operação	[-]
Alerta de óleo do motor	Indica se o nível de óleo do motor está suficiente	[-]
Alerta de baixa temperatura	Indica temperatura abaixo dos níveis normais de operação	[-]
Alerta de sobrecarga de saída	Indica que a potência total de saída está elevada	[-]

Imagens

Frente



Lateral



Verso



Vista diagonal



Armazenagem	*Indexação*	*Proteção*	*Recuperação*	*Tempo de Retenção*		*Descarte*
On-site	*N/A*	*Pastas*	*Consulta em pasta*	*Ativo*	*Inativo*	*Rasgar*
				12 meses	*12 meses após ativo*	

Objetivo: Este documento tem por objetivo listar as principais características do produto, bem como auxiliar na resolução de dúvidas frequentes otimizando o atendimento aos clientes.

Dúvidas Frequentes

1º Quais estações de energia da Ecoflow pode ser conectadas com o Smart Generator - 3000?
R: O Smart Generator - 3000 possui conectividade apenas com estações de energia Ecoflow Delta 3 e Delta 3 Plus, através do bluetooth.

2º O Smart Generator possui conectividade com estações de energias de terceiros?
R: Não, apenas com estações Ecoflow.

3º Quais dispositivos a tomada de saída CA da Smart Generator - 3000 pode alimentar?
R: As tomadas de saída CA do produto podem alimentar dispositivos com potência nominal de 2200W (gasolina) ou menos. Recomendamos que você confirme a potência dos dispositivos antes do uso e certifique-se de que a potência total de todos os dispositivos carregados seja menor que a potência nominal.

4º Qual o tempo de duração do Smart Generator - 3000?
R: O tempo de duração do Smart Generator - 3000 depende do consumo de energia do equipamento em que ele será ligado, mas, para uma carga nomimal de 2000W considerando o reservatório por completo, com 4 litros de combustível, a autonomia será de aproximadamente 2 horas e 50 minutos.

5º Quantos equipamentos podem ser ligados ao mesmo tempo?
R: A quantidade de equipamentos é independente, desde que, ambos, juntos, não ultrapassem a potência máxima de saída.

6º O nível de combustível pode ser monitorado via bluetooth?
R: Sim. Basta obter conectividade do aplicativo com o Smart Generator - 3000, e na tela inicial estará disponível a visualização do nível de combustível.

7º Onde pode ser transportado o Smart Generator - 3000?
R: O Smart Generator - 3000 pode ser transportado em qualquer veículo terrestre ou marítimo desde que não haja impactos e/ou vibrações. Para transporte aéreo, devido aos diferenciais de pressão atmosférica, é vetado esse tipo de transporte.

8º O Smart Generator - 3000 é a prova d'água?
R: Não. O equipamento possui classificação de índice de proteção IP54, onde essa é válida como proteção apenas de respingos de água ou exposição a poeira.

9º É possível programá-lo para entrar em partida automática em caso de falta de energia da estação?
R: Sim, através do aplicativo Ecoflow, basta definir um nível mínimo de energia da estação, e o gerador iniciará automaticamente se o nível da bateria da estação de energia cair abaixo do limite definido no aplicativo EcoFlow.