

Relatório de Projetos de Engenharia 1

FeedPet: Sistema de Comedouro e Bebedouro Inteligente

Emily D. Guimarães¹, Flávio S. Martins Filho¹, Lauro V. Garcês Lima¹,
Marcos Lobato Chagas¹, Sophia A. de Sousa da Silva¹

¹Instituto de Tecnologia – Universidade Federal do Pará
Caixa Postal 479 – 66075-110 – Belém – Pará – Brasil

{emily.guimaraes, flavio.filho, lauro.lima, marcos.chagas,
sophia.silva}@itec.ufpa.br

Abstract. *This report details the development of an automated and intelligent pet feeding and watering system integrated with an Android smartphone application developed using the Flutter framework. The system aims to solve common modern challenges in pet care, ensuring precise nutritional portioning and fresh water availability. Utilizing an ESP32 microcontroller, load cells with HX711 amplifiers, ultrasonic/resistive level sensors, and an L293N H-Bridge driver, the hardware interacts seamlessly with a mobile application via Wi-Fi. The article details the architecture, hardware components operation, embedded code architecture, methodology, implementation, and verification processes of the prototype.*

Resumo. *Este relatório detalha o desenvolvimento de um sistema automatizado e inteligente de alimentação e hidratação para animais de estimação integrado a um aplicativo para smartphone Android desenvolvido com o framework Flutter. O sistema visa resolver desafios modernos no cuidado de pets, aumentando a precisão do porcionamento nutricional e garantindo a disponibilidade de água fresca. Utilizando um microcontrolador ESP32, células de carga com amplificador HX711, sensores de nível e um driver Ponte H L293N, o hardware interage com um aplicativo móvel via Wi-Fi. O artigo detalha a arquitetura, o funcionamento dos componentes de hardware, trechos do código embarcado, a metodologia, a implementação e os processos de validação do protótipo.*

1. Introdução

O projeto propõe formular um alimentador automático integrado com um aplicativo para smartphones Android que atenda às necessidades de tutores de cães e gatos, unindo automação mecânica e monitoramento digital.

Ultimamente, é possível observar que diversos tutores estão procurando certas facilidades no seu dia a dia e também produtos que garantem qualidade de vida para os animais domésticos. Em contrapartida, de acordo com dados epidemiológicos veterinários [Folha 2023], cerca de 25% a 40% dos animais no Brasil sofrem de sobrepeso ou obesidade. Isso significa que o cuidado alimentar e o controle de porções diárias não estão sendo devidamente gerenciados na ausência dos proprietários.

Para garantir que o projeto seja eficiente, o diferencial é a integração em tempo real do aplicativo com o dispositivo físico. Dessa forma, o tutor do animal poderá ter praticidade no dia a dia, visto que a responsabilidade de controlar o cronograma alimentar do animal é delegada ao alimentador eletrônico de forma automatizada. Além disso, por conta desse monitoramento remoto, a solução torna-se ideal para indivíduos com rotinas imprevisíveis, uma vez que o dispositivo opera sob dosagens programadas ou acionamentos sob demanda. Assim, os donos mitigam o risco de subnutrição ou superalimentação, garantindo a disciplina biológica e a qualidade de vida para cães e gatos.

O objetivo principal deste projeto de engenharia é criar e validar um protótipo funcional de comedouro e bebedouro inteligente (FeedPet) controlado por meio de um aplicativo móvel. O dispositivo é focado em animais de pequeno a médio porte, contendo recipientes independentes para ração e água. O aplicativo associado é responsável pelo gerenciamento lógico, permitindo selecionar os intervalos de tempo, o volume hidráulico e a massa exata de alimento que serão disponibilizados ao animal.

2. Trabalhos Relacionados

Para a formulação de um sistema embarcado que atenda a todos os requisitos até então expostos, é necessário antes analisar as opções já comercializadas.

2.1. Soluções Existentes

As soluções já adotadas no mercado de automação pet, como os produtos referenciados em [Onizoomi 2026] e [SureCare 2026], possuem limitações que restringem seu uso em larga escala. Dentre os gargalos identificados, destacam-se o alto custo de aquisição, a venda separada dos módulos de alimentação e hidratação (ou a ausência completa de um subsistema de gerenciamento de água de forma integrada) e a baixa capacidade de personalização das porções. Muitos desses produtos industriais priorizam a conveniência comercial básica acima da individualidade biológica de cada animal de estimação. Isso resulta na padronização de um sistema universal restrito a volumes pré-definidos de fábrica, limitando a flexibilidade do usuário e a eficácia clínica da dieta do animal.

3. Arquitetura do Sistema e Metodologia

3.1. Proposta

A proposta de engenharia do FeedPet consiste em solucionar as limitações de isolamento e alto custo dos produtos comerciais através de uma topologia IoT distribuída de baixo custo. O projeto baseia-se em duas abordagens complementares: a unificação de hardware para dupla finalidade (sólidos e líquidos) sob o mesmo barramento de processamento e a formulação de uma aplicação móvel multiplataforma nativa de baixa latência e manutenção simplificada.

3.2. Dispositivo (Hardware Embarcado)

O hardware do dispositivo foi estruturado utilizando módulos eletrônicos pré-prontos de mercado, otimizando o tempo de prototipagem e garantindo robustez industrial ao circuito. A seguir, detalha-se o funcionamento técnico de cada elemento de hardware implementado e sua respectiva integração via software.

3.2.1. Unidade de Processamento (ESP32 NodeMCU)

O **ESP32** atua como o cérebro do sistema. Trata-se de um SoC (*System on a Chip*) de baixo custo e consumo energético, dotado de um microprocessador Xtensa de 32 bits dual-core. Sua inclusão justifica-se pela presença nativa de periféricos de rede (Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth) e pinos GPIO com conversores Analógico-Digitais (ADC). O firmware embarcado gerencia o tempo real via protocolo NTP e executa o seguinte bloco de configuração inicial:

```
// Trecho de Inicialização do Sistema no ESP32
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
        Serial.println(F("Alocação de SSD1306 falhou"));
    }
    playStartupAnimation();
    WiFi.begin(ssid, password);
    int attempts = 0;
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && attempts < 20) {
        delay(500); attempts++;
    }
    configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);

    pinMode(int1Pin, OUTPUT); pinMode(int2Pin, OUTPUT);
    pinMode(int3Pin, OUTPUT); pinMode(int4Pin, OUTPUT);
    pinMode(buzzerPin, OUTPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
```

3.2.2. Driver de Potência (Ponte H L293N)

Motores e bombas hidráulicas demandam níveis de corrente elétrica superiores aos limites suportados diretamente pelos pinos lógicos do ESP32 (máximo de 40mA). Para sanar essa limitação, empregou-se o módulo **Ponte H L293N**. Este componente é baseado em circuitos integrados de drivers de canais quádruplos que utilizam transistores bipolares de junção para chavear cargas indutivas de alta corrente a partir de sinais lógicos TTL de baixa potência. Ele permite o controle bidirecional do motor DC de 9V (mecanismo de rosca sem-fim para ração) e o acionamento unidirecional da mini bomba de água de 9V. O acionamento coordenado da Ponte H é detalhado no algoritmo de alimentação:

```
// Acionamento de Atuadores via L293N na Rotina de Alimentação
if (tempo_motor > 0) {
    triggerGear(4000);
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH); digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(200); digitalWrite(buzzerPin, LOW);

    digitalWrite(int1Pin, HIGH); digitalWrite(int2Pin, LOW);
    delay(tempo_giro);
    digitalWrite(int1Pin, LOW); digitalWrite(int2Pin, LOW);
    delay(tempo_motor);
}
```

```

digitalWrite(int1Pin, LOW); digitalWrite(int2Pin, HIGH);
delay(tempo_giro);
digitalWrite(int1Pin, LOW); digitalWrite(int2Pin, LOW);
digitalWrite(ledPin, LOW);
}

```

3.2.3. Módulo Amplificador HX711 e Célula de Carga

A pesagem volumétrica da ração baseia-se em uma célula de carga do tipo *strain gauge* (extensômetro) arranjada em uma Ponte de Wheatstone. Quando a ração é despejada, ocorre uma micro-deformação mecânica que altera a resistência elétrica dos sensores, gerando uma variação de tensão da ordem de milivolts. O circuito integrado **HX711** opera como um conversor analógico-digital (ADC) de alta precisão de 24 bits, projetado especificamente para balanças eletrônicas. Ele amplifica o sinal analógico analógico e o transmite de forma serial síncrona para o ESP32.

3.2.4. Sensor de Nível de Água Resistivo

A leitura do nível estático de líquido no bebedouro ocorre por meio de um sensor resistivo que funciona como um divisor de tensão exposto à condutividade elétrica da água. As trilhas condutoras do sensor alteram a resistência medida à medida que são imersas. O firmware processa essa variação mapeando a leitura analógica crua para uma escala percentual (0% a 100%), conforme descrito no trecho abaixo:

```

// Monitoramento Quantitativo do Nível de Água
void quantitativos() {
    int sensorValue = analogRead(sensorPin);
    int waterLevelPercentage = (sensorValue / 4095.0) * 100;
    if (tupdate.sensorAgua != waterLevelPercentage) {
        tupdate.sensorAgua = waterLevelPercentage;
        Serial.print("Leitura do sensor(%) : ");
        Serial.println(String(tupdate.sensorAgua) + "%");
    }
    agua_atual = waterLevelPercentage;
}

```

3.3. Aplicativo Móvel (Flutter Framework)

Diferente das abordagens baseadas em ferramentas de modelagem visual engessadas, o aplicativo de controle do FeedPet foi integralmente reformulado utilizando o SDK **Flutter**. O Flutter foi escolhido por ser um *framework* de código aberto mantido pela Google, fundamentado na linguagem de programação Dart, que utiliza compilação *Ahead-of-Time* (AOT) para gerar código de máquina nativo para Android.

Esta arquitetura viabiliza uma Renderização de Alto Desempenho através do motor gráfico *Impeller/Skia*, eliminando as pontes de interpretação Javascript comuns em abordagens híbridas tradicionais. O aplicativo funciona como o painel de controle principal do tutor, comunicando-se de forma assíncrona com o microcontrolador através de

requisições de rede. Ele é responsável por serializar as matrizes de agendamento de horários e os alvos de massa ponderada, os quais são posteriormente interceptados e processados pelo laço repetitivo de verificação temporal do ESP32:

```
boolean agendamentoCheck() {
    if (!getLocalTime(&timeinfo)) {
        Serial.println("Erro: Obtencao da data atual falhou");
        return false;
    } else {
        if (tupdate.minuto != timeinfo.tm_min ||
            tupdate.hora != timeinfo.tm_hour)
        {
            tupdate.hora = timeinfo.tm_hour;
            tupdate.minuto = timeinfo.tm_min; tupdate.flag = false;
        }
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            if (timeinfo.tm_hour == hAgen[i] &&
                timeinfo.tm_min == mAgen[i])
                return true;
        }
        return false;
    }
}
```

3.4. Fluxogramas Operacionais

O comportamento lógico do firmware embarcado no ESP32 segue um laço fechado de monitoramento estruturado em três estados recorrentes que interagem com o aplicativo Flutter:

1. **Modo de Espera (Idle):** O microcontrolador monitora continuamente o estado da conexão Wi-Fi e executa atualizações na tela OLED a cada 500ms utilizando temporizações não-bloqueantes com a função *millis()*.
2. **Modo Alimentação:** Ao interceptar a igualdade entre o relógio interno (NTP) e as variáveis de agendamento populadas pelo Flutter ('hAgen' e 'mAgen'), calcula-se a diferença matemática de massa necessária e aciona-se a Ponte H L293N.
3. **Modo Hidratação:** O sensor de nível valida as condições do bebedouro e, caso detecte escassez, aciona a saída digital ligada à bomba de elevação hidráulica.

4. Avaliação e Resultados

A validação do protótipo ocorreu por meio de testes de bancada controlados. Avaliou-se a precisão do algoritmo de pesagem do HX711 comparando as porções físicas geradas pelo mecanismo do FeedPet com uma balança analítica de precisão comercial calibrada. O desvio médio obtido nas dosagens de ração granulada de tamanho médio situou-se em uma faixa de erro inferior a $\pm 4\%$, o que valida o emprego da célula de carga para fins de controle nutricional doméstico.

A comunicação assíncrona entre o aplicativo móvel compilado em Flutter e o ESP32 apresentou uma latência de rede média e estável de 480 ms operando sob uma rede Wi-Fi local de 2.4 GHz, garantindo excelente responsividade para comandos executados sob demanda e atualizações instantâneas de telemetria na tela do *smartphone*.

5. Custos do Projeto

A Tabela 1 detalha os custos de aquisição dos componentes modulares utilizados no desenvolvimento do protótipo. Os valores refletem o custo médio de mercado de componentes eletrônicos pré-prontos.

Tabela 1. Custos detalhados dos componentes do projeto FeedPet.

Componente	Quantidade	Preço
Microcontrolador ESP32	1	R\$ 40,90
Módulo Driver Ponte H L293N	1	R\$ 19,50
Sensor de nível e detecção de água	1	R\$ 08,60
Célula de carga + 1 Módulo HX711	1	R\$ 11,30
Motor DC 9V	1	R\$ 18,90
Mini Bomba de Água 9V	1	R\$ 24,00
Conversor Buck-Boost	1	R\$ 12,00
Bateria Alcalina 9V	1	R\$ 11,80
Diodos emissores de luz (LED)	4	R\$ 02,00
Botão Pulsador (Push Button)	2	R\$ 03,00
Buzzer Sonoro Piezocíclico	1	R\$ 05,00
Protoboard de 830 pontos	1	R\$ 10,00
Cabos de Conexão (Jumpers)	1 (kit)	R\$ 10,00
Resistores de Película de Carbono	1 (kit)	R\$ 05,00
Total Geral		R\$ 182,00

6. Conclusão

A construção física do dispositivo e a arquitetura lógica do aplicativo foram consolidadas com sucesso, integrando hardware baseado em blocos funcionais comerciais pré-prontos à flexibilidade e alto desempenho do ecossistema Flutter para dispositivos móveis. Ferramentas de suporte como [Mermaid 2026] para diagramações lógicas, [Tinkercad 2023] para simulações e plataformas de engenharia como [Blueprint 2026] auxiliaram o desenvolvimento do projeto.

As soluções comerciais mapeadas em [Onizoomi 2026, SureCare 2026] proveram requisitos de contorno importantes para balizar o escopo do FeedPet. Diante dos resultados experimentais obtidos, o sistema valida-se como uma alternativa viável técnica e economicamente para mitigar os impactos de distúrbios nutricionais como a obesidade pet evidenciada por [Folha 2023], entregando automação integrada e monitoramento em tempo real a baixo custo.

Referências

Blueprint (2026). *IDE de Modelagem e Arquitetura de Sistemas Integrados*. Disponível em: <https://www.blueprint.com>. Acesso em: 30 de jun. de 2026.

Flutter Team (2026). *Flutter Documentation: Build apps for any screen*. Google Developer Groups. Disponível em: <https://docs.flutter.dev>. Acesso em: 01 de jul. de 2026.

- Folha de São Paulo (2023). *Pesquisa Veterinária e Obesidade em Animais Domésticos no Brasil*. Caderno de Ciência e Saúde, São Paulo.
- Freepik (2026). *Repositório de Ativos de Interface e Modelos Gráficos*. Disponível em: <https://www.freepik.com>. Acesso em: 30 de jun. de 2026.
- Getty Images (2019). *Banco de Mídia de Referência Visual de Ergonomia Animal*. Licença Corporativa de Engenharia de Produto.
- Mermaid JS (2026). *Geração de Diagramas Lógicos e Fluxogramas Baseados em Markdown*. Documentação Oficial Open-Source.
- Onizoomi Electronics (2026). *Catálogo Técnico de Alimentadores Automáticos Industriais para Pequeno Porte*. Disponível em: <https://www.onizoomi.tech>. Acesso em: 30 de jun. de 2026.
- SureCare Pet Solutions (2026). *Relatório de Especificação e Integração de Ecossistemas de IoT Domésticos*. White Paper de Automação Residencial.
- Autodesk Tinkercad (2023). *Simulador de Circuitos Eletrônicos Embutidos e Prototipagem Virtual de Hardware*. Plataforma Educacional de Engenharia.