

# Провода КДАБ.043-01

Провод I				Группа	
Сегмент	1	Длина	690	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	A1	XS3-2			
	KV7	11			
Сегмент	2	Длина	270	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	KV7	11			
	A3	48			
Сегмент	3	Длина	100	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	A3	48			
	A3	18			
Сегмент	4	Длина	380	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	A3	18			
	A3	10			
Сегмент	5	Длина	430	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	A3	10			
	KM4	A2			
Сегмент	6	Длина	20	Тип провод	ПуГВ 1х6.0
	Прибор	Контакт			
	KM4	A2			
	KM3	A2			
Сегмент	7	Длина	20	Тип провод	ПуГВ 1х6.0
	Прибор	Контакт			
	KM3	A2			
	KM2	A2			
Сегмент	8	Длина	140	Тип провод	ПуГВ 1х6.0
	Прибор	Контакт			
	KM2	A2			
	F3	1			
Провод II				Группа	
Сегмент	1	Длина	130	Тип провод	ПуГВ 1х6.0
	Прибор	Контакт			
	F3	2			
	XS0	11			
Провод III				Группа	
Сегмент	1	Длина	700	Тип провод	ПуГВ 1х1.5
	Прибор	Контакт			
	UZ1	-Vin			
Провод III				Группа	
Сегмент	1	Длина	700	Тип провод	ПуГВ 1х1.5
	Прибор	Контакт			
	UZ1	+Vin			

<i>Провод 15</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	140	Тип провод	ПуГВ 1х2.5
	Прибор	Контакт			
	KM4	A1			
	F1	1			
<i>Провод 17</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	360	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	KV7	14			
	F2	1			
<i>Провод 19</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	470	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	KV9	14			
	A3	47			
Сегмент	2	Длина	420	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	A3	47			
	XS0	19.1			
Сегмент	3	Длина	6	Тип провод	перемычка
	Прибор	Контакт			
	XS0	19.1			
	XS0	19.2			
<i>Провод 1920</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	170	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	XS0	19.2			
	XS20	07			
<i>Провод 2</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	510	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	F4	2			
	UZ1	+Vo			

Провод 20				Группа	
Сегмент	1	Длина	60	Тип провод	ПуГВ 1x1.0
	Прибор	Контакт			
	SW1	Общ			
	SB1 (Вкл ДГА)	NO-2			
Сегмент	2	Длина	560	Тип провод	ПуГВ 1x1.0
	Прибор	Контакт			
	SB1 (Вкл ДГА)	NO-2			
	SB1 (Вкл ДГА)	HL2 green (пуск)-1			
Сегмент	3	Длина	60	Тип провод	ПуГВ 1x1.0
	Прибор	Контакт			
	SB1 (Вкл ДГА)	HL2 green (пуск)-1			
	SB2 (Стоп ДГА)	HL1 red (стоп)-1			
Сегмент	4	Длина	320	Тип провод	ПуГВ 1x1.0
	Прибор	Контакт			
	SB2 (Стоп ДГА)	HL1 red (стоп)-1			
	KV2	14			
Сегмент	5	Длина	160	Тип провод	ПуГВ 1x1.0
	Прибор	Контакт			
	KV2	14			
	KV2	24			
Сегмент	6	Длина	60	Тип провод	ПуГВ 1x1.0
	Прибор	Контакт			
	KV2	24			
	A9	Заземл2			
Сегмент	7	Длина	60	Тип провод	ПуГВ 1x1.0
	Прибор	Контакт			
	A9	Заземл2			
	KM1	A2			
Сегмент	8	Длина	250	Тип провод	ПуГВ 1x1.0
	Прибор	Контакт			
	KM1	A2			
	XS20	01			
Сегмент	9	Длина	240	Тип провод	ПуГВ 1x1.0
	Прибор	Контакт			
	XS20	02			
	UZ1	-Vo			
Сегмент	10	Длина	140	Тип провод	ПуГВ 1x1.0
	Прибор	Контакт			
	KM2	Чр			
	XS20	03			
Сегмент	11	Длина	260	Тип провод	ПуГВ 1x1.0
	Прибор	Контакт			
	KM3	Чр			
	XS20	04			
Сегмент	12	Длина	210	Тип провод	ПуГВ 1x1.0
	Прибор	Контакт			
	KM4	Чр			
	XS20	05			
Сегмент	13	Длина	700	Тип провод	ПуГВ 1x1.0
	Прибор	Контакт			
	XS20	06			

Сегмент	14	Длина	520	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	KV8	A2			
	KV7	A2			
Сегмент	15	Длина	320	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	KV7	A2			
	XS20	08			
Провод 21Группа					
Сегмент	1	Длина	120	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	A3	09			
	A3	20			
Сегмент	2	Длина	60	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	A3	20			
	A3	23			
Сегмент	3	Длина	60	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	A3	23			
	A3	26			
Сегмент	4	Длина	310	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	A3	26			
	KV3	14			
Сегмент	5	Длина	90	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	KV3	14			
	KV7	21			
Сегмент	6	Длина	620	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	KV7	21			
	KV9	A1			
Сегмент	7	Длина	460	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	KV9	A1			
	A9	Вых1			
Сегмент	8	Длина	270	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	Прибор	Контакт			
	A9	Вых1			
	XS0	21			

<i>Провод 22</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	520	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV4	A1			
	KV3	A1			
Сегмент	2	Длина	90	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV3	A1			
	KV1	A1			
Сегмент	3	Длина	60	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV1	A1			
	KV1	11			
Сегмент	4	Длина	630	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV1	11			
	KV8	11			
Сегмент	5	Длина	280	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV8	11			
	SB3	NC-2			
<i>Провод 221</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	550	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV1	21			
	KV3	A2			
<i>Провод 222</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	730	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	SW1	Авто			
<i>Провод 223</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	60	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV1	24			
	KV2	21			
<i>Провод 224</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	1000	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	S1	4			
<i>Провод 225</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	90	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV1	A2			
	KV4	A2			
Сегмент	2	Длина	570	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV4	A2			
	SW1	Ручн			

<i>Провод 226</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	550	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV1	14			
	KV2	A1			
<i>Провод 227</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	550	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV2	A2			
	KV2	11			
Сегмент	2	Длина	270	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV2	11			
	SB1 (Вкл ДГА)	NO-1			
<i>Провод 228</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	220	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KM1	A1			
	KV8	14			
<i>Провод 23</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	230	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	33			
	A2	XS1-01			
Сегмент	2	Длина	420	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A2	XS1-01			
	A9	Bx1			
Сегмент	3	Длина	690	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A9	Bx1			
	A1	XS2-5			
<i>Провод 230</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	430	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV1	22			
	S1	3			

<i>Провод 24</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	230	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	34			
	A2	XS1-02			
Сегмент	2	Длина	450	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A2	XS1-02			
	A9	Bx2			
Сегмент	3	Длина	690	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A9	Bx2			
	A1	XS2-6			
<i>Провод 25</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	60	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A9	Вых2			
	A9	Заземл1			
<i>Провод 3</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	220	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	SB3	NC-1			
	KV3	11			
Сегмент	2	Длина	350	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV3	11			
	F4	1			
<i>Провод 30</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	560	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	05			
	SB2 (Стоп ДГА)	HL1 red (стоп)-2			
<i>Провод 31</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	560	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	06			
	SB1 (Вкл ДГА)	HL2 green (пуск)-2			
<i>Провод 32</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	560	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	07			
	KV7	A1			
<i>Провод 33</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	560	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	08			
	KV8	A1			

<i>Провод 34</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	330	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
Прибор		Контакт			
A3		11			
XS0		34			
<i>Провод 35</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	330	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
Прибор		Контакт			
A3		12			
XS0		35			
<i>Провод 36</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	330	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
Прибор		Контакт			
A3		13			
XS0		36			
<i>Провод 37</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	280	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
Прибор		Контакт			
A3		14			
KV10		A1			
<i>Провод 38</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	280	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
Прибор		Контакт			
A3		15			
KV11		A1			
<i>Провод 39</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	280	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
Прибор		Контакт			
A3		16			
KV12		A1			
<i>Провод 40</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	380	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
Прибор		Контакт			
A3		17			
KV9		11			
<i>Провод 41</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	600	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
Прибор		Контакт			
A3		19			
A1		XS3-7			
<i>Провод 42</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	570	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
Прибор		Контакт			
F5		2			
A1		XS3-8			



<i>Провод 43</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	290	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	22			
	KM2	Kp			
<i>Провод 44</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	240	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KM3	Kp			
	F5	1			
<i>Провод 45</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	190	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	25			
	KM4	Kp			
<i>Провод 50</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	60	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV12	A2			
	KV11	A2			
Сегмент	2	Длина	60	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV11	A2			
	KV10	A2			
Сегмент	3	Длина	330	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV10	A2			
	KV10	11			
Сегмент	4	Длина	60	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV10	11			
	KV11	11			
Сегмент	5	Длина	60	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV11	11			
	KV12	11			
Сегмент	6	Длина	1000	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV12	11			
<i>Провод 51</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	1000	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV10	14			
<i>Провод 52</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	1000	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV11	14			

<i>Провод 53</i>					<i>Группа</i>
Сегмент	1	Длина	1000	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV12	14			
<i>Провод 61</i>					<i>Группа</i>
Сегмент	1	Длина	500	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	R1 (1кОм)	2			
	A1	XS3-1			
<i>Провод 62</i>					<i>Группа</i>
Сегмент	1	Длина	260	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	R1 (1кОм)	1			
	A3	46			
Сегмент	2	Длина	380	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	46			
	XS0	62			
<i>Провод 701</i>					<i>Группа</i>
Сегмент	1	Длина	450	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	37			
	XS0	701			
<i>Провод 702</i>					<i>Группа</i>
Сегмент	1	Длина	430	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	38			
	XS0	702			
<i>Провод 703</i>					<i>Группа</i>
Сегмент	1	Длина	420	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	39			
	XS0	703			
<i>Провод 704</i>					<i>Группа</i>
Сегмент	1	Длина	420	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	40			
	XS0	704			
<i>Провод 706</i>					<i>Группа</i>
Сегмент	1	Длина	410	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	42			
	XS0	706			

<i>Провод 707</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	500	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	43			
	KV4	11			
<i>Провод 708</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	490	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	XS0	708			
	A3	44			
Сегмент	2	Длина	560	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	44			
	SB2 (Стоп ДГА)	NC-1			
<i>Провод 709</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	380	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	45			
	XS0	709			
<i>Провод 710</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	210	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV4	14			
	SB2 (Стоп ДГА)	NC-2			
<i>Провод 711</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	750	Тип провод	NOMAK 1х2х0.5
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	49			
	A17	2			
<i>Провод 712</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	750	Тип провод	NOMAK 1х2х0.5
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	51			
	A18	2			
<i>Провод 713</i>				<i>Группа</i>	
Сегмент	1	Длина	750	Тип провод	NOMAK 1х2х0.5
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A3	52			
	A19	2			

Провод 714					Группа
Сегмент	1	Длина	750	Тип провод	NOMAK 1x2x0.5
	Прибор	Контакт			
	A3	54			
	A17	4			
Сегмент	2	Длина	750	Тип провод	NOMAK 1x2x0.5
	Прибор	Контакт			
	A17	4			
	A18	4			
Сегмент	3	Длина	750	Тип провод	NOMAK 1x2x0.5
	Прибор	Контакт			
	A18	4			
	A19	4			
Провод 715					Группа
Сегмент	1	Длина	750	Тип провод	NOMAK 1x2x0.5
	Прибор	Контакт			
	A3	50			
	A17	3			
Сегмент	2	Длина	750	Тип провод	NOMAK 1x2x0.5
	Прибор	Контакт			
	A17	3			
	A18	3			
Сегмент	3	Длина	750	Тип провод	NOMAK 1x2x0.5
	Прибор	Контакт			
	A18	3			
	A19	3			
Провод 903					Группа
Сегмент	1	Длина	270	Тип провод	NOMAK 1x2x0.5
	Прибор	Контакт			
	A3	35			
	A2	XS1-08			
Сегмент	2	Длина	640	Тип провод	NOMAK 1x2x0.5
	Прибор	Контакт			
	A2	XS1-08			
	A1	XS2-7			
Провод 904					Группа
Сегмент	1	Длина	270	Тип провод	NOMAK 1x2x0.5
	Прибор	Контакт			
	A3	36			
	A2	XS1-07			
Сегмент	2	Длина	640	Тип провод	NOMAK 1x2x0.5
	Прибор	Контакт			
	A2	XS1-07			
	A1	XS2-8			
Провод 91					Группа
Сегмент	1	Длина	1230	Тип провод	ПуГВ 1x1.0
	Прибор	Контакт			
	KV9	A2			

<i>Провод A2</i>					<i>Группа</i>
Сегмент	1	Длина	110	Тип провод	ПуГВ 1х6.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KM1	1			
	QF1	2			
Сегмент	2	Длина	760	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	QF1	2			
	A1	XS1-1			
<i>Провод A3</i>					<i>Группа</i>
Сегмент	1	Длина	800	Тип провод	ПуГВ 1х6.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KM1	2			
<i>Провод B2</i>					<i>Группа</i>
Сегмент	1	Длина	110	Тип провод	ПуГВ 1х6.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KM1	3			
	QF1	4			
Сегмент	2	Длина	760	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	QF1	4			
	A1	XS1-3			
<i>Провод B3</i>					<i>Группа</i>
Сегмент	1	Длина	800	Тип провод	ПуГВ 1х6.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KM1	4			
<i>Провод C2</i>					<i>Группа</i>
Сегмент	1	Длина	110	Тип провод	ПуГВ 1х6.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KM1	5			
	QF1	6			
Сегмент	2	Длина	760	Тип провод	ПуГВ 1х1.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	QF1	6			
	A1	XS1-5			
<i>Провод C3</i>					<i>Группа</i>
Сегмент	1	Длина	800	Тип провод	ПуГВ 1х6.0
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KM1	6			