

XX 智能空气净化器 产品手册

型号: XKJ-Pro2024

版本: V2.1

发布日期: 2024 年 3 月

第一章 产品概述

1.1 产品简介

XX 智能空气净化器 XKJ-Pro2024 是一款面向家庭及小型办公场所的高效空气净化设备。采用 H13 级 HEPA 滤网配合活性炭复合滤芯，可有效去除 PM2.5、甲醛、TVOC、花粉、宠物皮屑等空气污染物。

1.2 主要参数

额定电压: 220V~/50Hz

额定功率: 65W

适用面积: 35-60 平方米

CADR (颗粒物): 450m³/h

CADR (甲醛): 280m³/h

噪音范围: 32-58dB(A)

产品尺寸: 380mm × 220mm × 560mm

净重: 8.5kg

滤网寿命: 12 个月 (建议更换周期)

1.3 包装清单

- 主机 × 1
- H13 复合滤网 × 1 (已预装)
- 电源线 × 1
- 遥控器 × 1
- 使用说明书 × 1
- 保修卡 × 1

第二章 安装与使用

2.1 首次使用

- 拆除滤网包装膜 (重要! 未拆除会导致净化效果大幅下降)
- 将滤网按箭头方向推入滤网仓
- 连接电源, 长按电源键 3 秒开机
- 下载"XX 智能家"APP, 按提示连接 WiFi

2.2 操作面板说明

- 电源键：短按开关机，长按 3 秒重置 WiFi
- 模式键：切换自动/睡眠/强力/手动四档模式
- 风速键：手动模式下调节 1-5 档风速
- 童锁：同时按住模式键+风速键 3 秒开启/关闭

2.3 智能功能

- APP 远程控制：支持 iOS 12+ / Android 8+
- 语音控制：支持小爱同学、天猫精灵、小度音箱
- 空气质量监测：实时显示 PM2.5、TVOC、温湿度
- 智能联动：可与 XX 智能加湿器、空调联动
- 滤芯寿命提醒：APP 推送+面板指示灯双重提醒

第三章 维护与保养

3.1 滤网更换

当面板滤芯指示灯变为红色，或 APP 显示"滤芯寿命<10%"时，需更换滤网。

更换步骤：

1. 关机并拔掉电源
2. 打开后盖，取出旧滤网
3. 放入新滤网（注意箭头方向）
4. 长按滤芯复位键 5 秒，重置寿命计数

3.2 外壳清洁

使用柔软干布擦拭外壳。切勿使用酒精、汽油等有机溶剂，以免损坏表面涂层。

3.3 传感器清洁

每 3 个月用棉签轻轻擦拭机身背面的粉尘传感器窗口，确保检测精度。

第四章 安全注意事项

4.1 使用环境

- 请勿在浴室、厨房高油烟区等潮湿/多油环境使用
- 请勿堵塞进风口和出风口
- 请勿让儿童攀爬或悬挂重物于机身
- 长时间不使用时，请拔掉电源并取出滤网密封保存

4.2 异常情况处理

- 异味/冒烟：立即关机断电，联系售后
- 异常噪音：检查滤网是否安装到位，是否有异物进入

- 无法开机：检查电源插座，尝试重置（长按电源键 10 秒）

第五章 技术规格详表

电机类型：直流无刷电机

滤网结构：初效滤网 + H13 HEPA + 活性炭层 + 光触媒层

传感器：激光粉尘传感器 + 电化学 TVOC 传感器 + 温湿度传感器

WiFi 模块：2.4GHz，支持 802.11 b/g/n

工作温度：5℃-40℃

工作湿度：20%-80%RH（无冷凝）

第六章 保修与服务

6.1 保修期限

整机保修 1 年，主要部件（电机、主板、传感器）保修 3 年。

滤网属于耗材，不在保修范围内。

6.2 保修凭证

有效购买发票或电子订单截图。

6.3 服务热线

400-800-5678（工作日 9:00-21:00）

在线客服：XX 智能家 APP → 我的 → 在线客服

官方邮箱：support@xxsmart.com

6.4 维修网点查询

登录官网 www.xxsmart.com/service 或拨打服务热线查询最近网点。