

Control Final

Autómatas y Matemáticas Discretas

Simulacro

NOMBRE: _____ UO: _____ GRUPO: PL- __

Se pretende modificar el lenguaje AEMEDE, de tal forma que se puedan imprimir expresiones lógicas. Las expresiones lógicas se definen como la comparación de dos expresiones aritméticas mediante los operadores $<$, $>$ o $=$.

Un programa ejemplo que utilice expresiones lógicas sería el siguiente:

```
// Programa de ejemplo
inicio
    a := 3;
    b := (a + 3) * 3 / (d - 2);
    imprime a == b;
    c := a * (b - 5);
    imprime a > c + 1;
fin
```

Recuerda que para comparar si dos objetos Double son iguales hay que utilizar el método equals. Por tanto si a y b son dos objetos Double, para comprobar si son iguales tendrás que hacerlo de la siguiente manera: `a.equals(b)`;

NOTA: Los operadores lógicos en nuestro lenguaje van a ser binarios, lo que significa que sólo se aplican entre dos operadores.

SE PIDE:

1. Modificar el léxico y el sintáctico para que se pueda usar lo especificado anteriormente.
2. Probar el analizador con el ejemplo. **CUIDADO AL COPIAR DEL PDF.**
3. Generar un **zip** (*no un rar, ni un 7z, ya que no serán corregidos*) con tu UO (ej: uo123456.zip) que contenga ÚNICAMENTE el .cup y el .lex.
4. Si el código que se entrega contiene errores que impiden su ejecución no se corregirá.