Brother MFC-J5740DW

Guía de instalación, configuración y gestión del escáner por Wi-Fi en Ubuntu y Debian, sin privilegios de administrador.

CONTROLADOR OFICIAL BROTHER INCLUIDO

brscan5 · 1.8.0-0 · amd64

El paquete DEB original proporcionado para este proyecto acompaña a la aplicación. El asistente lo localiza automáticamente en **drivers/**, comprueba su integridad y lo prepara en el perfil de usuario.



DESARROLLADOR
Francisco Javier
Gallego Orellana

COMPATIBILIDAD
Ubuntu / Debian
x86_64 · 64 bits

CONEXIÓN
Wi-Fi / LAN
eSCL + SANE

Tres pasos para empezar

01

Detectar

Busca la impresora en la red local o introduce su dirección IP.

02

Configurar

Valida el DEB incluido, prepara Brother 5 y registra el escáner.

03

Escanear

Abre Escáner de documentos y selecciona el alimentador ADF.

Instalación por usuario. No se ejecuta `sudo`, `dpkg -i` ni el script postinst de Brother. El controlador se extrae en el perfil personal y se ejecuta dentro de un espacio aislado con bubblewrap.

Antes de comenzar

El equipo y la impresora deben estar conectados a la misma red local. Esta aplicación no instala componentes globales del sistema: comprueba los requisitos y explica qué falta antes de empezar.

Requisitos del ordenador

- Ubuntu o Debian de 64 bits (x86_64).
- Python 3 con Tkinter.
- SANE y su biblioteca **libsane**.
- Bubblewrap (**bwrap**) con espacios de nombres de usuario permitidos.
- Escáner de documentos (**simple-scan**).
- Acceso de red a la MFC-J5740DW.

Contenido del paquete

- Asistente gráfico **app.py**.
- Instalador, lanzador y desinstalador.
- Controlador original **brscan5-1.8.0-0.amd64.deb**.
- Guía PDF y archivos de referencia.
- Verificación SHA-256 antes de extraer.

> **Si falta un requisito global:** el asistente no puede instalarlo sin root. Pide a una persona administradora que instale ese componente una sola vez; después podrás usar la herramienta con tu cuenta habitual.

Instalación rápida

1. **Extrae la carpeta completa.**
   No muevas el DEB fuera de **drivers/** ni separes esa carpeta del resto del proyecto.

2. **Abre una terminal en la carpeta extraída.**
   Utiliza tu usuario normal; no abras la terminal como administrador.

```
./instalar.sh
```

3. **Se abre el asistente.**
   La instalación copia el proyecto a **~/.local/share/brother-mfc-j5740dw/app/** y añade el acceso al menú de aplicaciones.

4. **En Inicio, pulsa Detectar.**
   La aplicación consulta el servicio eSCL y comprueba que el equipo sea una MFC-J5740DW con capacidades ADF. Si la búsqueda automática no la encuentra, escribe la IP manualmente.

5. **Pulsa Instalar y configurar.**
   Se validan los requisitos, se comprueba el DEB, se extrae en el perfil personal, se prepara SANE y se registra el escáner en la IP detectada.

> **Controlador preferido:** `drivers/brscan5-1.8.0-0.amd64.deb` . La aplicación busca primero este archivo incluido y solo ofrece descarga alternativa si no está disponible o no supera la verificación.

Una sola aplicación para gestionarlo todo

La interfaz agrupa las tareas en cuatro pestañas. El estado superior y el registro de actividad permiten ver qué está haciendo el asistente y si una operación ha terminado.

Inicio	**Detección Wi-Fi**, introducción de IP, comprobación eSCL, validación del controlador, instalación y apertura de Escáner de documentos.
Gestión	**Reparar el registro Brother**, crear accesos directos, hacer copias de seguridad, restaurar configuración, abrir carpetas de trabajo y desinstalar la aplicación.
Diagnóstico y actividad	Comprueba bwrap, SANE, simple-scan, controlador, extracción, registro, tipografía y conexión eSCL. Permite guardar o copiar un informe.
Ayuda y acerca de	Preguntas frecuentes, datos de Punto Vuela Montejaque, autoría y enlaces a Brother y al centro.

Escanear desde el alimentador automático (ADF)

1. **En Inicio, pulsa Abrir escáner.**
   Se inicia Escáner de documentos con las rutas virtuales de Brother 5 y el archivo de configuración personal.
2. **Selecciona el origen Alimentador automático / ADF.**
   No elijas Cristal / Platen si deseas usar la bandeja superior.
3. **Para originales a doble cara, activa dúplex.**
   La disponibilidad de la opción depende de la selección de origen y de la versión de la aplicación de escaneo.
4. **Inicia la digitalización y verifica el recorrido del papel.**
   La prueba definitiva del ADF es que el original entre por los rodillos superiores; el estado eSCL de papel cargado no demuestra por sí solo el origen utilizado.

> **Consejo:** coloca los originales alineados en la bandeja ADF, ajusta las guías laterales y empieza con una hoja de prueba antes de escanear un lote.

Copias y restauración

En **Gestión**, crea una copia ZIP del registro de dispositivo Brother y de la configuración de backends SANE. La restauración solo acepta esos archivos conocidos y muestra una confirmación antes de sustituirlos. Las imágenes y documentos escaneados no se incluyen en esta copia.

Qué hace y qué no hace

Dentro del perfil personal

- Extrae el contenido del DEB en **~/.local/share/brother-mfc-j5740dw/**.
- Guarda el registro Brother en **~/.config/brother/brscan5/**.
- Mantiene los backends eSCL y Brother 5 en **~/.config/sane-brscan5/**.
- Ejecuta el configurador y simple-scan dentro de bubblewrap, simulando las rutas absolutas de Brother.

Fuera del alcance

- No instala paquetes DEB con dpkg ni ejecuta scripts postinst.
- No modifica CUPS ni las colas de impresión.
- No desinstala ni altera brscan4.
- No escribe en /usr, /opt o /etc reales.
- No copia los documentos escaneados a servidores remotos.

Limitación importante: el modo sin root no puede incorporar dependencias globales que falten ni desbloquear políticas del sistema que impidan los espacios de nombres de usuario. Si bwrap, SANE, Tkinter o simple-scan no están instalados o están bloqueados, la aplicación lo mostrará en Diagnóstico y será necesaria una intervención administrativa puntual.

Solución de problemas

! **No encuentra la impresora.**
Comprueba que el ordenador y la Brother están en la misma red. Usa la IP manual y pulsa Comprobar conexión.

! **No aparece el controlador.**
Confirma que drivers/brscan5-1.8.0-0.amd64.deb está junto a app.py. El diagnóstico indicará si el SHA-256 coincide.

! **El ADF no aparece en Escáner de documentos.**
Abre Gestión, repara el registro Brother y vuelve a iniciar la aplicación de escaneo. Revisa el informe de Diagnóstico y actividad.

! **Necesitas soporte.**
Guarda el informe desde Diagnóstico y actividad. No incluye documentos escaneados; revisa los datos antes de compartirlo.

Punto Vuela Montejaque

Avenida Andalucía, 48 · 29360 Montejaque (Málaga)

633 402 959 · montejaque@puntosvuela.es

puntosvuela.es/centros/montejaque

Desarrollador: Francisco Javier Gallego Orellana

Versión 1.5.0 · Guía PDF de cuatro páginas · Tipografía Inter incrustada. El controlador brscan5 es software propietario de Brother Industries, Ltd.; se distribuye sin modificar y este proyecto no es una aplicación oficial de Brother.