

Analisi Bollette – Ristorante Gusto Tondo (Cermenate)

> Periodo: Aprile – Maggio 2026 (bimestrale)
> Fornitore: Enel Energia
> POD: 5449336695

Riepilogo Consumi

Voce	Valore
----- -----	
Totale bolletta	**€ 6.151,63**
Consumo totale	23.733 kWh (bimestre)
Consumo medio mensile	~11.867 kWh/mese
Spesa annua stimata	**~€ 36.910/anno**
Potenza impegnata	40 kW

Consumi per fascia oraria

Fascia	kWh	%
----- :---: :--:		
F1 (ore di punta)	8.415	35,5%
F2 (intermedia)	7.535	31,7%
F3 (fuori punta)	7.783	32,8%

> ****Nota:**** Consumi ben distribuiti su tutte le fasce. Il ristorante lavora tutto il giorno (pranzo + cena) e probabilmente anche il fine settimana. Il profilo è tipico di un'attività con cottura continua e refrigerazione 24/7.

Check 1 – Potenza Impegnata ⚠

Voce	Valore
----- :-----:	
Potenza impegnata contrattuale	**40 kW**
Massimo rilevato Aprile	**42,4 kW**
Massimo rilevato Maggio	**43,4 kW**
Franchigia 10% (tolleranza)	44 kW

****Situazione:**** Il ristorante supera sistematicamente i 40 kW, ma resta entro la franchigia del 10% (44 kW). Il margine è ridottissimo (0,6 kW di scarto).

****Rischio:**** Basta accendere un forno in più o partire con un condizionatore per sfiorare e prendersi una penale.

****Intervento consigliato:**** Valutare se passare a 45 kW di potenza impegnata. La spesa aumenterebbe leggermente, ma eviterebbe il rischio di penali. In alternativa, si può installare un ****sistema di controllo dei carichi**** (un "frenatore" che spegne un macchinario non prioritario quando si sta per sfiorare).
Sarebbe utile sapere se è il locale ha mai sfiorato e quanto ha speso in penali per il superamento della soglia.

Check 2 – Energia Reattiva (al limite)

Voce	Valore
cosφ rilevato	**0,95**
Soglia penale	Sotto 0,95
Penale attuale	**€ 0,00**
Energia reattiva rilevata	299 kVarh (non fatturata)

****Situazione:**** cosφ = 0,95 è ESATTAMENTE la soglia limite. Oggi non pagano penale, ma sono sul filo. Basta l'invecchiamento di un motore, una batteria di condensatori sporca, o un nuovo macchinario per far scattare la penale.

****Rischio futuro:**** Se il cosφ scende a 0,94, scatterebbe una penale di circa €200-400/mese (in base ai consumi).

****Intervento:**** Installare un ****rifasatore automatico**** li porterebbe a cosφ = 0,98-0,99. Non risparmiano oggi, ma ****bloccano il rischio**** e preparano l'impianto per il futuro. Costo: ~€1.000-1.500.

Check 3 – Potenza vs Consumo (Analisi costo medio)

Voce	Valore
Spesa energia	~€ 4.816,60 (stimata)
Quota potenza (trasporto + oneri)	**€ 357,46**
Trasporto e gestione contatore	€ 572,31
Oneri generali di sistema	€ 762,72
Costo medio al kWh (tutto incluso)	**~€ 0,259/kWh**

****Considerazione:**** Il costo medio di 0,259 €/kWh per un'attività commerciale con queste fasce è nella media italiana, non c'è un errore palese di inquadramento tariffario.

Check 4 – Opportunità LED

Con 23.733 kWh/bimestre e spesa annua di ~€36.910:

- L'illuminazione in un ristorante pesa circa il 15-20% del consumo = ~€5.500-7.400/anno
- Il passaggio a LED (se non già fatto) può ****dimezzare la quota illuminazione****
- Risparmio potenziale: ****€2.700-3.700/anno****
- Investimento LED: ~€2.000-4.000
- ****Payback: 8-14 mesi****

Sarebbe utile sapere se a livello di illuminazione è tutto gestito tramite LED.

Tabella Riepilogativa Interventi

#	Intervento	Risparmio annuo	Costo	Payback	Priorità
:	:	:	:	:	:

| 1 | ****Relamping LED**** (se non già fatto) | €2.700-3.700 | €2.000-4.000
| 8-14 mesi | **★★★** Al to |
| 2 | ****Rifasatore**** (preventivo, oggi non pagano penali) | €0 oggi
(previene €2.400-4.800/anno future penali) | €1.200-1.500 | 3-6 mesi se
scattano penali | **★★** Medio |
| 3 | ****Monitoraggio potenza**** / controllo carichi | Evita penali da
sforamento (€500-2.000/anno) | €500-1.000 | 6-12 mesi | **★★** Medio |
| 4 | ****Aumento potenza a 45 kW**** (se necessario) | Costo aggiuntivo, non
risparmio | ~€10-20/mese in più | N/A | **★** Bassa (solo se sforano) |

Giudizio Complessivo

****Il cliente non ha sprechi evidenti.**** La bolletta è gestita correttamente:

- Cosφ al limite ma senza penali
- Potenza corretta per l'attività (anche se al limite)
- Consumi in linea col tipo di attività

****Consigli:****

1. ****Illuminazione LED**** (se non è già a LED) – è l'intervento più concreto
2. ****Rifasatore preventivo**** – "oggi non paghi, ma se non metti il rifasatore e tra 6 mesi si guasta un motore, inizi a pagare 300€/mese di penale. Con €1.200 lo blocchi per sempre."
3. ****Monitoraggio potenza**** – "sei a 0,6 kW dallo sforamento. Se un giorno parte il condizionatore mentre hai i forni accesi, scatta tutto."

Conclusioni:

La buona notizia: non ci sono penali nascoste o errori di fatturazione. La gestione è corretta.

I due punti da tenere d'occhio:

1. ****La potenza**** – lei arriva a 43,4 kW su 40 disponibili. Se parte un condizionatore o un forno in più, rischia uno sforamento. Potrei installare un piccolo sistema di controllo che evita il problema.
2. ****L'energia reattiva**** – oggi è a 0,95, esattamente al limite. Se questo valore peggiora, inizierà a pagare penali da 200-400€/mese. Un rifasatore da €1.200 risolve e la mette in sicurezza.

Se interessato ad approfondire queste tematiche posso passare da lei in modo da conoscerci.

Grazie e buona giornata,
Ing. Marco Morello