

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

批准人:

1xlexo

确认人:

黄玉发

张凤元

制定人:

kris

作业内容

1. 确认 MP02040 组件正确, 无物料漏装。(如图一、二所示)
2. 准备 22 的内外箱, NV10 Bezel 刀卡。(详见物料描述清单)
3. 将 MP02040 按照如图三所示的方式装入 22 的内箱中。
4. 确认 MP02040 无漏装后, 将其与 22 的外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图四所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
MP02040	组件	72
59-081296-01	591X461X220 (1031X1371) 内箱 1 个	1
59-081297-01	610X502X220(1050X1412) 外箱 1 个	1
59-221734-01	573X419 隔板 4 个	4
59-222408-01	416X60 短刀卡 21 个	21
59-222409-01	565X60 长刀卡 12 个	12
59-422101-01	120*220+35mm 气泡袋 72 个	72

MP02040 组件

防静电袋

1

图一, MP02040 组件和防静电袋

注: 每 1 个组件
用一个防静电袋
封装

2

图二, 将每 1 个 MP02040 组件用 1 个防静电袋袋封装起来

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 MP02040 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 MP02040 贴了 LB02183 标签。

注: 每小格放置 1 个组件,
每层共 24 小格, 每层共计
24 个组件, 共有 3 层, 使
用的是 NV10 Bezel 刀卡

3

图三, 每小格放 1 个 MP02040 组件, 每层共计 24 个组件, 共计 3 层

4

图四, 确认 MP02040 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货

使用工具

打带机, 防静电手套