

|                                                                                                                                                       |                            |            |            |     |                         |    |        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|-----|-------------------------|----|--------|------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                       | 作业名称       | 工 程        | 项 目 | NV200 MP02099 PACKAGING |    |        | 作业序号                         |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200 PACKAGING-001 | MP02099 包装 | 包装         | 页码  | 1/1                     | 版本 | 1.0    | 受控文件<br>APPROVED 15 JUN 2023 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                            |            | 批准人: Denis |     | 确认人: 黄天友                |    | 制定人: 陈 |                              |

作业内容

1. 将折叠好的刀卡放入内箱共放 3 层，在每层的上面放入一张隔板。然后将成品装入箱子内 5 个 MP02099 放入一个气泡袋，1 格放 2 袋共 10 个，1 层 24 格 240 个，共 3 层 720 个。  
注意：每个成品统一方向放入箱内。（如图一所示）
2. 用料：

| ITL Part     | Description    | Q'ty |
|--------------|----------------|------|
| MP02099      |                | 720  |
| 59-081296-01 | 591X461X220 内箱 | 1    |
| 59-081297-01 | 610X502X220 外箱 | 1    |
| 59-221734-01 | 573X419 隔板     | 4    |
| 59-222408-01 | 416X60 短刀卡     | 21   |
| 59-222409-01 | 565X60 长刀卡     | 12   |
| 59-222819-01 | 小气泡袋           | 144  |

品质检查



- 自检：
- 检查成品有无错漏件或装配不到位。
  - 检查每箱有无漏装或错装成品。
  - 检查成品方向有无装反，有无多装或少装隔板

使用工具

打包机，缠膜机



1



图一，按照物料清单折包材，5 个 MP02099 放入一个气泡袋，1 格放 2 袋共 10 个，1 层 24 格 240 个，共 3 层 720 个。



2

图二，确认组件无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货