

 Bellis Technology 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S 组件包装作业指导书		作业序号
	WI SOP NV200S-001	PA2298	组件包装	页码	1/1	版本	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Alex	确认人: 黄文波 Nancy	制定人: Dem		

作业内容

1. 确认 PA2298 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
2. 准备 22 的内外箱、NV10 BEZEL 刀卡、隔板、气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
3. 3 层均为 NV10 Bezel 组件刀卡, 将 PA2298 装入气泡袋, 每格 2PCS, 每箱 144PCS。(如图三所示)
4. 确认 PA2298 无漏装后, 将 22 的外与外箱配合后, 并打包装带待出货。
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2298	NV200S 组件	144
59-081296-01	591*461*220mm 22 的内箱	1
59-081297-01	610*502*220mm 22 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222408-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	21
59-222409-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	12
59-222819-01	小气泡袋	144

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA2298 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 PA2298 的物料无漏装。
2. 确认 PA2298 的物料符合对应 PA2298 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图一, PA2298



图二, 如图把 PA2298 装入小气泡袋内



图三, 每个 PA2298 用小气泡袋装好, 每 2 个组件装一格, 每层 24 格*2=48 个, 一箱 3 层*48=144 个。