

作业内容

1. 确认 PA3461 的组件正确, 无物料漏装。 (如图一所示)
2. 准备 22 的内外箱, NV10 Bezel 刀卡, 隔板, 小气泡袋等物料。 (详见物料描述清单)
3. 将 PA3461 按照如图二所示的方式每 2 个组件用一个小气泡袋装好, 放入 22 的内箱中。
4. 确认 PA3461 无漏装后, 将其与 22 的外箱配合后, 并打包装带待出货。 (如图三所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA3461		288
59-081296-01	591*461*220mm 22 的内箱 (1031*1371)	1
59-081297-01	610*502*220mm 22 的外箱 (1050*1412)	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222408-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	21
59-222409-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	12
59-222819-01	小气泡袋	144



图一, PA3461

品质检查

P6

- 自检:
1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA3461 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
1. 确认 PA3461 的物料无漏装。
2. 确认 PA3461 的物料符合对应 PA3461 BOM 的清单。



短刀卡



图三, 确认 PA3461 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h

图二, 将 PA3461 按照每层 24 格, 每格 4PCS, 每 2 个组件用一个小气泡袋装好, 每箱 3 层的方式进行包装, 同时在底层和每层的顶部放一块隔板, 共 4 块隔板。