

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV9USB+ Bezel PA3822 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV9USB Bezel-001	PA03822	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>David</i>	确认人: <i>黄政</i> <i>Vicky</i>	制定人: <i>APPROVED-25 JAN 2022</i> <i>受控文件</i>			

作业内容

- 1. 确认 PA3822 的组件正确, 无物料漏装。(图一所示)
- 2. 准备 22cm 的内外箱, 刀卡, 隔板以及透明袋的物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA3822 按照如图二所示的方式装入透明袋, 放入叠好刀卡的内箱中。
- 4. 确认 PA3822 无漏装后, 将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。(图四所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA3822	NV10 Bezel 组件	36
59-081296-01	591X461X220 22 的内箱	1
59-081297-01	610X502X220 22 的外箱	1
59-222408-01	416X60mm 短刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	21
59-222409-01	565X60mm 长刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	12
59-221734-01	573X419mm 隔板	4
7G-004-450B	透明 PE 自封袋 160*228*0.06mm+10mm	36



图一, PA3822 组件



图二, 将 1 个 PA3822 装入透明封口袋, 折叠好, 放入单元格内。

品质检查

- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 - 2. 确认每箱的组件无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA3822 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA3822 的物料符合其对应 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息



图三, 将 PA3822 按照每层 12 个, 每箱三层的方式进行包装, 同时在底层和每层的顶部各放一块隔板, 共 4 块隔板。



图四, 确认 PA3822 无漏装后, 将 22cm 的内箱与外箱配合, 并打包装带待出货。