

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Type H SCS			作业序号
	WI SOP Type H SCS-001	PA04240	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Alex.	确认人: 张强 张强	制定人: Jack Xiang APPROVED 10 MAY 2023 受控文件			

作业内容

1. 确认 PA04240 的组件正确, 将 10 x PA3414 装在小气泡袋中, 无漏装。(如图一所示)
2. 准备 22 的内外箱, NV10Bezel 刀卡, 大气泡袋、隔板等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA04240 按照如图三所示的方式装入 22 的内箱中。
4. 确认 PA04240 无漏装后, 将其与 22 的外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图三所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA04240	Disk 组件	288
59-081296-01	591X461X220 内箱 1 个	1
59-081297-01	610X502X220 外箱 1 个	1
59-221734-01	573X419 隔板 4 个	4
59-222408-01	416X60 长刀卡 21 个	21
59-222409-01	565X60 短刀卡 12 个	12
59-222819-01	小气泡袋	288
LB00141	标签	288



注意: 每个小气泡袋中装 10 个 PA03414; 并且每个气泡袋外面需要贴一个 LB00141 标签。

图一, 准备 NV10Bezel 刀卡, 组件 PA04240 + 标签 LB00141

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA04240 无漏装, 多装等不良。
3. 确认 PA04240 的物料符合对应 PA04240 BOM 的清单。

使用工具

打带机

注意: 每小格中放入 4 个 PA04240 组件; 每层 24 格, 共 3 层。



图二, 将 PA04240 按每小格 4pcs 进行放置, 每层 24 格, 共 3 层



图三, 确认 PA04240 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货。