

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10+PA1174 PACKAGING			作业序号
	WI SOP NV10 PACKAGING-001	PA1174+NV10 包装	包装	页码	2/2	版本	1.0	2 受控文件 APPROVED 09 JUN 2023
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 黄政 张凤		制定人:	

作业内容

- 将 PA1174 刀卡放入内箱下层, 再将 PA1174 Bezel 装入封口袋内, 每格 1 个, 共 1 层, 一共装 24PCS Bezel. 然后放入 1 张隔板在组件上面。(如图 1)
- 放入成品刀卡在上面一层, 将 NV10 成品装入, 第格装 1 个, 共 1 层, 一共 24PCS 成品。再在成品上放入一张隔板。套上外箱打扎带 (如图 2)
- 用料:

ITL Part	Description	Q'ty
NV10 USB+(ST)	成品	24
PA1174 Bezel	Bezel	24
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-222408-01	416X60 短刀卡	7
59-222409-01	565X60 长刀卡	4
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-222410-01	416X120 短刀卡	7
59-222411-01	572X120 长刀卡	3
7G-004-450B	透明自封袋	24

品质检查

自检:

- 检查组件有无漏装, 错装, 装配不到位
- 检查每箱内的 PA1174 有无少装
- 检查成品有无漏装, 错装, 装配不到位
- 检查每箱内的成品有无少装
- 检查每箱的隔板有无漏放, 少放

使用工具

打包机



将 PA231 刀卡放入内箱下层, 再将 PA1174 Bezel 装入封口袋内, 每格 1 个, 共 1 层, 一共装 24PCS Bezel. 然后放入 1 张隔板在组件上面。



放入成品刀卡在上面一层, 将 NV10 成品装入, 第格装 1 个, 共 1 层, 一共 24PCS 成品。再在成品上放入一张隔板, 套上外箱打扎带