

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Conveyor+Interface+Recycler+MC2505			作业序号
	WI SOP NV4000 PACKAGING-001	NV4000 成品组件包装	SUB-ASSY	SHEET	1/1	Rev No.	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: <i>Dem</i>	确认人: <i>Gene</i>	制定人 <i>Fany</i>				

受控文件

作业内容

1. 将 26cm 的箱子和盖子折叠好, 然后再折叠 NV4000 特定的刀卡。
2. 将 1 个 573*419 的隔板光面朝上放入叠好的箱子内 (如图 1)
3. 确认 NV4000 的 3 个组件是否正确, 无漏装, 无损坏。 (如图 2)
4. 将 1 个 Conveyor + 4 个 Recycler 的组件用 SPO 的大气泡袋将组件包装好, 将装好气泡袋的 4 个组件统一方向装入箱子的 4 个格子内并将 4 个 MC2505 分别装在装好套子的组件上。 (如图 3)
5. 将 1 个 582*420 的隔板光面朝上放在装有 4 个组件上面然后放入 NV4000 专用的刀卡, 注意方向。 (如图 4)
6. 将 1 个 RP80 的气泡袋装入 1 个 Interface 的组件, 共装 4 个然后装在箱子的上层, 注意方向。 (如图 5)
7. 将 1 个 573*419 的隔板光面朝上放在箱子的最上面, 盖上 26 的盖子, 放入打包机上, 贴上外箱标签放在卡板上, 缠膜待出货 (如图 5)
8. 用料:

ITL Part	Description	Qty
Conveyor+Interface+Recycler+MC2505	组件	4
59-081678-01 591X461X260(1111X1531)	26cm 的箱子	1
59-081679-01 610X502X260(1130X1572)	26cm 的盖子	1
59-221734-01 573X419	隔板	2
59-2106154-01 582*420	隔板	1
59-2106150-01 582*182	长刀卡	2
59-2106151-01 420*182	短刀卡	5
59-2106152-01 582*54	长刀卡	2
59-2106153-01 420*54	短刀卡	5
59-222430-01 *4	SPO 大气泡袋	4
59-222921-01 *4	RP80 气泡袋	4



图一: 如图折叠好内箱, 放置一块隔板和折叠好的刀卡放入箱子内



NV4000 待打包的成品组件



用 SPO 的气泡袋装 conveyor+4 个 recycler



将 4 个组件放入箱子内, 并将 4 个 MC2505 装在袋子外围



将 NV4000 专用的刀卡折叠好, 将专用的隔板按图片方向放入在箱子内, 并将折叠好的刀卡放在第二层。



将 4 个 Interface 用 RP80 的气泡袋包起来, PCB 板面朝上 Bezel 朝隔板口装入箱子内



将 573*419 的隔板放入装满成品的箱子上, 再将 26 的盖子盖上, 打包好放入卡板上



将外箱标签贴在每个箱子上, 放入自动缠膜机上, 缠好膜待出货

品质检查



自检:

1. 检查外箱标签有无漏贴, 错贴, 贴反。
2. 检查每箱有无漏装成品, 是否装反。
3. 检查刀卡, 隔板, 纸箱有无用错料

使用工具