Spot Micro — список закупки

Робот-собака на Raspberry Pi 3B. Отмечайте купленное в квадратиках.

1. Вычисления и сенсоры

	Компонент	Кол-во	Примечание
☐	**Raspberry Pi 3B**	1	Радиаторы уже установлены
☐	**microSD 8–16 ГБ**	1	Class 10 / A1
☐	**SSD 240 ГБ M.2 SATA + USB-бокс**	1	Рекомендуется вместо 2.5": компактнее и легче. 2.5" на пластину не встанет, нужен отдельный кронштейн
☐	**Pi Camera v2**	1	
☐	**Шлейф камеры 20–30 см**	1	Стандартный 15-pin CSI
☐	**Крепление камеры (печать)**	1	На пластине нет штатного места
☐	**MPU-6050 (IMU)**	1	

2. Привод и механика

	Компонент	Кол-во	Примечание
☐	**PCA9685**	1	16-канальный драйвер сервоприводов, I2C
☐	**Сервопривод PDI-HV5523MG**	12	
☐	**Удлинители 3-pin**	12	Длина по месту, для задних и дальних серв
☐	**Печатные детали Spot Micro**	1 компл.	
☐	**Подшипник F625zz**	8	Указан также в таблице крепежа

3. Питание

	Компонент	Кол-во	Примечание
☐	**LiPo 2S 4000 мАч**	1	
☐	**UBEC 5V / 5A**	1	Питание Raspberry Pi
☐	**Выключатель (rocker switch)**	1	Рассчитан на ток не ниже номинала предохранителя
☐	**Разъёмы XT60**	1 пара	
☐	**Y-разветвитель XT60**	1	
☐	**Предохранитель 15–20 А + держатель**	1	
☐	**Конденсатор 1000–2200 µF**	1	Напряжение от 16 В, на линию питания серв
☐	**Провод 14–16 AWG**	~1–2 м	Силикон, красный + чёрный
☐	**Зарядное с балансиром**	1	Для 2S LiPo
☐	**Пищалка разряда**	1	LiPo low voltage alarm

4. Голос

	Компонент	Кол-во	Примечание
☐	**USB-микрофон**	1	
☐	**USB-динамик**	1	Альтернатива: USB-звуковая карта + пассивный динамик с усилителем

5. Опционально

	Компонент	Кол-во	Примечание
☐	**LCD 16×2 с I2C-модулем**	1	
☐	**ADS1115**	1	Замер напряжения батареи

6. Крепёж

	Компонент	Кол-во	Примечание
☐	**Болт M5×15**	8	
☐	**Болт M4×20**	40	
☐	**Болт M4×15**	8	
☐	**Гайка M4**	48	
☐	**Болт M3×20**	4	
☐	**Болт M3×10**	26	
☐	**Гайка M3**	14	
☐	**Болт M2.5×10**	4	Плата Raspberry Pi
☐	**Гайка M2.5**	4	Плата Raspberry Pi
☐	**Винт M2×6**	4	Крепление камеры
☐	**Гайка M2**	4	Крепление камеры
☐	**Подшипник F625zz**	8	