

Wiring up Ethernet Plug

EIA/TIA-568B Renk sıralaması

turuncu-beyaz, turuncu, yeşil-beyaz, mavi, mavi-beyaz, yeşil, beyaz-kahverengi, kahverengi

Ethernet ve internet ağlarında kullanılır cat serisi kablolar. CAT kelimesinin açılımı category yani türkçesi ile kategori demektir. Cat kelimesinden sonra gelen rakam yükseldikçe kablonun desteklediği frekans, bant genişliği veri aktarım hızı artar. Kablo il önce RJ45 konnektörün uzunluğunun iki katı kadar kesilir içerisinde ki kablolar kullanılacak olan patterna göre dizilir sonrasında tercihen açık uçlu RJ45 konnektör el ile aynı anda bütün kablolar girecek şekilde takılır. Sonrasında mümkün olduğunda dipten **yan keski** ile kesiyoruz. Sonrasında kabloları hafifçe geri çekiyoruz. Kablo uçları konnektörün ucunda kalmayacak ancak tam dibinde kalacak şekilde tuttuktan sonra jak pensesi ile çıkıyoruz.

FARKLARI T-568A & T-568B

Aslında tek fark RJ45 konnektörünün içerisinde farklı pattern ile sıralanmasıdır. T-568B'de 1 ve 2 numaraları pımlara turuncu teller T-568A'da 1 ve 2 numaraları pımlara yeşil kablolar gelir. Ancak bundan fazlası vardır. T568B, çoğu ağ ekipmanı üreticisi tarafından kullanılan renk koduyla eşleştiği için daha yaygındır. Ticari ve endüstriyel ortamlarda, T568A genellikle tercih edilir, çünkü hem bir çift hem de iki çift USOC kablolama şemalarına geriye dönük uyumluluk sağlar.

Günümüzde çoğu sistemler T-568 yani çift USOC desteklesede eski sistemlerde (eski devlet ve konut projeleri) renk sıralamaları yüzünden T-568A'ya tam destek sağlar