Geri besleme kısıtlı sıralı hesaplama: teori çerçevesi

Merkezi soru. *Can we learn hardware-realizable discrete state-transition systems without sacrificing the sequence-modeling capability of their continuous relaxations?*

Bu belge, Faz 0 deneylerinden çıkan teorik çerçeveyi toplar. Beş ana bölümde ilerler:

1. Biçimsel model.
2. Bilinen sonuçların bize uyarlanması: zamanlama, grup yapıları, bilgi alt sınırı.
3. Kendi sonuçlarımız: A5 küçük vakasında kesin gerçekleştirme sınırları.
4. Öğrenilebilirlik ve kararlılık bulguları.
5. Literatürdeki yerimiz.

Literatür taraması Ekim 2026 sonunda üç hatta yapıldı. "Bulunamadı" ifadeleri bir arama sonucudur, yokluğun kanıtı değildir. Bütün sayılar `model/fbseq/*.json` dosyalarından gelir; bunları üreten kodlar `sw/fbseq/` altındadır.

---

0. Özet

	Sonuç	Durum
Zamanlama	Cascade'in iteration bound'u, bileşen döngülerinin maksimumuna eşittir. Bizim mimari sınıfında bu sınıra ulaşılabilir.	**Bilinen** (Leiserson–Saxe 1991, Thm 11); uyarlama
Grup yapıları	m üreteçli $G \leq S_n$'nin word problem'i tek LUT seviyesinde çözülebilir. Encoding'e göre fan-in ile state arasında bir ödünleşim var.	Parçaları bilinen; biçimsel ifadesi bulunamadı
Bilgi alt sınırı	Grup elemanını izlemek için $S \geq \lceil \log_2 \lvert G \rvert \rceil$	**Bilinen** (Myhill–Nerode)
A5, block-local	Tek seviyede en az state: K = 6 için **7 bit**, K = 5 için **9 bit**; K = 4'te imkânsız	**Bizim** (alt grup taraması ile ispat)
A5, genel	K = 6 ile **6 bit**, yani alt sınır. Sınır sıkı.	**Bizim** (SAT tanığı + alt sınır)
Fiziksel karşılık	6 bit 455 MHz, 7 bit 458 MHz, 15 bit 433 MHz, öğrenilen 3-bit bloklar 399 MHz	**Bizim** ölçüm
İfade gücü	Boolean blok sıralaması: set/keep → star-free; + toggle → Z_2; 2 bit → Z_3; 3 bit → A5	Sürekli karşılığı bilinen (Sarrof 2024, Grazzi 2025); Boolean ölçümü bizim
Öğrenilebilirlik	Soft–hard farkı 0,185 bpb. Hard-forward eğitim bunu ~0,02'ye indirdi. A5'te seed'e bağlı kararsızlık var.	Ölçüm bizim; yöntemler literatürden

	Sonuç	Durum
Kararlılık	Hata rekürsiyonu sınırı, $\mathbb{F}_2$ tam eşitliği, birleşen map'ler farkı siler, permütasyonlar korur	Matematiği standart; ölçümü (D(t) doygunluğu) bizim

---

1. Biçimsel model

Tanım 1 (K-LUT recurrent devre). Bir devrenin parçaları:

- State: s ∈ {0,1}^S, register'larda.
- Her adımda bir feedforward devre, girdiden ve alt katmanların state'inden bir **kontrol kelimesi** c_t üretir. Feedforward devre istenildiği kadar derin olabilir ve pipeline'lanır.
- Yeni state: s_{t+1} = F(s_t, c_t). F'nin her çıkış biti en fazla K girişli tek bir LUT'tur. LUT'un girdileri, bir D_j ⊆ {1..S} kümesindeki state bitleri ile w_j kontrol bitidir; |D_j| + w_j ≤ K.

Bu durumda döngüdeki mantık derinliği **1 LUT seviyesidir**. Genel durumda F, d seviyeli bir LUT ağıdır; döngü derinliği d olur.

Tanım 2 (block-local, dense). State bitleri bloklara ayrılır ve her bitin bağımlılık kümesi kendi bloğunun içinde kalır (D_j ⊆ B(j)). **Dense** ise D_j = B(j), yani her bit bloğunun tamamını okur. Faz 0'daki B modelleri (kb = 1, 2, 3) dense block-local'dir.

Tanım 3 (gerçekleştirme). Bir M = (Q, Σ, δ, q_0) otomatının gerçekleştirmesi:

- injective bir encoding e : Q → {0,1}^S;
- her a ∈ Σ için F(e(q), c(a)) = e(δ(q, a)) koşulunu sağlayan bir devre.

Maliyet dörtlüsü (S, D, L, R):

- S: state bit sayısı;
- D: döngü derinliği;
- L: LUT sayısı;
- R: routing (ölçümle).

$\mathcal{R}$_K(M), fan-in K ile ulaşılabilir maliyet dörtlülerinin kümesidir; Pareto-optimal elemanları araştırıyoruz.

---

2. Zamanlama: Önerme A

A1 (ayrışma). Bileşenler arası bağlantı grafiği çevrimsizse bütün yönlü çevrimler bileşenlerin içindedir. Dolayısıyla global iteration bound

T_IB = max_C (Σ_{v∈C} d(v)) / (Σ_{e∈C} w(e))

bileşenlerin kendi bound'larının maksimumudur. *İspat:* Çevrimsiz bir grafikte bileşenler arası hiçbir kenar bir çevrimin üzerinde olamaz.

A2 (ulaşılabilirlik). Her düğümü tek LUT olan ve bileşenler arası yolları ileri yönlü olan sınıfımızda bu sınıra ulaşılabilir. Leiserson–Saxe'nin Theorem 11'i, unit-delay bir devrede Φ ≤ c yapan bir

retiming'in var olmasını, G – 1/c grafiğinde negatif ağırlıklı çevrim olmamasına bağlar. Bizde her çevrim tek LUT ve tek register olduğu için c = 1 sağlanır.

Tezde açıkça yazılması gerekenler:

1. Bileşenler arasına register eklemek retiming değil pipelining'dir. Latency artar, üst katman girişi aynı miktarda geciktirilir (skew).
2. Retiming başlangıç state'ini değiştirebilir (Touati–Brayton 1993).
3. Bağımsız dizilerde c-slow (Leiserson–Saxe Sec. 7), derin bir döngünün throughput'unu geri kazanır.
4. Mantıksal sınır ile post-route clock period aynı şey değildir. Routing gecikmesi ölçümle verilir (§5.3).

Konum: Bilinen sonuçların bir corollary'si; atıflı bir lemma olarak sunulur.

---

3. Grup yapıları: Önerme B

m üreteçli $G \leq S_n$, artı identity harfi (m+1 harf, $w = \lceil \log_2(m+1) \rceil$ kontrol biti):

Encoding	State	Bit başına fan-in	Yerellik
Positional, base ile (bir base $\beta_1..\beta_k$'nin görüntüleri)	$k \cdot \lceil \log_2 n \rceil$	$\lceil \log_2 n \rceil + w$ (sola çarpmada)	Koordinat başına yerel
One-hot (bit (i,j) = [g(i)=j])	n^2	(m+1) + w	Her iki çarpma yönünde yerel
Sağa çarpma $g \circ \sigma$, positional	$k \cdot \lceil \log_2 n \rceil$	m koordinat arasında mux	Yerel değil

Bütün sonlu basit gruplar 2 üreteçlidir: Steinberg 1962, Aschbacher–Guralnick 1984, Miller; CFSG'ye dayanır. Bu yüzden one-hot encoding ile fan-in 3 + 2 = 5 her basit grup için yeter.

Önemli uyarı: Bu sonuç yalnız her adımda alfabe {e, a, b} ise geçerlidir. Bir Krohn–Rhodes cascade'inde grup bileşeninin etkin girdisi (harf, alt state) çiftidir ve G'nin herhangi bir elemanı olabilir; bu durumda fan-in n ile büyür.

Konum: Parçaları bilinen (one-hot encoding, base); K-LUT diliyle yazılmış biçimsel bir ifadesi bulunamadı.

---

4. Bilgi alt sınırı

Önerme (Myhill–Nerode). Grup elemanını izleyen deterministik bir makine için $S \geq \lceil \log_2 |G| \rceil$.

İspat: İki girdi dizisi farklı grup elemanlarına ($g \neq h$) götürüyorsa, g^{-1}'e götüren bir sonek ilkini identity'ye götürür, ikincisini götürmez. Bu yüzden iki dizi aynı state'e düşemez; state sayısı en az |G| olmalıdır. A5 için: **6 bit.**

---

5. Gerçekleştirilebilirlik: A5 küçük vakası (bizim sonuçlarımız)

Görev: $p_t = p_{t-1} \circ a_t$, $a_t \in \{(01234), (012), e\}$, $w = 2$. Bu, `fbseq.py`'deki A5 görevi.

5.1 Block-local yapı ve alt gruplar

Önerme C1. Dense block-local bir gerçekleştirmede her blok, makinenin substitution-property (SP) partition'ına karşılık gelen bir bölüm makinesidir. Sağdan çarpan grup makinesinde SP partition'lar tam olarak alt grupların sağ coset'leridir ($H\,p$). Bütün state'in injective olması $\bigcap_i H_i = \{1\}$ koşuluna denktir.

İspat:

1. **SP partition → alt grup.** Bir blok yalnız kendi bitlerine baktığı için, bloğun ayırt ettiği state'ler partition'ı SP özelliğini sağlar: $p \equiv q \Rightarrow p \circ a \equiv q \circ a$. Σ, G'yi ürettiğinden bu her $g \in G$ için $p \circ g \equiv q \circ g$ demektir. $H = [1]$ sınıfı çarpmaya göre kapalıdır, yani bir alt gruptur. $p \equiv q \Leftrightarrow p\,q^{-1} \equiv 1 \Leftrightarrow Hp = Hq$.
2. **Injectivity.** p ile q bütün bloklarda aynı $\Leftrightarrow p\,q^{-1} \in \bigcap_i H_i$.

SP partition kavramı Hartmanis–Stearns'e (1961–1966) aittir; grup makinelerindeki karşılığı klasiktir. Bizim katkımız, bunun LUT fan-in kısıtıyla birleştirilmesi.

Sonuç. Dense block-local gerçekleştirmenin en küçük state'i:

$\beta_K(G) = \min \Sigma_i \lceil \log_2[G : H_i] \rceil$, koşullar $\bigcap H_i = \{1\}$ ve $\lceil \log_2[G : H_i] \rceil + w \le K$.

5.2 A5 için değerler

A5'in 59 alt grubu tarandı (`theory_sat.subgroups`). Mertebe dağılımı 1, 2 (15), 3 (10), 4 (5), 5 (6), 6 (10), 10 (6), 12 (5), 60.

- **K = 4:** Blok en fazla 2 bit olabilir, yani indeks ≤ 4. A5'in indeksi ≤ 4 olan öz alt grubu yok. **İmkânsız.**
- **K = 5:** Blok en fazla 3 bit, yani indeks ≤ 8. Adaylar yalnızca A4 (indeks 5) ve D10 (indeks 6).
- İki farklı A4'ün kesişimi Z_3'tür (iki nokta sabit).
- $A4 \cap D10 = Z_2$: D10 beş nokta üzerinde transitive, bu yüzden bir noktanın stabilizer'ı mertebe 2.
- İki D10'un kesişimi her zaman tek bir involution: 15 involution'ın her biri tam iki D10'da bulunuyor.

İki blok yetmiyor, üç blok yetiyor. **$\beta_5 = 9$** (örnek: üç D10).

- **K = 6:** Blok en fazla 4 bit, yani indeks ≤ 16. $A4 \cap V4 = \{1\}$ olan bir çift var; örneğin A4 ile mertebeleri aralarında asal olan Z5 de aynı işi görür. **$\beta_6 = 7 = 3 + 4$.** Daha azı mümkün değil: 3+3 bileşimleri yukarıdaki kesişimler yüzünden tutmuyor; indeksi ≤ 4 olan alt grup olmadığından 2+4 de yok.

Doğrulama: Üç çözüm de rastgele dizilerde %100 doğru (`theory_sat.check_family`: 500 dizi × 512 adım).

5.3 Block-local olmayan: sınır sıkı

SAT/SMT sorgusu (`theory_sat.py`, z3, 6 344 s): S = 6 ve K = 6 için, her bitin en fazla 4 state bitine ve 2 kontrol bitine bağlı olduğu injective bir encoding **var**. Bağımsız doğrulama:

- injectivity ve bütün bit/harf koşulları sağlanıyor;
- rastgele dizilerde %100 doğru (300 dizi × 512).

Alt sınır da 6 olduğundan **A5 için tek seviyeli, fan-in 6 gerçekleştirmenin en küçük state'i tam olarak 6 bittir.** Block-local kısıt bu değeri 7'ye çıkarıyor.

5.4 Fiziksel karşılık

XC7A100T üzerinde, 120 bitlik state'e kopyalanarak ölçüldü (Yosys + nextpnr-himbaechel, iki seed):

Gerçekleştirme	State	Döngü	Fmax (MHz)
Öğrenilen mimari, tam tablolu 3-bit bloklar (8:1 mux)	24	2 seviye	378 / 421
Elle, noktasal 5 × 3 bit	15	LUT5	424 / 443
β_6: V4 + A4 coset'leri	7	LUT6 / LUT5	443 / 473
SAT, 6 bit	**6**	LUT6	454 / 456

Bundan çıkan sonuç: Daha kompakt encoding, döngü derinliği ve Fmax açısından bir bedel ödetmedi. Bu küçük vakada maliyet Pareto'sunun ucunda 6 bit, tek seviye ve ~455 MHz var. Tam tablolu öğrenilen mimari ise hem daha fazla bit hem daha uzun döngü kullanıyor: gereğinden esnek. **Transition codebook** fikrinin dayanağı bu.

5.5 Açık sorular

1. K = 5 ve K = 4'te block-local olmayan en küçük state (SAT).
2. Genel bir G için β_K ile block-local olmayan minimum arasındaki ilişki. Grup teorisinde yakın kavramlar var (minimal faithful degree, base size); tam olarak bu ölçü bulunamadı.
3. Cascade'lerde etkin alfabe (§3 uyarısı) ve injective olmayan encoding'ler (state splitting).
4. Encoding bulmanın karmaşıklığı. Sabit bir netlist'te en küçük döngü derinliği polinom zamanda bulunuyor (Pan–Liu); zorluk tamamen encoding seçiminde.
5. Derby'nin (2001) CRC/LFSR için state-space dönüşümüyle döngüyü kısaltmasının doğrusal olmayan genellemesi bulunamadı. Teorem C için doğal bir şablon.
6. Shende vd. (2003) Lemma 11: tam 2^S kodu kullanan ve her adımda en az bir biti hiç değiştirmeyen devreler yalnız çift permütasyon üretir. Tek permütasyonlu otomatlar için boş bir kod ya da ek bir bit gerekir.

---

6. İfade gücü sınıfları

Ölçtüğümüz Boolean sıralama (64'te eğitim, 256'da test, 3 seed):

Model	flag	parity	mod 3	A5
set/keep	1,00	0,51	0,34	0,03

Model	flag	parity	mod 3	A5
+ toggle	1,00	**1,00**	0,34	0,03
2-bit blok	1,00	1,00	**1,00**	0,05
3-bit blok	1,00	1,00	1,00	**0,32**

Bilinen karşılıklar:

- Sarrof, Veitsman, Hahn (NeurIPS 2024): nonnegative SSM ⇔ star-free.
- Grazzi vd. (ICLR 2025): parity için negatif eigenvalue; 2'nin kuvveti olmayan m ile mod m için non-real eigenvalue.
- Krohn–Rhodes, Schützenberger, McNaughton–Papert: star-free ⇔ aperiodic.
- Barrington (1989): non-solvable grupların word problem'i NC^1-complete.
- Knorozova & Ronca (AAAI 2024): cascade çerçevesi.

Sıralamanın sürekli halinin teorisi yani zaten var; bizim katkımız Boolean blok karşılığı ve ölçümü.

Sanı (literatür ajanının Krohn–Rhodes'tan türettiği bir taslak, bizim tarafımızdan kontrol edilmeli): Girdi kontrollü k-bitlik bloklarla tanınabilen düzenli diller tam olarak şunlardır: sözdizimsel monoidin her basit grup böleni S_{2^k}'yi böler.

Test edilebilir öngörüleri:

- mod 5 ve mod 7, 2-bit bloklarla hiçbir derinlikte çözülemez, tek bir 3-bit blokla çözülür;
- mod 6 ve S_4, 2-bit bloklarla çözülür;
- Z_{11} 4-bit blok ister;
- Z_{2^j}, 1-bit bloklarla j katman ister.

---

7. Öğrenilebilirlik

Ölçülen fark (Loghub, 256 B paket, set/keep):

- soft val 1,398;
- uyarlamasız hard 2,769;
- soft→hard uyarlanmış 1,583.

Δ_hard = 0,185 bpb. Soft model state'leri sürekli kullanıyor: ortalama min(s, 1−s) değeri 0,16–0,21. Yani soft model ile Boolean makine aynı fonksiyon sınıfında değil.

Hard-forward eğitim (ilk tur): Eğitim baştan Boolean forward ile, backward'da sigmoid surrogate ve eğim tavlamasıyla yapıldı. Sonuç 1,418 / 1,418 bpb (2 seed): pencere 8 modelini (1,453) geçti, soft modele 0,02 yaklaştı. Gumbel-ST (τ 1 → 0,25) 1,69'da kaldı. Bu, Kim'in (2026, arXiv 2603.14157) düşük sıcaklıkta Gumbel-ST çöküşü bulgusuyla uyumlu.

İlk turda iki hata vardı; düzeltilmiş tur çalışıyor, sonuçları `docs/09_faz0.md`'ye girecek:

- "hardst" yöntemi de eğim tavlaması kullanmış; iki yöntem birebir aynı çıktı.
- A5 koşuları eski, bit bit relaxation ile yapılmış.

A5 trainability:

- Elle kurulan devre %100 (representability).
- Standart soft→hard eğitimde seed'e bağlı büyük fark: bir seed 0,984'e ulaşırken diğerleri 0,09–0,32'de kaldı.
- 8 000 adımlık uzun eğitim yardım etmedi.
- 0,32 ≈ 1/3; bu, Zhang & Li'nin (2026) "coset izleme" ara aşamasıyla uyumlu bir teşhis.

Literatürdeki reçeteler:

- PD-SSM (Terzić vd., NeurIPS 2025): one-hot geçiş matrisleri, forward hardmax, backward softmax; A5 tek katman %100.
- Mind the Gap (NeurIPS 2025, feedforward): Gumbel + ST.
- Kim 2026: Hard-ST ve CAGE.
- HM-RNN (ICLR 2017): hard ST ve eğim tavlaması; hard model soft modeli geçmiş.
- R-DTLGN (2026): recurrent modellerde hatanın döngüde büyümesi, trajectory distillation.

---

8. Kararlılık

Hata rekürsiyonu (set/keep, soft ve hard karşılaştırması). $e_t = |s_t - \hat{s}_t|$ için:

$e_t \le (1-g_t)\cdot e_{t-1} + g_t\cdot|u_t - \hat{u}_t| + |g_t - \hat{g}_t|$

Toggle'lı model ($s_t = b_t + c_t\cdot s_{t-1}$, $c_t = a_t - b_t \in [-1, 1]$) için:

$e_t \le |c_t|\cdot e_{t-1} + |b_t - \hat{b}_t| + |c_t - \hat{c}_t|$

Koşullu sınır. $E[|c_t| \mid \mathcal{F}_{t-1}] \le \rho < 1$ ve adım başına ek hata $\le \varepsilon$ ise:

$E[e_t] \le \rho^t\cdot E[e_0] + \varepsilon(1 - \rho^t)/(1 - \rho)$

$\mathbb{F}_2$ tam eşitliği (hard, tek bit). Dört map'in hepsi $\mathbb{F}_2$ üzerinde affine: $s_{t+1} = a_t s_t \oplus b_t$. Aynı kontrol dizisi altında başlangıç farkı için:

$s_t \oplus s'_t = (\prod_i a_i)(s_0 \oplus s'_0)$

Fark ilk reset'e kadar korunur, reset'te silinir.

Bloklara genelleme. Aynı girdiyle ilerleyen iki yörünge, iki durumu aynı duruma eşleyen bir adımda kalıcı olarak birleşir; permütasyon adımları farkı korur. Krohn–Rhodes diliyle:

- reset bileşenleri farkı siler;
- grup bileşenleri farkı taşır.

Bellek ile dayanıklılık aynı mekanizmaya bağlı. Uzun hatırlayan bitler, hataları da uzun süre taşır.

Kayba bağlantı. Cross-entropy'nin logit gradyanının ℓ_1 normu en fazla 2. Head'in state'e göre $\ell\infty$ Lipschitz sabiti L ise:

$|\Delta\text{BPB}| \le (2L / (T \ln 2)) \cdot \Sigma_t \|s_t - \hat{s}_t\|\infty$

Ölçüm. D(t), soft ve hard state'lerin farklı olan bit oranı: birinci katmanda ~%6, ikinci katmanda ~%11–13; t ≈ 8–16'da doyuyor (`gap.json`).

Bu bölümün matematiği standart araçlardan türetiliyor. Bizim kısmımız, ölçümler ve bunların donanımdaki döngü yapısıyla ilişkisi.

Önerilen deney: Hard modelde tek bir state biti çevrilir. Farkın yaşam süresi, üst katmana yayılması ve bpb'ye etkisi ölçülür.

---

9. Literatürdeki konum

Bilinen ve kullandığımız:

- retiming ve iteration bound: Leiserson–Saxe 1991; Renfors–Neuvo 1981; Parhi–Messerschmitt 1991;
- FSM look-ahead: Lin–Messerschmitt 1991;
- partition pair ve reduced dependence: Stearns–Hartmanis 1961, kitap 1966;
- Krohn–Rhodes, holonomy;
- LUT tabanlı FSM synthesis: Barkalov vd. 2021;
- ifade gücü: Sarrof 2024, Grazzi 2025, Merrill 2024, PD-SSM 2025, Liu 2023, Barrington 1989;
- discretization: Mind the Gap 2025, Kim 2026, HM-RNN 2017.

En yakın rakipler:

- RDDLGN (EdgeFM 2025 atölyesi): concatenation recurrence, keep yolu yok, donanım yok; future work olarak associative recurrent blokları öneriyor.
- Ovin & Liwicki (NeurIPS 2026 AXIOM atölyesi): bit başına keep/write mux, sentetik recall; donanım yok. Tam metne erişilemedi.

Bulunamayanlar (bizim için boşluklar):

- sentezlenip Fmax'i raporlanmış bir recurrent logic ya da LUT modeli;
- logic ya da LUT ağlarıyla byte düzeyinde bpb ve kayıpsız sıkıştırma;
- döngüdeki LUT seviyesini tasarım kısıtı olarak kullanan bir çalışma;
- Boolean transition codebook;
- adım bazında discretization gap ölçümü;
- Boolean mux monoidinin scan ile eğitimi;
- A5 gibi gruplar için LUT fan-in kısıtlı en küçük gerçekleştirme sınırları (§5).

Ayrıntılı künyeler: `docs/08_case_arastirmasi.md`, `paper/related_work_2026.md` ve Faz 0 belgesinin kaynakçası.

---

10. Sonraki adımlar

1. K = 5 ve K = 4 için block-local olmayan SAT; S_4, mod 5 ve mod 7 ile §6'daki sanının testi.
2. Transition codebook: öğrenilen bir modelin her bloğu, keyfi tablo yerine m dönüşümlük bir codebook'tan seçsin. Hem A5'te hem Loghub'da.
3. Hard-aware eğitimin düzeltilmiş sonuçları ve finalistlerin daha fazla seed'le tekrarı; CAGE eklenmesi.
4. Kararlılık: tek bit çevirme deneyi ve L sabitinin ölçülmesi.

5. Gate ağları ve head hâlâ float. LUT ağlarına çevrildiklerinde kalite ve döngü dışı mantığın maliyeti (Faz 1).