Geri besleme kısıtlı sıralı hesaplama: teori çerçevesi

Merkezi soru. *Can we learn hardware-realizable discrete state-transition systems without sacrificing the sequence-modeling capability of their continuous relaxations?*

Bugünkü merkez iddia (29 Ekim): Boolean recurrent modellerde durum kapasitesi, geçişlerin yerelliği ve geri besleme derinliği ayrı kısıtlardır. A5'te bunların bit maliyeti kesin olarak ayrıştırılabilir:

- genel tek seviyeli gerçekleştirmede 6 bit; bu, LUT6 ile bile sıkı;
- bağımsız dense bloklarla (kontrol yalnız harften, w = 2) K = 6'da 7 bit, K = 5'te 9 bit.

6 bitlik çözümün yapısı da anlaşıldı: 15 durumlu bir coset core ve iki koşullu toggle. Bu yapı blok core'larla genelleşiyor. Test edilen dört grupta (S_4, A_5, PSL(2,7), A_6) bilgi alt sınırı tek LUT6 seviyesinde, SAT'sız gerçekleşiyor. Fiziksel olarak fan-in 6, Fmax'te bir eşik: aynı state'te fan-in 11 → 6 ile Fmax 156 → 450 MHz. Input-gated yapıda discretization hatası döngü tarafından büyütülemez. Loghub'da hard modelin eski soft referansa göre açığı eğitimle 0,185'ten 0,02 bpb'ye indi (1,583 → 1,418; soft referans 1,398; farklı eğitimlerin karşılaştırması). Kalan fark, Boolean bitlerin sızdıran belleği temsil edememesiyle tutarlıdır; bu bir hipotez.

Bağımsız denetim (29 Ekim). Belge dışarıdan denetlendi ve denetimin bütün sayısal kontrolleri burada yeniden üretildi (`sw/fbseq/witness_check.py` → `witness_check.json`). Çıkan düzeltmeler ilgili bölümlere işlendi: §2, §3, §5.1, §5.3–5.5, §7, §8.

Bu belge, Faz 0 deneylerinden çıkan teorik çerçeveyi toplar. Beş ana bölümde ilerler:

1. Biçimsel model.
2. Bilinen sonuçların bize uyarlanması: zamanlama, grup yapıları, bilgi alt sınırı.
3. Kendi sonuçlarımız: A5 küçük vakasında kesin gerçekleştirme sınırları.
4. Öğrenilebilirlik ve kararlılık bulguları.
5. Literatürdeki yerimiz.

Literatür taraması Ekim 2026 sonunda üç hatta yapıldı. "Bulunamadı" ifadeleri bir arama sonucudur, yokluğun kanıtı değildir. Bütün sayılar `model/fbseq/*.json` dosyalarından gelir; bunları üreten kodlar `sw/fbseq/` altındadır.

---

0. Özet

	Sonuç	Durum
Zamanlama	Cascade'in iteration bound'u, bileşen döngülerinin maksimumuna eşittir. Bizim mimari sınıfında bu sınıra ulaşılabilir.	**Bilinen** (Leiserson–Saxe 1991, Thm 11); uyarlama
Grup yapıları	m üreteçli $G \leq S_n$'nin word problem'i tek LUT seviyesinde çözülebilir. Encoding'e göre fan-in ile	Parçaları bilinen; biçimsel ifadesi

	Sonuç	Durum
	state arasında bir ödünleşim var.	bulunamadı
Bilgi alt sınırı	Grup elemanını izlemek için $S \geq \lceil \log_2 \lvert G \rvert \rceil$	**Bilinen** (Myhill–Nerode)
A5, bağımsız dense bloklar	Kontrol yalnız harften ($w = 2$). Tek seviyede en az state: $K = 6$ için **7 bit**, $K = 5$ için **9 bit**; $K = 4$'te imkânsız	**Bizim** (alt grup taraması ile ispat)
A5, genel	$K = 6$ ile **6 bit**, yani alt sınır. Sınır sıkı.	**Bizim** (SAT tanığı + alt sınır; tanık 1 080 koşulla bağımsız denetlendi)
Coset core + fiber	$H \cong Z_2^k$ ile tek seviyede $S = \lceil \log_2 \lvert G \rvert \rceil$ (alt sınır), fan-in $\leq S - k + 1 + w$. Transversal $\mathbb{F}_2$ üzerinde lineer çözülünce A5, PSL(2,7), A6'da fan-in $S + w - r_2$ (A5'te 6, SAT'sız)	**Bizim** (yapı denetimde fark edildi; lemma ve ispat bizde; gauge sonucu gözlem)
Birleşik yapı (blok core + fiber)	S_4, A_5, PSL(2,7), A_6'nın hepsinde alt sınır $K \leq 6$ ile, tek LUT6 seviyesinde: 5, 6, 8, 9 bit. A_5'te $K = 5$ ile 7 bit (önce 9)	**Bizim** (yapı ispatlı; minimum, alt sınıra eşit olduğu yerde kesin)
Fan-in'in fiziksel bedeli	Aynı state'te fan-in 6'yı aşınca Fmax 1,5–2,9 kat düşüyor, LUT sayısı 4–44 kat artıyor. $K \leq 6$'da 420–540 MHz	**Bizim** ölçüm
Fiziksel karşılık	Yalnız state döngüsü, iki seed ortalaması: 6 bit 455 MHz, 7 bit 458 MHz, 15 bit 433 MHz, öğrenilen 3-bit bloklar 399 MHz. 6, 7 ve 15 bit aynı hız ölçeğinde	**Bizim** ölçüm
Öğrenilen sınıfta temsil	Doğru A5 çözümü, eğitilen mimarinin içine yazıldığında %100 (yalnız head eğitildi)	**Bizim**
A5'in basit grup genellemesi	Yörünge argümanı: her basit grup için blok boyutuna göre bir alt sınır	Eleştirel okumadan; genelleme ve ispat bizde
Bilgi ve kayıp	L_min = H(Y | Z, W); fazlalık I(Y; H | Z, W)	**Bilinen** (standart)
İfade gücü	Boolean blok sıralaması: set/keep → star-free; + toggle → Z_2; 2 bit → Z_3; 3 bit → A5	Sürekli karşılığı bilinen (Sarrof 2024, Grazzi 2025); Boolean ölçümü bizim

	Sonuç	Durum
Öğrenilebilirlik	Aynı parametrede hard − soft: soft eğitimden sonra +1,37, hard uyarlamadan sonra −0,23 bpb. Hard modelin eski soft referansa göre açığı 0,185'ten ~0,02'ye indi. A5'te softhard 2/4, hard-forward 0/8, codebook 0/24	Ölçüm bizim; yöntemler literatürden
Kararlılık	Hata rekürsiyonu sınırı; $\mathbb{F}_2$ tam eşitliği; birleşen map'ler farkı siler, permütasyonlar durumları ayrı tutar; input-gated yapıda hata döngüde büyümez; sızdıran bellek hipotezi. Bellek–dayanıklılık bağı yalnız bağımsız 1-bit keep/toggle için geçerli; genel bloklar hata düzeltebilir (60 durum için ≥ 10 bit)	Matematiği standart; input-gated önermesi ve ölçümler bizim

---

1. Biçimsel model

Tanım 1 (K-LUT recurrent devre). Bir devrenin parçaları:

- State: s ∈ {0,1}^S, register'larda.
- Her adımda bir feedforward devre, girdiden ve alt katmanların state'inden bir **kontrol kelimesi** c_t üretir. Feedforward devre istenildiği kadar derin olabilir ve pipeline'lanır.
- Yeni state: s_{t+1} = F(s_t, c_t). F'nin her çıkış biti en fazla K girişli tek bir LUT'tur. LUT'un girdileri, bir D_j ⊆ {1..S} kümesindeki state bitleri ile w_j kontrol bitidir; |D_j| + w_j ≤ K.

Bu durumda döngüdeki mantık derinliği **1 LUT seviyesidir**. Genel durumda F, d seviyeli bir LUT ağıdır; döngü derinliği d olur.

Tanım 2 (block-local, dense). State bitleri bloklara ayrılır ve her bitin bağımlılık kümesi kendi bloğunun içinde kalır (D_j ⊆ B(j)). **Dense** ise D_j = B(j), yani her bit bloğunun tamamını okur. Faz 0'daki B modelleri (kb = 1, 2, 3) dense block-local'dir.

Tanım 3 (gerçekleştirme). Bir M = (Q, Σ, δ, q_0) otomatının gerçekleştirmesi:

- injective bir encoding e : Q → {0,1}^S;
- her a ∈ Σ için F(e(q), c(a)) = e(δ(q, a)) koşulunu sağlayan bir devre.

Maliyet dörtlüsü (S, D, L, R):

- S: state bit sayısı;
- D: döngü derinliği;
- L: LUT sayısı;
- R: routing (ölçümle).

$\mathscr{R}$_K(M), fan-in K ile ulaşılabilir maliyet dörtlülerinin kümesidir; Pareto-optimal elemanları araştırıyoruz.

---

2. Zamanlama: Önerme A

A1 (ayrışma). Bileşenler arası bağlantı grafiği çevrimsizse bütün yönlü çevrimler bileşenlerin içindedir. Dolayısıyla global iteration bound

T_IB = max_C (Σ_{v∈C} d(v)) / (Σ_{e∈C} w(e))

bileşenlerin kendi bound'larının maksimumudur. *İspat:* Çevrimsiz bir grafikte bileşenler arası hiçbir kenar bir çevrimin üzerinde olamaz.

A2 (ulaşılabilirlik). Her düğümü tek LUT olan ve bileşenler arası yolları ileri yönlü olan sınıfımızda bu sınıra ulaşılabilir. Leiserson–Saxe'nin Theorem 11'i, unit-delay bir devrede $\Phi \le c$ yapan bir retiming'in var olmasını, $G - 1/c$ grafiğinde negatif ağırlıklı çevrim olmamasına bağlar. $c = 1$ için yeterli koşul, her çevrimde en az LUT sayısı kadar register bulunmasıdır.

Tek seviyeli F'de bu koşul eşitlikle sağlanır. Her state bitinin çıkışı tek bir LUT'tan doğrudan register'a gider; bu yüzden bit bağımlılık grafiğindeki her çevrim LUT ve register'dan dönüşümlü geçer ve #LUT = #register olur. Bir çevrim birden fazla LUT içerebilir; örneğin $s_0 \to s_1 \to s_0$ iki LUT ve iki register'dır. Bu durum sonucu değiştirmez.

Ideal retiming sonucunun dışında kalanlar ayrıca belirtilmeli: başlangıç durumu, sabit I/O zamanlaması, pipeline register'larının maliyeti ve fiziksel yönlendirme.

Tezde açıkça yazılması gerekenler:

1. Bileşenler arasına register eklemek retiming değil pipelining'dir. Latency artar, üst katman girişi aynı miktarda geciktirilir (skew).
2. Retiming başlangıç state'ini değiştirebilir (Touati–Brayton 1993).
3. Bağımsız dizilerde c-slow (Leiserson–Saxe Sec. 7), derin bir döngünün throughput'unu geri kazanır.
4. Mantıksal sınır ile post-route clock period aynı şey değildir. Routing gecikmesi ölçümle verilir (§5.3).

İki önemli ayrım (eleştirel bir okumadan, 28 Ekim):

- **Iteration bound bir alt sınırdır; her devrede ulaşılamaz.** Bölünemeyen düğümlerde fark açılabilir. Örnek: bir çevrimde birim gecikmeli üç düğüm ve iki register. Alt sınır 3/2, ama bir aralıkta iki düğüm bulunmak zorunda olduğundan en iyi değer 2. Bizim sınıfta her çevrimde LUT ve register sayısı eşit olduğundan (A2) alt sınıra ulaşılır.
- **Akış işleme hızı, üretim hızı değildir.** "Döngüde tek mux" iddiası girdinin baştan bilindiği durumlar içindir: puanlama ve sıkıştırmada encoder. Metin üretiminde ya da FPGA'de decode'da bir sonraki girdi head'in ve örneklemenin çıktısına bağlıdır; head de döngüye girer. Sıkıştırma case'inde encoder FPGA'de, decoder yerde olduğu için iddia encoder için geçerlidir.

Konum: Bilinen sonuçların bir corollary'si; atıflı bir lemma olarak sunulur.

---

3. Grup yapıları: Önerme B

m üreteçli $G \le S_n$, artı identity harfi (m+1 harf, $w = \lceil \log_2(m+1) \rceil$ kontrol biti):

Encoding	Güncelleme	State	Bit başına fan-in	Yerellik
Positional, base ile: e(p) = (p(β_1), ..., p(β_k))	Sola çarpma, p′ = a∘p	k·⌈log$_2$n⌉	⌈log$_2$n⌉ + w	Koordinat başına yerel: (a∘p)(β_i) = a(p(β_i))
Aynı kod	Sağa çarpma, p′ = p∘a	–	–	**Yerel değil:** (p∘a)(β_i) = p(a(β_i)) ve a(β_i) base'de olmayabilir
Ters kod, base ile: r = p^{-1}, e = (r(β_1), ..., r(β_k))	Sağa çarpma	k·⌈log$_2$n⌉	⌈log$_2$n⌉ + w	Yerel: r′ = a^{-1}∘r
Bütün n koordinat: (p(1), ..., p(n))	Sağa çarpma	n·⌈log$_2$n⌉	(m+1) + w	Kopyalama: yeni koordinat i, eski a(i) koordinatından seçilir
One-hot (bit (i,j) = [g(i)=j])	İki yön	n^2	(m+1) + w	Her iki çarpma yönünde yerel

Sağa çarpmadaki karşı örnek, A5'te (0 tabanlı): p = (0,1,2,3,4), q = (0,3,2,4,1), a = (1,2,3,4,0). Eski koordinatlar eşit, p(2) = q(2) = 2; yenileri farklı, (p∘a)(2) = 3 ve (q∘a)(2) = 4. Kod injective olduğu için p geri çözülebilir, ama bu tek bir mux ile ve aynı fan-in'le yapılamaz.

Görevimiz sağa çarpma ($p_t = p_{t-1} \circ a_t$). §5.4'teki 15 bitlik elle kurulan devre zaten ters kodu, yani r = p^{-1}'in beş koordinatını saklıyor (`controls.py`).

Bütün sonlu basit gruplar 2 üreteçlidir: Steinberg 1962, Aschbacher–Guralnick 1984, Miller; CFSG'ye dayanır. Bu yüzden one-hot encoding ile fan-in 3 + 2 = 5 her basit grup için yeter.

Önemli uyarı: Bu sonuç yalnız her adımda alfabe {e, a, b} ise geçerlidir. Bir Krohn–Rhodes cascade'inde grup bileşeninin etkin girdisi (harf, alt state) çiftidir ve G'nin herhangi bir elemanı olabilir; bu durumda fan-in n ile büyür.

Konum: Parçaları bilinen (one-hot encoding, base); K-LUT diliyle yazılmış biçimsel bir ifadesi bulunamadı.

---

4. Bilgi alt sınırı

Önerme (Myhill–Nerode). Grup elemanını izleyen deterministik bir makine için S ≥ ⌈log$_2$|G|⌉.

Önerme (bilgi ve kayıp). Y bir sonraki byte, H geçmiş, Z = f(H) saklanan state, W head'in gördüğü pencere olsun. Sınırsız kapasiteli ve en iyi ayarlanmış bir head için en küçük kayıp L_min = H(Y | Z, W), bpb cinsinden. Geçmişin tamamını kullanan bir modele göre fazlalık:

H(Y | Z, W) − H(Y | H) = I(Y; H | Z, W)

Yani bellek, geçmişin tamamını değil, geleceği tahmin etmeye yarayan kısmını taşımak zorundadır. *İspat:* E[−log$_2$ q] = H(Y|Z,W) + E[KL(P ‖ q)] ≥ H(Y|Z,W); fark ise koşullu karşılıklı bilginin tanımıdır.

Sonuç. d Boolean bit en fazla 2^d durum tutar. Sürekli bir relaxation aynı d koordinatta çok daha fazla ayırt edilebilir değer kullanabilir. Bu yüzden soft modelin başarısı, aynı d ile hard bir gerçekleştirmenin var olduğunu göstermez.

İspat: İki girdi dizisi farklı grup elemanlarına ($g \neq h$) götürüyorsa, g^{-1}'e götüren bir sonek ilkini identity'ye götürür, ikincisini götürmez. Bu yüzden iki dizi aynı state'e düşemez; state sayısı en az $|G|$ olmalıdır. A5 için: **6 bit.**

---

5. Gerçekleştirilebilirlik: A5 küçük vakası (bizim sonuçlarımız)

Görev: $p_t = p_{t-1} \circ a_t$, $a_t \in \{(01234), (012), e\}$, $w = 2$. Bu, `fbseq.py`'deki A5 görevi.

5.1 Block-local yapı ve alt gruplar

Önerme C1. Dense block-local bir gerçekleştirmede her blok, makinenin substitution-property (SP) partition'ına karşılık gelen bir bölüm makinesidir. Sağdan çarpan grup makinesinde SP partition'lar tam olarak alt grupların sağ coset'leridir ($H\,p$). Bütün state'in injective olması $\bigcap_i H_i = \{1\}$ koşuluna denktir.

İspat:

1. **SP partition → alt grup.** Bir blok yalnız kendi bitlerine baktığı için, bloğun ayırt ettiği state'ler partition'ı SP özelliğini sağlar: $p \equiv q \Rightarrow p \circ a \equiv q \circ a$. Σ, G'yi ürettiğinden bu her $g \in G$ için $p \circ g \equiv q \circ g$ demektir. $H = [1]$ sınıfı çarpmaya göre kapalıdır, yani bir alt gruptur. $p \equiv q \Leftrightarrow p\,q^{-1} \equiv 1 \Leftrightarrow Hp = Hq$.
2. **Injectivity.** p ile q bütün bloklarda aynı $\Leftrightarrow p\,q^{-1} \in \bigcap_i H_i$.

SP partition kavramı Hartmanis–Stearns'e (1961–1966) aittir; grup makinelerindeki karşılığı klasiktir. Bizim katkımız, bunun LUT fan-in kısıtıyla birleştirilmesi.

Sonuç. Sabit tutulanlar:

- alfabe kodlaması $c : \Sigma \to \{0,1\}^w$;
- her bloğun kontrolü yalnız o adımdaki harften gelir; alt katman ya da başka blokların state'i kontrole girmez;
- bloklar birbirinden bağımsız ve dense.

Bu sınıfta en küçük state:

$\beta_{K,w}(G; \Sigma, c) = \min \sum_i \lceil \log_2[G : H_i] \rceil$, koşullar $\bigcap H_i = \{1\}$ ve $\lceil \log_2[G : H_i] \rceil + w \leq K$.

Bu varsayımlar gerekli. Tanım 1 daha geniştir: kontrol alt katmanın state'inden üretilebilir ve w_j bitten bite değişebilir. Bir blok başka blokların state'ine bağlı kontrol alırsa, tek başına grup makinesinin bir SP partition'ı olmak zorunda değildir. §5.3'teki 6 bitlik tanık tam olarak bu yüzden sınıfın dışında kalıyor. Aşağıda $\beta_{K,2}$, kısaca β_K yazılıyor.

5.2 A5 için değerler

A5'in 59 alt grubu tarandı (`theory_sat.subgroups`). Mertebe dağılımı 1, 2 (15), 3 (10), 4 (5), 5 (6), 6 (10), 10 (6), 12 (5), 60.

- **K = 4:** Blok en fazla 2 bit olabilir, yani indeks ≤ 4. A5'in indeksi ≤ 4 olan öz alt grubu yok. **İmkânsız.**
- **K = 5:** Blok en fazla 3 bit, yani indeks ≤ 8. Adaylar yalnızca A4 (indeks 5) ve D10 (indeks 6).
- İki farklı A4'ün kesişimi Z_3'tür (iki nokta sabit).
- A4 ∩ D10 = Z_2: D10 beş nokta üzerinde transitive, bu yüzden bir noktanın stabilizer'ı mertebe 2.
- İki D10'un kesişimi her zaman tek bir involution: 15 involution'ın her biri tam iki D10'da bulunuyor.

İki blok yetmiyor, üç blok yetiyor. $\beta_5 = 9$ (örnek: üç D10).

- **K = 6:** Blok en fazla 4 bit, yani indeks ≤ 16. A4 ∩ V4 = {1} olan bir çift var; örneğin A4 ile mertebeleri aralarında asal olan Z5 de aynı işi görür. $\beta_6 = 7 = 3 + 4$. Daha azı mümkün değil: 3+3 bileşimleri yukarıdaki kesişimler yüzünden tutmuyor; indeksi ≤ 4 olan alt grup olmadığından 2+4 de yok.

Doğrulama: Üç çözüm de rastgele dizilerde %100 doğru (`theory_sat.check_family`: 500 dizi × 512 adım).

Yörünge argümanı ve basit gruplar için genelleme (eleştirel okumadan; tarama ispatını genelleştirir). G basit, blok b bitlik olsun ve yalnız kendi state'ini ve girdiyi görsün. G'nin bloğun başlangıç durumunun yörüngesi üzerindeki etkisi ya triviyaldir ya da sadıktır, çünkü çekirdek G'nin bir normal alt grubudur. Yörünge boyutu bir alt grubun indeksidir; dolayısıyla |G|'yi böler ve triviyal değilse G'nin en küçük öz alt grup indeksinden μ(G) küçük olamaz.

Bundan bir alt sınır çıkar. Blokların yörünge boyutları $o_1, \ldots, o_r$, her biri 2^{b_i}'den küçük ya da eşit, |G|'yi bölen ve 1 ya da ≥ μ(G) olan sayılardır. State'in G'nin elemanlarını ayırabilmesi için $\prod o_i \geq |G|$ gerekir. Bu, en küçük Σb_i için genel bir alt sınırdır.

A5 için (μ = 5):

- 2 bitlik bloklar triviyaldir.
- 3 bitlik bloklarda yörünge 5 ya da 6 olabilir. İki blok en fazla 6 · 6 = 36 < 60 ayırt eder, yani en az 9 bit gerekir.
- 4 bitlik bloklarda yörünge en fazla 15 olabilir. 4 + 2 bit yetmez, 3 + 3 bit 36 verir; yani en az 7 bit gerekir.

Bu, §5.2'deki taramayı doğrular ve aynı akıl yürütme her basit grup için çalışır.

5.3 Block-local olmayan: sınır sıkı

SAT/SMT sorgusu (`theory_sat.py`, z3, 6 344 s): S = 6 ve K = 6 için, her bitin en fazla 4 state bitine ve 2 kontrol bitine bağlı olduğu injective bir encoding **var**. Bağımsız doğrulama (`witness_check.py`, z3 kullanmıyor):

- 60 kodun hepsi farklı;
- 60 durum × 3 harf × 6 bit = 1 080 koşulun hepsi sağlanıyor;
- rastgele dizilerde %100 doğru (300 dizi × 512).

Tam geçiş denetimi, rastgele testten güçlüdür. Geçerli 60 koddan birinde başlayan devre her harfte doğru geçiş yapıyorsa, tümevarımla her sonlu kelimede doğrudur. Kapsam dışında kalanlar: kullanılmayan 4 koddan başlamak ve fiziksel bir hatadan sonra toparlanmak.

Alt sınır da 6 olduğundan **A5 için tek seviyeli, fan-in 6 gerçekleştirmenin en küçük state'i tam olarak 6 bittir.** Bağımsız dense blok kısıtı bu değeri 7'ye çıkarıyor.

Bir notu açıkça yazmak gerekir: genel bir 6 bitlik kodda bir sonraki state biti 6 state bitine ve kontrol bitlerine bağlı olabilir. Bu da tek bir LUT6'ya sığmayabilir. SAT tanığı tam bu engeli aşan bir encoding buluyor: her bit yalnız 4 state bitine ve 2 kontrol bitine bağlı. Yani 6 bitlik minimum **fan-in 6 ve tek seviye kısıtı altında da** geçerli. Bağımsız blok kısıtının A5'teki bedeli tam 1 bit.

Tanığın yapısı: coset core + fiber (`witness_check.json`; yapıyı denetim fark etti). Bitler 0'dan numaralanıyor.

- **Core:** (s_0, s_1, s_2, s_5) kapalı bir 4 bitlik çekirdek; bu dört bitin sonraki değeri yalnız kendilerine ve harfe bağlı. Core'un 15 erişilebilir değeri var; her biri V4p biçiminde bir sağ coset. Burada V4, 2. noktayı sabitleyen mertebe 4'lük alt grup: {e, (01)(34), (03)(14), (04)(13)}.
- **Fiber:** s_3 ve s_4, coset'in içindeki 4 elemanı ayırıyor. Her biri bir toggle: $s'_j = s_j \oplus f_j$ (core, harf). s_3'ün flip'i (s_0, s_2, s_5)'e, s_4'ünki (s_0, s_1, s_2)'ye bakıyor. Fan-in: 1 kendi biti + 3 core biti + 2 harf biti = 6.

Sezgi: Bu bir Krohn–Rhodes cascade'i, ama tek LUT seviyesinde. Alt bileşen (fiber), üst bileşenin (core) **eski** değerini okuyor. Senkron bir adımda bu değer zaten register'da hazır olduğundan döngü derinliği artmıyor. Fiber blokları kendi başına SP partition olmadığı için §5.1'deki alt sınır bu yapıya uygulanmıyor.

Lemma (coset core + Z_2^k fiber). $H \le G$, $H \cong Z_2^k$ olsun ve $c = \lceil \log_2[G:H] \rceil$ yazalım. Sağa çarpan G makinesinin tek LUT seviyeli, $S = c + k$ bitlik bir gerçekleştirmesi vardır. Fan-in, core bitleri için en fazla $c + w$, fiber bitleri için en fazla $1 + c + w$'dir.

İspat. Sağ coset'ler için bir T transversal'i seçilir; her p tek biçimde $p = h \cdot t$ yazılır ($h \in H$, $t \in T$). Bir harf için $p \circ a = h \cdot (t \circ a)$ olur. $t \circ a$, Ht' coset'indedir; yani $t \circ a = \gamma(t, a) \cdot t'$, $\gamma \in H$.

- Core, coset'i ($Ht \mapsto Ht'$) yalnız kendi değeri ve harfle günceller. Bu, §5.1'deki SP partition'dır.
- Fiber $h \mapsto h \cdot \gamma(t, a)$ olur. $H \cong \mathbb{F}_2^k$ koordinatlarında bu, her koordinatın kendi eski değeri ile γ'nın ilgili koordinatının XOR'udur.

Her şey eski state ve harften hesaplandığı için döngü tek seviyedir. (core, fiber) ikilisi p'yi belirlediği için kod injective'dir. ∎

Önerme (bu biçimdeki her kod lemmadan gelir). Core'u H'nin coset'lerini kodlayan ve fiber bitleri (core, harf)'e koşullu toggle olan her injective kod, lemmanın inşasıyla elde edilir. Serbestlikler: coset etiketlemesi, transversal ve H'nin $\mathbb{F}_2^k$ tabanı.

Taslak. Bir coset'e dönen kelimeler fiber'da $t^{-1}Ht$ ile çarpma etkisi yapar. Toggle koşulu bu etkinin XOR'la bir sabit olmasını gerektirir. Bu yüzden coset içindeki fiber kodu, H'nin $\mathbb{F}_2^k$'ye bir izomorfizmi artı bir ötelemedir. Komşu coset'ler arasında tek bitlik toggle'lar bu izomorfizmin değişmesine izin vermez; core grafiği bağlantılı olduğundan izomorfizm her yerde aynıdır. Ötelemeler transversal seçimine karşılık gelir.

Gözlem: state her zaman alt sınırda. $[G:H] = |G| / 2^k$ olduğundan $c + k = \lceil \log_2|G| - k \rceil + k = \lceil \log_2|G| \rceil$. Yani lemma, Z_2^k alt grubu olan her grupta Myhill–Nerode sınırına ulaşıyor. $H = \{1\}$ alındığında ($k = 0$) bu, tek dense blok demek: fan-in $S + w$. Lemmanın kazancı fan-in'de: en büyük k, yani grubun 2-rank'i $r_2(G)$ seçilirse fan-in $S + w$'dan $S - r_2 + 1 + w$'ya iner.

Gauge: transversal seçimi lineer bir problem. t_k yerine $h_k \cdot t_k$ alınırsa, k coset'indeki fiber kodu $\delta(h_k)$ kadar kayar. Bir fiber fonksiyoneli ℓ için flip şu olur:

$f(k, a) = \ell(\gamma(k, a)) \oplus \beta(k) \oplus \beta(k')$, $\beta(k) \in \mathbb{F}_2$ serbest.

"Flip yalnız D core bitlerine bakıyor" koşulu $f(k, a) = g(\text{kod_D}(k), a)$ demektir; bu (β, g) bilinmeyenlerinde $\mathbb{F}_2$ üzerinde lineer bir denklem sistemi. Etiketleme sabitken sistem Gauss eliminasyonuyla kesin çözülür. Çözümden transversal ve taban okunur; kod sonra kaba kuvvetle yeniden doğrulanır (`core_fiber.py`).

A5'te sonuç. $H = V4$ ile $c = 4$, $k = 2$, yani $S = 6$ = alt sınır.

- Lemma bu 6 biti her etiketlemede **K = 7** ile veriyor.
- K = 6 için her fiber flip'inin 4 core bitinden yalnız 3'üne bağlı olması gerekiyor.
- **Rastgele transversal ile:** 10 000 denemenin hiçbiri K = 6'ya inmedi. Ailede simulated annealing de (8 × 20 000 adım) bulamadı.
- **Gauge çözülünce:** rastgele 300 coset etiketlemesinin **300'ü** K = 6 veriyor. SAT'ın 6 344 saniyede bulduğu sonuca milisaniyeler içinde ulaşılıyor. SAT tanığının kendisi de bu ailenin üyesi: aile onu birebir üretiyor.
- Önceki sürümdeki "K = 6 yalnız özel etiketlemelerle" ifadesi bu yüzden yanlıştı. Nadir olan etiketleme değil, doğru transversal; o da lineer olarak bulunuyor.

Başka gruplar (`core_fiber.json`; harfler iki üreteç ve identity, w = 2; Z8'de tek üreteç, w = 1):

Grup	$\|G\|$	$S = \lceil \log_2\|G\| \rceil$	r_2	Dense fan-in	Lemma	Rastgele transversal	Gauge çözülmüş (300 etiketleme)
Z_2^3	8	3	3	5	3	3	3 (300/300)
Z_8	8	3	1	4	4	4	4 (300/300)
S_4	24	5	2	7	6	5 (9/300)	**4** (5/300), 5 (277/300)
A_5	60	6	2	8	7	7	**6** (300/300)
PSL(2,7)	168	8	2	10	9	9	**8** (300/300)
A_6	360	9	2	11	10	10	**9** (300/300)

Okuma:

- **Kontrol grupları beklendiği gibi.** Z_2^3'te her bit kendi kendini toggle'lıyor (fan-in 1 + w). Z_8'de 2-rank 1 ve kazanç yok: ikili sayacın en üst biti bütün alt bitlere bakmak zorunda.
- **Basit gruplarda (A_5, PSL(2,7), A_6)** gauge çözülünce fan-in **$S + w - r_2$**'ye iniyor, yani core'un kendi fan-in'ine. Fiber artık darboğaz değil.
- **S_4'te bir adım daha aşağı (4).** Core'un 6 durumu 3 bitin 8 koduna seyrek yerleşiyor. Etiketlemelerin ~%2'sinde her core biti yalnız 2 core bitine bakıyor; bu dört alt grubun

hepsinde oluyor, normal V4'e özgü değil. Basit gruplarda 300 etiketlemenin hiçbirinde toplam fan-in c + w'nın altına inmedi. Core etiketlemesi ayrıca aranmadı.

Durum. Lemma ve "her kod lemmadan gelir" önermesi ispatlı. Gauge sonucu bir gözlem, ispat yok. Üç basit grupta sistem 900 etiketlemenin hepsinde çözüldü; S_4'te 300'ün 282'sinde çözüldü, yani her etiketlemede çözülmüyor. Tek dense core'la fan-in S + w − $r_2(G)$'nin altına inilemiyor. Aşağıdaki birleşik yapı bu sınırı aşıyor.

Birleşik yapı: blok core + fiber (`realize.py` → `realize.json`). İki yapı tek bir şemada birleşiyor.

- **Core:** H ≅ Z_2^k'yi içeren O_1, ..., O_r alt grupları seçilir; koşul $O_1 \cap \ldots \cap O_r = H$. Blok i, O_i p sağ coset'ini $b_i = \lceil \log_2[G:O_i] \rceil$ bitte tutar ve yalnız kendisine ve harfe bakar (fan-in b_i + w).
- **Fiber:** H için k toggle biti. Gauge §5.3'teki gibi lineer çözülür; flip'in okuduğu core bitleri D, fan-in 1 + |D| + w.
- **Toplam:** S = Σb_i + k.

Doğruluk. ∩ O_i p = (∩ O_i) p = H p olduğu için bloklar birlikte H-coset'ini belirler. Gerisi lemmanın ispatıyla aynı; döngü tek seviye. ∎

Özel durumlar: H = 1 ise bağımsız dense bloklar (β_{K,w}, §5.1). r = 1 ve O_1 = H ise tek dense core + fiber.

Arama ve doğrulama:

- Her elementary abelian 2-alt grup sınıfından bir temsilci alındı.
- En küçük Σb_i'yi veren aileler (+1 bit pay, ilk 12 aile) ve aile başına 40 blok etiketlemesi denendi.
- Bulunan her kod iki yoldan doğrulandı: her bitin bağımlılık kümesi kaba kuvvetle, ve `loop_bench`'in ürettiği Verilog tabloları 3 000 rastgele harfle simülasyonla.

Bulunan en küçük state (üst sınırlar; harfler iki üreteç ve identity, w = 2):

Grup	Alt sınır	K = 4	K = 5	K = 6	K = 7	Önceki en iyi
S_4	5	**5**	**5**	**5**	**5**	$\beta_4 = 5$
A_5	6	–	7	**6**	**6**	K = 5'te β = 9
PSL(2,7)	8	–	**8**	**8**	**8**	K = 6'da β = 8; K = 5'te β = 9
A_6	9	–	12	**9**	**9**	K = 6'da β = 10; 9 bit için K = 9 (gauge)

Kalın değerler alt sınıra eşit, yani o K için kesin minimum. "–", yapının bu K'da bir şey bulmadığı anlamına geliyor; imkânsızlık kanıtı değil. Örneğin A5'te indeksi ≤ 4 olan öz alt grup yok, bu yüzden K = 4'te blok kurulamıyor.

Öne çıkan yapılar:

- **A_5, K = 5, 7 bit:** A4 bloğu (indeks 5, 3 bit) ve D10 bloğu (indeks 6, 3 bit); kesişimleri Z_2, yani 1 fiber biti. Bağımsız bloklarla K = 5'te 9 bit gerekiyordu. 6 bitin K = 5'te mümkün olup olmadığı açık; SAT sürüyor.

- **PSL(2,7), K = 5, 8 bit = alt sınır:** iki S4 bloğu (indeks 7, 3'er bit), kesişim V4, 2 fiber biti. Her fiber biti en fazla 2 core bitine bakıyor.
- **A_6, K = 6, 9 bit = alt sınır:** iki S4 bloğu (indeks 15, 4'er bit), kesişim Z_2, 1 fiber biti, en fazla 3 core bitine bakıyor.

Sonuç: test edilen dört grubun hepsinde bilgi alt sınırı, tek LUT seviyesinde ve K ≤ 6 ile, yani state biti başına tek bir LUT6 ile gerçekleşiyor. Bu dört grup için ölçülmüş bir sonuç; genel bir teorem değil.

5.4 Fiziksel karşılık

XC7A100T üzerinde, 120 bitlik state'e kopyalanarak ölçüldü (Yosys + nextpnr-himbaechel, iki seed):

Gerçekleştirme	State	Döngü	Fmax (MHz)
Öğrenilen mimari, tam tablolu 3-bit bloklar (8:1 mux)	24	2 seviye	378 / 421
Elle, ters kod r = p^{-1}, 5 koordinat × 3 bit	15	LUT5	424 / 443
β_6: V4 + A4 coset'leri	7	LUT6 / LUT5	443 / 473
SAT, 6 bit	**6**	LUT6	454 / 456

Bundan çıkan sonuç: Daha kompakt encoding, ölçülen iki yerleştirmede belirgin bir Fmax bedeli ödetmedi. 6 bitlik mantıksal optimum ~455 MHz'e ulaştı; 7 ve 15 bitlik karşılıklarla aynı hız ölçeğinde. Aralıklar örtüşüyor ve iki seed bir sıralama vermiyor. S, L ve R birlikte karşılaştırılmadan 6 bitlik tasarımın fiziksel Pareto optimumu olduğu söylenemez. Tam tablolu öğrenilen mimari ise hem daha fazla bit hem daha uzun döngü kullanıyor: gereğinden esnek. **Transition codebook** fikrinin dayanağı bu.

Başka gruplarda fan-in ve Fmax (`loop_groups.json`, `loop_realize.json`; ~120 bite kopyalanarak, iki seed ortalaması; LUT ve MUXF sayıları 120 bitin toplamı):

Grup	Kod	State	Fan-in	Fmax (MHz)	LUT	MUXF7/8
A_5	dense	6	8	334	598	319
	lemma (rastgele transversal)	6	7	421	247	20
	gauge çözülmüş	6	6	**504**	145	0
	birleşik, K = 5	7	5	428	144	0
	positional (ters kod, base 3)	9	5	478	142	0
PSL(2,7)	dense	8	10	197	4 042	1 018
	lemma	8	9	292	1 176	254
	gauge	8	8	333	688	285
	birleşik, K = 5	8	5	**451**	145	0
	positional	9	5	**537**	143	0

Grup	Kod	State	Fan-in	Fmax (MHz)	LUT	MUXF7/8
A_6	dense	9	11	156	6 229	2 262
	lemma	9	10	240	2 207	513
	gauge	9	9	266	1 446	619
	birleşik, K = 6	9	6	**450**	142	0
	positional	12	5	**533**	146	0

Okuma:

- **Fan-in 6, fiziksel bir eşik.** Aynı state bitinde fan-in 6'yı aşan her adım Fmax'i düşürüyor ve LUT sayısını katlıyor. A6, 9 bitte: fan-in 11 → 6 ile 156 → 450 MHz (2,9 kat) ve 6 229 → 142 LUT (44 kat). Sebep: 6'dan fazla girişli bir fonksiyon LUT6'ya sığmıyor; MUXF7/F8 ya da ikinci bir LUT seviyesi gerekiyor.
- **Aynı fan-in'de kodlar arasında ~%10 fark var.** A5'in iki farklı 6 bit / fan-in 6 kodu, SAT tanığı ile gauge kodu, 455 ve 504 MHz verdi.
- **K ≤ 6'nın içinde ise yerellik, bit sayısından daha belirleyici.** K ≤ 6 olan tasarımların hepsi 420–540 MHz aralığında. En hızlısı positional kod: daha çok bit kullanıyor ama her koordinat yalnız kendi 3 bitine bakıyor. Birleşik yapıda fiber bitleri iki bloktan okuyor; bu da yönlendirmeyi uzatıyor. İki seed bu ince sıralama için yeterli değil.
- **Yani teorinin donanımdaki karşılığı iki aşamalı.** Önce fan-in ≤ 6 (LUT6 eşiği), sonra en az state ve yerellik arasında bir ödünleşim.

Kapsam. Bu benchmark yalnız state döngüsünü ölçüyor. Olasılık head'i, model parametreleri ve entropy coder dahil değil. ~455 MHz, tamamlanmış bir sıkıştırıcının byte/s değeri olarak okunmamalı.

Öğrenilen sınıfın içinde (`probe_a5embed.json`). Doğru çözüm, eğitilen modelle birebir aynı mimarinin içine yazıldı: 3-bit bloklu `fbseq.Gated`, gate MLP'leri ile. Gate ağlarına tam tablolar yerleştirildi; üç blok $r(j) = p^{-1}(j)$ değerlerini tutuyor (24 bitin 9'u). Sonuç:

- state'ten doğrudan çözülen grup elemanı: %100;
- yalnız head eğitildiğinde, 64 ve 256 uzunlukta: %100.

Yani bu sınıf A5'i temsil edebiliyor; eğitimde görülen başarısızlık bir öğrenme sorunu. Burada state tablolarının doğruluğu tam (yapı gereği); head'in başarısı ise yalnız test edilen uzunluklar için ölçüldü.

5.5 Açık sorular

1. K = 5 ve K = 4'te block-local olmayan en küçük state (SAT).
2. Genel bir G için β_K ile block-local olmayan minimum arasındaki ilişki. Grup teorisinde yakın kavramlar var (minimal faithful degree, base size); tam olarak bu ölçü bulunamadı.
3. Cascade'lerde etkin alfabe (§3 uyarısı) ve injective olmayan encoding'ler (state splitting).

4. Encoding bulmanın karmaşıklığı. Sabit bir netlist'te en küçük döngü derinliği polinom zamanda bulunuyor (Pan–Liu); zorluk tamamen encoding seçiminde.
5. Derby'nin (2001) CRC/LFSR için state-space dönüşümüyle döngüyü kısaltmasının doğrusal olmayan genellemesi bulunamadı. Teorem C için doğal bir şablon.
6. **Düzeltildi: tersinir devre paritesi uygulanamaz.** Önceki sürüm, Shende vd. (2003) Lemma 11'den "her adımda en az bir biti değiştirmeyen devreler yalnız çift permütasyon üretir" sonucunu çıkarıyordu. Bu yanlış.
7. Karşı örnek: CNOT, F(a, b) = (a, b ⊕ a). a hiç değişmiyor, ama 10 ile 11 yer değiştiriyor; bu tek bir transpozisyon, yani tek permütasyon. Dört kodun hepsi kullanılıyor ve ek bit gerekmiyor.
8. Lemmanın gerçek koşulu: n hatlı tersinir devrede hiçbir kapı n hattın tamamına dokunmaz. Kapının dışında kalan hat kontrol olarak da okunmaz. Bir biti değiştirmeden kontrol olarak okumak bu koşulu sağlamaz.
9. Paralel LUT güncellemesinin bir tersinir kapı dizisine eşdeğer olduğu da ayrıca gösterilmeliydi.

Sonuç: tam 2^S kod ve K < S fan-in ile tek permütasyonlar için bir parite engeli olup olmadığı açık bir soru. 7. Coset core + fiber (§5.3): gauge sistemi basit gruplarda her etiketlemede çözülür mü, S_4'te neden bazen çözülmüyor? H abelian değilse fiber, H'nin bütün elemanlarını harf olarak alan bir alt makinedir (§3 uyarısı); bunun maliyeti? 8. Birleşik yapı: alt sınır her sonlu grupta K = 6 ile mi ulaşılabilir? Hangi alt grup aileleri yetiyor? Açık olanlar: A_5'te K = 5'te 6 bit (SAT sürüyor), A_6'da K = 5'te 9–11 bit, ve bütün gruplarda K = 4.

---

6. İfade gücü sınıfları

Ölçtüğümüz Boolean sıralama (64'te eğitim, 256'da test, 3 seed):

Model	flag	parity	mod 3	A5
set/keep	1,00	0,51	0,34	0,03
+ toggle	1,00	**1,00**	0,34	0,03
2-bit blok	1,00	1,00	**1,00**	0,05
3-bit blok	1,00	1,00	1,00	**0,32**

A5 sütunundaki 0,32, üç seed'in ortalaması: 0,12, 0,83 ve 0,02.

Bilinen karşılıklar:

- Sarrof, Veitsman, Hahn (NeurIPS 2024): nonnegative SSM ⇔ star-free.
- Grazzi vd. (ICLR 2025): parity için negatif eigenvalue; 2'nin kuvveti olmayan m ile mod m için non-real eigenvalue.
- Krohn–Rhodes, Schützenberger, McNaughton–Papert: star-free ⇔ aperiodic.
- Barrington (1989): non-solvable grupların word problem'i NC^1-complete.
- Knorozova & Ronca (AAAI 2024): cascade çerçevesi.

Sıralamanın sürekli halinin teorisi yani zaten var; bizim katkımız Boolean blok karşılığı ve ölçümü.

Sanı (literatür ajanının Krohn–Rhodes'tan türettiği bir taslak, bizim tarafımızdan kontrol edilmeli): Girdi kontrollü k-bitlik bloklarla tanınabilen düzenli diller tam olarak şunlardır: sözdizimsel

monoidin her basit grup böleni S_{2^k}'yi böler.

Test edilebilir öngörüleri:

- mod 5 ve mod 7, 2-bit bloklarla hiçbir derinlikte çözülemez, tek bir 3-bit blokla çözülür;
- mod 6 ve S_4, 2-bit bloklarla çözülür;
- Z_{11} 4-bit blok ister;
- Z_{2^j}, 1-bit bloklarla j katman ister.

---

7. Öğrenilebilirlik

İki ayrı ölçü (denetimden sonra ayrıldı; önceki sürüm ikisini karıştırıyordu):

- **Aynı parametrede discretization farkı:** Δ_disc(θ) = L_hard(θ) − L_soft(θ), aynı veride.
- **Performans açığı:** hard modelin kaybı ile ayrı eğitilmiş bir soft referansın kaybı arasındaki fark. Farklı parametre noktalarını karşılaştırır.

Ölçümler (Loghub, 256 B paket, set/keep, `gap.json`):

Parametre noktası	Soft bpb	Hard bpb	Δ_disc = hard − soft
Soft eğitimden sonra	1,3976	2,7693	+1,3717
Hard'a uyarlamadan sonra	1,8168	1,5829	−0,2339
Baştan hard-forward, eğim tavlaması (`probe_*.json`, yeni val yarısı)	2,7501	1,2560	−1,4941

Aynı parametrede fark işaret değiştiriyor. Hangi forward'la eğitilirse model o forward'a uyuyor, diğerinde bozuluyor.

Önceki sürümdeki "Δ_hard = 0,185" ise 1,5829 − 1,3976'ydı; yani uyarlanmış hard modelin soft referansa göre **performans açığı**. Soft model state'leri sürekli kullanıyor: ortalama min(s, 1−s) 0,16–0,21. Yani soft model ile Boolean makine aynı fonksiyon sınıfında değil.

Hard-forward eğitim (Loghub, set/keep, 2 seed):

- Baştan Boolean forward, backward'da sigmoid(a·l), a 1'den 5'e (eğim tavlaması): **1,418 bpb** (1,4186 ve 1,4176).
- Pencere 8 modelini (1,453) geçiyor.
- Eski soft referansa (1,398) açığı 0,02.
- Eğitim ve değerlendirme aynı deterministik hard forward'u kullandığı için seçim uyumsuzluğu zaten sıfır. 0,02, eski soft optimuma eşit kalite garantisi değildir.
- Kapsam: iki seed; test aynı dosyaların son %20'si; yöntem bu validation üzerinde geliştirildi. Görülmemiş sistemlerde üstünlük henüz gösterilmedi.
- Sade Hard-ST (a = 1): 1,545.
- Gumbel-ST (τ 1 → 0,25): 1,685 (1,6905 ve 1,6799).
- Kaynak: ilk koşu, `model/fbseq/archive/hardaware_bytes_run1.json`. O koşudaki eğim hatası yalnız Hard-ST'yi etkiliyordu; Gumbel'in surrogate ölçeği 1/τ olduğu için

etkilenmedi.
- Düzeltilmiş kodla yeniden üretildi: 1,6905 ve 1,6799, birebir aynı (`hardaware_bytes.json`).
- Kim'in (2026, arXiv 2603.14157) düşük sıcaklıkta Gumbel-ST çöküşü bulgusuyla uyumlu.
- Toggle'lı model: eğim tavlamasıyla 1,462.
- 2-bit ve 3-bit bloklar, eğim tavlamasıyla (1 seed): **1,680** ve **2,237**.
- Boolean sıralama Loghub'da ifade gücünün tersine dönüyor: set/keep 1,418 < toggle 1,462 < 2-bit 1,680 < 3-bit 2,237.
- İki karışık etken var. Eşit (~100K) parametre bütçesinde blok büyüdükçe gate ağı daralıyor (gizli genişlik 80 → 48 → 26). Ayrıca gate ağının çıkışı büyüyor: state biti başına 2, 4 ve 8 tablo logit'i (2^kb durumun her biri için bir değer).
- Yani "log verisi grup benzeri durum izlemeye ihtiyaç duymuyor" sonucu henüz çıkarılamaz. Ayırmak için gate genişliği sabit tutulmalı ya da set/keep katmanı ile küçük bir blok katmanı birleştirilmeli.

Not (Gumbel). $1[(l+n)/\tau > 0] = 1[l+n > 0]$. τ'yu düşürmek forward'daki gürültüyü azaltmaz, yalnız backward surrogate'ini değiştirir. Uygulamamız standart Gumbel-ST: logistic gürültü, yani iki Gumbel'in farkı; forward'da sabit gürültü. Gürültünün kendisini sönümleyen bir varyant denenmedi.

A5 trainability (3-bit blok, 4 seed, kararlı relaxation, `hardaware_a5.json`; 256 adımda doğruluk):

softhard seed	En iyi	Son
0	1,0000	1,0000
1	0,3612	0,2065
2	1,0000	1,0000
3	0,2476	0,0917

- Elle kurulan devre %100 (representability; tam geçiş denetimi).
- soft→hard: 4 koşunun 2'si, test edilen 64 ve 256 uzunlukta %100. Bu, bütün uzunluklar için makine eşdeğerliğinin kanıtı değil.
- Başarısız iki koşu farklı davranıyor: biri en iyi 0,36'dan 0,21'e, diğeri 0,25'ten 0,09'a geriliyor.
- **Coset aşaması yalnız bir hipotez.** İç temsil Z_3'ün 20 coset'ini ayırıp coset içindeki 3 elemanı ayıramıyorsa, doğruluk 1/3 olur (Zhang & Li 2026). Ama bu ileri yönlü bir çıkarım; doğruluk sayısından temsile geri gidilemez. Bunu sınamak için iç durum kümelerine, SP özelliğine ya da stabilizer'a bakmak gerekir.
- Baştan hard (Hard-ST ve eğim tavlaması): 8 koşunun hiçbiri 0,13'ü geçmiyor.
- **Ödünleşim, denenen reçetelerle sınırlı:** dil modelinde baştan Boolean eğitim en iyisi. A5'te softhard 4 koşunun 2'sinde başarılı, iki hard-forward yöntemin 8 koşusunun hiçbirinde değil. Başka reçetelerin, sürelerin ya da başlangıçların başarısız olacağı gösterilmedi; "soft aşama şart" denemez.

Transition codebook: olumsuz sonuç (`codebook_*.json`). Her 3-bitlik blok, m = 8 öğrenilmiş dönüşümden birini seçiyor. A5'te 256 adımda, en iyi değerler:

Başlangıç	softhard (4 seed)	Eğim tavlaması (4 seed)
Rastgele	< 0,06	< 0,06
Identity'ye yakın	0,025–0,032	0,028–0,029
Identity'ye yakın, tablo logit'leri × 10	0,108–0,117 (son 0,04–0,11)	0,038–0,046

Loghub'da rastgele başlangıçla 2,07–2,16 bpb.

Teori, A5'in tek seviyede yalnız 3 dönüşümle temsil edilebildiğini söylüyor. Ama dönüşümleri ve seçimi birlikte öğrenmek denenen 24 koşunun hiçbirinde çalışmadı. En iyi değer 0,12; şans düzeyinin (1/60 ≈ 0,017) üstünde, %100'ün çok altında. Bu haliyle codebook bir öğrenme yöntemi olarak başarısız. Bir donanım hedefi olarak geçerliliği (§5.4) bundan etkilenmiyor.

Literatürdeki reçeteler:

- PD-SSM (Terzić vd., NeurIPS 2025): one-hot geçiş matrisleri, forward hardmax, backward softmax; A5 tek katman %100.
- Mind the Gap (NeurIPS 2025, feedforward): Gumbel + ST.
- Kim 2026: Hard-ST ve CAGE.
- HM-RNN (ICLR 2017): hard ST ve eğim tavlaması; hard model soft modeli geçmiş.
- R-DTLGN (2026): recurrent modellerde hatanın döngüde büyümesi, trajectory distillation.

---

8. Kararlılık

Hata rekürsiyonu (set/keep, soft ve hard karşılaştırması). $e_t = |s_t - \hat{s}_t|$ için:

$e_t \le (1-g_t)\cdot e_{t-1} + g_t\cdot|u_t - \hat{u}_t| + |g_t - \hat{g}_t|$

Toggle'lı model ($s_t = b_t + c_t\cdot s_{t-1}$, $c_t = a_t - b_t \in [-1, 1]$) için:

$e_t \le |c_t|\cdot e_{t-1} + |b_t - \hat{b}_t| + |c_t - \hat{c}_t|$

Yörünge boyunca açık sınır. $a_t = 1 - g_t$ ve $\varepsilon_t = g_t|u_t - \hat{u}_t| + |g_t - \hat{g}_t|$ yazılırsa:

$e_t \le e_0 \prod_j a_j + \Sigma_k \varepsilon_k \prod_{j>k} a_j$

Bu, ortalama almadan her yörünge için geçerlidir. Her adımda $a_t \le \rho < 1$ ve $\varepsilon_t \le \varepsilon$ ise $e_t \le \rho^t e_0 + \varepsilon(1-\rho^t)/(1-\rho)$; ayrıca $e \le 1$.

Önerme (input-gated yapıda hata büyümez). Gate'ler state'e bağlıysa, $|g(s) - \hat{g}(h)| \le L_g\|s-h\| + \delta$ gibi bir bağıntı gerekir. Toplam katsayı 1'i aşabilir ve daralma kaybolur; GRU gibi hücrelerde durum budur. B'de ise gate'ler katmanın **kendi** state'ine bağlı değildir:

- Bir katmanın içinde ε_t yalnız girdiye ve alt katmanların state'ine bağlıdır; kendi hatasından bağımsızdır. Yukarıdaki sınır ek varsayım gerektirmeden geçerlidir.
- Katmanlar arasında hata ileri yönde akar: $e^{(l)}_t \le \rho\cdot e^{(l)}_{t-1} + L\cdot e^{(l-1)}_t + \delta$. Alt katman sınırlıysa üst katman da sınırlıdır.

Sonuç: **discretization hatası state döngüsü tarafından büyütülemez.** Aynı yapı paralel scan'i ve tek mux'luk döngüyü de sağlıyordu.

Sızdıran bellek: temsil farkının olası bir kaynağı. Soft model $s_t = r \cdot s_{t-1}$ ile ($g = 1 - r$, $u = 0$) yavaşça unutabilir; Boolean bit ya tam tutar ya sıfırlar. Bu durumda tam çözüm $e_t = 1 - r^t$ olur. $r = 0{,}999$ için $e_{256} \approx 0{,}23$, $e_{4096} \approx 0{,}98$. Yani adım başına çok küçük bir gate farkı, uzun bir akışta büyük bir fark yaratabilir; bu örnekte sınır tam olarak eşitliktir. Soft state'lerin 0 ve 1'den uzak olması (0,16–0,21) böyle kısmi unutmanın izi olabilir. Boolean dünyada sızdıran belleğin karşılığı **sayaçlardır**: "k adım sonra unut" diyen çok bitli bloklar. Bu bir hipotez.

Koşullu sınır. $E[|c_t| \mid \mathcal{F}_{t-1}] \le \rho < 1$ ve adım başına ek hata $\le \varepsilon$ ise:

$$E[e_t] \le \rho^t \cdot E[e_0] + \varepsilon(1 - \rho^t)/(1 - \rho)$$

$\mathbb{F}_2$ tam eşitliği (hard, tek bit). Dört map'in hepsi $\mathbb{F}_2$ üzerinde affine: $s_{t+1} = a_t s_t \oplus b_t$. Aynı kontrol dizisi altında başlangıç farkı için:

$$s_t \oplus s'_t = \left(\prod_i a_i\right)(s_0 \oplus s'_0)$$

Fark ilk reset'e kadar korunur, reset'te silinir.

Bloklara genelleme. Aynı kontrol dizisiyle ilerleyen iki yörünge, iki durumu aynı duruma eşleyen bir adımda kalıcı olarak birleşir. Permütasyon adımları iki farklı durumu birleştiremez; durumları ayrı tutar, ama Hamming uzaklığını korumak zorunda değildir. Krohn–Rhodes diliyle:

- reset bileşenleri farkı siler;
- grup bileşenleri farkı taşır.

Koşul önemli: "aynı sonraki kontroller". Çok katmanlı devrede alt katmandaki bir hata üst katmanın kontrol dizisini değiştirebilir. Bütün devre için kontrol farkları da hesaba katılmalı.

Bellek ile dayanıklılık: yalnız bağımsız 1-bit keep/toggle için bağlı. Önceki sürüm "uzun hatırlayan bitler hataları da uzun süre taşır" diyordu. Bu, bağımsız tek bitlik keep/toggle için doğru: $\mathbb{F}_2$ eşitliği gereği fark ilk reset'e kadar yaşar. Genel Boolean bloklarda yanlış.

- **Karşı örnek (majority).** Mantıksal 0 = 000, mantıksal 1 = 111, F(s) = (maj(s), maj(s), maj(s)). Geçerli iki kod sonsuza kadar korunur. Herhangi bir bit çevrilirse bir sonraki adımda doğru kod geri gelir. Her çıkış bir LUT3. Sekiz durumun hepsi kontrol edildi.
- **A5'e bağlanan sınır.** 60 mantıksal durumu her tek bit hatasından düzelten bir d-bit kodun minimum uzaklığı en az 3 olmalı. Yarıçapı 1 olan Hamming topları ayrık olacağından $60 \cdot (d+1) \le 2^d$ gerekir. d = 9'da 600 > 512, yani $d \ge 10$.
- Kısaltılmış [10, 6, 3] Hamming kodu 64 kelime ve minimum uzaklık 3 ile bunu sağlıyor; 60 kelimelik bir alt kümesi yeter.
- Yani LUT fan-in'i ve gecikme kısıtı yokken **10 bit tam minimum** (`witness_check.json`).
- **Hamming sınırı 6 bitlik optimumla çelişmez.** Amaçlar farklı: 6 bit tam temsil için, 10 bit tek hata düzelten state kodu için optimal. Bu sınır, K = 6 ile tek seviyede hata düzelten bir geçiş devresinin var olduğunu göstermez. Bu açık bir soru.

Kayba bağlantı. Cross-entropy'nin logit gradyanının ℓ_1 normu en fazla 2. Head'in state'e göre $\ell\infty$ Lipschitz sabiti L ise:

$$|\Delta \mathrm{BPB}| \le (2L / (T \ln 2)) \cdot \Sigma_t \|s_t - \hat{s}_t\|\infty$$

Ölçüm. D(t), soft ve hard state'lerin farklı olan bit oranı: birinci katmanda ~%6, ikinci katmanda ~%11–13; t ≈ 8–16'da doyuyor (`gap.json`).

Bu bölümün matematiği standart araçlardan türetiliyor. Bizim kısmımız, ölçümler ve bunların donanımdaki döngü yapısıyla ilişkisi.

Düzeltme: D(t)'nin doyması bellek kalitesini kanıtlamaz. Eşik uyuşmazlığı D_t ile sürekli uzaklık E_t farklı şeyler ölçer: $E_t \le Q_t + D_t$ ve $D_t \le 2E_t$, burada Q_t yuvarlama uzaklığı. Sabit bir uyuşmazlık oranı, eski bilginin hızla silinmesiyle de oluşabilir. Örnek: her adımda r olasılıkla iki yörünge aynı değere sıfırlansın, aksi halde p olasılıkla ayrışsınlar. Denge (1−r)p/(r+p−rp) olur; r = 0,15 ve p = 0,02 bizim eğrimize benzer bir doygunluk verir, ama başlangıç bilgisinin 256 adım hayatta kalma olasılığı $\sim 10^{-18}$'dir. Bu yüzden D(t)'nin doyması yalnız "uyuşmazlık incelenen ufukta artmıyor" demektir.

Uyarı (Lipschitz sınırı). Head'in ölçeği kontrol edilmezse sınır işe yaramaz. Tek bit için z = (M(2s−1), −M(2s−1)) alınırsa bir bitlik fark kayıpta 2M/ln 2 bit değişime yol açar. L, eğitilmiş head için ölçülmelidir.

Deney (`probes.py` → `probe_B_setkeep_slope_s0.json`): Hard modelde tek bir state biti çevrilir. Farkın yaşam süresi, üst katmana yayılması ve bpb'ye etkisi ölçülür. Ayrıca bir lineer probe ile state'in k adım önceki byte'ı ne kadar taşıdığına bakılır (gecikmeli okuma).

Model: set/keep, eğim tavlaması, seed 0. Değerlendirme yeni val yarısında, eski val'in ilk yarısı (1,256 bpb). İkinci yarı (test) 1,576 bpb veriyor; log dosyalarının sonu daha zor, yani aynı dosyanın içinde bile dağılım kayıyor.

Tek bit çevirme (birinci katman, $t_0 = 32$, 24 bit × 128 paket):

Ölçü	Değer
Farkın yaşam süresi, medyan / ortalama	5 / 23 adım
≥ 16 / ≥ 64 / paket sonuna kadar (224) yaşayan	%28 / %9,6 / %4,0
İkinci katmanda bozulan bit, adım başına ortalama (120 bitten)	0,51
Paketin geri kalanında Δbpb, ortalama / en kötü	+0,008 / +0,135

Bu, input-gated önermesiyle uyumlu: tek bir hata büyümüyor, üst katmana yarım bit kadar sızıyor ve kayba etkisi küçük. Kuyruk ise bellek–dayanıklılık bağını gösteriyor: çevrilen bitlerin %4'ü hatayı paket sonuna kadar taşıyor. Bunlar uzun tutan keep bitleri; bağımsız 1-bit keep/toggle için beklenen davranış bu.

Gecikmeli okuma (lineer probe; hedef k adım önceki byte). Kontrol: aynı probe yalnız pencereden (son w = 4 byte). Bu kontrol, log tekrarları yüzünden eski byte'ın yakın bağlamdan zaten ne kadar tahmin edilebildiğini ölçüyor. İlk sürümde bu kontrol yoktu.

k	1	4	8	16	32	64	128
State	0,58	0,53	0,31	0,29	0,25	0,20	0,18
Yalnız pencere	0,97	0,96	0,21	0,18	0,14	0,11	0,105
Çoğunluk sınıfı	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

k ≤ 4'te hedef pencerenin içinde, bu yüzden kontrol neredeyse tam. k ≥ 8'de state kontrolü her k'da geçiyor; k = 128'de kontrol çoğunluk düzeyine inmişken state 0,18'de kalıyor. Yani Boolean state, pencerenin ötesindeki geçmiş hakkında, yakın bağlamın açıklayamadığı bilgi taşıyor. Bu bilginin harfiyen saklanan byte mı, yoksa satır şablonu gibi bir özet mi olduğunu probe ayıramaz.

Head'i yeniden eğitme (sonuçsuz). Gate'ler donduruldu ve head sıfırdan, eğitimdeki reçeteyle 3 000 adım eğitildi. Sonuç 1,461 bpb; orijinal head 1,256. İlk sürüm farklı bir reçete kullanıyordu ve 1,494 vermişti. Fark, state'in bilgi taşımadığı biçiminde okunamaz, çünkü özellikler aynı. Daha olası açıklamalar: 3 000 adım sıfırdan bir head için yetmiyor, ya da ortak eğitimin bulduğu çözüme ayrı eğitimle ulaşılamıyor. Daha uzun eğitimle tekrar edilmeli.

---

9. Literatürdeki konum

Bilinen ve kullandığımız:

- retiming ve iteration bound: Leiserson–Saxe 1991; Renfors–Neuvo 1981; Parhi–Messerschmitt 1991;
- FSM look-ahead: Lin–Messerschmitt 1991;
- partition pair ve reduced dependence: Stearns–Hartmanis 1961, kitap 1966;
- Krohn–Rhodes, holonomy;
- LUT tabanlı FSM synthesis: Barkalov vd. 2021;
- ifade gücü: Sarrof 2024, Grazzi 2025, Merrill 2024, PD-SSM 2025, Liu 2023, Barrington 1989;
- discretization: Mind the Gap 2025, Kim 2026, HM-RNN 2017.

En yakın rakipler:

- RDDLGN (EdgeFM 2025 atölyesi): concatenation recurrence, keep yolu yok, donanım yok; future work olarak associative recurrent blokları öneriyor.
- Ovin & Liwicki (NeurIPS 2026 AXIOM atölyesi): bit başına keep/write mux, sentetik recall; donanım yok. Tam metne erişilemedi.

Bulunamayanlar (bizim için boşluklar):

- sentezlenip Fmax'i raporlanmış bir recurrent logic ya da LUT modeli;
- logic ya da LUT ağlarıyla byte düzeyinde bpb ve kayıpsız sıkıştırma;
- döngüdeki LUT seviyesini tasarım kısıtı olarak kullanan bir çalışma;
- Boolean transition codebook;
- adım bazında discretization gap ölçümü;
- Boolean mux monoidinin scan ile eğitimi;
- A5 gibi gruplar için LUT fan-in kısıtlı en küçük gerçekleştirme sınırları (§5).

Ayrıntılı künyeler: `docs/08_case_arastirmasi.md`, `paper/related_work_2026.md` ve Faz 0 belgesinin kaynakçası.

---

10. Sonraki adımlar

1. Birleşik yapının genel bir koşulu: hangi G için bilgi alt sınırı K = 6 ile ulaşılabilir (§5.5, madde 8)? A5'te K = 5 için SAT sonucu; daha büyük gruplar (PSL(2,8), A7).
2. Positional ve birleşik tasarımların Fmax farkının daha çok seed ve yerleşim kısıtıyla ölçülmesi; yerelliğin bir maliyet terimi olarak modele eklenmesi.
3. S_4, mod 5 ve mod 7 ile §6'daki sanının testi.
4. A5'i güvenilir öğrenmek: codebook bu haliyle başarısız. Sıradakiler: PD-SSM reçetesi, CAGE, curriculum; başarısız koşularda iç durumun coset yapısını incelemek.
5. Hard-aware finalistlerin daha fazla seed'le tekrarı ve leave-one-system-out değerlendirme.
6. Kararlılık: L sabitinin ölçülmesi; K = 6 ile tek seviyede hata düzelten bir A5 devresi var mı?
7. Gate ağları ve head hâlâ float. LUT ağlarına çevrildiklerinde kalite ve döngü dışı mantığın maliyeti (Faz 1).