

本キットには以下の部品が入っています。（No.16 の部品は基板のみのセットに同梱、または基板に実装されています）

	部品名	部品番号	値	数量
1	抵抗器	R1,R2,R8,R16	10KΩ (カラーコード:茶黒橙金)	4
2		R3-R6,R11,R18,R20	3.3KΩ ( // :橙橙赤金)	7
3		R7,R15,R19	1KΩ ( // :茶黒赤金)	3
4		R9,R13,R17	100KΩ ( // :茶黒黄金)	3
5		R10,R14	100Ω ( // :茶黒茶金)	2
6		R12	330Ω ( // :橙橙茶金)	1
7	可変抵抗器	RV1	50KΩ (503 と記載)	1
8	積層セラミックコンデンサ	C1-C4,C9	0.1 μF50V (104 と記載)	5
9	電解コンデンサ	C5,C6	10 μF16V (足が長いほうが+)	2
10	積層セラミックコンデンサ	C7	10 μF50V (106 と記載)	1
11	電解コンデンサ	C8	100 μF16V (足が長いほうが+)	1
12	ダイオード	D1-D4	1N4007 (線があるほうがカソード)	4
13	発光ダイオード 5mm 砲弾型	D5-D8	LED (足が長いほうがアノード) 赤1コ、青1コ、緑2コ	4
14	発光ダイオード 3mm砲弾型	D9,D10,D13	LED (足が長いほうがアノード) 黄色1コ、白1コ、青1コ	3
15	ショットキーバリアダイオード	D11,D12	1S4 (線があるほうがカソード)	2
16	USB TypeC 接続端子	J1	UJC-HP-3-SMT-TR(秋月電子)	1
17	電源用コネクタ(1x2)	J2	ピンヘッダ	1
18	スイッチ	SW1	ディップ SW4P	1
19		SW2,SW3	プッシュ SW	2
20		SW4,SW5	スライド SW	2
21	チェックピン	TP1-TP4	白1コ、赤1コ、黒2コ	4
22	IC	U1	74HC04 (切り欠き左上が1ピン)	1
23		U2	74HC00 (切り欠き左上が1ピン)	1
24		U3	74HC74 (切り欠き左上が1ピン)	1
25		U4	74HC14 (切り欠き左上が1ピン)	1
26	IC ソケット		DIP14P	4

向きのある部品の取り付けにはお気を付けください。

(電解コンデンサ、ダイオード、発光ダイオード、ショットキーバリアダイオード、IC)