

输出限制设置说明

JC 系列产品，可通过调整“输出限制”参数，限制电机的堵转电流，降低功率减少电机发热。限制的是 Id/Iq 输出，所以此处电流值并不是母线电流。

电机设置			
电机类型	Gimbal	编码器类型	MT6701
极对数	7	编码器CPR	16384
校准电流	2.50	编码器带宽	1000
校准最大电压	2.00	电机方向	正常
SPI波特率	正常	力矩常数	0.040 Nm/A
		输出限制	60.00 A

控制设置			
控制模式	位置梯形轨迹	力矩爬升率	0.50 Nm/s
位置Kp	40.0	梯形轨迹速度限制	600 rpm
最大电流	5.00 A	速度爬升率	600 rpm/s
速度Kp	0.025	梯形轨迹加速斜率	1200 rpm/s
最大速度	600 rpm	滤波带宽	4.0
速度Ki	0.800	梯形轨迹减速斜率	150 rpm/s

JC2804 @12V 电源，测试不同参数对应的堵转电流（仅作参考）：

- 1、最大输出设置为 1A，堵转时的扭矩非常小，
- 2、设置为 2A，堵转电流 0.18A，
- 3、设置为 3A，堵转电流 0.39A，
- 4、设置为 4A，堵转电流 0.65A，
- 5、设置为 5A，堵转电流 1.05A，
- 6、设置为 6A，堵转电流 1.5A，
- 7、设置为 6.2A，堵转电流 1.61A，
- 8、设置为 6.3A，堵转电流 1.72A，
- 9、设置为 6.5A，堵转电流 1.85A，最大