

8300	8	$\times (-T)$	première itération
		$+ a_1$	
		$\times E$	
8305	9	$\rightarrow E$	$y_1 = y_0(a_1 - xy_0)$
8310	10	$\times (-T)$	deuxième itération
		$+ a_2$	
		$\times E$	
8315	11	$\rightarrow E$	$y_2 = y_1(a_2 - xy_1)$
8320	12	$\times (-T)$	troisième itération
		$+ a_3$	
		$\times E$	
8325	13	$\rightarrow E$	$y_3 = y_2(a_3 - xy_2)$
8330	14	$\times (-T)$	quatrième itération
		$+ 2$	
		$\times E$	
8335	15	$\rightarrow E$	$y_4 = y_3(2 - xy_3)$
8340	16	$\times (-T)$	dernière itération
		$+ 2$	
		$\times E$	
8345	17	$\rightarrow E$	$y = y_4(2 - xy_4)$
8350	18	$\times x_1$	contrôle
		$\rightarrow 1$	
		$= P$	
8355	19	$\rightarrow T$	addition et soustraction sans normalisation
		$+ mod$	
		$\rightarrow F$	
8360	20	$\rightarrow F$	$\omega = -T + xy - 1 $
		$= ch$	
		si (-), on a $ xy - 1 \leq T$ et contrôle correct	

8365	21	+ E Rv- K	$W = Y$ (mise du résultat dans le groupe calculateur) sortie
8370	22	= E	vide le groupe calculateur
8375	23	$\frac{1}{2} R$	renvoie le Y en Z qui a été utilisé à autre chose pendant le contrôle
8380	24	$+^* R_2$ $+^* 0001$ $\rightarrow R_2$	contenu négatif de R_2 augmenté d'une unité (cfr. I § 9)
8385	25	= ch	si (-), reprise autorisée
		Rv- 3	renvoi origine sous-séquence B
8390	26	{ Stop { Alarme ordre vide	

2. Formation $r = \frac{1}{X}$

3.1. Résolution à l'intervalle $(0,1 = 1)$

Soit $x = X 10^p$ avec $X = \text{ent } x$, et $p = \text{expo } x$.

On a

$$y = \frac{1}{\sqrt{X}} 10^{-p/2} = y_0 10^{-p/2 - 1}$$

où

$$y_0 = 10/\sqrt{X}$$

est calculé par l'approximation $aX^2 + bX + c$ dont les coefficients sont ceux de CHIFFE multipliés par 10. On obtient y_0 dès la première approximation avec l'approximation correct par