Tab. 1. Zestaw instrukcji emulatora maszyny RAM

Nr	*mnem.* [*op.*]	Działanie	Opis
1	load =i	r0 := i	Wpisuje liczbę *i* do sumatora
	load p	r0 := rp	Wpisuje wartość z rejestru *rp* do sumatora
	load *p	r0 := r[rp]	Wpisuje wartość z rejestru o numerze zawartym w rejestrze *rp* do sumatora
2	store p	rp := r0	Wpisuje wartość z sumatora do rejestru *rp*
	store *p	r[rp] := r0	Wpisuje wartość z sumatora do rejestru o numerze zawartym w rejestrze *rp*
3	add =i	r0 := r0 + i	Dodaje do sumatora wartość *i*
	add p	r0 := r0 + rp	Dodaje do sumatora wartość z rejestru *rp*
	add *p	r0 := r0 + r[rp]	Dodaje do sumatora wartość z rejestru o numerze zawartym w rejestrze *rp*
4	sub =i	r0 := r0 – i	Odejmuje od sumatora wartość *i*
	sub p	r0 := r0 – rp	Odejmuje od sumatora wartość z rejestru *rp*
	sub *p	r0 := r0 – r[rp]	Odejmuje od sumatora wartość z rejestru o numerze zawartym w rejestrze *rp*
5	mult =i	r0 := r0 * i	Mnoży zawartość sumatora przez wartość *i*
	mult p	r0 := r0 * rp	Mnoży zawartość sumatora przez wartość z rejestru *rp*
	mult *p	r0 := r0 * r[rp]	Mnoży zawartość sumatora przez wartość z rejestru o numerze zawartym w rejestrze *rp*
6	div =i	r0 := floor(r0 / i)	Dzieli całkowitoliczbowo zawartość sumatora przez wartość *i*
	div p	r0 := floor(r0 / rp)	Dzieli całkowitoliczbowo zawartość sumatora przez wartość z rejestru *rp*
	div *p	r0 := floor(r0 / r[rp])	Dzieli całkowitoliczbowo zawartość sumatora przez wartość z rejestru o numerze zawartym w rejestrze *rp*
7	read p	rp := TWE	Wczytuje kolejną wartość z taśmy wejściowej do rejestru *rp*
	read *p	r[rp] := TWE	Wczytuje kolejną wartość z taśmy wejściowej do rejestru o numerze zawartym w rejestrze *rp*
8	write =i	TWY ← i	Zapisuje na taśmie wyjściowej wartość *i*
	write p	TWY ← rp	Zapisuje na taśmie wyjściowej wartość z rejestru *rp*
	write *p	TWY ← r[rp]	Zapisuje na taśmie wyjściowej wartość z rejestru o numerze zawartym w rejestrze *rp*
9	jump etykieta	skocz do etykiety	Skacze bezwarunkowo do miejsca w programie wskazanego etykietą
10	jzero etykieta	skocz do etykiety gdy r0 = 0	Skacze warunkowo do miejsca w programie wskazanego etykietą, gdy wartość sumatora jest zerowa
11	jgtz etykieta	skocz do etykiety gdy r0 > 0	Skacze warunkowo do miejsca w programie wskazanego etykietą, gdy wartość sumatora jest dodatnia
12	halt	zatrzymaj program	