

NPE Nagaoka Power Electronics	K17100	Ver. 6.1N
	Control_CARD_Interface_Board	

No	部品分類(大分類)	部品番号	部品名(製品名)	メーカー	数量	備考
1	セラミックコンデンサ	C2,C3,C4,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C15,C18,C21,C24,C27,C30,C31,C46,C47,C48,C60,C68,C69,C86,C87,C88,C89,C90,C91,C92,C93,C94,C95,C96,C97,C98,C99,C100,C101,C102,C103,C104,C105,C106,C107,C108,C117,C118,C119,C120,C121,C122,C124,C126,C127,C129,C132,C143,C144,C145,C146,C147,C148,C149,C150,C151,C152,C153,C154,C157	CGA3E2X7R1H10 4K080AA	TDK	69	0.1uF,1608M,50V
2	セラミックコンデンサ	C1,C5,C6,C123,C125,C128,C130,C131,C155,C156	C1608X7R1E105K 080AB	TDK	10	1uF,1608M,25V
3	セラミックコンデンサ	C13,C14,C16,C17,C19,C20,C22,C23,C25,C26,C28,C29	CGA3E2C0G1H10 0D080AA	TDK	12	10pF,1608M,50V
4	セラミックコンデンサ	C34,C35,C38,C39,C42,C43,C50,C51,C54,C55,C58,C59,C63,C64,C65,C66,C67,C133,C134,C135,C136,C137,C138,C139,C140	CGA3E2X7R1H10 2K080AA	TDK	13	1000pF,1608M,50V
5	セラミックコンデンサ	C36,C37,C40,C41,C44,C45,C52,C53,C56,C57,C61,C62	CGA3E2C0G1H10 1J080AA	TDK	12	100pF,1608M,50V
6	セラミックコンデンサ	C141,C142	C1206C152KGRA C7800	KEMET	2	1500pF,3216M,2000VDC
7	コモンモードチョーク	CM1	ACP3225-102- 2P-T000	TDK	1	1kΩ @100MHz,3225M,60VDC,1.5A
8	コモンモードチョーク	CM2	DLW5BTM142TQ2 L	村田製作所	1	1.4kΩ @100MHz,5050,50VDC,2A
9	コネクタ	CN1	B2P-VH	日本圧着端子製造	1	LockingLamp,Header, .396-H1.8- VH_CONECTOR,250V,10A
10	コネクタ	CN3,CN4,CN5,CN6,CN30	B9B-XH-A	日本圧着端子製造	5	DetentLock,Header,2 .5-H1.0- XH_CONECTOR,250V,3A
11	コネクタ	CN15,CN16,CN17	B4B-XH-A	日本圧着端子製造	3	DetentLock,Header,2 .5-H1.0- XH_CONECTOR,250V,3A
12	コネクタ	CN21,CN22,CN23	B3P-VH	日本圧着端子製造	3	LockingLamp,Header, .396-H1.8- VH_CONECTOR,250V,10A
13	コネクタ	CN31	B10B-XH-A	日本圧着端子製造	1	DetentLock,Header,2 .5-H1.0- XH_CONECTOR,250V,3A

14	コネクタ		HSEC8-160-01-L-RA-BL	Samtec Inc.	1	
15	コネクタ		HSEC8-130-01-L-RA	Samtec Inc.	1	
16	フィルタ	FL1	NFM31PC276B0J3L	村田製作所	1	27uF,3216M,6.3VDC,6A
17	テストポイント	10A,10B,11A,11B,12A,12B,5A,5B,6A,6B,7A,7B,8A,8B,9A,9B	LC-4-G-Y	マックエイト	16	YEL,C2.0-H3.0
18	テストポイント	1A,1B,2A,2B,3A,3B,4A,4B,DA0,DA1,DA2,DA3,DA4,DAB,DAC,TP2,TP3	LC-33-G_YELLOW	マックエイト	17	YEL,IMD1
19	テストポイント	GND1,GND2,GND3,GND4	LC-33-G_BLACK	マックエイト	4	BLK,IMD1
20	テストポイント	GND5,GND6,GND7	HK-7-G-T	MAC8	3	4.0-HK7
21	電源管理用IC	IC1	REF1930AIDDC	Texas Instruments	1	3V,20mA,SOT23,3V,20mA
22	レギュレータ	IC2	AP2120N-3.3TRG1	Diodes Incorporated	1	ポジティブ,65-0.95-2.92*1.3-H1.0-SOT23,3.3V,150mA
23	その他IC	IC7	TBD62083AFNG	Toshiba	1	DMOS,8ch_Load_Switch,225-0.65-LSSOP,Vin:+2.5~+25V,Vcom:0~+50V,Vout:+50V,Iin:+1.0uA
24	その他IC	IC8	LTC2664CUH-12#PBF	Linear Technology	1	12bit,S5-QFN0.3~+6V
25	基板	K1	CardSocket_for_TMDSCNCD28379D	Texas Instruments	*1	Dual Core Microcontrollers,CardSocket_for_TMDSCNCD28379D
26	LED	LED1,LED2,LED3	SML-LX0805SUGC-TR	Lumex Opto/Components Inc.	3	GRN,2012M,2.2,20mA,44mW
27	LED	LED4	SML-LX0805SRC-TR	Lumex Opto/Components Inc.	1	RED,2012M,1.7V,20mA,34mW
28	電源モジュール	PS1	REC5-2405SRWZ/H2/A	Recom	1	Vin:+9~+36V,Vout:+5V,32.0*20.3-H10.2-REC5_A-Recom,Vin:+9~+36V,Vout:+5V,1000mA,5W
29	固定抵抗器	R1,R2,R3,R4,R130,R140,R141,R142,R143,R166,R218,R219,R220,R228,R229,R230,R231,R232,R233,R234	RK73H1JTDD6800F	KOA	20	680,1608M,75V,0.125W
30	固定抵抗器	R5,R6,R7,R8,R158,R159,R160,R161,R162,R163	RK73H1JTDD1002F	KOA	10	10k,1608M,75V,0.1W
31	アレイ抵抗	R9,R10,R11,R131,R152	EXB-2HV103JV	Panasonic	5	10k,3816M,25V,1A,62.5mW

32	固定抵抗器	R12,R13,R14,R15,R18,R19,R20,R21,R24,R25,R26,R27,R33,R34,R35,R36,R37,R38,R39,R40,R41,R42,R43,R44,R118,R119,R144,R145,R146,R147,R191,R192	RT0603BRD1010KL	YAGEO	32	10k,1608M
33	固定抵抗器	R45,R46,R59,R60,R73,R74,R90,R91,R102,R103,R114,R115	RMCF2512FT1M00	Stackpole Electronics Inc.	0	1M,6432M,200V,3A,1W
34	固定抵抗器	R45,R46,R59,R60,R73,R74,R90,R91,R102,R103,R114,R115	RMCF2512ZT0R00	Stackpole Electronics Inc.	12	0,6432M,200V,3A,1W
35	固定抵抗器	R49,R50,R63,R64,R77,R78,R94,R95,R106,R107,R201,R202	RK73H1JTDD1004F	KOA	12	1M,1608M,75V,0.1W
36	固定抵抗器	R47,R48,R51,R52,R53,R54,R55,R56,R61,R62,R65,R66,R67,R68,R69,R70,R75,R76,R79,R80,R81,R82,R83,R84,R92,R93,R96,R97,R98,R99,R100,R101,R104,R105,R108,R109,R110,R111,R112,R113,R116,R117,R203,R204	RT0603BRE072K7L	Panasonic	32	2.7k,1608M
37	固定抵抗器	R120,R121	ERA-3AEB203V	Panasonic	2	20k,1608M,150V,0.1W
38	固定抵抗器	R122,R123	MCR03EZPFX27R0	Rohm Semiconductor	2	27,1608M,75V,0.1W
39	固定抵抗器	R132,R133,R134,R136,R137,R138,R139,R148,R149,R150,R151,R153	RK73H1JTDD1000F	KOA	12	100,1608M,75V,0.125W
40	固定抵抗器	R193	RK73H1JTDD10R0F	KOA	1	10,1608M,75V,0.125W
41	固定抵抗器	R30,R32,R85,R87,R154,R155,R156,R195,R197,R199,R207,R209,R211,R213,R214,R221,R222,R223,R224,R225,R226,R227,R235,R236	RK73Z1JTDD	KOA	24	0,1608M,75V,1A
42	スペーサ	SP1,SP2,SP3,SP4	SB-415	品川商工	4	M4,H15.0-M4-SB
43	機械スイッチ	SW1,SW2,SW3	09.03201.02	EAO	3	SPST,2.5*10.0-H5.9,12V,500mA
44	機械スイッチ	SW4	1825910-6	TE Connectivity	1	SPST,1.3*0.113.0-TEConnectivity,24Vdc-50mA
45	機械スイッチ	SW5	SKRKAEE020	アルプス電気	1	12VDC,50mA,4.8*2.9-H2.0-SKRK,12VDC,50mA
46	端子台	TB1,TB2,TB3	TH-1.6-2.5-M2	マックエイト	3	20A,C4.0-H2.5-TH-MAC8,20A
47	ロジックIC	U1,U2	SN74LVC2G07DBVR	Texas Instruments	2	1bit,Buffer,Open_Drain,2915M,Vcc:+1.65~+5.5V,32mA

48	ロジックIC	U3,U4,U5,U18	MC74AC541DTR2G	ON Semiconductor	4	8bit,Buffer,Push-Pull,20-TSSOP,Vcc:+5V,24mA
49	アナログIC	U6,U7,U10,U11,U12,U14,U15,U20,U21	TSV914IPT	STMicroelectronics	9	4,GEN_Comparator,Open_Drain,300-0.65-TSSOP14,Vcc:+2.5~+5.5V,Io:35mA
50	アナログIC	U16	LT1994CMS8#PBF	Linear Technology	1	1,Differential_Amplifier,Rail_to_Rail,150-0.65-MSOP8,Vcc:+2.375V~+12.6V,14.8mA
51	ロジックIC	U17,U22	SN74LVC245APWR	Texas Instruments	2	Vcc:1.65V~3.6V,0.65-TSSOP,Vcc:1.65V~3.6V,IoH:-4mA,IoL:+4mA@Vcc1.65V
52	ロジックIC	U19	TXS0108EPWR	Texas Instruments	1	8bit,110Mbps,TSSP20,VCCA:1.2~3.6V,VCB:1.65~5.5V,Io:±50mA
53	セラミックコンデンサ	C32,C33,C49	CGA3E2X7R1H104K080AA(NC)	TDK	*3	0.1uF,1608M,50V
54	セラミックコンデンサ	C70,C74,C78,C82	CGA3E2C0G1H101J080AA(NC)	TDK	*4	100pF,1608M,50V
55	セラミックコンデンサ	C71,C75,C79,C83	GRM188R60J475KE19J(NC)	村田製作所	*4	4.7uF,1608M,6.3Vdc
56	セラミックコンデンサ	C72,C73,C76,C77,C80,C81,C84,C85	GRM188R60J106KE47D(NC)	村田製作所	*8	10uF,1608M,6.3Vdc
57	セラミックコンデンサ	C34,C35,C38,C39,C42,C43,C50,C51,C54,C55,C58,C59,C109,C110,C111,C112,C113,C114,C115,C116	CGA3E2X7R1H102K080AA(NC)	TDK	*20	1000pF,1608M,50V
58	コネクタ	CN2	B2P-VH(NC)	日本圧着端子製造	*1	LockingLamp,Header,3.96-H1.8-VH_CONECTOR,250V,10A
59	コネクタ	CN7,CN8,CN9,CN10,CN11,CN12,CN13,CN14	B9B-XH-A(NC)	日本圧着端子製造	*8	DetentLock,Header,2.5-H1.0-XH_CONECTOR,250V,3A
60	コネクタ	CN18,CN19,CN20,CN29	B4B-XH-A(NC)	日本圧着端子製造	*4	DetentLock,Header,2.5-H1.0-XH_CONECTOR,250V,3A
61	コネクタ	CN24,CN25,CN26	B3P-VH(NC)	日本圧着端子製造	*3	3,3.96-H1.8-VH_CONECTOR,250V,10A
62	コネクタ	CN27,CN28,CN32,CN33,CN34,CN36	B10B-XH-A(NC)	日本圧着端子製造	*6	DetentLock,Header,2.5-H1.0-XH_CONECTOR,250V,3A
63	コネクタ	CN35	B8B-XH-A(NC)	日本圧着端子製造	*1	DetentLock,Header,2.5-H1.0-XH_CONECTOR,250V,3A

64	コネクタ	CN27-E,CN28-E,CN32-E,CN33-E,CN34-E,CN36-E	HDB-3-1-10P(NC)	マックエイト	*6	1A,2.54-HDB,1A
65	コネクタ	CN37	FTR-110-51-S-D-06-TR	Samtec	*1	290VAC,3.8A,1.27-FTR,290VAC,3.8A
66	その他IC	IC3,IC4,IC5,IC6	LTC2366CTS8#T RMPBF(NC)	Linear Technology	*4	3Msps,12bit,Serial Sampling,110-0.65-TSOT23,VDD:+2.35~+3.6V,IDD:+7.8~+14.4mA
67	固定抵抗器	R16,R17,R22,R23,R28,R29,R57,R58,R71,R72,R88,R89	RK73H1JTDD1002F(NC)	KOA	*12	10k,1608M,75V,0.1W
68	固定抵抗器	R128,R129	RK73H1JTDD1000F(NC)	KOA	*2	100,1608M,75V,0.125W
69	アレイ抵抗	R135,R157,R164,R165	EXB-2HV103JV(NC)	Panasonic	*4	10k,3816M,25V,1A,62.5mW
70	固定抵抗器	R31,R47,R48,R61,R62,R75,R76,R86,R92,R93,R104,R105,R116,R117,R124,R125,R126,R127,R167,R168,R169,R170,R171,R172,R173,R174,R175,R176,R177,R178,R179,R180,R181,R182,R183,R184,R185,R186,R187,R188,R189,R190,R194,R196,R198,R200,R208,R210,R212,R217	R-NC-1608-KOA(NC)	KOA	*50	NC,1608M
71	固定抵抗器	R205,R206,R215,R216	RK73H1JTDD47R0F(NC)	KOA	*4	47,1608M,75V,0.125W
72	アナログIC	U8,U9,U13	MAX9095AUD+(NC)	Maxim integrated	*3	4,GEN_Comparator,Open_Drain,300-0.65-TSSOP14,VDD:+1.8~+5.5V

合計	380
----	-----

Ver	内容	日付	承認	作成
5.0	初版作成	2020/5/13	大沼	大平
6.0	基板改版	2022/11/14	大沼	大平
6.1	基板改版	2023/9/1	大沼	大平
6.1N	回路図に合わせてバージョン変更	2025/11/19	大沼	大平