
产品介绍

小燕卷帘电机（型号: TERNCY-RM01）是使用ZigBee 3.0无线通讯协议，通过APP（小燕在家）连接小燕家庭中心，达成窗帘的远程、语音、联动及智能场景的开合控制，实现窗帘开合自动化。



指示灯说明




指示灯状态	绿灯快速闪（每秒闪10下）	正在连接附近的家庭中心
	绿灯慢速闪（每2秒闪1下）	连接家庭中心成功
	绿灯中速闪（每秒闪4下）	连接家庭中心失败

安装示意图



检查图示配件齐全。

安装示意图



1. 将电机完全插入卷管中。(图1)
2. 按照卷管的宽度，将电机安装码固定在墙上。
3. 将头码插入电机的孔中。(图2)
4. 将尾塞插入卷管，再固定在尾码上。(图3)

安装示意图



＊注意：

操作前切断电源。

1. **220V交流电机，将蓝色线连接零线，黄色线连接火线，黄绿色线连接地线。**
2. **110V交流电机，将黑色线连接零线，白色线连接火线，绿色线连接地线。**
3. **电机支持电压请以电机标签上参数为准。**

电机换向




1. 长按电机头部按钮，直到电机点动1次后松手。(图4)
2. 电机已换向。(图5)

＊注意：换向后，需重新在APP中设置上下限位。

下载客户端

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家APP。连接小燕家庭中心后，根据“添加设备”指引添加小燕卷帘电机。

添加新设备




1. 进入小燕在家APP，点击进入“添加设备”页面；
2. 为卷帘电机接入电源，指示灯闪烁；
3. 约5秒后APP界面显示找到新设备，点击添加设备进入设置向导。

官方微信


联系我们
https://www.xiaoyan.io/service
400-920-2823
上海小燕科技有限公司
上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

添加新设备




按照APP提示设置窗帘的运动方向和上下限位。

重添加设备




1. 进入小燕在家APP，点击进入“添加设备”页面；
2. 长按配置按键6秒，指示灯闪烁；
3. 约5秒后APP界面显示找到新设备，点击添加设备进入设置向导。

重添加设备



按照APP提示设置窗帘的运动方向和上下限位。

联动功能推荐



旋钮控制窗帘。

注意事项一

1. 请勿将产品浸泡或清洗；
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境。
3. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

注意事项二

Home Center is required to enable Roller Motor to work with HomeKit technology. See http://www.xiaoyan.io for more details.

电子信息产品有害物质申明

有害物质	零部件
	电路板
铅（Pb）	×
汞（Hg）	○
镉（Cd）	○
六价铬（Cr,VI）	○
多溴联苯（PBB）	○
多溴二苯醚（PBDE）	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-201 规定的限量要求。

小燕卷帘电机
使用说明书

质 保 卡

小燕卷帘电机三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对小燕卷帘电机实行的售后服务内容如下：

1. 自您签收之日起15日内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费退货或换货服务；

2. 自您签收之日起12个月内，本产品出现质保卡所任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费维修或换货服务。

故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂；
2. 按键或者指示灯失效；
3. 无线联网通讯功能失效。

非保修情况

1. 超过产品三包有效期限；
2. 未经本公司授权的维修所致损坏；
3. 不正确地使用非本产品配件，误用、滥用或撕毁、涂改防伪标记；
4. 因不可抗力造成的其他损坏。