
产品介绍

小燕智能卷帘电机使用蓝牙或ZigBee无线通讯协议，支持窗帘的远程、语音、联动及智能场景的开合控制，实现窗帘开合自动化。



ZigBee模式指示灯状态说明

网络指示灯




网络指示灯	指示灯慢闪（每2秒闪1次）	连接家庭中心成功
	指示灯持续闪（每秒闪2次）	连接家庭中心失败

安装示意图



检查图示配件齐全。

安装示意图



1. 将电机完全插入卷管中。(图1)
2. 按照卷管的宽度，将电机安装码固定在墙上。
3. 将头码插入电机的孔中。(图2)
4. 将尾塞插入卷管，再固定在尾码上。(图3)

安装示意图



将蓝色线连接零线，棕色线连接火线。


＊注：操作前切断电源。

下载APP

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家APP。连接小燕家庭中心后，根据“添加设备”指引添加小燕卷帘电机。

添加ZigBee模式设备


（请参照第9页区分方式，确认设备当前为 ZigBee 模式）



1. 启动小燕在家App，登录后进入“添加设备”页面；
2. 接通电源；
3. 约10秒后App显示新设备，按向导完成初始化；
4. 如未自动发现设备，将电机恢复出厂设置后重新添加。

添加蓝牙模式设备

（请参照第9页区分方式，确认设备当前为蓝牙模式）



1. 启动小燕在家App，进入HomeKit模式；
2. 在家庭页，选中准备添加设备的家庭；
3. 切换至设备页，点击添加设备，选择添加 HomeKit 配件；
4. 扫描电机上的二维码并按照向导操作完成设备配置；
5. 如未发现设备，请将电机恢复出厂设置后添加。

＊注：操作时确认iPhone蓝牙已打开

官方微信

联系我们

在线客服：https://www.xiaoyan.io/service
服务电话：400-920-2823
电子邮件：support@xiaoyan.io
上海小燕科技有限公司
上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

蓝牙/ZigBee模式功能对比

小燕电机支持蓝牙或ZigBee连接，通过开级固件，可切换连接方式。不同模式差异如下：

	蓝牙	ZigBee
连接方式	Apple HomeKit 直接连接（无需网关）	通过小燕家庭中心连接
无线覆盖距离	单个房间 或者全屋（搭配苹果家庭中枢）	全屋
远程控制支持	需要启用苹果家庭中枢支持	支持
智能音响支持	支持 HomePod	支持大部分主流音箱
自动化支持	HomeKit 自动化	小燕及HomeKit自动化
区分方式	双击配置键，电机短暂转动，网络指示灯保持熄灭。	双击配置键，电机短暂转动，同时网络指示灯闪烁三秒。

蓝牙/ZigBee 模式切换

切换操作具体步骤，可访问：https://www.xiaoyan.io/blog/posts/switch_ble_zigbee/ 或扫二维码了解详情。

切换至蓝牙模式

1. 进入小燕 App (小燕系统模式)；
2. 将 ZigBee 电机添加到小燕 App 中；
3. 进入设备详情页；
4. 点击切换至蓝牙模式；
5. 等发现升级包后执行升级操作。

* 切换至蓝牙模式后，电机仅可通过 Apple HomeKit 连接，请确认在已有 iPhone 情况下执行本操作。

切换至 ZigBee 模式

1. 进入小燕 App (HomeKit 模式)；
2. 将蓝牙版电机添加到小燕 App 中；
3. 进入设备详情页；
4. 点击切换至 ZigBee 模式
5. 等发现升级包后执行升级操作。

* 切换至 ZigBee 模式后，电机仅可通过小燕家庭中心连接手机，请确认在已有家庭中心后执行本操作。

恢复出厂设置



按住配置键6秒，
直到指示灯闪烁后松开。

参数规格

单位：mm



额定扭矩：1.5N.m
输出转速：20rpm
输入电压：AC110～240V，50/60Hz
额定功率：12W
额定电流：0.3A
防护等级：IP44

联动功能推荐



旋钮控制窗帘。

注意事项一

1. 请勿将产品浸泡或清洗；
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境。
3. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

注意事项二

小燕科技保留更新说明书中内容的权利，内容以最新版本为准。

电子信息产品有害物质申明

有害物质	零部件
	电路板
铅（Pb）	×
汞（Hg）	○
镉（Cd）	○
六价铬（Cr,VI）	○
多溴联苯（PBB）	○
多溴二苯醚（PBDE）	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

质 保 卡

小燕卷帘电机三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对小燕卷帘电机实行的售后服务内容如下：

1. 自您签收之日起15日内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费退货或换货服务；

2. 自您签收之日起24个月内，本产品出现质保卡所任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费维修或换货服务。

故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂；
2. 按键或者指示灯失效；
3. 无线联网通讯功能失效。

非保修情况

1. 超过产品三包有效期限；
2. 未经本公司授权的维修所致损坏；
3. 不正确地使用非本产品配件，误用、滥用或擅毁、涂改防伪标记；
4. 因不可抗力造成的其他损坏。

Terncy

小燕卷帘电机
使用说明书

V2.0 版本

Works with Apple HomeKit