Trabajo de Checo. Rol número 2.

VLAN	DEPT.	REQ.	Dir. de Red	Máscara	Rango IP	GTWY	Holgura
20	Finanzas	85	10.80.0.0	255.255.255.128 (/25)	10.80.0.1 - 10.80.0.126	10.80.0.1	33.3%
40	Servicios Generales	60	10.80.0.128	255.255.255.192 (/26)	10.80.0.129 - 10.80.0.190	10.80.0.129	3.3%
10	Recursos Humanos	55	10.80.0.192	255.255.255.192 (/26)	10.80.0.193 - 10.80.0.254	10.80.0.193	12.7%
70	Atención a Clientes	55	10.80.1.0	255.255.255.192 (/26)	10.80.1.1 -10.80.1.62	10.80.1.1	12.7%
60	Compras y Adquisiciones	50	10.80.1.64	255.255.255.192 (/26)	10.80.1.65 -10.80.1.126	10.80.1.65	24%
50	Eventos Especiales	45	10.80.1.128	255.255.255.192 (/26)	10.80.1.129 - 10.80.1.190	10.80.1.129	37.7%
99	Administración de Red	22	10.80.1.192	255.255.255.224 (/27)	10.80.1.193 - 10.80.1.222	10.80.1.193	36.3%
30	Tecnologías de Información	10	10.80.1.224	255.255.255.240 (/28)	10.80.1.225 - 10.80.1.238	10.80.1.225	40%

Inventario de conexiones de las PCs:
Atención: Se usaron 5 PCs por cada sección de cada switch de cada piso… Ejemplo en el switch numero 1 del piso 1 del edificio A, toca una sección que en total tiene 20 PCs, se redujeron a 5 para evitar la saturación de la maqueta. La única excepción es el switch 2 del piso 3 del edificio C en el cual se pide explícitamente en la práctica que se muestren las 10 PCs totales de la sección “Tecnologías de Información”.

Edificio 1: Planta baja:

- Las 20 conexiones del switch número 1 están reservadas para el bloque de 20 nodos de “Recursos Humanos”.
- Los primeros 10 puertos del switch número 2 están reservados para el bloque de 10 nodos de “Recursos Humanos”.
- Los siguientes 10 puertos del switch número 2 están reservados para el bloque de 10 nodos de “Compras y Adquisiciones”.

Planta media:

- Los 20 puertos totales del switch número 1 están reservados para el bloque de 20 nodos de “Recursos Humanos”.
- Los primeros 5 puertos del switch número 2 están reservados para el bloque de 5 nodos de “Recursos Humanos”.
- Los siguientes 15 puertos del switch número 2 están reservados para el bloque de 15 nodos de “Finanzas”.

Planta alta:

- Las 20 conexiones del switch número 1 están reservadas para el bloque de 20 nodos de “Finanzas”.
- Los 20 puertos totales del switch número 2 están reservados para el bloque de 20 nodos de “Finanzas”.

Edificio 2: Planta baja:

- Las 20 conexiones del switch número 1 están reservadas para el bloque de 20 nodos de “Finanzas”.
- Los primeros 10 puertos del switch número 2 están reservados para el bloque de 10 nodos de “Finanzas”.
- Los siguientes 10 puertos del switch número 2 están reservados para el bloque de 10 nodos de “Servicios Generales”.

Planta media:

- Los 20 puertos totales del switch número 1 están reservados para el bloque de 20 nodos de “Servicios Generales”.
- Las 20 conexiones del switch número 2 están reservadas para el bloque de 20 nodos de “Servicios Generales”.

Planta alta:

- Los primeros 10 puertos del switch número 1 están reservados para el bloque de 10 nodos de “Servicios Generales”.
- Los siguientes 10 puertos del switch número 1 están reservados para el bloque de 10 nodos de “Eventos Especiales”.
- Los 20 puertos totales del switch número 2 están reservados para el bloque de 20 nodos de “Eventos Especiales”.

Edificio 3: Planta baja:

- Los primeros 15 puertos del switch número 1 están reservados para el bloque de 15 nodos de “Eventos Especiales”.
- Los siguientes 5 puertos del switch número 1 están reservados para el bloque de 5 nodos de “Compras y Adquisiciones”.
- Las 20 conexiones del switch número 2 están reservadas para el bloque de 20 nodos de “Compras y Adquisiciones”.

Planta media:

- Los primeros 15 puertos del switch número 1 están reservados para el bloque de 15 nodos de “Compras y Adquisiciones”.
- Los siguientes 5 puertos del switch número 1 están reservados para el bloque de 5 nodos de “Atención a Clientes”.
- Los 20 puertos totales del switch número 2 están reservados para el bloque de 20 nodos de “Atención a Clientes”.

Planta alta:

- Las 20 conexiones del switch número 1 están reservadas para el bloque de 20 nodos de “Atención a Clientes”.
- Los primeros 10 puertos del switch número 2 están reservados para el bloque de 10 nodos de “Atención a Clientes”.
- Los siguientes 10 puertos del switch número 2 están reservados para el bloque de 10 nodos de “Tecnologías de la Información”.