

Якщо абонент звертається з проблемою, що **не працює статична IP адреса**, алгоритм дій наступний:

1. Перевірити у білінгу на сторінці абонента, чи прописана в нього статична IP адреса. Якщо статична IP адреса не прописана, замість цифр у відповідному полі будуть нулі (0.0.0.0);

The screenshot shows a web interface for a service provider. At the top, there's a header with a user profile 'jzor20 (UID: 24578)' and navigation icons. Below the header, there's a section titled 'Інтернет' (Internet) with tabs for 'Тарифні плани' (Tariff plans), 'Статистика' (Statistics), 'Помилка' (Error), and 'Розклад' (Schedule). Underneath, there's an 'Online' status section showing a table with columns for IP address, time, data usage, and service name. The first row shows '91.225.7.98', '+11 07:51:02', '0 Bt', '0 Bt', and '01_204_G50_Zeus'. Below this, there's a green banner indicating the next subscription payment is due in 11 days (2023-10-01) for a sum of 300.00. The main section displays the 'Тарифний план' (Tariff plan) as '297 Мегабит 100=300грн' and the 'Статус' (Status) as 'Активовано' (Activated). The 'Статичний IP' (Static IP) field is highlighted with a red box and contains the value '91.225.7.98'. Other fields include 'Статичний IP Pool' (empty), 'MASK' (255.255.255.255), and 'CID (;)' (F4:B7:E2:1B:3D:B5:vlan1342-303).

Статичний IP	Статичний IP Pool	MASK	CID (;)
91.225.7.98		255.255.255.255	F4:B7:E2:1B:3D:B5:vlan1342-303

2. Перевірити, чи були списання за статичну IP адреса у поточному місяці. Кошти за статичну IP можуть списатися навсть у мінус, і тоді не буде працювати ні статична IP, ні інтернет;

🔍 ▼ 1 25 50 75 100								
Номер	Дата	Логін	Опис	Сума	Депозит перед операцією	Тип	Адміністратор	UID
11528260	2023-09-09 14:16:09	jzor20	Додаткові послуги: (2023-09-09-2023-09-30) Постійна IP-адреса (фізична особа) (	44	61	Статична IP	Патей Вікторія Вікторівна	24578
11430535	2023-09-01 00:00:00	jzor20	Internet: M/A Мегабит 100=300грн (297) (2023-09-01-2023-09-30)	300	0	Абон. плата	System user	24578

3. Оновити абоненту сесію кнопкою **Hang Up** і перезавантажити обладнання;

Клієнти > Логіни > Інформація

←

👤

jzor20 (UID: 24578)

+

⊖

🗪

📄

→

Інтернет

Тарифні плани

Статистика

Помилка

Розклад

Online

91.225.7.98	+11 08:56:58	0 Bt	0 Bt	01_204_G50_Zeus	⏻
-------------	--------------	------	------	-----------------	---

Наступна абонплата через 11 днів. () (2023-10-01)

Сума: 300.00

4. Якщо в полі статична адреса були прописані 0.0.0.0, перевірити, чи не підтягнулася адреса після оновлення сесії;

5. Якщо списання в поточному місяці були, оновлення сесії не допомогло - створюємо заявку на Відділ моніторингу мережі (2-гу лінію технічної підтримки). Натискаємо розділ "Створити завдання" - "Інцидент":



6. Заповнюємо дані для заявки:

- *Клієнт* - ім'я клієнта, який звертається;
- *Контактний телефон* - номер для зв'язку. Уточнюємо у абонента, який номер можна додати до заявки;
- *Категорія інцидента* - Інше;
- *Індикація оптичного терміналу (ONU)* - Індикація в нормі;
- *Наявність роутеру* - перевіряємо, чи роутер у абонента від компанії, чи власний. Якщо від компанії - обираємо "Від нашої компанії", якщо власний - "Є", якщо немає роутеру, і модем підключено до комп'ютеру - "Немає";
- *Тип підключення* відповідний. Якщо роутер - "ONU-Router", якщо комп'ютер - "ONU- ПК" і так далі;
- *Опис заявки* - своїми словами описуємо проблему і ті дії, які ми виконали з абонентом.

Основні дані

Пріоритет:	Звичайний ☐ вивести на головну сторінку
Дата робіт:	11.12.2023 00 : 00 сьогодні - завтра - післязавтра - невідомо
Час на виконання: <i>із дати прийняття заявки</i>	72 г
Клієнт: <i>при необхідності</i>	Оксана
Об'єкти:	+ Додати об'єкт
Час на виконання: <i>із дати початку робіт</i>	2
Контактний телефон: (!):	Тільки номер телефону у форматі 0671112233 0976580208
Категорія інцидента (!):	Інше Інструкція
Номер муфти:	
Індикація оптичного терміналу/ONU (!):	Індикація в нормі
Наявність Роутера (!):	Так
Тип підключення (!):	ONU => Router
Опис:	В Г  скаржитися на те що періодично не працює статична йпі адреса, (не працюють камери), оновлення сесії та перезавантаження не допомогло

7. Виконавців не змінюємо. Залишаємо галочку «Відділ моніторингу мережі» (2-га лінія техпідтримки) і натискаємо "Додати".

Виконавці	
Призначити:	☒ Відділ моніторингу мережі додати
	Додати або Скасування

8. Озвучуємо терміни виконання заявки - орієнтовно 1 доба.

