

Якщо абонент повідомляє, що в нього **не горить LAN (LINK/ACT)**, алгоритм дій наступний:

1. Уточнити, які пристрої під'єднані до модему - роутер, чи в абонента пряме підключення (модем-комп'ютер/ноутбук):

Якщо роутер	Якщо комп'ютер/ноутбук
2. Перевірити, чи роутер абоненту надала компанія; 3. Перевірити щільність під'єднання патч-корду від модему до роутеру. Чи патч-корд під'єднано правильно до роутеру (у Wan порт); 4. Запитати, чи є інший патч-корд. Якщо є - спробувати підключитись через нього; 5. Спробувати підключитись не через вай-фай, а напряду від модему до комп'ютеру або ноутбуку (не забути авторизуватись в особистому кабінеті); 6. Якщо роутер від компанії - створити заявку у UserSide на безкоштовний виклик майстра; Якщо роутер власний - повідомити, що скоріш за все проблема у роутері, і його треба буде відремонтувати/замінити. Ми можемо за бажанням абонента створити заявку на виклик майстра, але він буде платний - 100 грн + робота. Можемо запропонувати взяти в оренду наш роутер; 7. Озвучити регламентні терміни виконання	2. Перевірити щільність під'єднання патч-корду від модему до пристрою; 3. Запитати, чи є інший патч-корд. Якщо так - спробувати підключитись через нього; 4. Запитати, чи є можливість підключитися до іншого пристрою - комп'ютеру чи ноутбуку; 5. Проінформувати, що скоріш за все проблема в пристрої. Ми можемо за бажанням створити заявку на виклик майстра, але він буде платний - 100 грн + робота. Можемо запропонувати взяти в оренду наш роутер; 6. Озвучити регламентні терміни виконання заявки - до 3-х робочих днів.

заявки - до 3-х робочих днів.

