在 Unified Manager 服务器和外部数据提供程序之间设置连接

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager-910/performance-checker/reference_performance_data_that_can_be_sent_to_an_external_server.html on May 23, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

在 Unified Manager 服务器和外部数据提供程序之间设置连接 1
可发送到外部服务器的性能数据 1
设置 Graphite 以从 Unified Manager 接收性能数据 2
配置从 Unified Manager 服务器到外部数据提供程序的连接 2

在 Unified Manager 服务器和外部数据提供程序之间设置连接

通过 Unified Manager 服务器与外部数据提供程序之间的连接，您可以将集群性能数据发送到外部服务器，以便存储管理器可以使用第三方软件绘制性能指标图表。

Unified Manager 服务器与外部数据提供程序之间的连接可通过维护控制台中标记为 "`外部数据提供程序` " 的菜单选项建立。

可发送到外部服务器的性能数据

Unified Manager 从其监控的所有集群收集各种性能数据。您可以将特定的数据组发送到外部服务器。

根据要绘制图表的性能数据，您可以选择发送以下一组统计信息：

统计信息组	包含数据	详细信息
性能监控器	以下对象的性能统计信息概要： • LUN • Volumes	此组可为所有受监控集群中的所有 LUN 和卷提供总 IOPS 或延迟。 此组提供的统计信息数量最少。
资源利用率	以下对象的资源利用率统计信息： • 节点 • 聚合	此组可提供所有受监控集群中节点和聚合物理资源的利用率统计信息。 它还提供了在性能监控器组中收集的统计信息。
向下钻取	所有跟踪对象的低级别读 / 写和每协议统计信息： • 节点 • 聚合 • LUN • Volumes • Disks • LIF • 端口 /NIC	此组可为所有受监控集群中的所有七种跟踪对象类型提供读 / 写和每协议细分。 此外，它还会提供在性能监控组和资源利用率组中收集的统计信息。 此组提供的统计信息数量最多。

如果存储系统上的集群或集群对象名称发生更改，则旧对象和新对象都将包含外部服务器上的性能数据（称为 " m测量路径 " ）。这两个对象不会与同一个对象相关联。例如，如果将卷名称从 "`volume1_Acct` " 更改为 "`Acct_vol1` " ，则会看到旧卷的旧性能数据以及新卷的新性能数据。

有关可发送到外部数据提供程序的所有性能计数器的列表，请参见知识库文章 30096 。

"可导出到外部数据提供程序的 Unified Manager 性能计数器"

设置 Graphite 以从 Unified Manager 接收性能数据

Graphite 是一款开放式软件工具，用于从计算机系统收集性能数据并绘制图形。必须正确配置 Graphite 服务器和软件，才能从 Unified Manager 接收统计数据。

NetApp 不会测试或验证特定版本的 Graphite 或其他第三方工具。

按照安装说明安装 Graphite 后，您需要进行以下更改以支持从 Unified Manager 进行统计数据传输：

- 在 ` /opt/kaster/conf/Cone.conf` 文件中，可以在 Graphite 服务器上每分钟创建的最大文件数必须设置为 *200* （` * MAX_creates_per_minute = 200*` ）。

  根据配置中的集群数量以及您选择发送的统计信息对象，最初可能需要创建数千个新文件。每分钟 200 个文件可能需要 15 分钟或更长时间才能创建所有度量文件。创建所有唯一指标文件后，此参数将不再相关。

- 如果您在使用 IPv6 地址部署的服务器上运行 Graphite ，则必须将 /opt/cite/conf/Clone.conf` 文件中 line_controller_interface 的值从 "`0.0.0.0` " 更改为 "` ： ` " （` * line_controller_interface = ： *` ）
- 在 ` /opt/lutter/conf/storage-schemes.conf` 文件中，必须使用 `retentions` 参数将频率设置为 5 分钟，并将保留期限设置为与您的环境相关的天数。

  保留期限可以与您的环境所允许的期限相同，但对于至少一个保留设置，必须将频率值设置为 5 分钟。在以下示例中，使用 `pattern` 参数为 Unified Manager 定义了一个部分，这些值会将初始频率设置为 5 分钟，保留期限设置为 100 天： ` **[OPM]**`

  ` * 模式 = ^netapp-performation\.*`

  ` * 保留 = 5 米： 100d*`

  > 如果默认供应商标记从 "`netapp-performance` " 更改为其他名称，则此更改也必须反映在 `pattern` 参数中。

> 如果在 Unified Manager 服务器尝试发送性能数据时 Graphite 服务器不可用，则不会发送数据，并且收集的数据会出现空隙。

配置从 Unified Manager 服务器到外部数据提供程序的连接

Unified Manager 可以将集群性能数据发送到外部服务器。您可以指定发送的统计数据的类型以及发送数据的间隔。

- 您需要的内容 *
- 您必须拥有有权登录到 Unified Manager 服务器维护控制台的用户 ID 。
- 您必须具有有关外部数据提供程序的以下信息：

    - 服务器名称或 IP 地址（ IPv4 或 IPv6 ）
    - 服务器默认端口（如果未使用默认端口 2003 ）
- 您必须已配置远程服务器和第三方软件，以便从 Unified Manager 服务器接收统计数据。
- 您必须知道要发送哪组统计信息：
    - performation_indicator ： 性能监控统计信息
    - resource_utilization ： 资源利用率和性能监控统计信息
    - dry_down ： 所有统计信息
- 您必须知道要传输统计信息的时间间隔： 5 ， 10 或 15 分钟

  默认情况下， Unified Manager 每 5 分钟收集一次统计信息。如果将传输间隔设置为 10 （或 15 ）分钟，则每次传输期间发送的数据量是使用默认 5 分钟间隔时的两（或三）倍。

  > 如果将 Unified Manager 性能收集间隔更改为 10 或 15 分钟，则必须更改传输间隔，使其等于或大于 Unified Manager 收集间隔。

您可以在一个 Unified Manager 服务器和一个外部数据提供程序服务器之间配置连接。

步骤

1. 以维护用户身份登录到 Unified Manager 服务器的维护控制台。

   此时将显示 Unified Manager 维护控制台提示符。

2. 在维护控制台中，键入 * 外部数据提供程序 * 菜单选项的编号。

   此时将显示外部服务器连接菜单。

3. 键入 * 添加 / 修改服务器连接 * 菜单选项的编号。

   此时将显示当前服务器连接信息。

4. 出现提示时，键入 ` * y*` 继续。
5. 出现提示时，输入目标服务器的 IP 地址或名称以及服务器端口信息（如果与默认端口 2003 不同）。
6. 出现提示时，键入 ` * y*` 以验证您输入的信息是否正确。
7. 按任意键返回到外部服务器连接菜单。
8. 键入 * 修改服务器配置 * 菜单选项的编号。

   此时将显示当前服务器配置信息。

9. 出现提示时，键入 ` * y*` 继续。
10. 出现提示时，输入要发送的统计信息类型，发送统计信息的时间间隔以及是否要立即启用统计信息传输：

针对 ...	输入 ...
统计信息组 ID	` * 0*` - performance" 指示符（默认） ` * 1 *` - resource_utilization ` * 2 *` - 展开
供应商标记	用于将统计信息存储在外部服务器上的文件夹的描述性名称。"`netapp-performance` " 是默认名称，但您可以输入其他值。 通过使用点分表示法，您可以定义分层文件夹结构。例如，通过输入 ` * stats.performance.netapp*` ，统计信息将位于 * 统计信息 * > * 性能 * > * NetApp * 中。
传输间隔	` * 5*` （默认）， ` * 10*` 或 ` * 15*` 分钟
启用 / 禁用	` * 0*` —禁用 ` * 1*` - 启用（默认）

11. 出现提示时，键入 ` * y*` 以验证您输入的信息是否正确。
12. 按任意键返回到外部服务器连接菜单。
13. 键入 ` * x *` 退出维护控制台。

配置连接后，选定性能数据将按指定的时间间隔发送到目标服务器。这些指标需要几分钟才能显示在外部工具中。您可能需要刷新浏览器才能查看指标层次结构中的新指标。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。