# Broadcom

## Cloud Insights

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/task_dc_brocade_bna.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Broadcom . . . . . 1
Brocade Network Advisor データコレクタ . . . . . 1
Brocade FC スイッチデータコレクタ . . . . . 2

# Broadcom

## Brocade Network Advisor データコレクタ

Cloud Insights では、 Brocade Network Advisor データコレクタを使用して、 Brocade スイッチからインベントリとパフォーマンスのデータを取得します。

### 用語集

Cloud Insights では、 Brocade Network Advisor データコレクタから次のインベントリ情報を取得します。Cloud Insights では、取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

| ベンダー / モデルの用語 | **Cloud Insights** の用語 |
|---|---|
| スイッチ | スイッチ |
| ポート | ポート |
| 仮想ファブリック、物理ファブリック | ファブリック |
| Logical Switch の略 | Logical Switch の略 |

注：これらは一般的な用語の対応のみを示したものであり、このデータコレクタのすべてのケースを表しているわけではありません。

### 要件

このデータコレクタを設定するには、次のものが必要です。

- Cloud Insights Acquisition Unit は、 BNA サーバの TCP ポート 443 への接続を初期化します。BNA サーバはバージョン 14.2.1 以降を実行している必要があります。
- Brocade Network Advisor サーバの IP アドレス
- 管理者アカウントのユーザ名とパスワード
- ポート要件： HTTP / HTTPS 443

### 設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Brocade Network Advisor サーバ IP | Network Advisor サーバの IP アドレス |
| ユーザ名 | スイッチのユーザ名 |
| ユーザ名 | 管理者のユーザ名 |
| パスワード | 管理者パスワード |

## 高度な設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 接続タイプ | HTTPS （デフォルトポート 443 ）または HTTP （デフォルトポート 80 ） |
| 接続ポートを上書きします | 空白の場合は、 [Connection Type] フィールドでデフォルトのポートを使用します。それ以外の場合は、使用する接続ポートを入力します |
| パスワード | スイッチのパスワード |
| インベントリのポーリング間隔（分） | デフォルトは 40 です。 |
| Report Access Gateway の略 | Access Gateway モードにデバイスを含める場合にオンにします |
| パフォーマンスポーリング間隔（秒） | デフォルトは 1800 です。 |

## トラブルシューティング

このデータコレクタで問題が発生した場合の対処方法を次に示します。

在庫

| 問題 | 次の操作を実行します |
|---|---|
| 複数のノードが Access Gateway ポートにログインしているというメッセージを受信するか、データコレクタが Access Gateway デバイスを検出できません。 | NPV デバイスが正しく動作していること、および接続されているすべての WWN が必要であることを確認します。NPV デバイスを直接取得しないでください。代わりに、コアファブリックスイッチを取得すると NPV デバイスデータが収集されます。 |

追加情報はから入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

# Brocade FC スイッチデータコレクタ

Cloud Insights では、 Brocade FC Switch （ SSH ）データソースを使用して、 Factored Operating System （ FOS ）ファームウェア 4.2 以降を実行している Brocade スイッチデバイス（ブランド名が変更されたスイッチデバイスも含む）のインベントリを検出します。FC スイッチとアクセスゲートウェイの両方のモードのデバイスがサポートされます。

## 用語集

Cloud Insights では、 Brocade FC Switch データコレクタから次のインベントリ情報を取得します。Cloud Insights では、取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

| ベンダー / モデルの用語 | **Cloud Insights** の用語 |
|---|---|
| スイッチ | スイッチ |
| ポート | ポート |
| 仮想ファブリック、物理ファブリック | ファブリック |
| ゾーン | ゾーン |
| Logical Switch の略 | Logical Switch の略 |
| 仮想ボリューム | ボリューム |
| LSAN ゾーン | IVR ゾーン |

注：これらは一般的な用語の対応のみを示したものであり、このデータコレクタのすべてのケースを表しているわけではありません。

## 要件

- Cloud Insights Acquisition Unit （ AU ）は、 Brocade スイッチの TCP ポート 22 への接続を開始してインベントリデータを収集します。AU は、パフォーマンスデータの収集用に UDP ポート 161 への接続も開始します。
- ファブリック内のすべてのスイッチへの IP 接続が必要です。[Discover all switches in the fabric] チェックボックスをオンにすると、 Cloud Insights はファブリック内のすべてのスイッチを識別しますが、これらの追加のスイッチを検出するには、これらのスイッチへの IP 接続が必要です。
- ファブリック内のすべてのスイッチで、同じアカウントがグローバルに必要です。アクセスの確認には、PuTTY （オープンソースの端末エミュレータ）を使用できます。
- SNMP のパフォーマンスのポーリング用に、ファブリック内のすべてのスイッチでポート 161 および 162 を開いておく必要があります。
- SNMP 読み取り専用コミュニティストリング

## 設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| スイッチ IP | EFC サーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 |
| ユーザ名 | スイッチのユーザ名 |
| パスワード | スイッチのパスワード |
| SNMP | SNMP バージョン |
| SNMP コミュニティストリング | スイッチへのアクセスに使用する SNMP の読み取り専用コミュニティストリング |
| SNMP ユーザ名 | SNMP ユーザ名 |
| SNMP パスワード | SNMP パスワード |

## 高度な設定

| フィールド | 説明 |
| --- | --- |
| ファブリック名 | データコレクタによって報告されるファブリック名。ファブリック名を WWN としてレポートする場合は、空白のままにします。 |
| インベントリポーリング間隔（分） | インベントリのポーリング間隔。デフォルトは 15. です。 |
| 除外されたデバイス | ポーリングの対象から除外するデバイスの ID をカンマで区切ったリスト |
| 管理ドメインはアクティブです | 管理ドメインを使用する場合に選択します |
| MPR データを取得する | マルチプロトコルルータからルーティングデータを取得する場合に選択します。 |
| トラッピングを有効にします | デバイスからの SNMP トラップの受信時にデータ収集を有効にする場合に選択します。トラップを有効にするを選択した場合は、 SNMP も有効にする必要があります。 |
| トラップ間の最小時間（秒） | トラップでデータ収集を試行する最小間隔。デフォルトは 10. です。 |
| ファブリック内のすべてのスイッチを検出します | ファブリック内のすべてのスイッチを検出する場合に選択します |
| HBA との優先を選択しますゾーンのエイリアス | HBA とゾーンエイリアスのどちらを優先するかを選択します |
| パフォーマンスポーリング間隔（秒） | パフォーマンスのポーリング間隔デフォルトは 300. です。 |
| SNMP 認証プロトコル | SNMP 認証プロトコル（ SNMP v3 のみ） |
| SNMP プライバシーパスワード | SNMP プライバシーパスワード（ SNMP v3 のみ） |
| SNMP 再試行回数 | SNMP の再試行回数 |

## トラブルシューティング

このデータコレクタで問題が発生した場合の対処方法を次に示します。

在庫

| 問題 | 次の操作を実行します |
| --- | --- |
| Brocade データソースのインベントリ取得が失敗し、次のエラーが表示されます。 <date> <time> error [com.onaro.sanscreen.acquisition.framework.datasource.BaseDataSource] Error 2 out of 2 ： <datasource name> [Internal error] - Unable to generate the model for device<IP> 。プロンプトの検出エラー（ [Device name < name >] ：デバイス <IP> のモデルを生成できません。エラー検出プロンプト） | 問題 は、デフォルトのタイムアウトである 5 秒を超えてプロンプトが表示されるまでに Brocade スイッチが時間がかかりすぎる場合に発生することがあります。Cloud Insights のデータコレクタの詳細設定で、_SSH バナー待機タイムアウト（秒） _ の値を大きくしてみます。 |
| エラー：「 Cloud Insights Received Invalid Chassis Role 」 | このデータソースで設定されているユーザにシャーシのロールの権限が付与されていることを確認します。 |

| 問題 | 次の操作を実行します |
| --- | --- |
| エラー：「シャーシの IP アドレスが一致しません」 | シャーシの IP アドレスを使用するようにデータソース構成を変更します。 |
| 複数のノードが Access Gateway ポートにログインしているというメッセージを受信します | NPV デバイスが正しく動作していること、および接続されているすべての WWN が必要であることを確認します。NPV デバイスを直接取得しないでください。代わりに、コアファブリックスイッチを取得すると NPV デバイスデータが収集されます。 |

追加情報はから入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。