# HP企業

## Cloud Insights

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloudinsights/task_dc_hp_3par.html on July 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

HP企業 . . . . . 1
HP Enterprise Alletra 9000 / Primera儲存資料收集器 . . . . . 1
HP Enterprise Command View資料收集器 . . . . . 2
HPE Alletra 6000資料收集器 . . . . . 6

# HP企業

## HP Enterprise Alletra 9000 / Primera儲存資料收集器

利用HP Enterprise Alletra 9000 / HP Enterprise Primera（先前為3PAR）資料收集器來探索庫存和效能。Cloud Insights

### 術語

從這個資料收集器取得下列庫存資訊。Cloud Insights對於由SfeS庫 取得的每種資產類型Cloud Insights 、都會顯示此資產最常用的術語。檢視或疑難排解此資料收集器時、請謹記下列術語：

| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 實體磁碟 | 磁碟 |
| 儲存系統 | 儲存設備 |
| 控制器節點 | 儲存節點 |
| 通用資源配置群組 | 儲存資源池 |
| 虛擬Volume | Volume |

附註：這些只是通用的術語對應、可能不代表此資料收集器的每個案例。

### 需求

若要設定此資料分頁、必須具備下列條件：

- InServ叢集的IP位址或FQDN
- 若為庫存、則為StoreServ伺服器的唯讀使用者名稱和密碼
- 若要獲得效能、請將使用者名稱和密碼讀寫至StoreServ伺服器
- 連接埠需求：22（庫存收集）、5988或5989（效能收集）[附註：StoreServ OS 3.x+支援效能]
- 若要收集效能、請透過SSH登入陣列、確認SMI-S已啟用。

### 組態

| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 儲存IP位址 | StoreServ叢集的儲存IP位址或完整網域名稱 |
| 使用者名稱 | StoreServ伺服器的使用者名稱 |
| 密碼 | StoreServ伺服器使用的密碼 |
| SMI-S使用者名稱 | SMI-S Provider主機的使用者名稱 |
| SMI-S密碼 | SMI-S Provider主機使用的密碼 |

## 進階組態

| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 庫存輪詢時間間隔（分鐘） | 庫存輪詢之間的時間間隔。預設值為40分鐘。 |
| SMI-S連線能力 | 用於連線至SMI-S供應商的傳輸協定 |
| 置換SMI-S預設連接埠 | 如果空白、請使用SMI-S連線的預設連接埠、否則請輸入要使用的連線連接埠 |
| 效能意見調查時間間隔（秒） | 效能輪詢之間的時間間隔。預設值為300秒。 |

## 疑難排解

如果您在使用此資料收集器時遇到問題、請嘗試下列事項：

庫存

| 問題： | 試用： |
|---|---|
| 「showsys」命令不會傳回任何結果。 | 從命令列執行「showsys」和「showversion -A」、檢查陣列是否支援該版本。 |

效能

| 問題： | 試用： |
|---|---|
| 無法連線或登入。供應商初始化失敗。 | 全數字陣列名稱可能會導致SMI-S伺服器發生問題。請嘗試變更陣列名稱。 |
| 設定的SMI-S使用者沒有任何網域 | 將適當的網域權限授予已設定的SMI-S使用者 |
| 介紹無法連線/登入SMI-S服務。Cloud Insights | 確認CI AU與陣列之間沒有防火牆、無法封鎖CI AU與5988或5989之間的TCP連線。完成後、如果您確認沒有防火牆、您應該向陣列SSH、然後使用「showcim」命令進行確認。驗證：服務已啟用 HTTPS 已啟用* HTTPS連接埠應為5989如果全部啟用、您可以嘗試「stopcim」、然後使用「startcim」重新啟動CIM（例如 SMI-S服務）。 |

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面或中的 "資料收集器支援對照表"。

# HP Enterprise Command View資料收集器

HP Enterprise Command View Advanced Edition資料收集器支援透過Command View Advanced Edition（CVAE）伺服器探索XP和P9500陣列。使用標準Command View API與CVAE通訊、以收集庫存和效能資料。Cloud Insights

## 術語

從HP Enterprise Command View資料收集器取得下列庫存資訊。Cloud Insights對於由SfeS庫 取得的每種資產類型Cloud Insights 、都會顯示此資產最常用的術語。檢視或疑難排解此資料收集器時、請謹記下列術語：

| 廠商/模型術語 | 詞彙**Cloud Insights** |
|---|---|
| PDEV | 磁碟 |
| 日誌集區 | 磁碟群組 |
| 儲存陣列 | 儲存設備 |
| 連接埠控制器 | 儲存節點 |
| Array Group、DP Pool | 儲存資源池 |
| 邏輯單元、LDEV | Volume |

附註：這些只是通用的術語對應、可能不代表此資料收集器的每個案例。

## 庫存需求

您必須具備下列條件才能收集庫存資料：

- CVAE伺服器的IP位址
- CVAE軟體和對等權限的唯讀使用者名稱和密碼
- 連接埠需求：2001年

## 效能要求

若要收集效能資料、必須符合下列要求：

- HDS USP、USP V和VSP效能
  - 效能監視器必須獲得授權。
  - 必須啟用監控交換器。
  - 匯出工具（export/exe）必須複製到Cloud Insights 該地區並擷取到該地區。在CI Linux Aus上、確保「cisys」具有讀取和執行權限。
  - 匯出工具版本必須符合目標陣列的微碼版本。
- AMS效能：
  - 效能監視器必須獲得授權。
  - 儲存導覽器模組2（SNM2）CLI公用程式安裝在Cloud Insights SAU上。
- 網路需求
  - 匯出工具是以Java為基礎、並使用RMI與陣列通話。這些工具可能不適用於防火牆、因為它們可能會在每個呼叫上動態協調來源和目的地TCP連接埠。此外、不同型號陣列的匯出工具在整個網路中的行為可能會有所不同、請參閱HPE以瞭解您的機型需求

## 組態

| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 命令檢視伺服器 | Command View伺服器的IP位址或完整網域名稱 |

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 使用者名稱 | Command View伺服器的使用者名稱。 |
| 密碼 | 用於Command View伺服器的密碼。 |
| 裝置- VSP G1000（R800）、VSP（R700）、Hus VM（HM700）和USP儲存設備 | VSP G1000（R800）、VSP（R700）、Hus VM（HM700）和USP儲存設備清單。每個儲存設備都需要：* Array的IP：儲存設備的IP位址*使用者名稱：儲存設備的使用者名稱*密碼：儲存設備的密碼*包含匯出公用程式的資料夾 |
| SNM2Device - WMS/SMS/AMS儲存 | WMS/SMS/AMS儲存設備清單。每個儲存設備都需要：* Array的IP：儲存設備的IP位址* Storage Navigator CLI路徑：SNM2 CLI路徑*帳戶驗證有效：選取以選擇有效的帳戶驗證*使用者名稱：儲存設備的使用者名稱*密碼：儲存設備的密碼 |
| 選擇「效能調校管理程式」 | 取代其他效能選項 |
| 調校管理程式主機 | 調整管理程式的IP位址或完整網域名稱 |
| 調校管理器連接埠 | 用於調整管理程式的連接埠 |
| 調校管理程式使用者名稱 | 調整管理程式的使用者名稱 |
| 調校管理員密碼 | 調整管理程式的密碼 |

附註：在HDS USP、USP V和VSP中、任何磁碟都可以屬於多個陣列群組。

## 進階組態

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 命令檢視伺服器連接埠 | 用於Command View Server的連接埠 |
| HTTPS已啟用 | 選取以啟用HTTPS |
| 庫存輪詢時間間隔（分鐘） | 庫存輪詢之間的時間間隔。預設值為40。 |
| 選擇「排除」或「包含」以指定清單 | 指定在收集資料時是否要納入或排除下列陣列清單。 |
| 排除或包含裝置 | 要包含或排除的裝置ID或陣列名稱清單、以逗號分隔 |
| 查詢主機管理程式 | 選取以查詢主機管理程式 |
| 效能輪詢時間間隔（秒） | 效能輪詢之間的時間間隔。預設值為300。 |

## 疑難排解

如果您在使用此資料收集器時遇到問題、請嘗試下列事項：

庫存

| 問題： | 試用： |
| --- | --- |
| 錯誤：使用者沒有足夠的權限 | 使用具有更多權限的不同使用者帳戶、或是增加在資料收集器中設定的使用者帳戶權限 |

| 問題： | 試用： |
| --- | --- |
| 錯誤：儲存清單空白。裝置尚未設定、或使用者沒有足夠的權限 | *使用裝置管理員檢查裝置是否已設定。*使用具有更多權限的不同使用者帳戶、或是增加使用者帳戶的權限 |
| 錯誤：HDS儲存陣列有幾天未重新整理 | 請調查為何HP CommandView AE無法重新整理此陣列。 |

效能

| 問題： | 試用： |
| --- | --- |
| 錯誤：*執行匯出公用程式時發生錯誤*執行外部命令時發生錯誤 | *確認匯出公用程式已安裝在Cloud Insights RUS採購單元*確認資料收集器組態中的匯出公用程式位置正確*確認USP/R600陣列的IP在資料收集器組態中正確*確認使用者名稱 而且在資料收集器組態中密碼正確*確認匯出公用程式版本與Cloud Insights 來自「更新擷取單元」的儲存陣列微碼版本*相容、開啟CMD提示字元並執行下列動作： -將目錄變更為已設定的安裝目錄-請執行批次檔runWin.bat、嘗試與已設定的儲存陣列建立連線 |
| 錯誤：目標IP的匯出工具登入失敗 | *確認使用者名稱/密碼正確*主要為此HDS資料收集器建立使用者ID *確認未設定其他資料收集器來取得此陣列 |
| 錯誤：匯出工具記錄為「無法取得監控時間範圍」。 | *確認陣列已啟用效能監控。*嘗試在Cloud Insights 不屬於VMware的地方叫用匯出工具、以確認問題不在Cloud Insights VMware解決方案範圍內。 |
| 錯誤：*組態錯誤：匯出公用程式不支援儲存陣列*組態錯誤：儲存設備導覽器模組化CLI不支援儲存陣列 | *僅設定支援的儲存陣列。*使用「篩選裝置清單」排除不受支援的儲存陣列。 |
| 錯誤：*執行外部命令時發生錯誤*組態錯誤：未由庫存報告儲存陣列*組態錯誤：匯出資料夾不含Jar檔案 | *檢查匯出公用程式位置。*在Command View伺服器*中檢查有問題的儲存陣列是否已設定效能輪詢時間間隔為60秒的倍數。 |
| 錯誤：*錯誤儲存瀏覽器CLI *執行自動執行命令時發生錯誤*執行外部命令時發生錯誤 | *確認Cloud Insights 儲存導覽器模組化CLI已安裝在Sors採集 單元*確認資料收集器組態中的儲存導覽器模組化CLI位置正確*確認WMS/SMS/SMS陣列的IP在資料收集器組態中正確*確認 該儲存導覽器模組化CLI版本相容Cloud Insights 於資料收集器*中所設定的儲存陣列微碼版本、可從該資料收集器*開啟CMD提示字元、然後執行下列動作： -將目錄變更為已設定的安裝目錄-請執行下列命令「auunitref.exe」、嘗試與已設定的儲存陣列建立連線。 |
| 錯誤：組態錯誤：庫存未報告儲存陣列 | 檢查是否在Command View伺服器中設定有問題的儲存陣列 |
| 錯誤：*未在Storage Navigator模組化2 CLI中登錄陣列*未在Storage Navigator模組化2 CLI中登錄組態錯誤：Storage Array未在StorageNavigator模組化CLI中登錄 | *開啟命令提示字元並將目錄變更為設定的路徑*執行命令「set=STONAVM_home=」。 *執行命令「auunitref"*確認命令輸出包含IP陣列的詳細資料*如果輸出未包含陣列詳細資料、請使用Storage Navigator CLI登錄陣列： -開啟命令提示字元並將目錄變更為已設定的路徑-執行命令「set=STONAVM_home=」。 -執行命令「auunitaddauto -ip ${IP}」。以實際IP取代${IP} |

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面或中的 "資料收集器支援對照表"。

# HPE Alletra 6000資料收集器

HP Enterprise Alletra 6000（先前稱為Nimble）資料收集器可支援Alletra 6000儲存陣列的庫存與效能資料。

## 術語

從收集器取得下列庫存資訊。Cloud Insights對於由SfeS庫 取得的每種資產類型Cloud Insights 、都會顯示此資產最常用的術語。檢視或疑難排解此資料收集器時、請謹記下列術語：

| 廠商/模型術語 | 詞彙**Cloud Insights** |
|---|---|
| 陣列 | 儲存設備 |
| 磁碟 | 磁碟 |
| Volume | Volume |
| 資源池 | 儲存資源池 |
| 啟動器 | 儲存主機別名 |
| 控制器 | 儲存節點 |
| Fibre Channel介面 | 控制器 |

附註：這些只是通用的術語對應、可能不代表此資料收集器的每個案例。

## 需求

您必須具備下列條件、才能從儲存陣列收集庫存和組態資料：

- 陣列必須經過安裝和設定、並可從用戶端透過完整網域名稱（FQDN）或陣列管理IP位址進行存取。
- 陣列必須執行NimibleOS 2.3.x或更新版本。
- 您必須擁有陣列的有效使用者名稱和密碼、且該陣列必須具備至少「營運者」層級的角色。「來賓」角色沒有足夠的存取權限來瞭解啟動器組態。
- 陣列上的連接埠5392必須開啟。

您必須具備下列條件、才能從儲存陣列收集效能資料：

- 陣列必須執行NimibleOS 4.0.0或更新版本
- 陣列必須設定磁碟區。唯一的效能API NimbledOS是針對Volume、而任何統計Cloud Insights 資料的報告都是從Volume統計資料中衍生出來的

## 組態

| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 陣列管理IP位址 | 完整網域名稱（FQDN）或陣列管理IP位址。 |

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 使用者名稱 | 陣列的使用者名稱 |
| 密碼 | 陣列密碼 |

## 進階組態

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 連接埠 | Nimble REST API所使用的連接埠。預設值為5392。 |
| 庫存輪詢時間間隔（分鐘） | 庫存輪詢之間的時間間隔。預設值為60分鐘。 |

附註：預設的效能輪詢時間間隔為300秒、無法變更。這是HPE Alletra 6000唯一支援的時間間隔。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。