暂停...

SANtricity commands

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series-cli/commands-a-z/suspend-asyncmirrorgroup.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

暂停... 1
暂停异步镜像组 1
暂停SSD缓存 1
暂停同步镜像 2

暂停...

暂停异步镜像组

命令`suspEND asyncMirrorGroup`会在异步镜像组级别暂停所有镜像对上的数据同步。

支持的阵列

此命令将适用场景 任意单个存储阵列、包括E2700、E5600、E2800和E5700阵列、 只要安装了所有SMcli软件包、

角色

要在E2800或E5700存储阵列上执行此命令、您必须具有存储管理员角色。

环境

此`susPEND`命令有助于减少在将本地存储阵列上的任何更改数据复制到远程存储阵列时可能对主机应用程序产生的任何性能影响。

语法

```
suspend asyncMirrorGroup [asyncMirrorGroupName]
```

Parameters

参数	Description
`asyncMirrorGroup`	要暂停数据同步的异步镜像组的名称。将异步镜像组名称用方括号([])括起来。如果异步镜像组名称包含特殊字符或数字、则必须将异步镜像组名称用双引号("")括在方括号内。

注释：

当异步镜像组处于暂停状态时、不会尝试将数据从主卷复制到镜像对的二级卷。对异步镜像组主端的任何写入都会持久记录在其关联的镜像存储库卷中。恢复异步镜像组后、仅会将主卷中已修改的区域写入二级卷。

最低固件级别

7.84.接受采取后续行动

暂停SSD缓存

`susPEND ssdCache`命令会暂时停止对所有使用SSD缓存的卷的缓存。

支持的阵列

此命令将适用场景 任意单个存储阵列、包括E2700、E5600、E2800和E5700阵列、 只要安装了所有SMcli软件包、

角色

要在E2800或E5700存储阵列上执行此命令、您必须具有支持管理员角色。

环境

缓存停止时、系统会从基础卷处理主机读取、而不是从SSD缓存处理主机读取。

语法

```
suspend ssdCache [ssdCacheName]
```

参数

参数	**Description**
`ssdCache`	要暂停的SSD缓存的名称。将SSD缓存名称括在方括号([])中。如果SSD缓存名称包含特殊字符或数字、则必须将SSD缓存名称用双引号("")括在方括号内。

注释：

要重新启动缓存、请使用`reresume ssdCache`命令。

最低固件级别

7.84.接受采取后续行动

暂停同步镜像

使用`susPEND SyncMirror 主节点`命令可暂停同步镜像操作。

支持的阵列

此命令将适用场景 任意单个存储阵列、包括E2700、E5600、E2800和E5700阵列、 只要安装了所有SMcli软件包、

角色

要在E2800或E5700存储阵列上执行此命令、您必须具有存储管理员角色。

环境

> 在先前版本的此命令中、功能标识符为`remoteMirror`。此功能标识符不再有效、并替换为`SyncMirror`。

语法

```
suspend syncMirror (primary [primaryVolumeName]
primaries [primaryVolumeName1 ... primaryVolumeNameN)]
[writeConsistency=(TRUE | FALSE)]
```

Parameters

参数	Description
主卷	要暂停操作的主卷的名称。将卷名称括在方括号([])中。如果卷名称包含特殊字符或数字、则必须在方括号内用双引号("")将卷名称括起来。
主卷	要暂停操作的多个主卷的名称。所有卷都具有相同的属性。使用以下规则输入卷的名称： • 请将所有名称用方括号([])括起来。 • 使用空格分隔每个名称。 如果卷名称包含特殊字符或数字、请使用以下规则输入名称： • 请将所有名称用方括号([])括起来。 • 请将每个名称用双引号("")括起来。 • 使用空格分隔每个名称。
写入并发性	此参数用于定义此命令中标识的卷是位于写入一致性组中还是单独。对于同一写入一致性组中的卷、将此参数设置为`true`。对于单独的卷、将此参数设置为`false`。

注释：

如果将`writeConsistency`参数设置为`true`、则卷必须位于一个或多个写入一致性组中。此命令将暂停包含卷的所有写入一致性组。例如、如果卷A、B和C位于写入一致性组中、并且它们具有远程对等项A`、B’和C’、则命令：

```
suspend syncMirror volume ["A"] writeConsistency=TRUE
```

暂停A-A`、B-B`和C-C`。如果您的写入一致性组为1｛A、B、C｝、而写入一致性组为2｛D、E、F｝、则命令：

```
suspend syncMirror volumes ["A" "D"] writeConsistency=TRUE
```

暂停两个写入一致性组。

最低固件级别

6.10

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。