歡迎試用
Element Software

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software-123/try/task_use_demonode.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

歡迎試用 1
如需詳細資訊、請參閱 1
使用Element示範節點試用儲存功能 1

歡迎試用

深入瞭解協助您開始使用Element軟體的資源與工具。

- "隨需實驗室的私有雲端儲存靈活度與元素（需登入）"：本實驗介紹的概念包括無限制橫向擴充、保證工作負載效能、以及適用於執行Element軟體之儲存系統的儲存基礎架構自動化。
- "使用Element示範節點試用儲存功能"：Element示範節點是Element軟體的VMware虛擬機器版本、可讓您輕鬆展示NetApp HCI 許多VMware及SolidFire VMware產品的主要儲存功能。

如需詳細資訊、請參閱

- "「All Flash儲存資源」頁面SolidFire"

使用Element示範節點試用儲存功能

"Element示範節點" 是Element軟體的VMware虛擬機器（VM）版本、可讓您輕鬆展示NetApp HCI 許多VMware及SolidFire VMware產品的主要儲存功能。示範節點可讓開發人員針對Element API進行程式碼編寫、而無需實體硬體。它封裝成OVA檔案、可輕鬆部署VMware。

支援的功能：

Element示範節點僅供示範與開發工具使用。使用示範節點之前、請注意下列功能限制：

- Element示範節點不支援叢集。它只能作為單節點叢集運作。
- 它不支援元素升級。若要示範更新版本的Element、您應該安裝新的示範節點VM。
- 這並不是為了展現儲存效能。在展示節點上觀察到的效能、並不代表實體叢集的效能。
- 您無法將示範節點新增至NetApp HCI 不執行功能的叢SolidFire 集或不執行功能的叢集。
- 不支援VRF VLAN（支援標準標記的VLAN）。
- 不支援多磁碟機分片服務（MDSS）。
- 只有VMFS資料存放區才支援Element示範節點。不支援VVols。
- 硬體型組態和監控功能無法搭配示範節點使用。
- 每個Volume最多可支援10個快照。
- 每個節點/叢集最多可支援20個帳戶。
- 每個帳戶最多可支援100個磁碟區。
- 每個帳戶最多可支援200個vVols。
- 它最多支援100 GiB的Volume大小。
- 支援持續叢集限制3000 IOPS。

> 所有其他元素軟體限制均適用。如需詳細資料、請參閱最新的Element軟體版本資訊。

VM需求

- 240 GB總容量（VM的虛擬磁碟大小和數量無法變更。透過Hypervisor提供的任何其他儲存設備、都會被來賓作業系統忽略。）
- 60 GB根磁碟
- 完整配置/迫切歸零（一個30 GB中繼資料磁碟機或三個50 GB區塊磁碟機）或精簡配置/迫切歸零（建議）（一個30 GB中繼資料磁碟機或三個50 GB區塊磁碟機）
- 兩個vCPU（完全保留）
- 16-GB RAM（完全保留）
- 適用於所有磁碟的單一HBA、LSI Logic平行
- 兩個vNIC、都是vmxnet3（一個管理、一個儲存設備）

主機需求

- ESXi 6.0或6.5適用於Element示範節點11.7 VM
- ESXi 6.5適用於Element示範節點12和12、2 VM
- 適用於Element示範節點123 VM的ESXi 6.7和7.0
- 多核心64位元Intel®架構

下載Element示範節點

Element示範節點軟體是一組VMware檔案、已封裝在.ova檔案中。

在VMware ESXi上安裝Element示範節點

在VMware ESXi上安裝Element示範節點涉及下列工作：

- [Configure network interfaces]
- [Register the demo node on an ESXi server]
- [Start the demo node on an ESXi server]

設定網路介面

Element示範節點需要兩個獨立的虛擬機器網路。其中一種是儲存流量、另一種是管理流量。您應該設定儲存網路以支援巨型框架。

在ESXi伺服器上登錄展示節點

若要在ESXi伺服器上登錄Element示範節點、您應該使用vSphere Client來部署示範節點.ova檔案。

步驟

1. 登入vSphere Client、然後從詳細目錄面板中選取ESXi主機。
2. 選取*檔案*>*部署OVF範本*。

   部署OVF範本精靈隨即啟動。

3. 在「選取範本」頁面上、瀏覽至您下載的OVA檔案、然後選取「開啟」。
4. 選擇*下一步*。
5. 在「名稱與位置」頁面上、指定已部署範本的名稱與位置、然後選取*「下一步*」。
6. 在*選取資源*頁面上、瀏覽至您要執行範本的位置、然後選取*下一步*。
7. 驗證詳細資料、然後選取*下一步*。
8. 在Select storage（選擇儲存設備）頁面上、選取您要儲存虛擬機器檔案的位置、然後選取* Next*（下一步*）。
9. 在「選取網路」頁面上、將OVA檔案中使用的網路對應至庫存中的兩個獨立虛擬機器網路、然後選取*「下一步*」。
10. 在「準備完成」頁面上、確認您正在建立的虛擬機器詳細資料、然後選取「完成」。

> 示範節點部署可能需要幾分鐘的時間才能完成。

在**ESXi**伺服器上啟動展示節點

您應該啟動示範節點VM、以便透過VMware ESXi主控台存取元素。

步驟

1. 在vSphere Client中、選取您所建立的示範節點VM。
2. 選取*摘要*索引標籤以檢視此VM的詳細資料。
3. 選擇* Power On*（開機*）以啟動VM。
4. 選擇* Launch Web Console（啟動網路主控台）*。
5. 使用TUI來設定示範節點。如需詳細資訊、請參閱 "設定儲存節點"。

如何取得支援

Element示範節點是以盡力服務的志工為基礎提供。如需支援、請將您的問題張貼至 "Element示範節點論壇"。

如需詳細資訊、請參閱

- "「All Flash儲存資源」頁面SolidFire"
- "Element示範節點下載頁面（需登入）"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。