ぜひお試しください
Element Software

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/try/task_use_demonode.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ぜひお試しください 1
詳細については、こちらをご覧ください 1
Element のデモノードを使用してストレージ機能を試します 1

ぜひお試しください

Element ソフトウェアの導入に役立つリソースとツールをご紹介します。

- "Element によるプライベートクラウドストレージの柔軟性に関するラボオンデマンド（ログインが必要）"：このラボでは、 Element ソフトウェアを実行するストレージシステムに適用されるスケールアウトの概念について、制限やワークロードパフォーマンスの保証、ストレージインフラの自動化について説明します。
- "Element のデモノードを使用してストレージ機能を試します"： Element デモノードは、 VMware 仮想マシン版の Element ソフトウェアで、 NetApp HCI 製品と SolidFire 製品の主要なストレージ機能の多くを簡単にデモできます。

詳細については、こちらをご覧ください

- "SolidFire オールフラッシュストレージのリソースページ"

Element のデモノードを使用してストレージ機能を試します

"Element デモノード" は、 VMware の Virtual Machine （ VM ；仮想マシン）バージョンの Element ソフトウェアであり、 NetApp HCI と SolidFire 製品の主要なストレージ機能の多くを簡単にデモできます。開発者は、デモノードを使用することで、物理ハードウェアを必要とせずに Element API に対してコードを実行できます。VMware の導入を容易にする OVA ファイルとしてパッケージ化されています。

サポートされる機能：

Element デモノードは、デモおよび開発用のツールとしてのみ使用します。デモノードを使用する前に、次の機能上の制限事項に注意してください。

- Element デモノードはクラスタリングをサポートしていません。シングルノードクラスタとしてのみ機能します。
- Element のアップグレードはサポートされていません。Element の新しいバージョンのデモを行うには、新しいデモノード VM をインストールする必要があります。
- ストレージのパフォーマンスを示すことはその目的ではありません。デモノードで観察されたパフォーマンスからは、物理クラスタのパフォーマンスはわかりません。
- NetApp HCI クラスタまたは SolidFire クラスタにデモノードを追加することはできません。
- VRF VLAN はサポートされていません（標準のタグ付き VLAN がサポートされます）。
- マルチドライブスライスサービス（ MDSS ）はサポートされません。
- Element デモノードは、 VMFS データストアでのみサポートされます。VVOL はサポートされません。
- ハードウェアベースの構成と監視機能はデモノードでは動作しません。
- ボリュームあたり最大 10 個の Snapshot をサポートします。
- ノード / クラスタあたり最大 20 個のアカウントをサポートします。
- サポートされるアカウントあたりのボリューム数は最大 100 個です。

- サポートされる VVOL の数はアカウントあたり最大 200 個です。
- 最大ボリュームサイズが 100GiB に対応しています。
- サポートされるクラスタの上限は継続的に 3 、 000 IOPS です。

> Element ソフトウェアに関するその他の制限事項がすべて適用されます。詳細については、最新の Element ソフトウェアリリースノートを参照してください。

VM の要件

- 240 GB の合計容量（ VM の仮想ディスクのサイズと数は変更できません。ハイパーバイザーで提供された追加のストレージはゲスト OS で無視されます）。
- 60 GB のルートディスク
- シックプロビジョニング / eager-zeroed-thick （ 30 GB のメタデータドライブ 1 本または 50 GB のブロックドライブ 3 本）またはシンプロビジョニング / eager-zeroed-thick （ * 推奨）（ 30 GB のメタデータドライブ 1 本、または 50 GB のブロックドライブ 3 本）
- vCPU × 2 （フル予約）
- 16GB の RAM （完全にリザーブ）
- シングル HBA ：すべてのディスク、 LSI Logic パラレル
- 2 つの vNIC 、両方の vmxnet3 （ 1 つの管理、 1 つのストレージ）

ホストの要件

- Element デモノード 11.7 VM の ESXi 6.0 または 6.5
- Element デモノード 12.0 および 12.2 の VM の ESXi 6.5
- Elementデモノード12.5 VM用のESXi 6.7および7.0
- マルチコア 64 ビットインテル ® アーキテクチャー

Element のデモノードをダウンロード

Element のデモノードソフトウェアは、 .ova ファイルにパッケージ化された VMware ファイルのセットです。

VMware ESXi に Element デモノードをインストールします

VMware ESXi に Element デモノードをインストールするには、次のタスクを実行します。

- [Configure network interfaces]
- [Register the demo node on an ESXi server]
- [Start the demo node on an ESXi server]

ネットワークインターフェイスを設定

Element デモノードには、 2 つの仮想マシンネットワークが必要です。1 つはストレージトラフィック用で、もう 1 つは管理トラフィック用です。ジャンボフレームをサポートするようにストレージネットワークを設

定する必要があります。

ESXi サーバでデモノードを登録します

ESXi サーバに Element のデモノードを登録するには、 vSphere Client を使用して demo ノードの .ova ファイルを導入する必要があります。

手順

1. vSphere Client にログインし、インベントリパネルから ESXi ホストを選択します。
2. [* ファイル * （ File ）] > [* OVF テンプレートの展開（ Deploy OVF Template ）] を選択

   OVF テンプレートの展開ウィザードが起動します。

3. Select template * ページで、ダウンロードした OVA ファイルを参照し、 * Open * を選択します。
4. 「 * 次へ * 」を選択します。
5. [名前と場所 *] ページで、展開したテンプレートの名前と場所を指定し、 [次へ *] を選択します。
6. [リソースの選択 *] ページで、テンプレートを実行する場所を参照し、 [次へ *] を選択します。
7. 詳細を確認して、「 * 次へ * 」を選択します。
8. [ストレージの選択] ページで、仮想マシンファイルを保存する場所を選択し、 [次へ *] を選択します。
9. [ネットワークの選択 *] ページで、 OVA ファイルで使用されるネットワークをインベントリ内の 2 つの個別の仮想マシンネットワークにマップし、 [次へ *] を選択します。
10. [* Ready to Complete] （完了する準備ができました）ページで、作成する仮想マシンの詳細を確認し、 [* Finish （完了）] を選択します。

> デモノードの導入が完了するまでに数分かかることがあります。

ESXi サーバでデモノードを起動します

VMware ESXi コンソールから Element にアクセスするには、デモノード VM を起動する必要があります。

手順

1. vSphere Client で、作成したデモノード VM を選択します。
2. [Summary] * タブを選択して、この VM の詳細を表示します。
3. VM を起動するには、 * 電源オン * を選択します。
4. 「 Web コンソールの起動」を選択します。
5. TUI を使用して、デモノードを設定します。詳細については、を参照してください "ストレージノードを設定"。

サポートの利用方法

Element デモノードは、ベストエフォート型のボランティアベースで利用できます。サポートについては、に質問を投稿してください "Element のデモノードフォーラム"。

詳細については、こちらをご覧ください

- "SolidFire オールフラッシュストレージのリソースページ"
- "Element のデモノードのダウンロードページ（ログインが必要）"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。