试用
Element Software

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/try/task_use_demonode.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

试用 1
了解更多信息 1
使用 Element 演示节点试用存储功能 1

试用

了解有助于您开始使用 Element 软件的资源和工具。

- "Lab on Demand 借助 Element 实现私有云存储灵活性（需要登录）"：本实验室介绍了适用于运行 Element 软件的存储系统的无限制横向扩展，有保障的工作负载性能以及存储基础架构自动化等概念。
- "使用 Element 演示节点试用存储功能"： Element 演示节点是一个 VMware 虚拟机版本的 Element 软件，可轻松演示 NetApp HCI 和 SolidFire 产品的许多关键存储功能。

了解更多信息

- "SolidFire 全闪存存储资源页面"

使用 Element 演示节点试用存储功能

"Element 演示节点" 是 Element 软件的 VMware 虚拟机（ VM ）版本，可轻松演示 NetApp HCI 和 SolidFire 产品的许多关键存储功能。开发人员可以通过演示节点根据 Element API 编写代码，而无需使用物理硬件。它会打包为 OVA 文件，以便于 VMware 部署。

支持的功能：

Element 演示节点仅可用作演示和开发工具。在使用演示节点之前，请注意以下功能限制：

- Element 演示节点不支持集群。它仅用作单节点集群。
- 不支持 Element 升级。要演示较新版本的 Element ，您应安装一个新的演示节点 VM 。
- 它不用于演示存储性能。在演示节点上观察到的性能并不表示物理集群上的性能。
- 您不能向 NetApp HCI 或 SolidFire 集群添加演示节点。
- 不支持 VRF VLAN （支持标准带标记的 VLAN ）。
- 不支持多驱动器分区服务（ MDSS ）。
- 只有 VMFS 数据存储库才支持 Element 演示节点。不支持 VVOL 。
- 基于硬件的配置和监控功能不适用于演示节点。
- 它最多支持每个卷 10 个快照。
- 每个节点 / 集群最多支持 20 个帐户。
- 每个帐户最多支持 100 个卷。
- 每个帐户最多支持 200 个 VVOL 。
- 它支持的最大卷大小为 100 GiB 。
- 它支持 3000 IOPS 的持续集群限制。

所有其他 Element 软件限制均适用。有关详细信息，请参见最新的 Element 软件发行说明。

VM 要求

- 240 GB 总容量（无法更改虚拟机虚拟磁盘的大小和数量。子操作系统会忽略通过虚拟机管理程序提供的任何额外存储。）
- 60 GB 根磁盘
- 厚配置 / 主动置零（一个 30 GB 元数据驱动器或三个 50 GB 块驱动器）或精简配置 / 主动置零（ * 建议 * ）（一个 30 GB 元数据驱动器或三个 50 GB 块驱动器）
- 两个 vCPU （完全预留）
- 16 GB RAM （完全预留）
- 一个 HBA 用于所有磁盘， LSI Logic 并行
- 两个 vNIC ，两个均为 VMXNET3 （一个管理，一个存储）

主机要求

- 适用于 Element 演示节点 11.7 VM 的 ESXi 6.0 或 6.5
- 适用于 Element 演示节点 12.0 和 12.2 VM 的 ESXi 6.5
- 适用于 Element 演示节点 12.3 VM 的 ESXi 6.7 和 7.0
- 多核 64 位 Intel ® 架构

下载 Element 演示节点

Element 演示节点软件是一组 VMware 文件，这些文件已打包在一个 .ova 文件中。

在 VMware ESXi 上安装 Element 演示节点

在 VMware ESXi 上安装 Element 演示节点涉及以下任务：

- [Configure network interfaces]
- [Register the demo node on an ESXi server]
- [Start the demo node on an ESXi server]

配置网络接口

Element 演示节点需要两个单独的虚拟机网络。一个用于存储流量，另一个用于管理流量。您应将存储网络配置为支持巨型帧。

在 ESXi 服务器上注册演示节点

要在 ESXi 服务器上注册 Element 演示节点，您应使用 vSphere Client 部署演示节点 .ova 文件。

步骤

1. 登录到 vSphere Client ，然后从清单面板中选择 ESXi 主机。
2. 选择 * 文件 * > * 部署 OVF 模板 * 。

   此时将启动部署 OVF 模板向导。

3. 在 * 选择模板 * 页面上，浏览到您下载的 OVA 文件，然后选择 * 打开 * 。
4. 选择 * 下一步 * 。
5. 在 * 名称和位置 * 页面上，指定已部署模板的名称和位置，然后选择 * 下一步 * 。
6. 在 * 选择资源 * 页面上，浏览到要运行此模板的位置，然后选择 * 下一步 * 。
7. 验证详细信息，然后选择 * 下一步 * 。
8. 在选择存储页面上，选择要存储虚拟机文件的位置，然后选择 * 下一步 * 。
9. 在 * 选择网络 * 页面上，将 OVA 文件中使用的网络映射到清单中的两个独立虚拟机网络，然后选择 * 下一步 * 。
10. 在 * 准备完成 * 页面上，验证有关要创建的虚拟机的详细信息，然后选择 * 完成 * 。

> 完成演示节点部署可能需要几分钟时间。

在 **ESXi** 服务器上启动演示节点

您应启动演示节点 VM ，以便通过 VMware ESXi 控制台访问 Element 。

步骤

1. 在 vSphere Client 中，选择您创建的演示节点 VM 。
2. 选择 * 摘要 * 选项卡可查看有关此虚拟机的详细信息。
3. 选择 * 启动 * 以启动虚拟机。
4. 选择 * 启动 Web Console* 。
5. 使用 TUI 配置演示节点。有关详细信息，请参见 "配置存储节点"。

如何获取支持

Element 演示节点以尽力服务为基础提供。要获得支持，请将您的问题发布到 "Element 演示节点论坛"。

了解更多信息

- "SolidFire 全闪存存储资源页面"
- "Element 演示节点下载页面（需要登录）"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.