Cloud Volumes ONTAP の管理

Cloud Manager 3.6

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm36/task_connecting_to_otc.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cloud Volumes ONTAP の管理 1
Cloud Volumes ONTAP に接続しています 1
Cloud Volumes ONTAP ソフトウェアを更新しています 2
Cloud Volumes ONTAP システムの変更 8
Cloud Volumes ONTAP の状態の管理 12
AWS のリソースコストを監視する 13
ランサムウェアからの保護を強化 14
Cloud Manager に既存の Cloud Volumes ONTAP システムを追加 16
Cloud Volumes ONTAP 作業環境を削除する 16

Cloud Volumes ONTAP の管理

Cloud Volumes ONTAP に接続しています

Cloud Volumes ONTAP の高度な管理を実行する必要がある場合は、 OnCommand System Manager またはコマンドラインインターフェイスを使用します。

OnCommand System Manager に接続しています

Cloud Volumes ONTAP システム上で実行されるブラウザベースの管理ツールである OnCommand System Manager から Cloud Volumes ONTAP タスクを実行する必要がある場合があります。たとえば、 LUN を作成する場合は、 System Manager を使用する必要があります。

Cloud Manager にアクセスするコンピュータは、 Cloud Volumes ONTAP にネットワーク接続している必要があります。たとえば、 AWS または Azure の Jump ホストから Cloud Manager にログインする必要がある場合があります。

> 複数の AWS 可用性ゾーンに導入されている場合、 Cloud Volumes ONTAP HA 構成では、クラスタ管理インターフェイスにフローティング IP アドレスが使用されます。つまり、外部ルーティングは使用できません。同じルーティングドメインの一部であるホストから接続する必要があります。

手順

1. [作業環境] ページで、 System Manager で管理する Cloud Volumes ONTAP システムをダブルクリックします。
2. メニューアイコンをクリックし、 * Advanced > System Manager * をクリックします。
3. [* 起動 *] をクリックします。

   System Manager が新しいブラウザタブにロードされます。

4. ログイン画面で、 [ユーザー名] フィールドに「 * admin * 」と入力し、作業環境の作成時に指定したパスワードを入力して、 [* サインイン *] をクリックします。

System Manager コンソールがロードされます。これで、 Cloud Volumes ONTAP の管理に使用できるようになりました。

Cloud Volumes ONTAP CLI に接続しています

Cloud Volumes ONTAP CLI を使用すると、すべての管理コマンドを実行できます。高度なタスクを実行する場合や、 CLI を使用する場合に適しています。Secure Shell （ SSH ）を使用して CLI に接続できます。

SSH を使用して Cloud Volumes に接続するホスト ONTAP は、 Cloud Volumes ONTAP にネットワーク接続している必要があります。たとえば、 AWS または Azure の Jump ホストから SSH を使用する必要がある場合があります。

複数の AZS に導入されている場合、 Cloud Volumes ONTAP HA 構成では、クラスタ管理インターフェイスにフローティング IP アドレスが使用されます。これは、外部ルーティングが使用できないことを意味します。同じルーティングドメインの一部であるホストから接続する必要があります。

手順

1. Cloud Manager で、クラスタ管理インターフェイスの IP アドレスを特定します。
   a. [作業環境] ページで、 Cloud Volumes ONTAP システムを選択します。
   b. 右側のペインに表示されるクラスタ管理 IP アドレスをコピーします。
2. SSH を使用して、 admin アカウントを使用してクラスタ管理インターフェイスの IP アドレスに接続します。
   - 例 *

     次の図は、 PuTTY を使用した例を示しています。



3. ログインプロンプトで、 admin アカウントのパスワードを入力します。
   - 例 *

```
Password: ********
COT2::>
```

Cloud Volumes ONTAP ソフトウェアを更新しています

Cloud Manager には、現在の Cloud Volumes ONTAP リリースへのアップグレード、または Cloud Volumes ONTAP を以前のリリースにダウングレードするために使用できるいくつかのオプションがあります。ソフトウェアをアップグレードまたはダウングレードする前に、 Cloud Volumes ONTAP システムを準備する必要があります。

概要

Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP の新しいバージョンが利用可能になると、 Cloud Volumes ONTAP の作業環境に次の通知を表示します。



ページに表示される新しいバージョンの通知を示します。"]

この通知からアップグレードプロセスを開始できます。アップグレードプロセスを自動化するには、 S3 バケットからソフトウェアイメージを取得し、イメージをインストールしてから、システムを再起動します。詳細については、を参照してください [Upgrading Cloud Volumes ONTAP to the latest version]。

> HA システムの場合、 Cloud Manager のアップグレードプロセスの一環として HA メディエーターがアップグレードされることがあります。

ソフトウェアアップデートの詳細オプション

Cloud Manager には、 Cloud Volumes ONTAP ソフトウェアを更新するための次の高度なオプションも用意されています。

- 外部 URL のイメージを使用してソフトウェアを更新します

  このオプションは、 Cloud Manager が S3 バケットにアクセスしてソフトウェアをアップグレードできない場合、パッチが提供されている場合、またはソフトウェアを特定のバージョンにダウングレードする場合に役立ちます。

  詳細については、を参照してください [Upgrading or downgrading Cloud Volumes ONTAP by using an HTTP or FTP server]。

- システムの代替イメージを使用してソフトウェアを更新します

  このオプションを使用すると、代替ソフトウェアイメージをデフォルトイメージにすることで、以前のバージョンにダウングレードできます。このオプションは HA ペアでは使用できません。

  詳細については、を参照してください [Downgrading Cloud Volumes ONTAP by using a local image]。

Cloud Volumes ONTAP ソフトウェアの更新の準備

アップグレードまたはダウングレードを実行する前に、システムの準備ができていることを確認し、必要な設定変更を行う必要があります。

- [Planning for downtime]
- [Reviewing version requirements]
- [Suspending SnapMirror transfers]
- [Verifying that aggregates are online]

ダウンタイムの計画

シングルノードシステムをアップグレードする場合は、アップグレードプロセスによって、 I/O が中断される最長 25 分間システムがオフラインになります。

HA ペアのアップグレードは中断されません。無停止アップグレードでは、クライアントへのサービスを維持したまま、 HA ペアの両方のノードが同時にアップグレードされます。

バージョン要件の確認

アップグレードまたはダウングレード可能な ONTAP のバージョンは、システムで現在実行している ONTAP のバージョンによって異なります。

バージョン要件については、を参照してください "ONTAP 9 ドキュメント：「 Cluster update requirements"。

SnapMirror 転送の一時停止

Cloud Volumes ONTAP システムにアクティブな SnapMirror 関係がある場合は、 Cloud Volumes ONTAP ソフトウェアを更新する前に転送を一時停止することを推奨します。転送を一時停止すると、 SnapMirror の障害を防ぐことができます。デスティネーションシステムからの転送を一時停止する必要があります。

ここでは、 System Manager for Version 9.3 以降の使用方法について説明します。

手順

1. "System Manager にログインします。" デスティネーションシステムから作成します。
2. ［ * 保護 ］ > ［ 関係 * ］ の順にクリックします。
3. 関係を選択し、 * Operations > Quiesce * をクリックします。

アグリゲートがオンラインであることの確認

ソフトウェアを更新する前に、 Cloud Volumes ONTAP のアグリゲートがオンラインである必要があります。アグリゲートはほとんどの構成でオンラインになっている必要がありますが、オンラインになっていない場合はオンラインにしてください。

ここでは、 System Manager for Version 9.3 以降の使用方法について説明します。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 詳細設定 > 高度な割り当て * をクリックします。

2. アグリゲートを選択し、 * Info * をクリックして、状態がオンラインであることを確認します。



3. アグリゲートがオフラインの場合は、 System Manager を使用してアグリゲートをオンラインにします。
   a. "System Manager にログインします。"。
   b. ストレージ > アグリゲートとディスク > アグリゲート * をクリックします。
   c. アグリゲートを選択し、 * その他の操作 > ステータス > オンライン * をクリックします。

Cloud Volumes ONTAP を最新バージョンにアップグレードしています

Cloud Manager から最新バージョンの Cloud Volumes ONTAP に直接アップグレードできます。新しいバージョンが利用可能になると、 Cloud Manager から通知されます。

Cloud Volumes ONTAP システムでは、ボリュームやアグリゲートの作成などの Cloud Manager 操作を実行してはいけません。

このタスクについて

- シングルノードシステムをアップグレードする場合は、アップグレードプロセスによって、 I/O が中断される最長 25 分間システムがオフラインになります。
- HA ペアのアップグレードは中断されません。無停止アップグレードでは、クライアントへのサービスを維持したまま、 HA ペアの両方のノードが同時にアップグレードされます。

手順

1. [作業環境（ Working Environments ）] をクリックします。
2. 作業環境を選択します。

   新しいバージョンが使用可能になると、右側のペインに通知が表示されます。



ページに表示される新しいバージョンの通知を示します。"]

3. 新しいバージョンが利用可能な場合は、 * アップグレード * をクリックします。
4. [リリース情報] ページで、リンクをクリックして、指定したバージョンのリリースノートを読み、 [* 読み … *] チェックボックスをオンにします。
5. エンドユーザライセンス契約（ EULA ）ページで EULA を読んでから、「 * I read and approve the EULA * 」を選択します。
6. [レビューと承認] ページで、重要なメモを読み、 [* I understand … *] を選択して、 [* Go *] をクリックします。

Cloud Manager がソフトウェアのアップグレードを開始します。ソフトウェアの更新が完了したら、作業環境に対してアクションを実行できます。

SnapMirror 転送を一時停止した場合は、 System Manager を使用して転送を再開します。

HTTP または FTP サーバを使用した Cloud Volumes ONTAP のアップグレードまたはダウングレード

Cloud Volumes ONTAP ソフトウェアイメージを HTTP サーバまたは FTP サーバに配置し、 Cloud Manager からソフトウェアの更新を開始できます。このオプションは、 Cloud Manager が S3 バケットにアクセスしてソフトウェアをアップグレードできない場合、またはソフトウェアをダウングレードする場合に使用できます。

このタスクについて

- シングルノードシステムをアップグレードする場合は、アップグレードプロセスによって、 I/O が中断される最長 25 分間システムがオフラインになります。
- HA ペアのアップグレードは中断されません。無停止アップグレードでは、クライアントへのサービスを維持したまま、 HA ペアの両方のノードが同時にアップグレードされます。

手順

1. Cloud Volumes ONTAP ソフトウェアイメージをホストできる HTTP サーバまたは FTP サーバを設定します。
2. vPC への VPN 接続がある場合は、ご使用のネットワーク内の HTTP サーバまたは FTP サーバに Cloud Volumes ONTAP ソフトウェアイメージを配置できます。それ以外の場合は、 AWS の HTTP サーバまたは FTP サーバにファイルを配置する必要があります。
3. Cloud Volumes ONTAP 用に独自のセキュリティグループを使用する場合は、送信ルールで HTTP または FTP 接続が許可されていることを確認し、 Cloud Volumes ONTAP がソフトウェアイメージにアクセスできるようにします。

   事前定義された Cloud Volumes ONTAP セキュリティグループでは、デフォルトで発信 HTTP 接続と FTP 接続が許可されます。

4. からソフトウェアイメージを取得します "ネットアップサポートサイト"。
5. ソフトウェアイメージを、ファイルの提供元の HTTP サーバまたは FTP サーバ上のディレクトリにコピーします。
6. Cloud Manager の作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * Advanced > Update Cloud Volumes ONTAP * をクリックします。
7. アップデートソフトウェアページで、「 URL から利用可能なイメージを選択」を選択し、 URL を入力して「 * イメージの変更 * 」をクリックします。
8. [* Proceed](続行) をクリックして確定します

Cloud Manager がソフトウェアの更新を開始します。ソフトウェアの更新が完了したら、作業環境に対してアクションを実行できます。

SnapMirror 転送を一時停止した場合は、 System Manager を使用して転送を再開します。

ローカルイメージを使用した **Cloud Volumes ONTAP** のダウングレード

同一リリースファミリの以前のリリース（ 9.5 から 9.4 など）への Cloud Volumes ONTAP の移行は、ダウングレードと呼ばれます。新規クラスタまたはテストクラスタをダウングレードする場合は、サポートなしでダウングレードできますが、本番クラスタをダウングレードする場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

各 Cloud Volumes ONTAP システムには、実行中の現在のイメージとブート可能な代替イメージの 2 つのソフトウェアイメージを格納できます。Cloud Manager では、代替イメージをデフォルトイメージに変更できます。現在のイメージに問題が発生している場合は、このオプションを使用して以前のバージョンの Cloud Volumes ONTAP にダウングレードできます。

このダウングレードプロセスは、シングルクラウドボリューム ONTAP システムでのみ使用できます。HA ペアでは使用できません。このプロセスでは、 Cloud Volumes ONTAP システムが最大 25 分間オフラインになります。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 詳細設定 > Cloud Volumes ONTAP の更新 * をクリックします。
2. ソフトウェアの更新ページで、代替イメージを選択し、 * イメージの変更 * をクリックします。
3. [* Proceed](続行) をクリックして確定します

Cloud Manager がソフトウェアの更新を開始します。ソフトウェアの更新が完了したら、作業環境に対してアクションを実行できます。

SnapMirror 転送を一時停止した場合は、 System Manager を使用して転送を再開します。

Cloud Volumes ONTAP システムの変更

ストレージのニーズの変化に応じて、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスの構成を変更する必要がある場合があります。たとえば、従量課金制の設定を変更したり、インスタンスや VM のタイプを変更したり、別のサブスクリプションに移動したりできます。

Cloud Volumes ONTAP BYOL システムへのライセンスファイルのインストール

Cloud Manager がネットアップから BYOL ライセンスファイルを取得できない場合は、ご自身でファイルを取得し、 Cloud Manager に手動でアップロードして、 Cloud Volumes ONTAP システムにライセンスをインストールできるようにします。

手順

1. にアクセスします "ネットアップライセンスファイルジェネレータ" をクリックし、ネットアップサポートサイトのクレデンシャルでログインします。
2. パスワードを入力し、製品（ NetApp Cloud Volumes ONTAP BYOL for AWS * 、 * NetApp Cloud Volumes ONTAP BYOL for Azure * 、または * NetApp Cloud Volumes ONTAP BYOL HA for AWS * ）を選択してシリアル番号を入力し、プライバシーポリシーを読み、承認したことを確認してから、 * Submit * をクリックします。
   - 例 *



3. 電子メールまたは直接ダウンロードで serialnumber.nlf JSON ファイルを受信するかどうかを選択します。
4. Cloud Manager で、 Cloud Volumes ONTAP BYOL 作業環境を開きます。
5. メニューアイコンをクリックし、 * ライセンス * をクリックします。



6. [ライセンスファイルのアップロード *] をクリックします。
7. [* Upload] をクリックし、ファイルを選択します。

Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP システムに新しいライセンスファイルをインストールします。

Cloud Volumes ONTAP のインスタンスまたは仮想マシンタイプの変更

Cloud Volumes ONTAP を AWS または Azure で起動するときに、複数のインスタンスまたは仮想マシンタイプから選択できます。インスタンスまたは仮想マシンのタイプは、必要に応じてサイズが小さくなっているか、サイズが大きくなっていると判断した場合は、いつでも変更できます。

このタスクについて

- Cloud Volumes ONTAP が再起動されます。

  シングルノードシステムの場合、 I/O は中断されます。

  HA ペアの場合、変更は中断されません。HA ペアは引き続きデータを提供します。

- インスタンスまたは仮想マシンの種類を変更すると、 AWS または Azure のサービス料金に影響します。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * Change license or instance * for AWS をクリックするか、 * Change license or VM * for Azure をクリックします。
2. 従量課金制の構成を使用している場合は、オプションで別のライセンスを選択できます。
3. インスタンスまたは仮想マシンのタイプを選択し、チェックボックスを選択して変更の影響を確認し、 * OK * をクリックします。

Cloud Volumes ONTAP が新しい設定でリブートします。

従量課金制の構成を切り替える

従量課金制の Cloud Volumes ONTAP システムを起動した後は、ライセンスを変更することで、いつでも Explore 、 Standard 、 Premium の構成を変更できます。ライセンスを変更すると、未フォーマット時の容量制限が増減し、別の EC2 インスタンスタイプまたは Azure 仮想マシンタイプから選択できます。

従量課金制ライセンスの切り替えについては、次の点に注意してください。

- Cloud Volumes ONTAP が再起動されます。

  シングルノードシステムの場合、 I/O は中断されます。

  HA ペアの場合、変更は中断されません。HA ペアは引き続きデータを提供します。

- インスタンスまたは仮想マシンの種類を変更すると、 AWS または Azure のサービス料金に影響します。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * Change license or instance * for AWS をクリックするか、 * Change license or VM * for Azure をクリックします。
2. ライセンスタイプとインスタンスタイプまたは仮想マシンタイプを選択し、チェックボックスを選択して変更の影響を確認し、 * OK * をクリックします。

Cloud Volumes ONTAP は、新しいライセンス、インスタンスタイプ、仮想マシンタイプ、またはその両方を使用してリブートします。

代替クラウドボリューム **ONTAP** 構成への移行

従量課金制サブスクリプションと BYOL サブスクリプションの間、または単一の Cloud Volumes ONTAP システムと HA ペアの間で移行する場合は、新しいシステムを導入してから、既存のシステムから新しいシステムにデータを複製できます。

手順

1. 新しい Cloud Volumes ONTAP の作業環境を作成します。

   "AWS での Cloud Volumes ONTAP の起動"

2. "1 回限りのデータレプリケーションを設定します" レプリケートする必要がある各ボリュームのシステム間。
3. 終了した Cloud Volumes ONTAP システムを終了します ニーズ "元の作業環境を削除します"。

ストレージ仮想マシン名の変更

Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP 用の Storage Virtual Machine （ SVM ）に自動的に名前を付けます。厳密な命名規則がある場合は、 SVM の名前を変更できます。たとえば、 ONTAP クラスタの SVM の名前を一致させることができます。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 情報 * をクリックします。
2. SVM 名の右側にある Edit アイコンをクリックします。



3. SVM 名の変更ダイアログボックスで、 SVM 名を変更し、 * 保存 * をクリックします。

Cloud Volumes ONTAP のパスワードの変更

Cloud Volumes ONTAP にはクラスタ管理者アカウントが含まれています。必要に応じて、 Cloud Manager からこのアカウントのパスワードを変更できます。

> System Manager または CLI を使用して admin アカウントのパスワードを変更しないでください。パスワードは Cloud Manager に反映されません。その結果、 Cloud Manager はインスタンスを適切に監視できません。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 詳細設定 > パスワードの設定 * をクリックします。
2. 新しいパスワードを 2 回入力し、 [保存] をクリックします。

   新しいパスワードは、最後に使用した 6 つのパスワードのうちの 1 つと異なるものにする必要があります。

C4.4XLarge および C4.8XLarge インスタンスのネットワーク MTU の変更

デフォルトでは、 Cloud Volumes ONTAP は、 CS4.4XLarge インスタンスまたは AWS の C4.8XLarge インスタンスを選択した場合に、 9,000 MTU （ジャンボフレームとも呼ばれます）を使用するように設定されています。ネットワーク設定に適している場合は、ネットワーク MTU を 1,500 バイトに変更できます。

9,000 バイトのネットワーク最大伝送ユニット（ MTU ）は、特定の構成で可能な最大ネットワークスループットを提供できます。

同じ vPC 内のクライアントが Cloud Volumes ONTAP システムと通信し、それらのクライアントの一部またはすべてが 9,000 MTU をサポートしている場合は、 9,000 MTU を選択することを推奨します。トラフィックが vPC から発信されると、パケットの断片化が発生し、パフォーマンスが低下する可能性があります。

VPC 外のクライアントまたはシステムが Cloud Volumes ONTAP システムと通信する場合は、ネットワーク MTU を 1,500 バイトにすることをお勧めします。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 詳細設定 > ネットワーク利用率 * をクリックします。
2. [* 標準 *] または [* ジャンボフレーム *] を選択します。
3. [変更（ Change ）] をクリックします。

複数の AWS の HA ペアに関連付けられているルーティングテーブルの変更 AZS

HA ペアのフローティング IP アドレスへのルートを含む AWS ルーティングテーブルを変更できます。この処

理は、新しい NFS または CIFS クライアントが AWS の HA ペアにアクセスする必要がある場合に実行できます。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 情報 * をクリックします。
2. * ルートテーブル * をクリックします。
3. 選択したルーティングテーブルのリストを変更し、 * 保存 * をクリックします。

Cloud Manager は AWS 要求を送信してルートテーブルを変更します。

Cloud Volumes ONTAP の状態の管理

Cloud Manager から Cloud Volumes ONTAP を停止して起動し、クラウドコンピューティングコストを管理できます。

Cloud Volumes ONTAP の自動シャットダウンのスケジュール設定

特定の時間間隔で Cloud Volumes ONTAP をシャットダウンして、コンピューティングコストを削減できます。これを手動で行う代わりに、 Cloud Manager を設定して、システムを自動的にシャットダウンし、特定の時間に再起動することができます。

Cloud Volumes ONTAP システムの自動シャットダウンをスケジュールする際、アクティブなデータ転送が実行中の場合のシャットダウンは延期されます。転送が完了すると、 Cloud Manager によってシステムがシャットダウンされます。

このタスクでは、 HA ペアの両方のノードの自動シャットダウンをスケジューリングします。

手順

1. 作業環境で、時計アイコンをクリックします。

2. シャットダウンスケジュールを指定します。

   a. システムを毎日、平日、週末、またはこれら 3 つのオプションの組み合わせでシャットダウンするかどうかを選択します。

   b. システムをオフにするタイミングと、オフにする期間を指定します。

      - 例 *

      次の図は、毎週土曜日の午前 0 時にシステムをシャットダウンするように Cloud Manager に指示するスケジュールを示しています48 時間。Cloud Manager は、毎週月曜日の午前 0 時にシステムを再起動します

3. [保存（ Save ）] をクリックします。

Cloud Manager はスケジュールを保存します。時計アイコンが変化して、スケジュールが設定されたことを示します。

Cloud Volumes ONTAP を停止しています

Cloud Volumes ONTAP を停止すると、計算コストの発生を抑えることができ、ルートディスクとブートディスクの Snapshot が作成されます。これはトラブルシューティングに役立ちます。

HA ペアを停止すると、 Cloud Manager は両方のノードをシャットダウンします。

手順

1. 作業環境で、 * 電源オフ * アイコンをクリックします。

2. Snapshot を作成するオプションを有効にしておくと、システムのリカバリが可能になります。
3. [オフにする *] をクリックします。

   システムの停止には、最大数分かかる場合があります。システムは、後で [作業環境] ページから再起動できます。

AWS のリソースコストを監視する

Cloud Manager では、 AWS での Cloud Volumes ONTAP の実行に関連するリソースコストを確認できます。また、ネットアップの機能を使用してストレージコストを削減し、どれだけのコストを節約したかを確認することもできます。

ページを更新すると、 Cloud Manager によってコストが更新されます。最終的なコストの詳細については、AWS を参照してください。

ステップ

1. Cloud Manager から AWS からコスト情報を取得できることを確認します。
   a. Cloud Manager に権限を提供する IAM ポリシーに次の操作が含まれていることを確認します。

```
"ce:GetReservationUtilization",
"ce:GetDimensionValues",
"ce:GetCostAndUsage",
"ce:GetTags"
```

これらのアクションは最新のに含まれています "Cloud Manager ポリシー"。これらの権限は、NetApp Cloud Central から自動的に導入された新しいシステムに含まれます。

b. "* WorkingEnvironmentId* タグをアクティブにします"。

AWS のコストを追跡するために、 Cloud Manager はコスト割り当てタグを Cloud Volumes ONTAP インスタンスに割り当てます。最初の作業環境を作成したら、 * WorkingEnvironmentId * タグをアクティブ化します。ユーザ定義のタグは、請求とコスト管理のコンソールでアクティブ化するまでは AWS 請求レポートに表示されません。

2. 作業環境ページで Cloud Volumes ONTAP 作業環境を選択し、コスト * をクリックします。

ボリュームでコスト削減機能を有効にしている場合、過去数カ月のコストと、ネットアップによる年間削減量が表示されます。

次の図は、コストページの例を示しています。



ランサムウェアからの保護を強化

ランサムウェア攻撃は、ビジネス時間、リソース、評判を低下させる可能性があります。Cloud Manager では、ランサムウェアに対応したネットアップソリューションを実装できます。これにより、可視化、検出、修復のための効果的なツールが提供されま

す。

手順

1. 作業環境で、「 * ランサムウェア * 」アイコンをクリックします。



2. ネットアップのランサムウェア向けソリューションを導入する：

   a. Snapshot ポリシーが有効になっていないボリュームがある場合は、 * Snapshot ポリシーのアクティブ化 * をクリックします。

      NetApp Snapshot テクノロジは、ランサムウェアの修復に業界最高のソリューションを提供します。リカバリを成功させるには、感染していないバックアップからリストアすることが重要です。Snapshot コピーは読み取り専用であり、ランサムウェアによる破損を防止します。単一のファイルコピーまたは完全なディザスタリカバリソリューションのイメージを作成する際の単位を提供することもできます。

   b. FPolicy のアクティブ化 * をクリックして ONTAP の FPolicy ソリューションを有効にします。これにより、ファイルの拡張子に基づいてファイル操作をブロックできます。

      この予防ソリューションは、ランサムウェア攻撃からの保護を強化する一般的なランサムウェアファイルタイプをブロックします。



Cloud Manager に既存の Cloud Volumes ONTAP システムを追加

既存の Cloud Volumes ONTAP システムを検出して Cloud Manager に追加できます。これは、 Cloud Manager システムが使用不能になり、新しいシステムを起動したが、最近の Cloud Manager バックアップからすべての Cloud Volumes ONTAP システムをリストアできなかった場合に実行できます。

Cloud Volumes ONTAP 管理者ユーザアカウントのパスワードを知っている必要があります。

手順

1. 作業環境ページで、 * 作業環境の追加 * をクリックします。
2. 検出で、 * Cloud Volumes ONTAP * を選択します。

3. [Region] ページで、インスタンスが実行されているリージョンを選択し、インスタンスを選択します。
4. [資格情報] ページで、 Cloud Volumes ONTAP 管理者ユーザーのパスワードを入力し、 [* 移動] をクリックします。

Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスをテナントに追加します。

Cloud Volumes ONTAP 作業環境を削除する

Cloud Volumes ONTAP システムは、 AWS や Azure からではなく、 Cloud Manager から削除することをお勧めします。たとえば、 AWS からライセンスを取得した Cloud Volumes ONTAP インスタンスを終了すると、別のインスタンスにライセンスキーを使用できなくなります。ライセンスをリリースするには、作業環境を Cloud Manager から削除する必要があります。

作業環境を削除すると、 Cloud Manager はインスタンスを終了し、ディスクとスナップショットを削除します。

> Cloud Volumes ONTAP インスタンスでは、 AWS からの偶発的な終了を防止するために、終端保護が有効になっています。ただし、 AWS から Cloud Volumes ONTAP インスタンスを終了する場合は、 AWS CloudFormation コンソールに移動して、インスタンスのスタックを削除する必要があります。スタック名は、作業環境の名前です。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 削除 * をクリックします。
2. 作業環境の名前を入力し、 * 削除 * をクリックします。

   作業環境を削除するには、最大 5 分かかります。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.