# 複数サーバシャーシの統合に関する問題

## OnCommand Insight

NetApp
June 16, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/oncommand-insight/dwh/viewing-hosts-and-adapters-consolidation-issues.html on June 16, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

複数サーバシャーシの統合に関する問題 . . . . . 1
ホストとアダプタの統合に関する問題の表示 . . . . . 1
ストレージアレイの統合に関する問題の表示 . . . . . 3
スイッチの統合に関する問題の表示 . . . . . 4

# 複数サーバシャーシの統合に関する問題

ホスト、アダプタ、SANスイッチ、およびストレージアレイについて報告するコネクタを表示できます。また、オブジェクトについてレポートするさまざまなコネクタを表示し、プライマリコネクタ（オブジェクトに対して選択されたコネクタ）を識別することもできます。

## ホストとアダプタの統合に関する問題の表示

ホストとその関連アダプタについて報告されるデータは、Inventoryデータマートから取得されます。

### 手順

1. Data Warehouseポータルにログインします `https://hostname/dwh`、ここで `hostname` は、OnCommand Insight Data Warehouseがインストールされているシステムの名前です。
2. 左側のナビゲーションペインで、*トラブルシューティング*をクリックします。
3. セクションで、[Hosts and Adapters]*をクリックします。

> この例の構成は有効な構成ではありません。プリンシパルコネクタと使用可能なコネクタがlocalhostにあることから、Insight ServerとDWHが同じサーバにインストールされていることがわかります。この例の目的は、統合テーブルを理解することです。

# Hosts and Adapters Consolidation

Filter

| Host GUID | Host Name | Host IP | Adapter GUID | Adapter WWN | Principal Connector | Available Connectors | Insight ID | Insight Change Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | Agassi | 192.1.168.71 | | | localhost (1) | localhost (1) | 9927 | 11/18/10 1:36 PM |
| | | | 576 | 40:A0:00:00:00:00:00:84 | localhost (1) | localhost (1) | 9928 | 11/18/10 1:36 PM |
| | | | 577 | 40:A0:00:00:00:00:00:85 | localhost (1) | localhost (1) | 9930 | 11/18/10 1:36 PM |
| 305 | AI_Host1 | 192.1.168.88 | | | localhost (1) | localhost (1) | 12254 | 11/18/10 1:38 PM |
| | | | 597 | 40:A0:00:00:00:00:01:05 | localhost (1) | localhost (1) | 12255 | 11/18/10 1:38 PM |
| 306 | AI_Host2 | 192.1.168.89 | | | localhost (1) | localhost (1) | 12257 | 11/18/10 1:38 PM |
| | | | 598 | 40:A0:00:00:00:00:01:06 | localhost (1) | localhost (1) | 12258 | 11/18/10 1:38 PM |
| 307 | AI_Host3 | 192.1.168.90 | | | localhost (1) | localhost (1) | 12260 | 11/18/10 1:38 PM |

すべてのホストとアダプタについて、ホストとアダプタについて報告するコネクタごとに行が作成され、ホストとアダプタの取得元であるプライマリコネクタも表示されます。ホストとアダプタの場合のみ、あるコネクタから報告されるホストのアダプタが別のコネクタから報告されることがあります。

各コネクタのホスト/アダプタのOnCommand Insight 変更時刻を確認することもできます。このパラメータを使用すると、ホスト/アダプタがOnCommand Insight で更新された日時と、同じホスト/アダプタが他のOnCommand Insight サーバで更新された日時を検出できます。

4. 必要に応じて、テキストの一部を入力して* Filter をクリックし、このビューでデータをフィルタリングします。フィルタをクリアするには、 Filter ボックスのテキストを削除し、 Filter *をクリックします。ホスト名、ホストIP、アダプタWWN、またはOnCommand Insight オブジェクトIDでフィルタリングできます。

   フィルタでは大文字と小文字が区別されます。

5. 次のデータを確認します。
   - *ホストGUID *

     このタイプの統合デバイス（ホスト）のグローバル一意識別子

   - * ホスト名 *

Data Warehouseに表示される統合ホストの名前

- *ホストIP *

  統合ホストのIPアドレス

- *アダプタGUID *

  ホストアダプタのグローバル一意識別子

- *アダプタWWN *

  ホストアダプタのWWN

- プリンシパルコネクタ

  データの実際のソースであったOnCommand Insight コネクタの名前

- 使用可能なコネクタ

  統合ホスト/アダプタが存在するすべてのOnCommand Insight コネクタ

- * Insight ID *

  関連するレポートコネクタの統合ホスト/アダプタのOnCommand Insight ID

- * Insight Change Time *

  ホスト/アダプタのOnCommand Insight で更新が行われたとき、および同じホスト/アダプタが他のOnCommand Insight サーバで更新されたとき

6. コネクタの詳細を取得するには、コネクタをクリックします。

   コネクタに関する次の情報が表示されます。

   - ホスト名
   - そのコネクタに対して最後にData Warehouseジョブが実行された日時
   - そのコネクタから最後に変更を受信した日時
   - そのコネクタが参照しているOnCommand Insight サーバーのバージョン

# ストレージアレイの統合に関する問題の表示

ストレージアレイについて報告されるデータは、Inventoryデータマートから取得されます。すべてのストレージアレイについて、ストレージアレイについて報告するコネクタごとに行が表示され、各アレイの作成元であるプライマリコネクタも表示されます。

## 手順

1. Data Warehouseポータルにログインします `https://hostname/dwh`、ここで `hostname` は、OnCommand Insight Data Warehouseがインストールされているシステムの名前です。

2. 左側のナビゲーションペインで、*トラブルシューティング*をクリックします。
3. シャーシ統合*セクションで、* SANストレージアレイ*をクリックします。
4. 必要に応じて、このビューでデータをフィルタリングするには、[フィルタ]ボックスにテキストの一部を入力し、**[フィルタ]***をクリックします。フィルタをクリアするには、**[フィルタ]**ボックスのテキストを削除し、[フィルタ]*をクリックします。フィルタには、ストレージ名、ストレージIP、ベンダーモデル、OnCommand Insight オブジェクトIDを使用できます。

   フィルタでは大文字と小文字が区別されます。

5. 次のデータを確認します。
   - * GUID *

     このタイプの統合デバイス（ストレージアレイ）のグローバル一意識別子

   - * 名前 *

     Data Warehouseに表示される統合ストレージアレイの名前

   - * IP *

     統合ストレージアレイのIPアドレス

   - ベンダーおよびモデル

     統合ストレージアレイを販売するベンダーの名前とメーカーのモデル番号

   - プリンシパルコネクタ

     データの実際のソースであったOnCommand Insight コネクタの名前

   - 使用可能なコネクタ

     統合ストレージ・アレイが存在するすべてのOnCommand Insight コネクタ

   - * Insight ID *

     プリンシパルコネクタが配置されているOnCommand Insight シャーシ上の統合ストレージアレイのID

   - * Insight Change Time *

     ストレージアレイのOnCommand Insight で更新が行われた日時、および同じストレージアレイが他のOnCommand Insight サーバで更新された日時

# スイッチの統合に関する問題の表示

スイッチについて報告されるデータは、Inventoryデータマートから取得されます。すべてのスイッチについて、スイッチについて報告するコネクタごとに行が表示され、各スイッチの取得元であるプライマリコネクタも表示されます。

## 手順

1. Data Warehouseポータルにログインします `https://hostname/dwh`、ここで `hostname` は、OnCommand Insight Data Warehouseがインストールされているシステムの名前です。
2. 左側のナビゲーションペインで、[*トラブルシューティング]をクリックします。
3. Chassis Consolidation（シャーシ統合）セクションで、 SAN Switches（SANスイッチ）*をクリックします。
4. 必要に応じて、テキストの一部を入力して* Filter をクリックし、このビューでデータをフィルタリングします。フィルタをクリアするには、**[**フィルタ（**Filter**）**]**ボックスをクリアし、[フィルタ（Filter）]*をクリックします。フィルタには、スイッチ名、スイッチIP、ベンダーモデル、またはOnCommand Insight オブジェクトIDを使用できます。

   フィルタでは大文字と小文字が区別されます。

5. 次のデータを確認します。
   - * GUID *

     このタイプの統合デバイス（ストレージアレイ）のグローバル一意識別子

   - * 名前 *

     Data Warehouseで表示される統合ストレージアレイの名前

   - * IP *

     統合ストレージアレイのIPアドレス

   - ベンダーおよびモデル

     統合ストレージアレイを販売するベンダーの名前とメーカーのモデル番号

   - **WWN**

     統合スイッチのWWN

   - プリンシパルコネクタ

     データの実際のソースであったOnCommand Insight コネクタの名前

   - 使用可能なコネクタ

     統合ストレージ・アレイが存在するすべてのOnCommand Insight コネクタ

   - * Insight ID *

     プリンシパルコネクタが配置されているOnCommand Insight シャーシ上の統合ストレージアレイのID

   - * Insight Change Time *

     ストレージアレイのOnCommand Insight で更新が行われた日時、および同じストレージアレイが他のOnCommand Insight サーバで更新された日時

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。