# 回滚无副本过渡项目

## ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/copy-free/task_running_manual_steps_for_rolling_back_transition.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

回滚无副本过渡项目 . . . . . 1
手动回滚过渡 . . . . . 2

# 回滚无副本过渡项目

如果要在提交过渡后的聚合之前无副本过渡的任何阶段还原到 7- 模式，则可以回滚过渡。回滚是一项手动操作。您可以使用 7- 模式过渡工具生成回滚时必须执行的手动步骤。

- 您必须确保集群上未运行任何卷或聚合过渡操作。

  您可以使用 `job show -jobtype transition` 命令。

- 不能提交任何 7- 模式聚合。

  > 即使提交了一个 7- 模式聚合，也无法执行回滚。

- 目标集群节点不能处于接管模式。

步骤

1. 单击 * 回滚预检 * 以验证项目是否符合回滚条件。

   如果预检报告了问题，则必须手动修复这些问题并重新运行预检操作。例如，如果您在预生产测试期间创建了任何新卷或 LUN ，则必须手动删除它们。

2. 单击 * 生成回滚步骤 * 以生成成功回滚必须执行的手动步骤列表。
3. 单击 * 另存为 CSV* 以将手动步骤保存在文件中。

   您可以从文件复制回滚命令并运行这些命令。

4. 根据决定回滚的过渡阶段，执行所需的手动步骤：

   - * 导入或预生产测试阶段 *
     i. 在集群上运行回滚命令，然后单击 * 确认 * 。
     ii. 将 7- 模式磁盘架连接到 7- 模式控制器，手动验证布线，然后单击 * 确认 * 。
     iii. 在 7- 模式控制器上运行回滚命令，然后单击 * 确认 * 。
     iv. 从操作历史记录选项卡查看应用于 SVM 的配置。
     v. 从 SVM 中手动删除此工具应用的所有配置。
   - * 布线阶段 *
     i. 将 7- 模式磁盘架连接到 7- 模式控制器，手动验证布线，然后单击 * 确认 * 。

     您必须确保 7- 模式布线与项目开始时的布线方式一致。

     > 您应使用 Config Advisor 验证布线。

     i. 在 7- 模式控制器上运行回滚命令，然后单击 * 确认 * 。
     ii. 从 SVM 中手动删除此工具应用的所有配置。

     您可以从操作历史记录选项卡查看应用于 SVM 的配置。

- * 导出阶段 *
  i. 在 7- 模式控制器上运行回滚命令，然后单击 * 确认 * 。
  ii. 从 SVM 中手动删除此工具应用的所有配置。

      您可以从操作历史记录选项卡查看应用于 SVM 的配置。

- * SVM 配置阶段 *

  从 SVM 中手动删除此工具应用的所有配置。

  您可以从操作历史记录选项卡查看应用于 SVM 的配置。

回滚过渡的手动步骤

5. 完成所有手动步骤后，单击 7- 模式过渡工具中的 * 验证 7- 模式 * 以验证 7- 模式控制器是否已准备好提供数据。

# 手动回滚过渡

## 如果决定回滚过渡，则必须在集群和 7- 模式系统上执行一些手动步骤。7- 模式过渡工具会生成手动回滚步骤列表。

回滚步骤因您决定回滚的阶段而异。如果您决定在导入操作成功后回滚，则必须执行此任务中的所有步骤。如果您决定在早期阶段回滚，则必须执行以下部分步骤。

步骤

1. 登录到集群。
2. 如果任何过渡后的卷处于 SnapMirror 关系中，请选择以下操作之一：
   - 如果过渡后的卷是 SnapMirror 关系的目标，请删除 SnapMirror 关系： + ` * snapmirror delete -destination-path *destination-path* -source-path *source-path**`
   - 如果过渡后的卷是 SnapMirror 关系的源，请释放 SnapMirror 关系： ` * snapmirror release -destination -path destination-path -source-path source-path*`
3. 在集群中，验证过渡后的卷上是否未运行以下操作：
   a. 卷移动操作： + ` * volume move show*`
   b. LUN 移动操作： + ` * lun move show*`
   c. LUN 复制操作： + ` * lun copy show*`
4. 对所有 7- 模式聚合执行回滚：
   a. 登录到诊断权限级别： + ` * 设置 -privilege diagnostic*`
   b. 使用 `storage transition revert start` 命令将聚合还原到 7- 模式状态。

      此命令需要其他参数，例如过渡项目 ID 和聚合属性。您应使用完整命令以及由 7- 模式过渡工具生成的参数及其值。

   c. 验证所有已过渡的聚合是否已成功回滚： + ` * storage transition revert show-status*`

成功回滚后，聚合的 `status-code` 字段将显示为 `revert_complete` 。

5. 将目标集群节点中的磁盘所有权重新分配给 7- 模式控制器：
   a. 为 7- 模式控制器分配磁盘所有权： + ` * disk assign – disk *disk_id* – s *system_id* -force true*`
   b. 验证是否已将磁盘所有权分配给 7- 模式控制器：

      ` * 存储磁盘 show -fields owner-id*`

6. 从 SVM 中删除 7- 模式 LIF ：

   ` * 网络接口删除 -vserver *svm_name* -lif *lif_name**`

7. 从诊断权限级别删除目标集群节点上的无副本过渡限制：

   ` * 存储过渡预提交 end -session-id *transition_project_id**`

   您也可以在回滚操作完成且 7- 模式控制器正常运行后执行此步骤。

8. 使用以下诊断权限级别命令删除有关目标集群节点的过渡项目信息：

   ` * 存储过渡清除信息 -session-id *transition_project_id**`

   您也可以在回滚操作完成且 7- 模式控制器正常运行后执行此步骤。

9. 如果在导出并暂停操作期间在集群节点上禁用了磁盘所有权自动分配，请启用它：

   ` * 存储磁盘分配 -auto true*`

10. 手动删除该工具已过渡到目标 SVM 的所有配置。

    您可以查看 SVM 配置和导入操作的结果，了解有关此工具过渡的配置的信息。

11. 从目标集群节点中卸下磁盘架，然后将其重新连接到 7- 模式控制器。

    您应使用 Config Advisor 工具验证布线。

12. 如果更改了任何 7- 模式磁盘架 ID 以解决与目标集群节点的磁盘架 ID 冲突，请手动将其更改为旧 ID 并重新启动磁盘架，以使新 ID 生效。
13. 将源 7- 模式控制器启动至正常模式。
14. 从一个源 7- 模式控制器中，启用接管功能：

    ` * cf enable*`

15. 如果在导出并暂停操作期间禁用了聚合 Snapshot 副本的自动删除，请启用它：

    ` * options snap autodelete *aggr_name* on*`

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.