場地調查與規劃工作表範例
ONTAP

NetApp
June 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-fli/san-migration/reference_sample_site_survey_and_planning_worksheet.html on June 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

場地調查與規劃工作表範例 1
場地調查與規劃工作表範例 1
站台調查與規劃工作表聯絡人索引標籤 1
站台調查與規劃工作表問卷索引標籤 1
站台調查與規劃工作表切換標籤 3
站台調查與規劃工作表來源儲存設備索引標籤 3
站台調查與規劃工作表的「目的地儲存裝置」索引標籤 4
站台調查與規劃工作表的主機索引標籤 5
Site Survey and Planning工作表HBA and Zone Information（HBA與區域資訊）索引標籤 5
站台調查與規劃工作表來源LUN索引標籤 6
站台調查與規劃工作表儲存群組索引標籤 7
站台調查與規劃工作表LUN詳細資料索引標籤 7
站台調查與規劃工作表NetApp LUN配置索引標籤 9
站台調查與規劃工作表移轉排程索引標籤 9
站台調查與規劃工作表Aggregate Status索引標籤 10
Site Survey and Planning工作表FAS 單「Config」（組態）索引標籤 10
站台調查與規劃工作表SDS CLI指令碼索引標籤 11

場地調查與規劃工作表範例

場地調查與規劃工作表範例

在移轉方法的分析與規劃階段、您需要使用「站台調查與規劃」工作表來記錄現有的組態、目標組態、落差和補救計畫。

本節提供場地調查與規劃試算表應包含的資訊類型範例。建議使用下列索引標籤：

- 聯絡人
- 問卷
- 交換器
- 儲存設備（來源）
- 儲存設備（目的地）
- 主機
- HBA與區域資訊
- 來源LUN
- 儲存群組
- LUN詳細資料
- NetApp LUN配置
- 移轉排程
- Aggregate狀態
- 部分組態FAS
- SDS CLI指令碼

站台調查與規劃工作表聯絡人索引標籤

在您的「站台調查與規劃」工作表中、您應該設定包含移轉專案聯絡資訊的索引標籤。

以下是如何設定「聯絡人」索引標籤的範例。

移轉專案聯絡資訊					
資源名稱	組織	專案角色	辦公室電話	行動電話	電子郵件

站台調查與規劃工作表問卷索引標籤

在您的「站台調查與規劃」工作表中、您應該有一個索引標籤、其中包含初始移轉問卷的移轉專案資訊。

以下是如何設定「問卷」索引標籤的範例。

移轉專案資訊		
專案類型	叢集資料移轉 其他	
資料移轉目標	&#91；目標&#93；	
來源裝置	儲存設備：[儲存設備類型] 不可以裝置數量：[No陣列數] 資源隨需配置：需求為：Yes（是）；否	列舉所有裝置
用戶端裝置	作業系統：[OS版本] SAN開機：Yes（是）= No（否） MPIO：[MPIO版本] HBA：[HBA廠商、機型、韌體]	
網路交換器	廠商： 機型： 韌體： 不可以連接埠數量：	
目前的通訊協定	FCP iSCSI	
Volume Manager	廠商： 產品： 版本：	
目的地裝置（儲存設備）	儲存設備：[儲存設備] 不可以[數量] 資源隨需配置：需求為：Yes（是）；否	對於此服務、僅限NetApp檔案管理器

移轉專案資訊		
要移轉的資料量（TB）	&#91；資料量&#93；	摘要與詳細資料（每個來源裝置）
LUN數量	&#91；LUN數量&#93；	摘要與詳細資料（每個來源裝置）
資料重組	[]是[]否	客戶是否希望在移轉過程中、將磁碟區/目錄/資料夾/檔案移至不同的資料結構？
中斷期預期	中斷時間 預先定義的是彈性的 標準維護時段原則：[Info]	可用的中斷次數與持續時間。請列出維護時段（如果有）。
完成所需的時間範圍	&#91；完成所需時間範圍：#93；&#91；時間敏感度&#93；	
其他相關資訊	&#91；其他相關資訊&#93；	
客戶組織名稱與位置（城市與州）		

站台調查與規劃工作表切換標籤

在「站台調查與規劃」工作表中、您應該設定包含移轉交換器資訊的索引標籤。

以下是如何設定切換參數索引標籤的範例。

交換器							
目前	NetApp推薦	主機名稱	IP位址	廠商	模型	網路名稱	VSAN/網域
韌體	韌體	C9506-1-A	10.x.x.x	Cisco	9506	產品A	10.

站台調查與規劃工作表來源儲存設備索引標籤

在「站台調查與規劃」工作表中、您應該有一個索引標籤、其中包含移轉來源儲存裝置的相關資訊。

以下是如何設定來源儲存裝置索引標籤的範例。

儲存系統				
陣列名稱	IP位址	廠商	陣列模型	微碼韌體/ ONTAP 功能
AMS2100	10.x.x.x	Hitachi	AMS 2100	0893/B-X
AMS2100	10.x.x.x	Hitachi	AMS 2100	0893/B-X
AMS2100	10.x.x.x	Hitachi	AMS 2100	0893/B-X
AMS2100	10.x.x.x	Hitachi	AMS 2100	0893/B-X

儲存系統				
控制器/節點	連接埠名稱	WWPN	網路名稱	目標類型
控制器0	0A	50060E80xxxxxxxx	正式作業架構A	來源
控制器0	0E	50060E80xxxxxxxx	正式作業架構B	來源
控制器1.	1A.	50060E80xxxxxxxx	正式作業架構A	來源
控制器1.	1E	50060E80xxxxxxxx	正式作業架構A	來源

站台調查與規劃工作表的「目的地儲存裝置」索引標籤

在您的「站台調查與規劃」工作表中、您應該有一個索引標籤、其中包含目的地儲存裝置的相關資訊。

儲存系統					
叢集名稱	IP位址	陣列模式	ONTAP	Vserver	連接埠類型
DataMig-cDOT	10.x.x.x	FAS8080	8.3.1	資料	目標
DataMig-cDOT	10.x.x.x	FAS8080	8.3.1	資料	目標
DataMig-cDOT	10.x.x.x	FAS8080	8.3.1	DataMig-01	啟動器
DataMig-cDOT	10.x.x.x	FAS8080	8.3.1	DataMig-01	啟動器

儲存系統				
連接埠名稱	LIF名稱	WWPN	網路名稱	目標類型
0C	偏移1	20：01：00：a0：98：2f：xx：xx	產品A	目標
0D	偏移2.	20：01：00：a0：98：2f：xx：xx	產品B	目標
0A	不適用	50：0A：09：81：00：xx：xx：xx	產品A	目標
0B	不適用	50：0A：09：81：00：xx：xx：xx	產品B	目標

以下是如何設定「目的地儲存裝置」索引標籤的範例。

站台調查與規劃工作表的主機索引標籤

在「站台調查與規劃」工作表中、您應該設定包含移轉專案主機資訊的索引標籤。

以下是如何設定「主機」索引標籤的範例。

主機							
目前	• NetApp推薦*	主機名稱	驅動程式	韌體	Huk	MPIO	SnapDrive
SnapManager	即時修復程式	DM-rx200s6-21					
		DM-rx200s6-22					
		DM-rx200s6-20					

Site Survey and Planning工作表HBA and Zone Information（HBA與區域資訊）索引標籤

在「站台調查與規劃」工作表中、您應該設定一個索引標籤、其中包含HBA和區域資訊的相關資訊。

以下是如何設定HBA和區域資訊索引標籤的範例。

網路詳細資料			
主機名稱	說明	WWPN	網路名稱
DM-rx200s6-21	HBA0	21：00：00：24：ff：xx：xx：xx：xx	產品A
DM-rx200s6-21	HBA1	21：00：00：24：ff：xx：xx：xx：xx	產品B

網路詳細資料			
VSAN/網域	連接埠號碼	移轉前的區域成員資格	移轉後的區域成員資格
10.	FC2/3	rx21_AMS2100	rx21_flicDOT
10.	FC2/3	rx21_AMS2100	rx21_flicDOT

站台調查與規劃工作表來源**LUN**索引標籤

在「站台調查與規劃」工作表中、您應該設定一個索引標籤、其中包含來源LUN的相關資訊。

以下是如何設定來源LUN索引標籤的範例。

來源**LUN**				
遮罩LUN	儲存群組名稱	主機LUN ID	陣列LUN ID	厚/薄
UID	DM-rx200s6-21	0	30	厚
60060e801046b96004f2bf460000001e	DM-rx200s6-21	1.	14	厚
60060e801046b96004f2bf460000000e	DM-rx200s6-21	2.	15	厚

來源**LUN**				
所有LUN .2a	自訂首碼	LUN名稱	UID	起始區段
分割區偏移		LUN30		
368050176	0	LUN14		

來源**LUN**				
33619968	0	LUN15		

站台調查與規劃工作表儲存群組索引標籤

在您的「站台調查與規劃」工作表中、您應該有一個索引標籤、其中包含儲存群組的相關資訊。

以下是如何設定「儲存群組」索引標籤的範例。

儲存群組			
來源	目的地	主機名稱	儲存群組
WWPN	igroup命令	DM-rx200s6-21	DM-rx200s6-21
21：00：00：24：ff：30：14：C5221：00：24：ff：30：14：c4	「igroup create -ostype" windows `-protocol' FCP `-vserver' datamig `-igroup' dm-rx200s6-21 `-initiator’21：00：00：24：ff：30：14：c4、21：00：24：ff：30：14：c5	DM-rx200s6-22	DM-rx200s6-22
21：00：00：24：ff：30：04：8521：00：24：ff：30：04：84	「igroup create -ostype" Linux「-Protocol」FCP「-vserver」datamig「-igroup」dm-rx200s6-22「-initiator」21：00：24：ff：30：04：85、21：00：24：ff：30：04：84	DM-rx200s6-20	DM-rx200s6-20

站台調查與規劃工作表**LUN**詳細資料索引標籤

在「站台調查與規劃」工作表中、您應該有一個索引標籤、其中包含LUN詳細資料的相關資訊。

以下是如何設定LUN詳細資料索引標籤的範例。

LUN詳細資料				
來源	主機名稱	儲存群組	作業系統	叢集式

LUN詳細資料				
儲存控制器	DM-rx200s6-21	DM-rx200s6-21	Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter	否
AMS2100	DM-rx200s6-22	DM-rx200s6-22	Red Hat Enterprise Linux Server版本5.10	否
AMS2100	DM-rx200s6-20	DM-rx200s6-20	ESXi 5.5.0 build：1331820	否
AMS2100	DM-rx200s6-20	DM-rx200s6-20	ESXi 5.5.0 build：1331820	否

LUN詳細資料				
來源	掛載點	實體磁碟機編號	連接埠	匯流排
目標	C：	PHYSICALDRIVE0	2.	0
0	/	SDA	0	0
0	BootLUN_Datastore	NAA.60060e801046b96004f2bf4600000014	0	0
0	VM_Datastore	NAA.60060e801046b96004f2bf4600000015	0	0

LUN詳細資料				
來源	LUN	PG80 SN	pg83 SN / UID	LUN大小（GB）
開始偏移	0		60060e801046b96004f2bf460000001e	40
0	0		60060e801046b96004f2bf4600000010	20
	0		60060e801046b96004f2bf4600000014	20
	1.		60060e801046b96004f2bf4600000015	40

LUN詳細資料				
來源	LUN類型	一致	自訂字首（區塊）	自訂字首（位元組）
	Windows	一致	0	0
	Linux	一致	0	0
	VMware	一致	0	0
	VMware	一致	0	0

站台調查與規劃工作表NetApp LUN配置索引標籤

在「站台調查與規劃」工作表中、您應該設定一個索引標籤、其中包含LUN配置的資訊。

以下是如何設定NetApp LUN配置索引標籤的範例。

NetApp LUN資訊						
儲存控制器	Aggregate	Volume名稱	Volume大小	Volume保證	SnapReserve	LUN名稱

NetApp LUN資訊						
S/N	LUN類型	自訂首碼	LUN說明	GB大小	LUN保留	部分保留

NetApp LUN資訊						
Volume自動調整大小	抓取自動刪除	igroup	LUN ID	主機類型	磁碟機代號	主機

站台調查與規劃工作表移轉排程索引標籤

在您的「站台調查與規劃」工作表中、您應該有一個索引標籤、其中包含移轉排程的相關資訊。

以下是如何設定「移轉排程」索引標籤的範例。

移轉排程							
移轉日期	主機	作業系統	應用程式	儲存控制器	LUN UID	LUN大小	狀態

站台調查與規劃工作表Aggregate Status索引標籤

在您的「站台調查與規劃」工作表中、您應該有一個索引標籤、其中包含有關您Aggregate狀態的資訊。

以下是如何設定Aggregate Status索引標籤的範例。

NetApp Aggregate資訊					
控制器	Aggregate	總大小（GB）	已用容量（GB）	可用（GB）	上一頁的「建置」

Site Survey and Planning工作表FAS 單「Config」（組態）索引標籤

在您的「場地調查與規劃」工作表中、您應該有一個索引標籤、其中包含FAS 有關您的一套系統的資訊。

以下是如何設定FAS 「還原組態」標籤的範例。

叢集名稱	叢集管理**IP**位址	提供叢集管理認證	系統管理程式主機**ONTAP**	
			* IP位址*	提供認證資料

網路連接埠					
節點	介面名稱	連接埠類型	連接埠速度	VLAN名稱/ ID	IFGRP

SVM名稱	類型	通訊協定	**Aggregate**	**SVM**根**Volume**

SVM	**Volume**	**Aggregate**	尺寸	**SAN**
			* LUN名稱*	* LUN大小*

SVM網路介面					
SVM	介面名稱	介面角色	IP位址/子網路遮罩	主節點/主連接埠	容錯移轉群組

SVM FCP目標連接埠					
SVM	FCP連接埠名稱	WWPN	WWNN	主節點	主連接埠

節點**FCP**啟動器連接埠					
節點名稱	FCP連接埠名稱	WWPN	WWN	主節點	主連接埠

站台調查與規劃工作表SDS CLI指令碼索引標籤

在「站台調查與規劃」工作表中、您應該有一個索引標籤、其中包含SDS CLI指令碼的相關資訊。

以下是如何設定SDS CLI指令碼索引標籤的範例。

控制器1	控制器2
Vol尺寸vol0 aggr0 108 g	
SnapReserve bootcampvol 0	
SnapReserve vol0 20	
快照自動刪除bootcampvol	
Snapautodete bootcampvol承諾試用	
Snapautodete bootcampvol觸發Volume	
Snapautodete bootcampvol target自由空間20	
Snapautodete bootcampvolvol defer_delete user_reated	
快照自動刪除vol0	
Snapautodete vol0承諾試用	
Snapautodete vol0觸發Volume	
Snapautodete vol0 target可用空間20	
Snapautodete vol0 defer_delete user_已 建立	
開啟Vol autossize bootcampvol	
Vol自動調整vol0開啟	
Vol選項bootcampvolvol te_first volVolume擴充	
Vol選項bootcampvolvol分數保留100	

控制器1	控制器2
Vol選項vol0 te_first volVolume擴充	
Vol選項vol0分數保留100	
qtree安全性/vol/bootcampvol UNIX	
qtree安全性/vol/vol0 NTFS	
Snapsched bootcampvol0 0	
Snapsched vol0 0 2 6@8、12、16、20	
由於LUN未對應至iGroup、因此針對/vol/qavol_narayan/testlun跳過#LUN對應。	
由於LUN未對應至iGroup、因此針對/vol/bootcampvol/dm25_boot_LUN跳過#LUN對應。	
由於LUN未對應至iGroup、因此針對/vol/bootcampvol/dm25_data1_LUN跳過#LUN對應。	
由於LUN未對應至iGroup、因此針對/vol/bootcampvol/dm25_data2_LUN跳過#LUN對應。	
由於LUN未對應至iGroup、因此針對/vol/bootcampvol/dm26_boot_LUN跳過#LUN對應。	
由於LUN未對應至iGroup、因此針對/vol/bootcampvol/dm26_data1_LUN跳過#LUN對應。	
由於LUN未對應至iGroup、因此針對/vol/bootcampvol/dm26_data2_LUN跳過#LUN對應。	
由於LUN未對應至iGroup、因此針對/vol/bootcampvol/dm27_boot_LUN跳過#LUN對應。	
由於LUN未對應至iGroup、因此針對/vol/bootcampvol/dm27_data1_LUN跳過#LUN對應。	

控制器**1**	控制器**2**
由於LUN未對應至iGroup、因此針對/vol/bootcampvol/dm27_data2_LUN跳過#LUN對應。	

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。