節點和主機
ONTAP Select

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-select/task_cli_upgrade_esxi65.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

節點和主機 1
將VMware ESXi升級至6.5版及更高版本 1

節點和主機

將**VMware ESXi**升級至**6.5**版及更高版本

如果您是在ONTAP Select VMware ESXi上執行VMware ESXi、可以將ESXi軟體從先前支援的版本升級至ESXi 6.5或6.7。在升級之前、您應該先瞭解程序、然後選擇適當的升級程序。

開始之前

在裝載ONTAP Select 某個叢集的Hypervisor上升級ESXi軟體之前、您應該先準備並選擇適合您環境的升級程序。

> 如果您選擇升級至VMware ESXi 6.5、則應升級至ESXi U2（版本號是82253）或更新版本。使用ESXi 6.5 U1可能會因為已知的VMware錯誤而導致虛擬機器故障。

熟悉如何升級**VMware ESXi**

升級ESXi軟體是VMware所說明及支援的程序。Hypervisor升級程序是使用ONTAP Select 過程中較大規模升級的一部分。如需詳細資訊、請參閱VMware文件升級ESXi主機。

選擇升級程序

有多種升級程序可供使用。您應根據下列條件選擇適用的程序：

- 支援單節點和多節點叢集的叢集大小。ONTAP Select
- 無論是否使用部署公用程式、都能使用ONTAP Select VMware部署升級。

> 您應該選取使用部署管理公用程式的升級程序。

使用部署管理公用程式執行ESXi升級是較為一般且彈性的選項。不過、部署無法使用或無法使用時、可能會有一些執行個體。例如ONTAP Select 、舊版的VMware ESXi和Deploy管理公用程式不支援升級至ESXi 6.5。

如果您使用這些較早版本並嘗試升級、ONTAP Select 則無法將該虛擬機器開機的狀態也會保留下來。在此情況下、您必須選取不使用Deploy的升級程序。如需詳細資訊、請參閱* 1172198*。

升級部署管理公用程式

在使用Deploy公用程式執行升級程序之前、您可能需要升級部署執行個體。一般而言、您應該升級至最新版的部署。至少您必須使用部署2.5或更新版本。Deploy公用程式必須支援ONTAP Select 您所使用的版本。如ONTAP Select 需詳細資訊、請參閱《發行說明》。

更新程序完成後

如果您選取使用Deploy公用程式的升級程序、則應該在所有節點升級後、使用Deploy執行叢集重新整理作業。如需詳細資訊、請參閱重新整理部署叢集組態。

使用Deploy升級單節點叢集

您可以將部署管理公用程式當作程序的一部分、來升級裝載ONTAP Select 一個VMware單節點叢集的VMware ESXi Hypervisor。

您必須使用部署2.5版或更新版本。

步驟

1. 以系統管理員帳戶使用SSH登入部署公用程式CLI。
2. 將節點移至離線狀態。

   範例「節點停止-叢集名稱<叢集名稱>-節點名稱<節點名稱>」

3. 使用ONTAP Select VMware提供的程序、將執行VMware的Hypervisor主機升級至ESXi 6.5或6.7。

   如需詳細資訊、請參閱「開始前_」。

4. 將節點移至線上狀態。

   範例「節點啟動-叢集名稱<叢集名稱>-節點名稱<節點名稱>」

5. 節點出現後、請確認叢集正常運作。

   範例

   ```
   ESX-1N::> cluster show
   Node Health Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   sdot-d200-011d true true
   ```

您應該使用部署管理公用程式來執行叢集重新整理作業。

使用Deploy升級多節點叢集

您可以將部署管理公用程式當作程序的一部分、來升級裝載ONTAP Select 一個VMware多節點叢集的VMware ESXi Hypervisor。

您必須使用部署2.5版或更新版本。

您必須為叢集中的每個節點執行此升級程序、一次只能執行一個節點。如果叢集包含四個以上的節點、您應該先依序升級每個HA配對中的節點、然後再繼續下一個HA配對。

步驟

1. 以系統管理員帳戶使用SSH登入部署公用程式CLI。
2. 將節點移至離線狀態。

   範例「節點停止-叢集名稱<叢集名稱>-節點名稱<節點名稱>」

3. 使用ONTAP Select VMware提供的程序、將執行VMware的Hypervisor主機升級至ESXi 6.5或6.7。

   如需詳細資訊、請參閱準備升級VMware ESXi。

4. 將節點移至線上狀態。

   範例「節點啟動-叢集名稱<叢集名稱>-節點名稱<節點名稱>」

5. 節點啟動後、請確認已啟用儲存容錯移轉、而且叢集正常運作。

   範例

```
ESX-2N_I2_N11N12::> storage failover show
Takeover
Node Partner Possible State Description
-------------- -------------- -------- ---------------------------
sdot-d200-011d sdot-d200-012d true Connected to sdot-d200-012d
sdot-d200-012d sdot-d200-011d true Connected to sdot-d200-011d
2 entries were displayed.
ESX-2N_I2_N11N12::> cluster show
Node Health Eligibility
--------------------- ------- ------------
sdot-d200-011d true true
sdot-d200-012d true true
2 entries were displayed.
```

您必須為ONTAP Select 使用於叢集中的每個主機執行升級程序。升級所有ESXi主機之後、您應該使用部署管理公用程式來執行叢集重新整理作業。

無需部署即可升級單節點叢集

您無需ONTAP Select 使用部署管理公用程式、即可升級VMware ESXi Hypervisor、將其裝載於一個單節點叢集。

步驟

1. 登入ONTAP 到畫面上的指令行介面、然後停止節點。
2. 使用VMware vSphere、確認ONTAP Select 已關閉VMware vCenter虛擬機器。
3. 使用ONTAP Select VMware提供的程序、將執行VMware的Hypervisor主機升級至ESXi 6.5或6.7。

   如需詳細資訊、請參閱準備升級VMware ESXi。

4. 使用VMware vSphere存取vCenter並執行下列動作：
   a. 將磁碟機新增至ONTAP Select 物件虛擬機器。
   b. 開啟ONTAP Select 支援的物件虛擬機器。
   c. 以系統管理員帳戶使用SSH登入ONTAP SNetApp CLI。

5. 節點出現後、請確認叢集正常運作。

   範例

```
ESX-1N::> cluster show
Node Health Eligibility
--------------------- ------- ------------
sdot-d200-011d true true
```

您應該使用部署管理公用程式來執行叢集重新整理作業。

無需部署即可升級多節點叢集

無需ONTAP Select 使用部署管理公用程式、您就能升級裝載一個包含VMware ESXi多節點叢集的VMware ESXi Hypervisor。

您必須為叢集中的每個節點執行此升級程序、一次只能執行一個節點。如果叢集包含四個以上的節點、您應該先依序升級每個HA配對中的節點、然後再繼續下一個HA配對。

步驟

1. 登入ONTAP 到畫面上的指令行介面、然後停止節點。
2. 使用VMware vSphere、確認ONTAP Select 已關閉VMware vCenter虛擬機器。
3. 使用ONTAP Select VMware提供的程序、將執行VMware的Hypervisor主機升級至ESXi 6.5或6.7。

   如需詳細資訊、請參閱「開始前_」。

4. 使用VMware vSphere存取vCenter並執行下列動作：
   a. 將磁碟機新增至ONTAP Select 物件虛擬機器。
   b. 開啟ONTAP Select 支援的物件虛擬機器。
   c. 以系統管理員帳戶使用SSH登入ONTAP SNetApp CLI。
5. 節點啟動後、請確認已啟用儲存容錯移轉、而且叢集正常運作。

   範例

```
ESX-2N_I2_N11N12::> storage failover show
Takeover
Node Partner Possible State Description
-------------- -------------- -------- ---------------------------
sdot-d200-011d sdot-d200-012d true Connected to sdot-d200-012d
sdot-d200-012d sdot-d200-011d true Connected to sdot-d200-011d
2 entries were displayed.
ESX-2N_I2_N11N12::> cluster show
Node Health Eligibility
--------------------- ------- ------------
sdot-d200-011d true true
sdot-d200-012d true true
2 entries were displayed.
```

您必須為ONTAP Select 使用於叢集中的每個主機執行升級程序。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。