Prüfung von S3-Ereignissen

ONTAP 9

NetApp
December 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/s3-audit/index.html on December 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Prüfung von S3-Ereignissen . . . 1
- Prüfung von S3-Ereignissen . . . 1
- Planen einer S3-Audit-Konfiguration . . . 2
- Erstellung und Aktivierung einer S3-Audit-Konfiguration . . . 5
- Buckets für S3-Auditing auswählen . . . 6
- Ändern einer S3-Audit-Konfiguration . . . 7
- Zeigt S3-Audit-Konfigurationen an . . . 8

Prüfung von S3-Ereignissen

Prüfung von S3-Ereignissen

Ab ONTAP 9.10.1 können Daten- und Managementereignisse in ONTAP S3 Umgebungen geprüft werden. Die S3-Audit-Funktion ähnelt den vorhandenen NAS-Audit-Funktionen. Zudem können S3- und NAS-Audits in einem Cluster nebeneinander bestehen.

Wenn Sie eine S3-Audit-Konfiguration auf einer SVM erstellen und aktivieren, werden S3-Ereignisse in einer Protokolldatei aufgezeichnet. Die Sie können die folgenden zu protokollierenden Ereignisse angeben:

- Objektzugriff (Daten) Ereignisse

  GetObject, PutObject und DeleteObject

- Management-Ereignisse

  PutBucket und DeleteBucket

Das Protokollformat ist JavaScript Object Notation (JSON).

Der kombinierte Grenzwert für S3- und NFS-Audit-Konfigurationen beträgt 50 SVMs pro Cluster.

Das folgende Lizenzpaket ist erforderlich:

- Core Bundle für ONTAP S3-Protokoll und Storage

Weitere Informationen finden Sie unter "Funktionsweise des ONTAP-Prüfprozesses".

Garantierte Audits

S3- und NAS-Audits sind standardmäßig gewährleistet. ONTAP garantiert, dass alle prüffähigen Bucket-Zugriffsereignisse aufgezeichnet werden, selbst wenn ein Node nicht verfügbar ist. Ein angeforderter Bucket-Vorgang kann erst abgeschlossen werden, wenn der Prüfdatensatz für diesen Vorgang im Staging-Volume auf persistentem Storage gespeichert wird. Wenn Audit-Datensätze nicht in den Staging-Dateien übergeben werden können, entweder aufgrund von unzureichendem Speicherplatz oder wegen anderer Probleme, werden Client-Vorgänge verweigert.

Speicherplatzanforderungen für Auditing

Im ONTAP-Auditersystem werden die Audit-Datensätze zunächst in binären Staging-Dateien auf einzelnen Knoten gespeichert. Sie werden in regelmäßigen Abständen konsolidiert und in benutzerlesbare Ereignisprotokolle umgewandelt, die im Verzeichnis der Auditereignisse für die SVM gespeichert sind.

Die Staging-Dateien werden in einem dedizierten Staging-Volume gespeichert, das von ONTAP beim Erstellen der Audit-Konfiguration erstellt wird. Es gibt ein Staging-Volume pro Aggregat.

In der Überwachungskonfiguration müssen ausreichend Platz vorhanden sein:

- Für die Staging-Volumes in Aggregaten, die geprüfte Buckets enthalten

- Für das Volume, das das Verzeichnis enthält, in dem konvertierte Ereignisprotokolle gespeichert werden.

Sie können die Anzahl der Ereignisprotokolle und damit den verfügbaren Speicherplatz im Volume mit einer von zwei Methoden zum Erstellen der S3-Überwachungskonfiguration steuern:

- Eine numerische Begrenzung; die `-rotate-limit` Parameter steuert die minimale Anzahl von Überwachungsdateien, die beibehalten werden müssen.
- Ein Zeitlimit; das `-retention-duration` Parameter steuert den maximalen Zeitraum, in dem Dateien aufbewahrt werden können.

In beiden Parametern können nach dem Überschreiten der Konfiguration ältere Audit-Dateien gelöscht werden, um Platz für neuere zu schaffen. Für beide Parameter ist der Wert 0, was bedeutet, dass alle Dateien gepflegt werden müssen. Um ausreichend Platz zu gewährleisten, empfiehlt es sich daher, einen der Parameter auf einen Wert ohne Null zu setzen.

Aus Gründen der garantierten Prüfung kann es nicht möglich sein, neue Audit-Daten zu erstellen, wenn der für Audit-Daten verfügbare Speicherplatz vor dem jeweiligen Rotationslimit überschritten wird, was zu einem Ausfall des Clients, der auf Daten zugreift, führt. Daher muss die Auswahl dieses Werts und des Platzes, der für die Prüfung zugewiesen wird, sorgfältig ausgewählt werden, und Sie müssen auf Warnungen über den verfügbaren Speicherplatz des Auditsystems reagieren.

Weitere Informationen finden Sie unter "Grundlegende Prüfungskonzepte".

Planen einer S3-Audit-Konfiguration

Sie müssen eine Reihe von Parametern für die S3-Überwachungskonfiguration angeben oder die Standardeinstellungen akzeptieren. Insbesondere sollten Sie berücksichtigen, welche Protokollrotationsparameter dazu beitragen, ausreichend freien Speicherplatz zu gewährleisten.

Siehe **`vserver object-store-server audit create`** Man page für Syntax Details.

Allgemeine Parameter

Es gibt zwei erforderliche Parameter, die Sie beim Erstellen der Überwachungskonfiguration angeben müssen. Es gibt außerdem drei optionale Parameter, die Sie angeben können.

Informationstyp	Option	Erforderlich
SVM Name Name der SVM, auf der die Audit-Konfiguration erstellt werden soll. Die SVM muss bereits vorhanden und für S3 aktiviert sein.	`-verserver` *`svm_name`*	Ja.

Zielpfad protokollieren Gibt an, wo die konvertierten Audit-Protokolle gespeichert werden. Der Pfad muss auf der SVM bereits vorhanden sein. Der Pfad kann bis zu 864 Zeichen lang sein und muss über Lese-/Schreibberechtigungen verfügen. Wenn der Pfad nicht gültig ist, schlägt der Befehl für die Prüfungskonfiguration fehl.	`-destination` *`text`*	Ja.
Kategorien von Ereignissen zur Prüfung Folgende Ereigniskategorien können geprüft werden: • Data GetObject, PutObject und DeleteObject Ereignisse • Management-Events „PutBucket“ und „DeleteBucket“ Standardmäßig werden nur Datenereignisse geprüft.	`-events {data|management}, …`	Nein

Sie können einen der folgenden Parameter eingeben, um die Anzahl der Audit-Log-Dateien zu steuern. Wenn kein Wert eingegeben wird, bleiben alle Protokolldateien erhalten.

Informationstyp	Option	Erforderlich
Log-Dateien Rotationsgrenze Legt fest, wie viele Audit-Log-Dateien gespeichert werden sollen, bevor die älteste Protokolldatei ausgedreht wird. Wenn Sie beispielsweise einen Wert von 5 eingeben, werden die letzten fünf Protokolldateien beibehalten. Der Wert 0 gibt an, dass alle Protokolldateien aufbewahrt werden. Der Standardwert ist 0.	`-rotate-limit` *`integer`*	Nein
Dauer der Protokolldateien Legt fest, wie lange eine Protokolldatei aufbewahrt werden kann, bevor sie gelöscht wird. Wenn Sie beispielsweise einen Wert von 5d0h0m eingeben, werden Protokolle gelöscht, die älter als 5 Tage sind. Der Wert 0 gibt an, dass alle Protokolldateien aufbewahrt werden. Der Standardwert ist 0.	`-retention duration` *`integer_time`*	Nein

Parameter für die Drehung des Prüfprotokolls

Sie können Prüfprotokolle basierend auf Größe oder Zeitplan drehen. Standardmäßig werden Auditprotokolle auf der Grundlage der Größe gedreht.

Drehen Sie Protokolle basierend auf der Protokollgröße

Wenn Sie die Standard-Protokollrotation-Methode und die Standard-Protokollgröße verwenden möchten, müssen Sie keine spezifischen Parameter für die Protokollrotation konfigurieren. Die Standard-Protokollgröße beträgt 100 MB.

Wenn Sie die Standardprotokollgröße nicht verwenden möchten, können Sie das konfigurieren `-rotate -size` Parameter zum Festlegen einer benutzerdefinierten Protokollgröße.

Wenn Sie die Drehung auf Basis einer Protokollgröße zurücksetzen möchten, können Sie die Einstellung mit dem folgenden Befehl aufheben `-rotate-schedule-minute` Parameter:

```
vserver audit modify -vserver svm_name -destination / -rotate-schedule-minute -
```

Protokolle nach einem Zeitplan drehen

Wenn Sie die Prüfprotokolle nach einem Zeitplan drehen möchten, können Sie die Protokollrotation mithilfe der zeitbasierten Rotationsparameter in beliebiger Kombination planen.

- Wenn Sie zeitbasierte Rotation verwenden, wird das angezeigt `-rotate-schedule-minute` Parameter muss angegeben werden.
- Alle anderen zeitbasierten Rotationsparameter sind optional.
  - `-rotate-schedule-month`
  - `-rotate-schedule-dayofweek`
  - `-rotate-schedule-day`
  - `-rotate-schedule-hour`
- Der Rotationsplan wird unter Verwendung aller zeitbezogenen Werte berechnet. Wenn Sie beispielsweise nur die angeben `-rotate-schedule-minute` Parameter, die Audit-Log-Dateien werden auf der Grundlage der Minuten gedreht, die an allen Wochentagen, während aller Stunden an allen Monaten des Jahres angegeben sind.
- Wenn Sie nur einen oder zwei zeitbasierte Rotationsparameter angeben (z. B. `-rotate-schedule -month` Und `-rotate-schedule-minutes`), die Log-Dateien werden basierend auf den Minutenwerten, die Sie an allen Wochentagen, während aller Stunden, aber nur während der angegebenen Monate angegeben.

  Sie können z. B. angeben, dass das Audit-Protokoll in den Monaten Januar, März und August alle Montag, Mittwoch und Samstag um 10:30 Uhr gedreht werden soll

- Wenn Sie Werte für beide angeben `-rotate-schedule-dayofweek` Und `-rotate-schedule-day`, Sie werden unabhängig betrachtet.

  Beispiel: Wenn Sie angeben `-rotate-schedule-dayofweek` Als Freitag und `-rotate-schedule -day` Als 13, dann werden die Audit-Protokolle an jedem Freitag und am 13. Tag des angegebenen Monats gedreht werden, nicht nur an jedem Freitag der 13…

- Wenn Sie die Rotation basierend auf einem Zeitplan allein zurücksetzen möchten, verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Einstellung einzustellen `-rotate-size parameter`:

  ```
  vserver audit modify -vserver svm_name -destination / -rotate-size -
  ```

Drehen Sie Protokolle basierend auf der Protokollgröße und dem Zeitplan

Sie können wählen, ob Sie die Protokolldateien basierend auf der Protokollgröße und einem Zeitplan drehen möchten, indem Sie den Parameter -rotieren-size und die zeitbasierten Rotationsparameter in einer beliebigen Kombination einstellen. Beispiel: Wenn `-rotate-size` Ist auf 10 MB und eingestellt `-rotate-schedule -minute` Ist auf 15 gesetzt, drehen sich die Protokolldateien, wenn die Protokolldateigröße 10 MB oder in der 15. Minute jeder Stunde (je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt) erreicht.

Erstellung und Aktivierung einer S3-Audit-Konfiguration

Für die Implementierung der S3-Prüfung wird zuerst eine persistente Objektspeicherauditierung auf einer S3-fähigen SVM erstellt, dann die Konfiguration aktiviert.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Eine S3-fähige SVM
- Ausreichend Platz für das Staging von Volumes im Aggregat.

Für jede SVM, die S3-Buckets enthält, die Sie prüfen möchten, ist eine Audit-Konfiguration erforderlich. Sie können S3-Prüfungen auf neuen oder vorhandenen S3-Servern aktivieren. Das Auditing von Konfigurationen bleibt in einer S3-Umgebung erhalten, bis sie mit dem Befehl **vserver Object-Store-Server Audit delete** entfernt werden.

Die S3-Audit-Konfiguration gilt für alle Buckets der SVM, die Sie für das Auditing auswählen. Eine SVM, die für Audits aktiviert ist, kann geprüfte und nicht geprüfte Buckets enthalten.

Es wird empfohlen, die S3-Prüfung für automatische Protokollrotation anhand von Protokollgröße oder Zeitplan zu konfigurieren. Wenn Sie keine automatische Protokollrotation konfigurieren, werden alle Protokolldateien standardmäßig beibehalten. Sie können S3-Protokolldateien auch manuell mit dem Befehl **vserver object-Store-Server Audit rotieren-log** drehen.

Wenn die SVM eine SVM Disaster-Recovery-Quelle ist, kann sich der Zielpfad nicht auf dem Root-Volume befinden.

Verfahren

1. Erstellen Sie die Überwachungskonfiguration, um Prüfprotokolle basierend auf Protokollgröße oder einem Zeitplan zu drehen.

Wenn Sie die Prüfprotokolle drehen möchten, um…	Eingeben…
Protokollgröße	`vserver object-store-server audit create -vserver` *`svm_name`* `-destination` *`path`* `[[-events] {data|management}, …] {[-rotate-limit` *`integer`*`] | [-retention-duration [`*`integer_d][_integer_h][_integer_m][_integers`*`]]} [-rotate-size {`*`integer`*`[KB|MB|GB|TB|PB]}]`

Wenn Sie die Prüfprotokolle drehen möchten, um…	Eingeben…
Einen Zeitplan	`vserver object-store-server audit create -vserver` *`svm_name`* `-destination path [[-events] {data|management}, …] {[-rotate-limit` *`integer`*`] | [-retention-duration [`*`integerd`*`][`*`integerh`*`] [`*`integerm`*`][`*`integers`*`]] } [-rotate-schedule-month` *`chron_month`*`] [-rotate-schedule-dayofweek` *`chron_dayofweek`*`] [-rotate-schedule-day` *`chron_dayofmonth`*`] [-rotate-schedule-hour` *`chron_hour`*`] -rotate-schedule-minute` *`chron_minute`* Der `-rotate-schedule-minute` Der Parameter ist erforderlich, wenn Sie die zeitbasierte Rotation des Prüfprotokolls konfigurieren.

2. S3-Auditing aktivieren:

   `vserver object-store-server audit enable -vserver` *`svm_name`*

Im folgenden Beispiel wird eine Audit-Konfiguration erstellt, die alle S3-Ereignisse (die Standardeinstellung) anhand von größenbasierter Rotation prüft. Die Protokolle werden im Verzeichnis /Audit_log gespeichert. Die maximale Größe der Protokolldatei beträgt 200 MB. Die Protokolle werden gedreht, wenn sie 200 MB groß.

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log -rotate
-size 200MB
```

Im folgenden Beispiel wird eine Audit-Konfiguration erstellt, die alle S3-Ereignisse (die Standardeinstellung) anhand von größenbasierter Rotation prüft. Die maximale Protokolldateigröße beträgt 100 MB (Standard) und die Protokolle werden 5 Tage lang aufbewahrt, bevor sie gelöscht werden.

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log -retention
-duration 5d0h0m
```

Im folgenden Beispiel wird eine Audit-Konfiguration erstellt, die S3-Managementereignisse und zentrale Zugriffs- und Staging-Ereignisse mithilfe zeitbasierter Rotation prüft. Die Prüfprotokolle werden monatlich um 12:30 Uhr gedreht An allen Wochentagen. Die Protokollrotationsgrenze ist 5.

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log -events
management -rotate-schedule-month all -rotate-schedule-dayofweek all -rotate
-schedule-hour 12 -rotate-schedule-minute 30 -rotate-limit 5
```

Buckets für S3-Auditing auswählen

Sie müssen angeben, welche Buckets in einer SVM mit Audit-Aktivierung geprüft werden sollen.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Eine SVM für S3-Prüfungen aktiviert.

S3-Audit-Konfigurationen sind auf SVM-Basis aktiviert, jedoch müssen Sie die Buckets für SVMS auswählen,

die für die Prüfung aktiviert sind. Wenn der SVM Buckets hinzugefügt werden sollen und die neuen Buckets geprüft werden sollen, müssen Sie diese bei diesem Verfahren auswählen. Es können auch nicht geprüfte Buckets in einer SVM für die S3-Prüfung aktiviert sein.

Das Auditing von Konfigurationen bleibt für Buckets erhalten, bis sie von entfernt werden `vserver object-store-server audit object-select delete` Befehl.

Wählen Sie einen Bucket für die S3-Prüfung aus:

`vserver object-store-server audit event-selector create -vserver` *`svm_name`* `-bucket` *`bucket_name`* `[[-access] {read-only|write-only|all}] [[-permission] {allow-only|deny-only|all}]`

- `-access` - Gibt den Typ des zu prüfenden Ereigniszugangs an: `read-only`, `write-only` Oder `all` (Standardeinstellung ist `all`).
- `-permission` - Gibt die Art der zu prüfenden Ereignisberechtigung an: `allow-only`, `deny-only` Oder `all` (Standardeinstellung ist `all`).

Im folgenden Beispiel wird eine Bucket-Audit-Konfiguration erstellt, die nur erlaubte Ereignisse mit schreibgeschütztem Zugriff protokolliert:

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector create -vserver vs1
-bucket test-bucket -access read-only -permission allow-only
```

Ändern einer S3-Audit-Konfiguration

Sie können die Audit-Parameter einzelner Buckets oder die Auditing-Konfiguration aller für das Audit in der SVM ausgewählten Buckets ändern.

Wenn Sie die Audit-Konfiguration ändern möchten für…	Eingeben…
Einzelne Buckets	`vserver object-store-server audit event-selector modify -vserver` *`svm_name`* `[-bucket` *`bucket_name`*`] [`*`parameters to modify`*`]`
Alle Buckets in der SVM	`vserver object-store-server audit modify -vserver` *`svm_name`* `[`*`parameters to modify`*`]`

Im folgenden Beispiel wird eine individuelle Bucket-Audit-Konfiguration geändert, um nur schreibgeschützten Zugriffsereignisse zu überwachen:

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector modify
-vserver vs1 -bucket test-bucket -access write-only
```

Im folgenden Beispiel wird die Audit-Konfiguration aller Buckets in der SVM geändert, um die Protokollgröße auf 10 MB zu ändern und 3 Protokolldateien vor der Drehung aufzubewahren.

```
cluster1::> vserver object-store-server audit modify -vserver vs1 -rotate
-size 10MB -rotate-limit 3
```

Zeigt S3-Audit-Konfigurationen an

Nach Abschluss der Überwachungskonfiguration können Sie überprüfen, ob die Prüfung ordnungsgemäß konfiguriert und aktiviert ist. Sie können auch Informationen zu allen Objektspeicherprüfungen im Cluster anzeigen.

Sie können Informationen zu Bucket- und SVM-Audit-Konfigurationen anzeigen.

- Buckets: Verwenden Sie das `vserver object-store-server audit event-selector show` Befehl

  Ohne Parameter zeigt der Befehl die folgenden Informationen über Buckets in allen SVMs im Cluster mit Objektspeicherprüfungen-Konfigurationen an:

  - SVM-Name
  - Bucket-Name
  - Zugriffs- und Berechtigungswerte
- SVMs – Verwenden Sie die `vserver object-store-server audit show` Befehl

  Ohne Parameter zeigt der Befehl die folgenden Informationen über alle SVMs im Cluster mit Objektspeicherprüfungen-Konfigurationen an:

  - SVM-Name
  - Audit-Status
  - Zielverzeichnis

Sie können den angeben `-fields` Parameter, um anzugeben, welche Audit-Konfigurationsinformationen angezeigt werden sollen.

Informationen zu S3-Audit-Konfigurationen anzeigen:

Wenn Sie die Konfiguration ändern möchten für…	**Eingeben…**
Buckets	`vserver object-store-server audit event-selector show [-vserver` *`svm_name`*`] [`*`parameters`*`]`
SVMs	`vserver object-store-server audit show [-vserver` *`svm_name`*`] [`*`parameters`*`]`

Im folgenden Beispiel werden Informationen für einen einzelnen Bucket angezeigt:

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector show -vserver
vs1 -bucket test-bucket
     Vserver     Bucket     Access          Permission
     ----------- ---------- --------------- ----------
     vs1         bucket1    read-only       allow-only
```

Im folgenden Beispiel werden Informationen für alle Buckets einer SVM angezeigt:

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector show -vserver
vs1

     Vserver           :vs1
     Bucket            :test-bucket
     Access            :all
     Permission        :all
```

Im folgenden Beispiel werden Name, Audit-Status, Ereignistypen, Protokollformat und Zielverzeichnis für alle SVMs angezeigt.

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show

Vserver     State  Event Types Log Format Target Directory
----------- ------ ----------- ---------- --------------------
vs1         false  data        json       /audit_log
```

Im folgenden Beispiel werden die Namen und Details zu den SVM-Protokollen für alle SVMs angezeigt.

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show -log-save-details

                  Rotation                          Rotation
      Vserver     File Size Rotation Schedule        Limit
      ----------- --------- ------------------------ --------
      vs1         100MB     -                        0
```

Das folgende Beispiel zeigt alle Informationen zur Audit-Konfiguration über alle SVMs in Listenform.

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show -instance

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: data
                           Log Format: json
                  Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
          Log Rotation Schedule: Day: -
         Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
                  Log Retention Time: 0s
```

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.