Gérer l'accès aux services Web

ONTAP 9

NetApp
December 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/system-admin/manage-access-web-services-concept.html on December 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Gérer l’accès aux services Web . . . 1
Gestion de l’accès aux services Web . . . 1
Gérer le moteur de protocole Web . . . 2
Commandes de gestion du moteur de protocole Web . . . 3
Configurez l’authentification SAML pour les services Web . . . 4
Gérer les services Web . . . 9
Gérer SSL . . . 11
Commandes pour la gestion de SSL . . . 11
Configurer l’accès aux services Web . . . 12
Résoudre les problèmes d’accès au service Web . . . 13

Gérer l’accès aux services Web

Gestion de l’accès aux services Web

Un service Web est une application que les utilisateurs peuvent accéder via HTTP ou HTTPS. L’administrateur du cluster peut configurer le moteur de protocole Web, configurer SSL, activer un service Web et permettre aux utilisateurs d’un rôle d’accéder à un service Web.

Depuis ONTAP 9.6, les services Web suivants sont pris en charge :

- Infrastructure du processeur de service (`spi`)

  Ce service met à disposition les fichiers log, core dump et MIB des nœuds pour l’accès HTTP ou HTTPS via la LIF de cluster management ou une LIF de node-management. Le paramètre par défaut est `enabled`.

  Lors d’une demande d’accès aux fichiers journaux ou aux fichiers « core dump » d’un nœud, la `spi` le service web crée automatiquement un point de montage d’un nœud vers le volume racine d’un autre nœud où les fichiers résident. Il n’est pas nécessaire de créer manuellement le point de montage. `

- Les API ONTAP (`ontapi`)

  Ce service vous permet d’exécuter des API ONTAP pour exécuter des fonctions administratives avec un programme distant. Le paramètre par défaut est `enabled`.

  Ce service peut être requis pour certains outils de gestion externes. Par exemple, si vous utilisez System Manager, vous devez laisser ce service activé.

- Détection Data ONTAP (`disco`)

  Ce service permet aux applications de gestion externes de découvrir le cluster sur le réseau. Le paramètre par défaut est `enabled`.

- Diagnostics du support (`supdiag`)

  Ce service contrôle l’accès à un environnement privilégié sur le système afin d’aider à l’analyse et à la résolution des problèmes. Le paramètre par défaut est `disabled`. Vous ne devez activer ce service que si vous y êtes invité par le support technique.

- System Manager (`sysmgr`)

  Ce service contrôle la disponibilité de System Manager, qui est inclus avec ONTAP. Le paramètre par défaut est `enabled`. Ce service est pris en charge uniquement sur le cluster.

- Mise à jour du contrôleur BMC (Baseboard Management Controller) du micrologiciel (`FW_BMC`)

  Ce service vous permet de télécharger les fichiers du micrologiciel BMC. Le paramètre par défaut est `enabled`.

- Documentation ONTAP (`docs`)

Ce service fournit un accès à la documentation ONTAP. Le paramètre par défaut est `enabled`.

- API RESTful ONTAP (`docs_api`)

  Ce service permet d'accéder à la documentation de l'API RESTful ONTAP. Le paramètre par défaut est `enabled`.

- Téléchargement de fichiers (`fud`)

  Ce service permet le téléchargement et le téléchargement de fichiers. Le paramètre par défaut est `enabled`.

- Messagerie ONTAP (`ontapmsg`)

  Ce service prend en charge une interface de publication et d'abonnement qui vous permet de vous abonner à des événements. Le paramètre par défaut est `enabled`.

- Portail ONTAP (`portal`)

  Ce service implémente la passerelle dans un serveur virtuel. Le paramètre par défaut est `enabled`.

- Interface ONTAP RESTful (`rest`)

  Ce service prend en charge une interface RESTful qui permet de gérer à distance tous les éléments de l'infrastructure du cluster. Le paramètre par défaut est `enabled`.

- Prise en charge des fournisseurs de services SAML (`saml`)

  Ce service fournit des ressources pour prendre en charge le fournisseur de services SAML. Le paramètre par défaut est `enabled`.

- Fournisseur de services SAML (`saml-sp`)

  Ce service offre des services tels que les métadonnées SP et le service client d'assertion au fournisseur de services. Le paramètre par défaut est `enabled`.

Depuis ONTAP 9.7, les services supplémentaires suivants sont pris en charge :

- Fichiers de sauvegarde de configuration (`backups`)

  Ce service vous permet de télécharger les fichiers de sauvegarde de configuration. Le paramètre par défaut est `enabled`.

- Sécurité ONTAP (`security`)

  Ce service prend en charge la gestion des jetons CSRF pour une authentification améliorée. Le paramètre par défaut est `enabled`.

Gérer le moteur de protocole Web

Vous pouvez configurer le moteur de protocole Web sur le cluster pour contrôler si

l'accès Web est autorisé et quelles versions SSL peuvent être utilisées. Vous pouvez également afficher les paramètres de configuration du moteur de protocole Web.

Vous pouvez gérer le moteur de protocole Web au niveau du cluster de plusieurs manières :

- Vous pouvez indiquer si les clients distants peuvent utiliser HTTP ou HTTPS pour accéder au contenu du service Web à l'aide de l' `system services web modify` commande avec `-external` paramètre.
- Vous pouvez spécifier si SSLv3 doit être utilisé pour un accès Web sécurisé à l'aide de l' `security config modify` commande avec `-supported-protocol` paramètre. Par défaut, SSLv3 est désactivé. La sécurité de la couche de transport 1.0 (TLSv1) est activée et elle peut être désactivée si nécessaire.
- Vous pouvez activer le mode de conformité Federal information Processing Standard (FIPS) 140-2 pour les interfaces de service Web du plan de contrôle à l'échelle du cluster.

  Par défaut, le mode de conformité FIPS 140-2 est désactivé.

  - **Lorsque le mode de conformité FIPS 140-2 est désactivé**, vous pouvez activer le mode de conformité FIPS 140-2 en configurant le `is-fips-enabled` paramètre à `true` pour le `security config modify` et en utilisant la commande `security config show` commande pour confirmer le statut en ligne.
  - **Lorsque le mode de conformité FIPS 140-2 est activé**
    - À partir de ONTAP 9.11.1, TLSv1, TLSv1.1 et SSLv3 sont désactivés et seuls TSLv1.2 et TSLv1.3 restent activés. Elle affecte d'autres systèmes et communications internes et externes à ONTAP 9. Si vous activez le mode de conformité FIPS 140-2 puis désactivez-le, TLSv1, TLSv1.1 et SSLv3 restent désactivés. TLSv.1 ou TLSSS3.3 restent activés en fonction de la configuration précédente.
    - Pour les versions de ONTAP antérieures à 9.11.1, TLSv1 et SSLv3 sont tous deux désactivés et seuls les modèles TLSv1.1 et TLSv1.2 restent activés. ONTAP vous empêche d'activer à la fois TLSv1 et SSLv3 lorsque le mode de conformité FIPS 140-2 est activé. Si vous activez le mode de conformité FIPS 140-2 puis désactivez-le, TLSv1 et SSLv3 restent désactivés, mais TLSv1.2 ou les deux TLSv1.1 et TLSv1.2 sont activés en fonction de la configuration précédente.
- Vous pouvez afficher la configuration de la sécurité au niveau du cluster à l'aide de `system security config show` commande.

Si le pare-feu est activé, la politique de pare-feu pour l'interface logique (LIF) à utiliser pour les services Web doit être configurée de manière à autoriser l'accès HTTP ou HTTPS.

Si vous utilisez HTTPS pour l'accès aux services Web, SSL pour le cluster ou la machine virtuelle de stockage (SVM) qui offre le service Web doit également être activé, et vous devez fournir un certificat numérique pour le cluster ou la SVM.

Dans les configurations MetroCluster, les modifications de paramètre apportées au moteur de protocole Web sur un cluster ne sont pas répliquées sur le cluster partenaire.

Commandes de gestion du moteur de protocole Web

Vous utilisez le `system services web` commandes permettant de gérer le moteur de protocole web. Vous utilisez le `system services firewall policy create` et `network interface modify` commandes permettant d'autoriser les demandes d'accès web à passer par le pare-feu.

Les fonctions que vous recherchez…	Utilisez cette commande…
Configurer le moteur de protocole Web au niveau du cluster : • Activez ou désactivez le moteur de protocole Web pour le cluster • Activez ou désactivez SSLv3 pour le cluster • Activer ou désactiver la conformité FIPS 140-2 pour des services web sécurisés (HTTPS)	`system services web modify`
Afficher la configuration du moteur de protocole Web au niveau du cluster, déterminer si les protocoles Web sont fonctionnels dans tout le cluster et indiquer si la conformité FIPS 140-2 est activée et en ligne	`system services web show`
Afficher la configuration du moteur de protocole Web au niveau du nœud et l'activité de gestion du service Web pour les nœuds du cluster	`system services web node show`
Créez une politique de pare-feu ou ajoutez un service de protocole HTTP ou HTTPS à une politique de pare-feu existante pour permettre aux demandes d'accès Web de passer par le pare-feu	`system services firewall policy create` Réglage du `-service` paramètre à `http` ou `https` permet aux demandes d'accès web de passer par le pare-feu.
Associer une politique de pare-feu à une LIF	`network interface modify` Vous pouvez utiliser le `-firewall-policy` Paramètre pour modifier la politique de pare-feu d'une LIF.

Configurez l'authentification SAML pour les services Web

Configurez l'authentification SAML

Depuis ONTAP 9.3, vous pouvez configurer l'authentification SAML pour les services Web. Lorsque l'authentification SAML est configurée et activée, les utilisateurs sont authentifiés par un fournisseur d'identité externe (IDP) au lieu des fournisseurs de services d'annuaire tels qu'Active Directory et LDAP.

Ce dont vous avez besoin

- Vous devez avoir configuré l'IDP pour l'authentification SAML.
- Vous devez avoir l'URI IDP.

Description de la tâche

- L'authentification SAML s'applique uniquement au `http` et `ontapi` en termes de latence.

Le `http` et `ontapi` Les applications sont utilisées par les services web suivants : infrastructure processeur de service, API ONTAP ou System Manager.

- L'authentification SAML est applicable uniquement pour l'accès au SVM d'administration.

Étapes

1. Créez une configuration SAML pour que ONTAP puisse accéder aux métadonnées IDP :

   `security saml-sp create -idp-uri` *`idp_uri`* `-sp-host` *`ontap_host_name`*

   `idp_uri` Est l'adresse FTP ou HTTP de l'hôte IDP à partir de laquelle les métadonnées IDP peuvent être téléchargées.

   `ontap_host_name` Est le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'hôte du fournisseur de services SAML, qui, dans le cas présent, correspond au système ONTAP. Par défaut, l'adresse IP de la LIF de cluster-management est utilisée.

   Vous pouvez éventuellement fournir les informations de certificat de serveur ONTAP. Par défaut, les informations de certificat de serveur Web ONTAP sont utilisées.

   ```
   cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
   https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
   -metadata-server false

   Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
   active
            will be disrupted.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   [Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
   https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

   Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
   domain to ensure that users are the same for different authentication
   methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
   configuration.
   ```

   L'URL permettant d'accéder aux métadonnées de l'hôte ONTAP s'affiche.

2. À partir de l'hôte IDP, configurez le IDP avec les métadonnées de l'hôte ONTAP.

   Pour plus d'informations sur la configuration du IDP, reportez-vous à la documentation IDP.

3. Activer la configuration SAML :

   `security saml-sp modify -is-enabled true`

   Tout utilisateur existant qui accède à l' `http` ou `ontapi` L'application est automatiquement configurée pour l'authentification SAML.

4. Si vous souhaitez créer des utilisateurs pour le `http` ou `ontapi` Application après la configuration de

SAML, spécifiez SAML comme méthode d'authentification pour les nouveaux utilisateurs.

a. Créez une méthode de connexion pour les nouveaux utilisateurs avec l'authentification SAML : **security login create -user-or-group-name *user_name* -application [http | ontapi] -authentication-method saml -vserver *svm_name***

```
cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
-application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
```

b. Vérifiez que l'entrée utilisateur est créée :

security login show

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12
                                                                    Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

Informations associées

"Commandes de ONTAP 9"

Désactivez l'authentification SAML

Vous pouvez désactiver l'authentification SAML lorsque vous souhaitez arrêter l'authentification des utilisateurs Web à l'aide d'un fournisseur d'identité externe (IDP). Lorsque l'authentification SAML est désactivée, les fournisseurs de services d'annuaire configurés tels qu'Active Directory et LDAP sont utilisés pour l'authentification.

Ce dont vous avez besoin

Vous devez être connecté depuis la console.

Étapes

1. Désactiver l'authentification SAML :

   ```
   security saml-sp modify -is-enabled false
   ```

2. Si vous ne souhaitez plus utiliser l'authentification SAML ou si vous souhaitez modifier l'IDP, supprimez la configuration SAML :

   ```
   security saml-sp delete
   ```

Résolution des problèmes liés à la configuration SAML

Si la configuration de l'authentification SAML échoue, vous pouvez réparer manuellement chaque nœud sur lequel la configuration SAML a échoué et effectuer une restauration suite à la défaillance. Au cours du processus de réparation, le serveur Web est redémarré et toutes les connexions HTTP ou HTTPS actives sont interrompues.

Description de la tâche

Lorsque vous configurez l'authentification SAML, ONTAP applique la configuration SAML par nœud. Lorsque vous activez l'authentification SAML, ONTAP tente automatiquement de réparer chaque nœud en cas de problèmes de configuration. Si la configuration SAML est problématique sur n'importe quel nœud, vous pouvez désactiver l'authentification SAML, puis réactiver l'authentification SAML. Lorsque la configuration SAML ne s'applique pas à un ou plusieurs nœuds, même après la réactivation de l'authentification SAML, cela peut se présenter. Vous pouvez identifier le nœud sur lequel la configuration SAML a échoué, puis réparer manuellement ce nœud.

Étapes

1. Connectez-vous au niveau de privilège avancé :

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Identifiez le nœud sur lequel la configuration SAML a échoué :

   ```
   security saml-sp status show -instance
   ```

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                 Update Status: config-success
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                 Update Status: config-failed
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text: SAML job failed, Reason: Internal error.
Failed to receive the SAML IDP Metadata file.
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

3. Corrigez la configuration SAML sur le nœud défaillant :

   security saml-sp repair -node *node_name*

```
cluster_12::*> security saml-sp repair -node node2

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 181] Job is running.
[Job 181] Job success.
```

   Le serveur Web est redémarré et toutes les connexions HTTP ou HTTPS actives sont interrompues.

4. Vérifiez que le langage SAML est configuré sur tous les nœuds :

   security saml-sp status show -instance

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                 Update Status: config-success
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                 Update Status: **config-success**
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

Gérer les services Web

Présentation de la gestion des services Web

Vous pouvez activer ou désactiver un service Web pour le cluster ou une machine virtuelle de stockage (SVM), afficher les paramètres des services web et contrôler si les utilisateurs d'un rôle peuvent accéder à un service web.

Vous pouvez gérer les services web du cluster ou d'un SVM des manières suivantes :

- Activation ou désactivation d'un service Web spécifique
- Spécifier si l'accès à un service Web est limité à un seul HTTP crypté (SSL)
- Affichage de la disponibilité des services Web
- Autoriser ou interdire aux utilisateurs d'un rôle d'accéder à un service Web
- Affichage des rôles autorisés à accéder à un service Web

Pour qu'un utilisateur puisse accéder à un service Web, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'utilisateur doit être authentifié.

  Par exemple, un service Web peut demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. La réponse de l'utilisateur doit correspondre à un compte valide.

- L'utilisateur doit être configuré avec la méthode d'accès correcte.

  L'authentification ne réussit que pour les utilisateurs disposant de la méthode d'accès correcte pour le service Web donné. Pour le service Web de l'API ONTAP `ontapi`), les utilisateurs doivent avoir le `ontapi`

méthode d'accès. Pour tous les autres services Web, les utilisateurs doivent avoir le `http` méthode d'accès.

> Vous utilisez le `security login` commandes permettant de gérer les méthodes d'accès et les méthodes d'authentification des utilisateurs.

- Le service Web doit être configuré pour permettre le rôle de contrôle d'accès de l'utilisateur.

> Vous utilisez le `vserver services web access` commandes permettant de contrôler l'accès d'un rôle à un service web.

Si un pare-feu est activé, la politique de pare-feu de la LIF à utiliser pour les services Web doit être configurée de manière à autoriser HTTP ou HTTPS.

Si vous utilisez HTTPS pour l'accès aux services Web, SSL pour le cluster ou le SVM qui offre le service Web doit également être activé et vous devez fournir un certificat numérique pour le cluster ou SVM.

Commandes pour la gestion des services Web

Vous utilisez le `vserver services web` Commandes permettant de gérer la disponibilité des services web pour le cluster ou une machine virtuelle de stockage (SVM). Vous utilisez le `vserver services web access` commandes permettant de contrôler l'accès d'un rôle à un service web.

Les fonctions que vous recherchez…	Utilisez cette commande…
Configurer un service web pour le cluster ou anSVM : • Activer ou désactiver un service Web • Spécifiez si seul HTTPS peut être utilisé pour accéder à un service Web	`vserver services web modify`
Afficher la configuration et la disponibilité des services web pour le cluster ou anSVM	`vserver services web show`
Autoriser un rôle à accéder à un service web sur le cluster ou anSVM	`vserver services web access create`
Afficher les rôles autorisés pour accéder aux services web sur le cluster ou anSVM	`vserver services web access show`
Empêcher un rôle d'accéder à un service Web sur le cluster ou anSVM	`vserver services web access delete`

Informations associées

"Commandes de ONTAP 9"

Commandes permettant de gérer les points de montage sur les nœuds

Le `spi` le service web crée automatiquement un point de montage d'un nœud vers le volume racine d'un autre nœud lors d'une demande d'accès aux fichiers journaux ou fichiers « core » du nœud. Bien que vous n'ayez pas besoin de gérer manuellement les points de montage, vous pouvez le faire en utilisant le `system node root-mount` commandes.

Les fonctions que vous recherchez…	Utilisez cette commande…
Créer manuellement un point de montage d'un nœud vers le volume racine d'un autre nœud	`system node root-mount create` Un seul point de montage peut exister d'un nœud à un autre.
Affiche les points de montage existants sur les nœuds du cluster, y compris le moment où un point de montage a été créé et son état actuel	`system node root-mount show`
Supprimez un point de montage d'un nœud vers le volume racine d'un autre nœud et force les connexions vers le point de montage à fermer	`system node root-mount delete`

Informations associées

"Commandes de ONTAP 9"

Gérer SSL

Le protocole SSL améliore la sécurité de l'accès au Web en utilisant un certificat numérique pour établir une connexion chiffrée entre un serveur Web et un navigateur.

Vous pouvez gérer SSL pour le cluster ou une machine virtuelle de stockage (SVM) de la manière suivante :

- Activation de SSL
- Génération et installation d'un certificat numérique et son association au cluster ou à la SVM
- Affichage de la configuration SSL pour voir si SSL a été activé et, le cas échéant, le nom du certificat SSL
- Configuration de politiques de pare-feu pour le cluster ou SVM, de sorte que les demandes d'accès Web puissent passer par
- Définition des versions SSL pouvant être utilisées
- Limiter l'accès aux requêtes HTTPS uniquement pour un service Web

Commandes pour la gestion de SSL

Vous utilisez le `security ssl` Commandes permettant de gérer le protocole SSL pour la machine virtuelle de stockage (SVM) du cluster ora.

Les fonctions que vous recherchez…	Utilisez cette commande…
Activez le protocole SSL pour le SVM cluster et associez un certificat numérique à celui-ci	`security ssl modify`
Afficher la configuration SSL et le nom du certificat du SVM cluster	`security ssl show`

Configurer l'accès aux services Web

La configuration de l'accès aux services Web permet aux utilisateurs autorisés d'utiliser HTTP ou HTTPS pour accéder au contenu du service sur le cluster ou sur un SVM (Storage Virtual machine).

Étapes

1. Si un pare-feu est activé, assurez-vous que l'accès HTTP ou HTTPS est configuré dans la politique de pare-feu pour la LIF qui sera utilisée pour les services Web :

   > Vous pouvez vérifier si un pare-feu est activé à l'aide du `system services firewall show` commande.

   a. Pour vérifier que HTTP ou HTTPS est configuré dans la stratégie de pare-feu, utilisez le `system services firewall policy show` commande.

      Vous définissez le `-service` paramètre du `system services firewall policy create` commande à `http` ou `https` pour activer la stratégie de prise en charge de l'accès web.

   b. Pour vérifier que la politique de pare-feu prenant en charge HTTP ou HTTPS est associée au LIF qui fournit des services Web, utilisez le `network interface show` commande avec `-firewall -policy` paramètre.

      Vous utilisez le `network interface modify` commande avec `-firewall-policy` Paramètre pour mettre la politique de pare-feu en vigueur pour une LIF.

2. Pour configurer le moteur de protocole Web au niveau du cluster et rendre le contenu du service Web accessible, utilisez le `system services web modify` commande.
3. Si vous prévoyez d'utiliser des services Web sécurisés (HTTPS), activez SSL et fournissez les informations de certificat numérique pour le cluster ou la SVM à l'aide du `security ssl modify` commande.
4. Pour activer un service Web pour le cluster ou un SVM, utilisez le `vserver services web modify` commande.

   Vous devez répéter cette étape pour chaque service que vous souhaitez activer pour le cluster ou la SVM.

5. Pour autoriser un rôle permettant d'accéder aux services web sur le cluster ou SVM, utilisez la `vserver services web access create` commande.

   Le rôle auquel vous accordez l'accès doit déjà exister. Vous pouvez afficher les rôles existants à l'aide de la `security login role show` commande ou création de nouveaux rôles à l'aide de la commande

`security login role create` commande.

6. Pour un rôle autorisé à accéder à un service Web, assurez-vous que ses utilisateurs sont également configurés avec la méthode d'accès correcte en vérifiant la sortie du `security login show` commande.

   Pour accéder au service Web de l'API ONTAP `ontapi`), un utilisateur doit être configuré avec le `ontapi` méthode d'accès. Pour accéder à tous les autres services Web, un utilisateur doit être configuré avec le `http` méthode d'accès.

   > Vous utilisez le `security login create` commande permettant d'ajouter une méthode d'accès pour un utilisateur.

Résoudre les problèmes d'accès au service Web

Des erreurs de configuration provoquent des problèmes d'accès au service Web. Vous pouvez corriger les erreurs en vous assurant que la LIF, la politique de pare-feu, le moteur de protocole Web, les services Web, les certificats numériques, et l'autorisation d'accès utilisateur sont toutes correctement configurées.

Le tableau suivant vous aide à identifier et à résoudre les erreurs de configuration du service Web :

Ce problème d'accès…	Se produit en raison de cette erreur de configuration…	Pour résoudre l'erreur…
Votre navigateur Web renvoie un `unable to connect` ou `failure to establish a connection` erreur lorsque vous essayez d'accéder à un service web.	Votre LIF n'est peut-être pas configurée correctement.	Assurez-vous de pouvoir envoyer une requête ping à la LIF qui fournit le service Web. Vous utilisez le `network ping` Commande ping d'une LIF. Pour plus d'informations sur la configuration du réseau, reportez-vous au *Network Management Guide*.

Ce problème d'accès…	Se produit en raison de cette erreur de configuration…	Pour résoudre l'erreur…
Votre pare-feu est peut-être configuré de manière incorrecte.	Assurez-vous qu'une politique de pare-feu est configurée pour prendre en charge HTTP ou HTTPS et que la politique est attribuée à la LIF qui fournit le service Web. Vous utilisez le `system services firewall policy` commandes permettant de gérer les politiques de pare-feu. Vous utilisez le `network interface modify` commande avec `-firewall -policy` Paramètre pour associer une policy à une LIF.	Votre moteur de protocole Web peut être désactivé.
Assurez-vous que le moteur de protocole Web est activé pour que les services Web soient accessibles. Vous utilisez le `system services web` commandes permettant de gérer le moteur de protocole web pour le cluster.	Votre navigateur Web renvoie un `not found` erreur lorsque vous essayez d'accéder à un service web.	Le service Web est peut-être désactivé.
Assurez-vous que chaque service Web auquel vous souhaitez autoriser l'accès est activé individuellement. Vous utilisez le `vserver services web modify` commande permettant d'activer un service web pour l'accès.	Le navigateur Web ne parvient pas à se connecter à un service Web avec le nom de compte et le mot de passe d'un utilisateur.	L'utilisateur ne peut pas être authentifié, la méthode d'accès n'est pas correcte ou l'utilisateur n'est pas autorisé à accéder au service Web.

Ce problème d'accès…	Se produit en raison de cette erreur de configuration…	Pour résoudre l'erreur…
Assurez-vous que le compte utilisateur existe et est configuré avec la méthode d'accès et la méthode d'authentification appropriées. Assurez-vous également que le rôle de l'utilisateur est autorisé à accéder au service Web. Vous utilisez le `security login` commandes permettant de gérer les comptes utilisateurs, leurs méthodes d'accès et leurs méthodes d'authentification. Pour accéder au service Web de l'API ONTAP, vous devez utiliser le `ontapi` méthode d'accès. L'accès à tous les autres services Web nécessite le `http` méthode d'accès. Vous utilisez le `vserver services web access` commandes permettant de gérer l'accès d'un rôle à un service web.	Vous vous connectez à votre service Web via HTTPS et votre navigateur Web indique que votre connexion est interrompue.	Il se peut que vous n'ayez pas activé SSL sur le cluster ou la machine virtuelle de stockage (SVM) qui fournit le service Web.

Ce problème d'accès…	Se produit en raison de cette erreur de configuration…	Pour résoudre l'erreur…
S'assurer que le cluster ou le SVM a activé SSL et que le certificat numérique est valide. Vous utilisez le `security ssl` Commandes permettant de gérer la configuration SSL des serveurs HTTP et du `security certificate show` commande permettant d'afficher les informations relatives au certificat numérique.	Vous vous connectez à votre service Web via HTTPS et votre navigateur Web indique que la connexion n'est pas fiable.	Vous utilisez peut-être un certificat numérique auto-signé.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.