# LDAP サーバまたは NIS サーバのアクセスを設定

ONTAP 9

NetApp
January 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/authentication/enable-nis-ldap-users-access-cluster-task.html on January 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

LDAP サーバまたは NIS サーバのアクセスを設定 . . . . . 1
LDAP サーバまたは NIS サーバのアクセスの概要を設定 . . . . . 1
LDAP サーバアクセスを設定する . . . . . 1
NIS サーバアクセスの設定 . . . . . 3
ネームサービススイッチを作成します . . . . . 3

# LDAP サーバまたは NIS サーバのアクセスを設定

## LDAP サーバまたは NIS サーバのアクセスの概要を設定

LDAP アカウントまたは NIS アカウントから SVM にアクセスするためには、 LDAP サーバまたは NIS サーバから SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。スイッチ機能を使用すると、 LDAP または NIS を代替ネームサービスソースとして使用できます。

## LDAP サーバアクセスを設定する

LDAP アカウントが SVM にアクセスするためには、 LDAP サーバから SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。vserver services name-service ldap client create コマンドを使用すると、 SVM 上に LDAP クライアント設定を作成できます。その後、「 vserver services name-service ldap create 」コマンドを使用して、 LDAP クライアント設定を SVM に関連付けることができます。

必要なもの

- をインストールしておく必要があります "CA 署名済みサーバデジタル証明書" 指定します。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

ほとんどの LDAP サーバでは、 ONTAP が提供する次のデフォルトスキーマを使用できます。

- MS-AD-BIS （ほとんどの Windows Server 2012 以降の AD サーバで推奨されるスキーマ）
- AD-IDMU （ Windows Server 2008 、 Windows Server 2012 、およびそれ以降の AD サーバ）
- AD-SFU （ Windows Server 2003 以前の AD サーバ）
- RFC-2307 （ UNIX LDAP サーバ）

他のスキーマを使用する必要がある場合を除き、デフォルトのスキーマを使用することを推奨します。その場合は、デフォルトスキーマをコピーし、コピーを変更することによって、独自のスキーマを作成できます。詳細については、次のドキュメントを参照してください。

- "NFS の設定"
- "ネットアップテクニカルレポート 4835 ：『 How to Configure LDAP in ONTAP 』"

手順

1. SVM 上に LDAP クライアント設定を作成します。 vserver services name-service ldap client create -vserver SVM_name -client-config client_configuration -servers ldap_server_IPs -schema schema-use-start-tls true | false

   > Start TLS は、データ SVM へのアクセスでのみサポートされます。管理 SVM へのアクセスではサポートされません。

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

次のコマンドは、 SVM 「 engData 」に「 corp 」という名前の LDAP クライアント設定を作成します。クライアントは IP アドレス「 172.160.0.100 」と「 172.16.0.101 」を持つ LDAP サーバに匿名でバインドします。クライアントは 'RFC-2307 スキーマを使用して LDAP クエリを作成しますクライアントとサーバ間の通信は Start TLS を使用して暗号化されます。

```
cluster1::>vserver services name-service ldap client create
-vserver engData -client-config corp -servers 172.16.0.100,172.16.0.101
-schema RFC-2307 -use-start-tls true
```

> ONTAP 9.2 以降では '-servers' フィールドが -ldap-servers フィールドに置き換えられていますこの新しいフィールドには、 LDAP サーバのホスト名または IP アドレスを指定できます。

2. LDAP クライアント設定を SVM に関連付けます。 vserver services name-service ldap create -vserver SVM_name -client-config client_configuration -client-enabled true | false

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは、 LDAP クライアント設定「 corp 」を SVM 「 engData 」に関連付け、 SVM で LDAP クライアントを有効にします。

```
cluster1::>vserver services name-service ldap create -vserver engData
-client-config corp -client-enabled true
```

> ONTAP 9.2 以降では、「 vserver services name-service ldap create 」コマンドによって設定の自動検証が実行され、 ONTAP がネームサーバに接続できない場合はエラーメッセージが報告されます。

3. vserver services name-service ldap check コマンドを使用して、ネームサーバのステータスを検証します。

   次のコマンドは、 SVM vs0 上の LDAP サーバを検証します。

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                |
| Client Configuration Name: c1                               |
| LDAP Status: up                                             |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                              |
```

   ネームサービスのチェックコマンドは ONTAP 9.2 以降で使用できます。

# NIS サーバアクセスの設定

NIS アカウントが SVM にアクセスするためには、 NIS サーバから SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。vserver services name-service nis-domain create コマンドを使用して、 SVM 上に NIS ドメイン設定を作成できます。

必要なもの

- SVM に NIS ドメインを設定するためには、設定済みのすべてのサーバが使用可能でアクセスできる状態になっている必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

複数の NIS ドメインを作成できます。一度に「 active 」に設定できる NIS ドメインは 1 つだけです。

ステップ

1. SVM に NIS ドメイン設定を作成します。 vserver services name-service nis-domain create -vserver SVM_name -domain client_configuration active true | false -nis-servers NIS_server_IPs

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   ONTAP 9.2 以降では、フィールド「 -nis-servers 」が「 -servers 」に置き換えられています。この新しいフィールドには、 NIS サーバのホスト名または IP アドレスを指定できます。

   次のコマンドは、 SVM 「 engData 」に NIS ドメイン設定を作成します。NIS ドメイン「 nisdomain 」は作成時にアクティブになり、 IP アドレス「 192.0.2.180 」の NIS サーバと通信します。

```
cluster1::>vserver services name-service nis-domain create
-vserver engData -domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180
```

# ネームサービススイッチを作成します

ネームサービススイッチ機能を使用すると、 LDAP または NIS を代替ネームサービスソースとして使用できます。ネームサービスソースの参照順序を指定するには、「 vserver services name-service ns-switch modify 」コマンドを使用します。

必要なもの

- LDAP サーバおよび NIS サーバのアクセスを設定しておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります。

ステップ

1. ネームサービスソースの参照順序を指定します。

   vserver services name-service ns-switch modify -vserver SVM_name -database name_SERVICE_SWITC_DATABASESOURES -sources name_SERVICE_SOURE_ORDER を指定します

コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

次のコマンドは 'engData`s VM 上の passwd データベースの LDAP および NIS ネームサービスソースの検索順序を指定します

```
cluster1::>vserver services name-service ns-switch
modify -vserver engData -database passwd -source files ldap,nis
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.