有关 FlexVol 卷的磁带备份和还原的错误消息

ONTAP 9

NetApp
July 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/tape-backup/resource-limitation-no-available-thread-reference.html on July 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

有关 FlexVol 卷的磁带备份和还原的错误消息 1
备份和还原错误消息 1
NDMP 错误消息 5
转储错误消息 9
SMTape 错误消息 12

有关 FlexVol 卷的磁带备份和还原的错误消息

备份和还原错误消息

资源限制：没有可用的线程

- * 消息 *

  资源限制：无可用线程

- * 发生原因 *

  当前正在使用的活动本地磁带 I/O 线程的最大数量。最多可以有 16 个活动本地磁带驱动器。

- * 更正操作 *

  等待某些磁带作业完成，然后再启动新的备份或还原作业。

已抢占磁带预留

- * 消息 *

  磁带预留已抢占

- * 发生原因 *

  磁带驱动器正在被其他操作使用，或者磁带已过早关闭。

- * 更正操作 *

  确保磁带驱动器未被其他操作使用，并且 DMA 应用程序未中止作业，然后重试。

无法初始化介质

- * 消息 *

  无法初始化介质

- * 发生原因 *

  您可能会因以下原因之一收到此错误：

  - 用于备份的磁带驱动器已损坏。
  - 磁带不包含完整备份或已损坏。
  - 当前正在使用的活动本地磁带 I/O 线程的最大数量。

    最多可以有 16 个活动本地磁带驱动器。

- * 更正操作 *
  - 如果磁带驱动器已损坏，请使用有效的磁带驱动器重试此操作。
  - 如果磁带不包含完整备份或已损坏，则无法执行还原操作。
  - 如果磁带资源不可用，请等待某些备份或还原作业完成，然后重试此操作。

允许正在进行的最大转储或还原数（最大会话限制）

- * 消息 *

  m允许的最大转储或还原数 _ （最大会话限制） _ 正在进行中

- * 发生原因 *

  正在运行的备份或还原作业的最大数量。

- * 更正操作 *

  在当前正在运行的某些作业完成后重试此操作。

磁带写入时出现介质错误

- * 消息 *

  m磁带写入介质错误

- * 发生原因 *

  用于备份的磁带已损坏。

- * 更正操作 *

  更换磁带并重试备份作业。

磁带写入失败

- * 消息 *

  磁带写入失败

- * 发生原因 *

  用于备份的磁带已损坏。

- * 更正操作 *

  更换磁带并重试备份作业。

磁带写入失败—新磁带遇到介质错误

- * 消息 *

  磁带写入失败–新磁带遇到介质错误

- * 发生原因 *

  用于备份的磁带已损坏。

- * 更正操作 *

  更换磁带并重试备份。

磁带写入失败—新磁带已损坏或受写保护

- * 消息 *

  磁带写入失败–新磁带已损坏或受写保护

- * 发生原因 *

  用于备份的磁带已损坏或受写保护。

- * 更正操作 *

  更换磁带并重试备份。

磁带写入失败—新磁带已位于介质末尾

- * 消息 *

  磁带写入失败–新磁带已位于介质末尾

- * 发生原因 *

  磁带上没有足够的空间来完成备份。

- * 更正操作 *

  更换磁带并重试备份。

磁带写入错误

- * 消息 *

  磁带写入错误–上一个磁带的容量小于所需的最小容量（大小为 MB ）。对于此磁带操作，应从开头 重新启动此操作

- * 发生原因 *

磁带容量不足，无法容纳备份数据。

- * 更正操作 *

  使用容量较大的磁带并重试备份作业。

磁带读取时出现介质错误

- * 消息 *

  m磁带读取时出现介质错误

- * 发生原因 *

  要从中还原数据的磁带已损坏，并且可能不包含完整的备份数据。

- * 更正操作 *

  如果您确定磁带具有完整的备份，请重试还原操作。如果磁带不包含完整备份，则无法执行还原操作。

磁带读取错误

- * 消息 *

  磁带读取错误

- * 发生原因 *

  磁带驱动器已损坏或磁带不包含完整备份。

- * 更正操作 *

  如果磁带驱动器已损坏，请使用另一个磁带驱动器。如果磁带不包含完整备份，则无法还原数据。

已在磁带末尾

- * 消息 *

  已在磁带末尾

- * 发生原因 *

  磁带不包含任何数据，或者必须重新卷绕。

- * 更正操作 *

  如果磁带不包含数据，请使用包含备份的磁带并重试还原作业。否则，倒带并重试还原作业。

磁带记录大小太小。请尝试更大的大小。

- * 消息 *

  磁带记录大小太小。请尝试更大的大小。

- * 发生原因 *

  为还原操作指定的分块系数小于备份期间使用的分块系数。

- * 更正操作 *

  使用备份期间指定的相同分块系数。

磁带记录大小应为 **block_Size1** ，而不是 **block_size2**

- * 消息 *

  磁带记录大小应为 `block_Size1` ，而不是 `block_size2`

- * 发生原因 *

  为本地还原指定的阻止因素不正确。

- * 更正操作 *

  使用 `block_Size1` 作为阻止因素重试还原作业。

磁带记录大小必须介于 **4 KB** 到 **256 KB** 之间

- * 消息 *

  磁带记录大小必须介于 `4 KB` 到 `256 KB` 之间

- * 发生原因 *

  为备份或还原操作指定的阻止因素不在允许的范围内。

- * 更正操作 *

  指定一个介于 4 KB 到 256 KB 范围内的分块系数。

NDMP 错误消息

网络通信错误

- * 消息 *

  网络通信错误

- * 发生原因 *

  在 NDMP 三向连接中与远程磁带的通信失败。

- * 更正操作 *

  检查与远程移动程序的网络连接。

来自读取套接字的消息： error_string

- * 消息 *

  m读取插槽消息： `error_string`

- * 发生原因 *

  在 NDMP 三向连接中从远程磁带还原通信时出现错误。

- * 更正操作 *

  检查与远程移动程序的网络连接。

来自写入目录的消息： error_string

- * 消息 *

  m从 `Write Dirnet` 中获取消息： `error_string`

- * 发生原因 *

  在 NDMP 三向连接中与远程磁带的备份通信存在错误。

- * 更正操作 *

  检查与远程移动程序的网络连接。

读取套接字收到 EOF

- * 消息 *

  读取插槽收到的 `EOF`

- * 发生原因 *

  尝试与 NDMP 三向连接中的远程磁带进行通信已达到文件末尾标记。您可能正在尝试从块大小较大的备份映像进行三向还原。

- * 更正操作 *

  指定正确的块大小，然后重试还原操作。

ndmpd 版本号无效： version_number ``

- * 消息 *

  `ndmpd` 版本号无效： `version_number`

- * 发生原因 *

  存储系统不支持指定的 NDMP 版本。

- * 更正操作 *

  指定 NDMP 版本 4 。

ndmpd 会话 session_ID 未处于活动状态

- * 消息 *

  `ndmpd` 会话 `session_ID` 未处于活动状态

- * 发生原因 *

  NDMP 会话可能不存在。

- * 更正操作 *

  使用 `ndmpd status` 命令查看活动的 NDMP 会话。

无法获取卷 volume_name 的 vol ref

- * 消息 *

  无法获取卷 `vol_name` 的 vol ref

- * 发生原因 *

  无法获取卷引用，因为此卷可能正在由其他操作使用。

- * 更正操作 *

  请稍后重试此操作。

数据连接类型 "NDMP4_ADDR_tcp"|"NDMP4_ADDR_tcp_ipv6"] 不支持 "IPv6"|"IPv4"] 控制连接

- * 消息 *

  `d"IPv6"|"IPv4"]` 控制连接 不支持数据连接类型 "NDMP4_ADDR_tcp_IPv6"]

- * 发生原因 *

在节点范围的 NDMP 模式下，建立的 NDMP 数据连接必须与 NDMP 控制连接具有相同的网络地址类型（IPv4 或 IPv6）。

- * 更正操作 *

  请联系您的备份应用程序供应商。

数据侦听： CAB 数据连接准备前提条件错误

- * 消息 *

  `dATA` 侦听： `CAB` 数据连接准备前提条件错误

- * 发生原因 *

  如果备份应用程序已与 NDMP 服务器协商 CAB 扩展，并且 NDMP_CAB_DATA_CONN_PREPARE 消息和 NDMP_DATA_listen 消息之间的指定 NDMP 数据连接地址类型不匹配，则 NDMP 数据侦听将失败。

- * 更正操作 *

  请联系您的备份应用程序供应商。

数据连接： CAB 数据连接准备前提条件错误

- * 消息 *

  `dATA` 连接： `CAB` 数据连接准备前提条件错误

- * 发生原因 *

  如果备份应用程序已与 NDMP 服务器协商 CAB 扩展，并且 NDMP_CAB_DATA_CONN_PREPARE 消息与 NDMP_DATA_CONNECT 消息之间的指定 NDMP 数据连接地址类型不匹配，则 NDMP 数据连接将失败。

- * 更正操作 *

  请联系您的备份应用程序供应商。

错误：显示失败：无法获取用户 "< 用户名 >" 的密码

- * 消息 *

  错误：显示失败：无法获取用户 `"<` 用户名 `>"` 的密码

- * 发生原因 *

  NDMP 的用户帐户配置不完整

- * 更正操作 *

  确保用户帐户与 SSH 访问方法关联，并且身份验证方法为用户密码。

转储错误消息

目标卷为只读卷

- * 消息 *

  `d`目标卷为只读

- * 发生原因 *

  尝试执行还原操作的路径为只读。

- * 更正操作 *

  尝试将数据还原到其他位置。

目标 qtree 为只读

- * 消息 *

  `d`目标 `qtree` 为只读

- * 发生原因 *

  尝试还原到的 qtree 为只读。

- * 更正操作 *

  尝试将数据还原到其他位置。

已在卷上暂时禁用转储，请重试

- * 消息 *

  `d`已在卷上临时禁用了 `BME` ，请重试

- * 发生原因 *

  在 `snapmirror break` 或 `snapmirror resync` 操作的一部分的 SnapMirror 目标卷上尝试进行 NDMP 转储备份。

- * 更正操作 *

  等待 `snapmirror break` 或 `snapmirror resync` 操作完成，然后执行转储操作。

> 每当 SnapMirror 目标卷的状态从读 / 写更改为只读或从只读更改为读 / 写时，您都必须执行基线备份。

无法识别 **NFS** 标签

- * 消息 *

  错误：中止：转储在文件系统中遇到 `NFS` 安全标签

- * 发生原因 *

  启用 NFSv4.2 后，从 ONTAP 9.9.1 开始，支持 NFS 安全标签。但是，转储引擎当前无法识别 NFS 安全标签。如果它在文件，目录或任何特殊文件上遇到任何 NFS 安全标签，而这些文件采用任何转储格式，则转储将失败。

- * 更正操作 *

  验证任何文件或目录是否都没有 NFS 安全标签。

未创建任何文件

- * 消息 *

  未创建任何文件

- * 发生原因 *

  尝试目录 DAR 时未启用增强的 DAR 功能。

- * 更正操作 *

  启用增强的 DAR 功能，然后重试 DAR 。

还原文件 **<** 文件名 **>** 失败

- * 消息 *

  还原文件名失败

- * 发生原因 *

  如果对文件名与目标卷上 LUN 的文件名相同的文件执行 DAR （直接访问恢复），则 DAR 将失败。

- * 更正操作 *

  重试此文件的 DAR 。

源索引节点 **<inode number>…** 的截断失败

- * 消息 *

  源索引节点 `<inode number>` 的截断失败。错误 `<` 错误编号 `>` 。正在跳过索引节点。

- * 发生原因 *

  还原文件时，文件的索引节点将被删除。

- * 更正操作 *

  等待卷上的还原操作完成，然后再使用该卷。

无法锁定转储所需的快照

- * 消息 *

  无法锁定转储所需的快照

- * 发生原因 *

  为备份指定的 Snapshot 副本不可用。

- * 更正操作 *

  使用其他 Snapshot 副本重试备份。

  使用 `snap list` 命令查看可用 Snapshot 副本的列表。

找不到位图文件

- * 消息 *

  找不到位图文件

- * 发生原因 *

  备份操作所需的位图文件可能已删除。在这种情况下，无法重新启动备份。

- * 更正操作 *

  重新执行备份。

卷暂时处于过渡状态

- * 消息 *

  卷暂时处于过渡状态

- * 发生原因 *

  要备份的卷暂时处于卸载状态。

- * 更正操作 *

请等待一段时间，然后重新执行备份。

SMTape 错误消息

区块无序

- * 消息 *

  区块无序

- * 发生原因 *

  备份磁带的还原顺序不正确。

- * 更正操作 *

  重试还原操作并按正确顺序加载磁带。

不支持区块格式

- * 消息 *

  不支持区块格式

- * 发生原因 *

  备份映像不是 SMTape 映像。

- * 更正操作 *

  如果备份映像不是 SMTape 映像，请使用具有 SMTape 备份的磁带重试此操作。

无法分配内存

- * 消息 *

  无法分配内存

- * 发生原因 *

  系统内存已用尽。

- * 更正操作 *

  稍后在系统不太繁忙时重试此作业。

无法获取数据缓冲区

- * 消息 *

无法获取数据缓冲区

- * 发生原因 *

  存储系统已用尽缓冲区。

- * 更正操作 *

  等待某些存储系统操作完成，然后重试此作业。

找不到快照

- * 消息 *

  找不到 `snapshot`

- * 发生原因 *

  为备份指定的 Snapshot 副本不可用。

- * 更正操作 *

  检查指定的 Snapshot 副本是否可用。如果不是，请使用正确的 Snapshot 副本重试。

无法创建快照

- * 消息 *

  无法创建快照

- * 发生原因 *

  此卷已包含最大 Snapshot 副本数。

- * 更正操作 *

  删除一些 Snapshot 副本，然后重试备份操作。

无法锁定快照

- * 消息 *

  无法锁定 `Snapshot`

- * 发生原因 *

  Snapshot 副本正在使用中或已被删除。

- * 更正操作 *

如果 Snapshot 副本正在被其他操作使用，请等待该操作完成，然后重试备份。如果 Snapshot 副本已删除，则无法执行备份。

无法删除快照

- * 消息 *

  无法删除 `Snapshot`

- * 发生原因 *

  无法删除自动 Snapshot 副本，因为它正在由其他操作使用。

- * 更正操作 *

  使用 `snap` 命令确定 Snapshot 副本的状态。如果不需要 Snapshot 副本，请手动将其删除。

无法获取最新快照

- * 消息 *

  无法获取最新快照

- * 发生原因 *

  最新的 Snapshot 副本可能不存在，因为卷正在通过 SnapMirror 进行初始化。

- * 更正操作 *

  初始化完成后重试。

无法加载新磁带

- * 消息 *

  无法加载新磁带

- * 发生原因 *

  磁带驱动器或介质出错。

- * 更正操作 *

  更换磁带并重试此操作。

无法初始化磁带

- * 消息 *

  无法初始化磁带

- * 发生原因 *

  您可能会因以下原因之一收到此错误消息：

  - 备份映像不是 SMTape 映像。
  - 指定的磁带分块系数不正确。
  - 磁带已损坏。
  - 加载的用于还原的磁带不正确。
- * 更正操作 *
  - 如果备份映像不是 SMTape 映像，请使用具有 SMTape 备份的磁带重试此操作。
  - 如果分块系数不正确，请指定正确的分块系数，然后重试此操作。
  - 如果磁带已损坏，则无法执行还原操作。
  - 如果加载的磁带不正确，请使用正确的磁带重试此操作。

无法初始化还原流

- * 消息 *

  无法初始化还原流

- * 发生原因 *

  您可能会因以下原因之一收到此错误消息：

  - 备份映像不是 SMTape 映像。
  - 指定的磁带分块系数不正确。
  - 磁带已损坏。
  - 加载的用于还原的磁带不正确。
- * 更正操作 *
  - 如果备份映像不是 SMTape 映像，请使用具有 SMTape 备份的磁带重试此操作。
  - 如果分块系数不正确，请指定正确的分块系数，然后重试此操作。
  - 如果磁带已损坏，则无法执行还原操作。
  - 如果加载的磁带不正确，请使用正确的磁带重试此操作。

无法读取备份映像

- * 消息 *

  无法读取备份映像

- * 发生原因 *

  磁带已损坏。

- * 更正操作 *

  如果磁带已损坏，则无法执行还原操作。

映像标题缺失或损坏

- * 消息 *

  映像标题缺失或损坏

- * 发生原因 *

  磁带不包含有效的 SMTape 备份。

- * 更正操作 *

  使用包含有效备份的磁带重试。

内部断言

- * 消息 *

  内部断言

- * 发生原因 *

  存在内部 SMTape 错误。

- * 更正操作 *

  报告错误并将 `etc/log/backup` 文件发送给技术支持。

备份映像幻数无效

- * 消息 *

  备份映像幻数无效

- * 发生原因 *

  备份映像不是 SMTape 映像。

- * 更正操作 *

  如果备份映像不是 SMTape 映像，请使用具有 SMTape 备份的磁带重试此操作。

备份映像校验和无效

- * 消息 *

备份映像校验和无效

- * 发生原因 *

  磁带已损坏。

- * 更正操作 *

  如果磁带已损坏，则无法执行还原操作。

输入磁带无效

- * 消息 *

  输入磁带无效

- * 发生原因 *

  备份映像的签名在磁带标题中无效。磁带中的数据已损坏或不包含有效的备份映像。

- * 更正操作 *

  使用有效的备份映像重试还原作业。

卷路径无效

- * 消息 *

  卷路径无效

- * 发生原因 *

  未找到用于备份或还原操作的指定卷。

- * 更正操作 *

  使用有效的卷路径和卷名称重试此作业。

备份集 ID 不匹配

- * 消息 *

  m备份集 ID 不匹配

- * 发生原因 *

  磁带更改期间加载的磁带不属于备份集。

- * 更正操作 *

加载正确的磁带并重试此作业。

备份时间戳不匹配

- * 消息 *

  m备份时间戳不匹配

- * 发生原因 *

  磁带更改期间加载的磁带不属于备份集。

- * 更正操作 *

  使用 `smtape restore -h` 命令验证磁带的标头信息。

作业因关闭而中止

- * 消息 *

  由于关闭，作业已中止

- * 发生原因 *

  正在重新启动存储系统。

- * 更正操作 *

  在存储系统重新启动后重试此作业。

由于 **Snapshot** 自动删除，作业已中止

- * 消息 *

  由于 `Snapshot` 自动删除，作业已中止

- * 发生原因 *

  此卷没有足够的空间，并已触发 Snapshot 副本自动删除。

- * 更正操作 *

  释放卷中的空间，然后重试此作业。

磁带当前正在由其他操作使用

- * 消息 *

  磁带当前正由其他操作使用

- * 发生原因 *

  此磁带驱动器正在由其他作业使用。

- * 更正操作 *

  在当前活动作业完成后重试备份。

磁带无序

- * 消息 *

  磁带无序

- * 发生原因 *

  用于还原操作的磁带序列中的第一个磁带没有映像标头。

- * 更正操作 *

  加载包含映像标题的磁带，然后重试此作业。

传输失败（由于 **MetroCluster** 操作而中止）

- * 消息 *

  传输失败（由于 `MetroCluster` 操作而中止）

- * 发生原因 *

  SMTape 操作因切换或切回操作而中止。

- * 更正操作 *

  在切换或切回操作完成后执行 SMTape 操作。

传输失败（ **ARL** 已启动中止）

- * 消息 *

  传输失败（ `ARL` 已启动中止）

- * 发生原因 *

  在 SMTape 操作进行期间，如果启动了聚合重新定位，则 SMTape 操作将中止。

- * 更正操作 *

  在聚合重新定位操作完成后执行 SMTape 操作。

传输失败（ **CFO** 启动的中止）

- * 消息 *

  传输失败（ `CFO` 启动中止）

- * 发生原因 *

  SMTape 操作因 CFO 聚合的存储故障转移（接管和交还）操作而中止。

- * 更正操作 *

  在 CFO 聚合的存储故障转移完成后执行 SMTape 操作。

传输失败（ **SFO** 启动的中止）

- * 消息 *

  传输失败（ `SFO` 启动中止）

- * 发生原因 *

  SMTape 操作因存储故障转移（接管和交还）操作而中止。

- * 更正操作 *

  在存储故障转移（接管和交还）操作完成后执行 SMTape 操作。

正在迁移底层聚合

- * 消息 *

  底层聚合正在迁移

- * 发生原因 *

  如果对正在迁移（存储故障转移或聚合重新定位）的聚合启动 SMTape 操作，则 SMTape 操作将失败。

- * 更正操作 *

  在聚合迁移完成后执行 SMTape 操作。

卷当前正在迁移

- * 消息 *

  卷当前正在迁移

- * 发生原因 *

卷迁移和 SMTape 备份不能同时运行。

- * 更正操作 *

  在卷迁移完成后重试备份作业。

卷脱机

- * 消息 *

  卷脱机

- * 发生原因 *

  要备份的卷已脱机。

- * 更正操作 *

  使卷联机并重试备份。

卷不受限制

- * 消息 *

  卷不受限制

- * 发生原因 *

  要将数据还原到的目标卷不受限制。

- * 更正操作 *

  限制卷并重试还原操作。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。