# 管理域控制器连接

## ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/display-discovered-servers-task.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理域控制器连接 . . . . . 1
显示有关已发现服务器的信息 . . . . . 1
重置和重新发现服务器 . . . . . 1
管理域控制器发现 . . . . . 2
添加首选域控制器 . . . . . 3
用于管理首选域控制器的命令 . . . . . 3
启用与域控制器的 SMB2 连接 . . . . . 4
启用与域控制器的加密连接 . . . . . 5

# 管理域控制器连接

## 显示有关已发现服务器的信息

您可以显示与 CIFS 服务器上发现的 LDAP 服务器和域控制器相关的信息。

步骤

1. 要显示与已发现服务器相关的信息，请输入以下命令： `vserver cifs domain discovered-servers show`

以下示例显示了为 SVM vs1 发现的服务器：

```
cluster1::> vserver cifs domain discovered-servers show

Node: node1
Vserver: vs1

Domain Name     Type     Preference DC-Name     DC-Address    Status
--------------- -------- ---------- ----------- ------------- -------
example.com     MS-LDAP  adequate   DC-1        1.1.3.4       OK
example.com     MS-LDAP  adequate   DC-2        1.1.3.5       OK
example.com     MS-DC    adequate   DC-1        1.1.3.4       OK
example.com     MS-DC    adequate   DC-2        1.1.3.5       OK
```

重置和重新发现服务器

停止或启动 CIFS 服务器

## 重置和重新发现服务器

通过重置和重新发现 CIFS 服务器上的服务器， CIFS 服务器可以丢弃有关 LDAP 服务器和域控制器的存储信息。丢弃服务器信息后， CIFS 服务器将重新获取这些外部服务器的当前信息。如果连接的服务器未正确响应，则此功能非常有用。

步骤

1. 输入以下命令： `vserver cifs domain discovered-servers reset-servers -vserver` *`vserver_name`*
2. 显示有关新重新发现的服务器的信息： `vserver cifs domain discovered-servers show -vserver` *`vserver_name`*

以下示例将重置和重新发现 Storage Virtual Machine （ SVM ，以前称为 Vserver ） vs1 的服务器：

```
cluster1::> vserver cifs domain discovered-servers reset-servers -vserver
vs1

cluster1::> vserver cifs domain discovered-servers show

Node: node1
Vserver: vs1

Domain Name     Type     Preference DC-Name     DC-Address    Status
--------------- -------- ---------- ----------- ------------- -------
example.com     MS-LDAP  adequate   DC-1        1.1.3.4       OK
example.com     MS-LDAP  adequate   DC-2        1.1.3.5       OK
example.com     MS-DC    adequate   DC-1        1.1.3.4       OK
example.com     MS-DC    adequate   DC-2        1.1.3.5       OK
```

显示有关已发现服务器的信息

停止或启动 CIFS 服务器

# 管理域控制器发现

从 ONTAP 9.3 开始，您可以修改发现域控制器（ DC ）的默认过程。这样，您就可以将发现限制为您的站点或首选 DC 池，从而根据环境的不同提高性能。

默认情况下，动态发现过程会发现所有可用的 DC ，包括任何首选 DC ，本地站点中的所有 DC 以及所有远程 DC 。此配置可能会导致在某些环境中进行身份验证和访问共享时出现延迟。如果您已确定要使用的 DC 池，或者远程 DC 不足或无法访问，则可以更改发现方法。

在 ONTAP 9.3 及更高版本中，使用 `cifs domain discovered-servers` 命令的 `discovery-mode` 参数可以选择以下发现选项之一：

- 发现域中的所有 DC 。
- 仅发现本地站点中的 DC 。

  要使用此模式，必须定义 SMB 服务器的 `default-site` 参数。

- 不执行服务器发现， SMB 服务器配置仅取决于首选 DC 。

  要使用此模式，必须先为 SMB 服务器定义首选 DC 。

步骤

1. 指定所需的发现选项： `vserver cifs domain discovered-servers discovery-mode modify -vserver` *`vserver_name`* `-mode { all_site_none }`

   `mode` 参数的选项：

- 全部

  发现所有可用的 DC （默认）。

- `site`

  仅限您的站点进行 DC 发现。

- 无

  仅使用首选 DC ，而不执行发现。

# 添加首选域控制器

## ONTAP 会通过 DNS 自动发现域控制器。或者，您也可以将一个或多个域控制器添加到特定域的首选域控制器列表中。

如果指定域已存在首选域控制器列表，则新列表将与现有列表合并。

步骤

1. 要添加到首选域控制器列表中，请输入以下命令： + `vserver cifs domain preferred-dc add -vserver vserver_name -domain domain_name -preferred-dc ip_address ， …+`

   ` -vserver *vserver_name*` 指定 Storage Virtual Machine （ SVM ）名称。

   ` 域 *domain_name*` 指定指定域控制器所属域的完全限定 Active Directory 名称。

   ` -preferred-dc *ip_address*` ， … 按首选顺序以逗号分隔列表的形式指定首选域控制器的一个或多个 IP 地址。

以下命令会将域控制器 172.17.102.25 和 172.17.102.24 添加到首选域控制器列表中， SVM vs1 上的 SMB 服务器使用这些控制器来管理对 cifs.lab.example.com 域的外部访问。

```
cluster1::> vserver cifs domain preferred-dc add -vserver vs1 -domain
cifs.lab.example.com -preferred-dc 172.17.102.25,172.17.102.24
```

用于管理首选域控制器的命令

# 用于管理首选域控制器的命令

## 您需要了解用于添加，显示和删除首选域控制器的命令。

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 添加首选域控制器 | `vserver cifs domain preferred-dc add` |

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 显示首选域控制器 | `vserver cifs domain preferred-dc show` |
| 删除首选域控制器 | `vserver cifs domain preferred-dc remove` |

有关详细信息，请参见每个命令的手册页。

添加首选域控制器

# 启用与域控制器的 SMB2 连接

从 ONTAP 9.1 开始，您可以启用 SMB 版本 2.0 以连接到域控制器。如果已在域控制器上禁用 SMB 1.0 ，则必须执行此操作。从 ONTAP 9.2 开始， SMB2 默认处于启用状态。

`sMB2-enableed-for-dc-connections` 命令选项可为您正在使用的 ONTAP 版本启用系统默认设置。对于 SMB 1.0 ， ONTAP 9.1 的系统默认设置为已启用，而对于 SMB 2.0 ，系统默认设置为已禁用。对于 SMB 1.0 ，系统默认启用 ONTAP 9.2 ，对于 SMB 2.0 ，系统默认启用 SMB 9.2 。如果域控制器最初无法协商 SMB 2.0 ，则会使用 SMB 1.0 。

可以从 ONTAP 到域控制器禁用 SMB 1.0 。在 ONTAP 9.1 中，如果已禁用 SMB 1.0 ，则必须启用 SMB 2.0 才能与域控制器进行通信。

> 如果将 ` -smb1-enabled-for-dc-connections` 设置为 `false` 而将 ` -smb1-enabled` 设置为 `true` ，则 ONTAP 会拒绝 SMB 1.0 连接作为客户端，但仍会接受入站 SMB 1.0 连接作为服务器。请参见本指南中的 _enabling and disabling SMB versions _ 主题。

步骤

1. 在更改 SMB 安全设置之前，请确认已启用哪些 SMB 版本： `vserver cifs security show`
2. 向下滚动列表以查看 SMB 版本。
3. 使用 `sMB2-enabled-for-dc-connections` 选项执行相应的命令。

| **SMB2** 的目标位置 | 输入命令 ... |
| --- | --- |
| enabled | `vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-smb2-enableed-for-dc -connections true` |
| 已禁用 | `vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-smb2-enableed-for-dc -connections false` |

支持的 SMB 版本和功能

# 启用与域控制器的加密连接

## 从 ONTAP 9.8 开始，您可以指定对与域控制器的连接进行加密。

如果将 ` encryption-requireed-for-dc-connection` 选项设置为 `true` ，则 ONTAP 要求对域控制器（ DC ）通信进行加密；默认值为 `false` 。如果设置了此选项，则只有 SMB3 协议将用于 ONONTAP DC 连接，因为只有 SMB3 才支持加密。

如果需要加密 DC 通信，则会忽略 ` -smb2-enableed-for-dc-connections` 选项，因为 ONTAP 仅协商 SMB3 连接。如果 DC 不支持 SMB3 和加密， ONTAP 将不会与其连接。

步骤

1. 启用与 DC 的加密通信： `vserver cifs security modify -vserver` *`svm_name`* `-encryption -require-for-dc-connection true`

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.